



HP Neverstop Laser MFP 1201n

Neverstop-utskrift. Sluta aldrig spara.

Exceptionellt värde direkt från första användningen – upp till 60 % besparing på toner¹ med toner för 5 000 sidor som ingår.² Få upp till sju gånger fler sidor från första användningen.³ Skriv ut, skanna och kopiera samt återställ tonernivåer till en lägre kostnad.¹ Skriv ut och skanna från var som helst med appen HP Smart.⁴



Höjdpunkter

- Skriv ut, skanna och kopiera
- Svartvita utskrifter med upp till 20 sid/min
- Toner för 5 000 sidor levereras med skrivaren
- Påfyllningsbar toner
- Kompatibel med appen HP Smart
- Ethernet-anslutning
- Inmatningskapacitet på upp till 150 ark

Spara upp till 60 % på toner¹

- Spara på toner direkt från första användning.¹ Spara upp till 60 % på toner varje gång du fyller på.¹
- Hjälper till att spara med laserkvalitet. Få den lägsta kostnaden för toner jämfört med traditionella HP-tonerkassetter.¹
- Ta dig igenom dagens alla arbetsuppgifter med prestandan hos en mångsidig MFP – skriv ut, skanna och kopiera.
- Verksamheten behöver inte vänta på skrivaren. Hjälper dig att få ut det mesta av din drifttid med snabba utskriftshastigheter.

Upp till sju gånger fler sidor än laserskrivare i samma klass.³

- Få mer toner från första användningen som ger upp till sju gånger fler sidor än laserskrivare i samma klass.³
- Räkna med tusentals sidor direkt vid första användning – toner för 5000 ingår.²
- Hantera stora utskriftsjobb och ladda papper mindre ofta med ett pappersfack som rymmer 150 ark.

Spara varje gång du fyller på¹

- HPs påfyllningsbara tonersystem levererar enkla, praktiska och kladdfria tonerpåfyllningar.⁵
- Praktisk påfyllning av toner. Återställ snabbt tonernivåerna med ett tonerpåfyllningskit.⁶
- Denna innovativa laserskrivare levererar enastående kvalitet sida efter sida.
- Skriv ut skarp text och djärv svarta för alla dina dokument.

Förbli produktiv oavsett var du befinner dig

- Skriv ut, skanna och skicka ett säkert fax var som helst med appen HP Smart.⁴
- Du kan enkelt dela resurser – åtkomst och utskrift med Ethernet-nätverk.
- Spara tid och eliminera upprepade uppgifter med anpassningsbara genvägar.⁴

Produkttrundtur

HP Neverstop Laser MFP 1201n visas

1. LCD-bildskärm med ikoner
2. HP Smart – app för mobila utskrifter
3. 100-arks utmatningsfack
4. Flatbäddsskanner
5. Hi-Speed USB 2.0-port
6. 20 sid/min A4
7. Inbyggt Ethernet
8. Inmatningsfack för 150 ark
9. Förinstallerad HP originaltoner som ger upp till 5 000 sidor



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1143A HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit (2 500 sidor)
	W1143AD HP 143AD Dubbelpack svart original Neverstop Toner Reload Kit (Per kit: 2 500 sidor)
	W1144A HP 144A svart originalbildtrumma för laserskrivare (20 000 sidor)
Service och support	UB4Y5EHP 3 års standardiserad utbytesservice för Neverstop Laser 1200
	UB4Y2E HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag för Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Adriatiska havet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien och Turkiet. UB4Y2E – tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

Tekniska specifikationer

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Kontrollpanel	ICON LCD
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp t 20 sid/min;
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8,5 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 15 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 x 2 dpi; Teknik: HP FastRes 1 200 (600 x 600 dpi);
Kapacitet per månad	Upp t 20,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 2 500 sidor
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP auto-på/auto-av, appen HP Smart, HP Smart Task
Standardutskriftsspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 14 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Skanna	
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd; Skanningsteknik: D-CIS; Twain-version: Version 2.1 (Windows 7 och senare); Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 ppi
Avancerade skanningsfunktioner	Nej
Skanningsbar yta	Maximalt mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Processorhastighet	500 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Snabbt Ethernet 10/100 bas
Trådlöst	Nej
Kapacitet för mobil utskrift ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Appen HP Smart; Mopria™-certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Hårddisk	Ingen
Minne	Standard: 64 MB ; Maximal: 64 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 1 inmatningsfack ; Maximal: 1 inmatningsfack
Medietyper	Vanligt papper; Tjockt papper; Finpapper; Etikett; Tunt papper; Kuvert
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 105 x 148,5 mm till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A6; A5; A4; nr.10 kuv; C5-kuv; DL-kuv; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm till 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 150 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack
Medievikt	60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 1 Maximal: Upp till 150 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 100 ark;
Kompatibla operativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet krävs; USB Linux (mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet krävs; USB Linux (mer information finns på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs;
Medföljande program	För Windows-operativsystem: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (gäller ej Win8+), HP PCLmS skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, användarhandböcker online, HP Printer Assistant, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HPs produktförbättringsstudie; För Mac OS: välkomstsärm (hänvisar användare till http://www.hp.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)
Skrivarantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximal: 380,5 x 385 x 521 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	481 x 390 x 421 mm
Skrivarens vikt	8,73 kg
Vikt inklusive emballage	11,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 50 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning²	Krav: 220–240 V nominell vid +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Energiförbrukning: 338 W (utskrift), 3,3 W (startklar), 0,95 W (viloläge), 0,1 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 0,677 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Certifikat	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 utgåva 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012 och andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer³	HP Neverstop Laser 1201n-skrivare; Förinstallerad HP svart originalbildtrumma (kapacitet för 5 000 sidor och livslängd på 20 000 sidor); Referenshandbok; Installationshandbok; Broschyr med föreskrifter; Supportbroschyr; Garantiguide; Strömkabel
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara och få en utökad garanti på upp till 3 år vid registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fotnoter

¹ Baserat på intern HP-jämförelse av MSRP och kostnad per sida för HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 i samma klass med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett från och med mars 2020. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.

² Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Genomsnittet baseras på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.

³ Baserat på HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-kapacitet på 500 sidor. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på utskrivna sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.

⁴ Kräver att appen HP Smart laddas ned. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/programvaror finns endast tillgängliga på engelska. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.

⁵ Vid användning enligt installationsanvisningar.

⁶ Tonerpåfyllningskit följer inte med skrivaren. Kan köpas separat.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukning baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

³ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

⁴ HP svart originalbildtrumma för laserskrivare (svart toner för 5 000 sidor levereras med produkten och bildtrumman har en livslängd på 20 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA April 2021

