

Hub Portátil de Expansión de Energía para Adaptador de Energía Apple USB-C - 4 Puertos (3 USB-A, 1 USB-C 45W)

NÚMERO DE MODELO: U280-A04-A3C1



El hub Compacto amplía su cargador USB-C PD de Apple de uno a 4 puertos de carga, permitiéndole cargar 4 dispositivos móviles al mismo tiempo.

Características

El Adaptador Cargador Todo en Uno le Permite Cargar Hasta 4 Dispositivos al Mismo Tiempo

Este hub de expansión cargador portátil se conecta al cargador de pared de CA de 61W u 87W que llegó con su Apple MacBook Pro para ampliar el número de puertos de carga de uno a cuatro. Un LED blanco indica que hay energía de carga disponible suficiente para sus dispositivos.

Conecte sus Dispositivos a un Puerto USB-C y 3 Puertos USB-A Solo para Carga

El puerto USB-C PD 3.0 produce una salida de potencia máxima de hasta 20V 2.25A (45W). Un puerto de Carga Rápida 3.0 USB-A ofrece velocidades de carga hasta cuatro veces más rápidas que los cargadores USB de pared convencionales para dispositivos compatibles. Los otros dos puertos USB-A BC 1.2 suministran hasta 5V, 2.4A para carga. Los cuatro puertos pueden utilizarse simultáneamente, con el fin de mantener su MacBook, Chromebook, smartphones y tabletas listos para su uso.

Dedicado a Mantener Seguros sus Costosos Aparatos

El U280-A04-A3C1 protege sus dispositivos conectados contra sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje y cortocircuitos. El acolchado de agarre antideslizante de la unidad proporciona una conexión segura al adaptador de energía. Es de color blanco y moldeadas para integrar perfectamente con el cargador de Apple y ayudarle a reducir el desorden antiestético de cables.

Destacado

- Expande un cargador PD para Apple MacBook Pro de 61W/87W PD a 3 puertos USB-A y 1 USB-C
- El puerto USB-C PD 3.0 cuenta con potencia de salida máxima de hasta 20V 2.25A (45W)
- El puerto USB-A QC 3.0 carga hasta 4 veces más rápido que los cargadores USB convencionales
- Los puertos dobles USB-A BC 1.2 suministran hasta 5V 2.4A de potencia para mantener los dispositivos a su capacidad
- Protege los dispositivos conectados contra sobrecarga, cortocircuitos y sobrecalentamiento

Aplicaciones

- Cargue un máximo de 4 dispositivos al mismo tiempo, como iPhones, iPads, MacBooks, Chromebooks, tabletas Windows y smartphones Android
- Llévelo en su maletín de laptop o mochila, en lugar de varios cargadores, para cargar todos sus dispositivos al mismo tiempo fuera de casa u oficina

El Paquete Incluye

- U280-A04-A3C1 - Hub Portátil de Expansión de Energía, 4 Puertos
- Guía de Inicio Rápido

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332247469
SALIDA	
Puertos de Carga / Amperes	(1) 1.5A; (1) 2.25A; (2) 2.4A
Capacidad de Salida	USB-C: 45W (20V/2.25A), QC3.0: 18W (12V/1.5A), USB-A: 12W (5V/2.4A)
Método de Carga	USB
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Encendido (Blanco)
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	Plástico
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.91 x 2.32 x 1.35
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.13
Peso de la Unidad (lb)	0.29
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C [41 °F a 95 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 50 °C [-4 °F a 122 °F]
Humedad Relativa	HR de 20 % a 80 %, Sin Condensación
CONEXIONES	
Puertos	4
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	USB C (FEMALE)
Lado B - Conector 2	(3) USB A (HEMBRA)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Controlador Requerido	No
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Compatible con Carga Rápida (Quick Charge)	3.0
Tecnología	USB
Especificación de Carga PD por USB	3.0
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

© 2020 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.