



# HP Neverstop Laser MFP 1200 Yazıcı serisi

## Nihai baskı serbestliği. Yenilikçi tonersiz lazer yazıcı.<sup>1</sup>

Yenilikçi tonersiz lazer yazıcıyla kolayca yüksek hacimlerde baskı alın:<sup>1</sup> 5000 sayfalık toner içerir.<sup>2</sup> Son derece düşük maliyetli HP kalitesine güvenin. Sınıfının en iyi mobil baskı uygulaması HP Smart ile neredeyse dilediğiniz her yerden basın ve tarayın.<sup>3,4</sup>



HP Neverstop Laser MFP 1200a



HP Neverstop Laser MFP 1200w

## Önemli Haberler

- Baskı, Tarama, Kopyalama
- Dakikada 20 sayfaya kadar siyah beyaz baskı
- 5.000 sayfalık toner tozu dahil
- Kendi başına doldurulabilen toner tozu
- WiFi Direct ile kablosuz baskı (yalnızca w modeli)
- HP Smart Uygulamasıyla uyumlu
- Hi-Speed USB 2.0 Bağlanabilirliği
- 150 yapraklık giriş kapasitesi
- Ethernet bağlantısı (yalnızca n modeli)

## Kutudan çıkar çıkmaz, ilk yeniden dolum işleminden önce 5000 sayfaya kadar toner tozu<sup>2</sup>

- Yüksek hacimlerde baskı için geliştirilmiştir: Kutudan çıkar çıkmaz 5.000 sayfalık toner tozu içerir.<sup>2</sup>
- Dakikada 20 sayfaya varan baskı hızları.<sup>5</sup>
- Çok yönlü MFP performansı ile tüm görevleri kolayca yapın: baskı, tarama ve kopyalama.

## 2500 sayfalık dolum kiti. İdeal düşük baskı sayfası.<sup>6</sup>

- Bu devrim niteliğindeki lazer yazıcıyla her zaman yüksek kaliteli baskı alacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Net metinler ve göz alıcı siyahlar üretin.
- HP'nin yenilikçi dolum seti çok düşük maliyetle yüksek hacimlerde baskı almanıza yardımcı olur.

## 15 saniyede, bulaştırmadan kendi kendine dolum<sup>7</sup>

- Toner tozunu etrafa bulaştırmadan kolayca kendiniz doldurun.<sup>8</sup>
- Yenilikçi toner dolum setiyle toner tozunu hızla ve kolayca takviye edin.<sup>9</sup>

## Her yerden çalışma özgürlüğü

- Sınıfının en iyi mobil baskı uygulaması HP Smart ile mobil baskı.<sup>3,4</sup>
- Neredeyse her yerden yüksek kaliteli tarayın ve Dropbox, Google Drive, e-posta veya buluta paylaşın.<sup>3</sup>
- Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi doğrudan yazıcınıza bağlayın ve bir ağa erişmeden kolayca baskı alın.<sup>10</sup>

## Ürün tanıtımı

HP Neverstop Laser MFP 1200w gösterilmektedir

1. Simgeli LCD ekran
2. 100 yapraklık çıkış bölgesi
3. Düz Yataklı tarayıcı
4. Hi-Speed USB 2.0 portu
5. Dakikada 20 sayfa
6. Dahili kablosuz ağ bağlantısı, Dahili Ethernet (yalnızca n modeli), Wi-Fi Direct baskı (yalnızca w modeli)
7. 150 yapraklık giriş tepsi
8. Önceden takılmış Orijinal HP Toner tozu 5.000 sayfaya kadar baskı imkanı sunar



## Seriye bakış



Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Ürün numarası	4QD21A	5HG87A	4RY26A
İşlevler	Baskı, tarama ve kopyalama		
Bellek/işlemci	64 MB/500 MHz		
Kontrol paneli	2 satırlı LCD		
Mobil baskı	Yok		HP Smart
Bağlantı	USB	USB, Ethernet	USB Wi-Fi
Önerilen aylık sayfa sayısı	250-2.500 sayfa		
Baskı hızı	Dakikada 20 sayfa		

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	
Servis ve Destek	<p><b>UB4Y5E</b> Neverstop Laser 1200 için HP 3 yıl Standart Değişim Hizmeti  <b>UB4Y2E</b> Neverstop Laser 1200 için HP 3 yıl Sonraki İş Günü Değişim Hizmeti  <b>UB4Y8E</b> Neverstop Laser MFP 1200 serisi için HP 3 yıl Depoya İade Hizmeti  (UB4Y5E - Orta Doğu, Adriyatik, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Slovenya, Türkiye dışında tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur. UB4Y2E - Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık'ta mevcuttur. UB4Y8E - Adriyatik, Afrika, BDT, EEM, İsrail, Orta Doğu, Romanya, Güney Afrika, Türkiye'de mevcuttur)</p>

## Teknik Özellikler

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Ürün numarası	4QD21A	5HG87A	4RY26A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama		
Kontrol paneli	ICON LCD		
Baskı			
Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı	Siyah (A4, normal) Dakikada 20 sayfaya kadar;		
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 7,6 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, uyku): 14 saniye kadar kısa bir sürede;	Siyah (A4, hazır): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 15 saniye kadar kısa bir sürede;	Siyah (A4, hazır): 7,6 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, uyku): 14 saniye kadar kısa bir sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 600 x 600 x 2 dpi; Teknoloji: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);		
Aylık baskı kapasitesi	20,000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 250 - 2.500 sayfa		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP Auto-On/Auto-Off		Apple AirPrint™, Mopria Sertifikalı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, Wi-Fi Direct, HP Smart Uygulaması
Standart yazıcı dilleri	PCLmS; URF; PWG		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı:	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı: 216 x 356 mm	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı:
Çift taraflı baskı	El ile (sürücü desteği var)		
Kopyalama			
Kopyalama hızı	Siyah (A4): Dakikada 20 kopyaya kadar		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya Sayısı; Açık/Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400;		

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Ürün numarası	4QD21A	5HG87A	4RY26A
<b>Tarama</b>			
Tarama dosyası biçimi	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Tarayıcı özellikleri	<b>Tarayıcı tipi:</b> Masaüstü; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); <b>Maksimum tarama boyutu (düz):</b> 216 x 297 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> Dakikada 600 resim	<b>Tarayıcı tipi:</b> Masaüstü; <b>Tarama teknolojisi:</b> D-CIS; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); <b>Maksimum tarama boyutu (düz):</b> 216 x 297 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> Dakikada 600 resim	<b>Tarayıcı tipi:</b> Masaüstü; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); <b>Maksimum tarama boyutu (düz):</b> 216 x 297 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> Dakikada 600 resim
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Yok		
Taranabilir alan	<b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> 216 x 297 mm;		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256		
İşlemci hızı	500 MHz		
<b>Bağlantı</b>			
Standart	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası; Hızlı Ethernet 10/100 Base	Hi-Speed USB 2.0; Dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Kablosuz	Yok		Evet
Mobil baskı yeteneği <sup>1</sup>			HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopri™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv4; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Sabit disk	Yok		
Bellek	<b>Standart:</b> 64 MB; <b>En yüksek:</b> 64 MB		

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Ürün numarası	4QD21A	5HG87A	4RY26A
<b>Ortam kullanımı</b>			
Kağıt tepsisi sayısı	<b>Standart:</b> 1 giriş tepsisi ; <b>En yüksek:</b> 1 giriş tepsisi		
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt; Ağır kağıt; Bond kağıt; Etiket; Hafif kağıt; Zarf		
Baskı malzemesi boyutu	<b>Özel (ölçü):</b> 105 x 148,5 mm - 215,9 x 356 mm ; <b>Desteklenen (ölçü):</b> A6; A5; A4; No.10 zarf; C5 zarf; DL zarf; B5(JIS); 105 x 148,5 mm - 215,9 x 356 mm	<b>Özel (ölçü):</b> 105 x 148,5 mm ila 216 x 356 mm ; <b>Desteklenen (ölçü):</b> A6; A5; A4; No.10 Zarf; C5 Zarf; DL Zarf; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm ila 216 x 356 mm	<b>Özel (ölçü):</b> 105 x 148,5 mm - 215,9 x 356 mm ; <b>Desteklenen (ölçü):</b> A6; A5; A4; No.10 zarf; C5 zarf; DL zarf; B5(JIS); 105 x 148,5 mm - 215,9 x 356 mm
Ortam kullanımı	<b>Standart giriş:</b> 150 yapraklık giriş tepsisi <b>Standart çıkış:</b> 100 yapraklık çıkış bölmesi		
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 120 g/m <sup>2</sup> ;		
Girdi kapasitesi	<b>Tepsi 1:</b> Yaprak: 150 <b>En yüksek:</b> En fazla 150 yaprak		
Çıktı kapasitesi	<b>Standart:</b> En fazla 100 yaprak <b>En yüksek:</b> En fazla 100 yaprak		
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet gerekir; USB Linux (daha fazla bilgi için bkz. <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet gerekir; USB Linux (daha fazla bilgi için bkz. <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )		
Minimum sistem gereksinimleri	<b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; <b>Mac:</b> Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet gerekir, USB		
Ürünle gelen yazılım	Windows işletim sistemleri için: HP Yazılım Yükleme Aracı, HP Yazılım Kaldırma Aracı (Windows 8 ve üzeri hariç), HP PCLmS Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Web Hizmetleri Yardımı (HP Connected), Çihaz Kurulumu ve Yazılımlar, çevrimiçi kullanım kılavuzları, HP Printer Assistant, HP Tarama Sürücüsü, HP Scan Uygulaması, HP Ürün İyileştirme Çalışması; Mac işletim sistemleri için: Karşılama Ekranı (kullanıcıları <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> adresine ya da LaserJet Yazılımı için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)		
Yazıcı yönetimi	HP Yazıcı Asistanı (UDC); HP Araç Kutusu; HP Yardımcı Programı (Mac)		
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	<b>Minimum</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>En yüksek:</b> 380,5 x 385 x 521 mm;		
Paket boyutları (G x D x Y)	481 x 390 x 421 mm		
Yazıcı ağırlığı	8,71 kg	8,73 kg	
Paket ağırlığı	10,8 kg	11,2 kg	10,8 kg
Çalıştırma koşulları	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 32,5°C; <b>Nem:</b> % 30 - 70 RH		
Depolama koşulları	<b>Sıcaklık:</b> -20 - 40°C;	<b>Sıcaklık:</b> -20 ila 50°C;	<b>Sıcaklık:</b> -20 - 40°C;
Akustik	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,5 B(A); <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 51 dB(A)		
Güç <sup>2</sup>	<b>Gereksinimler:</b> 220 V - 240 V nominal, +/-%10 (min 198 V, maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal, +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); <b>Tüketim:</b> 325 watt (aktif baskı), 3,2 watt (hazır), 0,6 watt (uyku), 0,1 watt (elle kapatma); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Energy Star: 0,721 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;	<b>Gereksinimler:</b> 220 V - 240 V nominal, +/-%10 (min 198 V, maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal, +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); <b>Tüketim:</b> 338 watt (aktif baskı), 3,3 watt (hazır), 0,95 watt (uyku), 0,1 watt (elle kapatma); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Blue Angel: 0,677 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;	<b>Gereksinimler:</b> 220 V - 240 V nominal, +/-%10 (min 198 V, maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal, +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); <b>Tüketim:</b> 325 watt (aktif baskı), 3,2 watt (hazır), 0,6 watt (uyku), 0,1 watt (elle kapatma); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Energy Star: 0,721 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji		HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi	
Sertifikalar	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Sayı 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.		
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır		
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir		
Kutunun içeriği <sup>4</sup>	HP Neverstop Laser 1200a Yazıcı; Önceden takılmış HP Siyah Orijinal Görüntüleme Tamburu (5.000 sayfa baskı kapasitesi, 20.000 sayfa yaşam döngüsü); Başvuru kılavuzu; Kurulum kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Güç kablosu	HP Neverstop Laser 1200n Yazıcı; Önceden takılmış HP Siyah Orijinal Görüntüleme Tamburu (5000 sayfa baskı kapasitesi, 20.000 sayfa yaşam döngüsü); Başvuru kılavuzu; Kurulum kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Güç kablosu	HP Neverstop Laser 1200w Yazıcı; Önceden takılmış HP Siyah Orijinal Görüntüleme Tamburu (5.000 sayfa baskı kapasitesi, 20.000 sayfa yaşam döngüsü); Başvuru kılavuzu; Kurulum kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	HP bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Hükümler ve şartların tamamı için bkz. <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .		

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Görüntüleme tamburu yerindeyken OEM toner sarf malzemeleri kullanılarak sürekli kendi kendine toner tozu dolununun, 15 Kasım 2018 itibarıyla dünya çapında fiyatı 250 Euro'nun altındaki OEM siyah beyaz lazer yazıcıların ve 350 Euro'nun altındaki OEM siyah beyaz lazer MFP'lerin çoğuyla karşılaştırılması. Dahili HP araştırması ve HP tarafından yapılan Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 çalışması. IDC CYQ4 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, 2018 Q4 Sürümü tarafından bildirilen pazar payı.
- <sup>2</sup> Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ortalama ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> 429,99 Euro veya daha düşük fiyatlı, evler ve ev-ofisler için mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar ve hepsi bir arada (AIO) yazıcılar için OEM mobil baskı uygulamalarının çoğunluğuyla karşılaştırıldığında. IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin mobil baskı uygulamalarının laboratuvar testlerine ve araştırmalarına ve HP tarafından yapılan Keypoint Intelligence-Buyers Lab çalışmasına dayanmaktadır.
- <sup>5</sup> İlk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>6</sup> Mart 2019 itibarıyla, standart dolun HP 44A/48A Siyah Original LaserJet Toner kullanılan aynı sınıf HP LaserJet Pro M15 ve HP LaserJet Pro MFP M28 ile üretici tarafından önerilen satış fiyatının/(EMEA bölgesi için önerilen satış fiyatının) ve sayfa başı maliyetin dahili HP karşılaştırmasına dayanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> Dahili HP araştırması ve HP tarafından yapılan Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 çalışması.
- <sup>8</sup> Kurulum yönergelerine uygun olarak kullanıldığında.
- <sup>9</sup> Toner dolun seti yazıcıyla birlikte verilmez, lütfen ayrı satın alın.
- <sup>10</sup> Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® özellikli bir AIO veya yazıcının Wi-Fi Direct sinyaline bağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> Apple AirPrint - Mobil cihazda AirPrint® bulunmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Google Cloud Print™ 2.0 - Google Cloud Print™ kaydı ve Google hesabı gerekir. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- <sup>2</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- <sup>3</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- <sup>4</sup> HP Siyah Orijinal Lazer Görüntüleme Tamburu (başlangıçta 5.000 sayfa siyah toner baskı kapasitesi sağlar, 20.000 sayfa Görüntüleme Tamburu yaşam döngüsüne sahiptir). Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntüleme ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.

<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ağustos 2020

--

