



Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1202nw

[Impression Neverstop. Des économies à l'infini avec les imprimantes multifonction sans fil.](#)¹

Qualité prête à l'emploi exceptionnelle, jusqu'à 60 % d'économie sur le toner² avec 5 000 pages incluses.³ Multipliez votre production intégrée par sept.⁴ Réduisez vos coûts pour l'impression, la numérisation, la photocopie et en rétablissant les niveaux d'encre.² Imprimez et numérisez où que vous soyez avec l'application HP Smart.⁵



Points forts

- Impression, numérisation, copie
- Impression monochrome jusqu'à 20 ppm
- 5 000 pages de toner disponibles directement
- Toner auto-rechargeable
- Impression sans fil avec WiFi direct (modèle w uniquement)
- Compatible avec HP Smart App
- Connectivité directe Ethernet et WiFi
- Bac d'alimentation de 150 feuilles
- Connectivité Ethernet (modèle n uniquement)

Économisez jusqu'à 60 % pour le toner²

- Profitez d'économies du toner avec la solution prête à l'emploi.² Jusqu'à 60 % d'économies à chaque recharge.²
- L'alternative économique aux imprimantes laser. Faites des économies avec ce toner comparé aux cartouches HP traditionnelles.²
- Effectuez facilement toutes vos tâches grâce aux performances polyvalentes de l'imprimante multifonction : imprimez, numérisez et copiez
- Les entreprises n'ont pas besoin d'attendre votre imprimante. Optimisez votre temps de fonctionnement grâce à des vitesses d'impression élevées.

Multipliez votre production par sept par rapport aux imprimantes laser de même catégorie⁴

- Multipliez votre production intégrée du toner par sept par rapport aux imprimantes laser de la même catégorie.⁴
- Comptez sur l'impression massive prête à l'emploi, jusqu'à 5 000 pages de toner.³
- Augmentez votre capacité sans avoir à recharger aussi souvent grâce à un bac d'alimentation de 150 feuilles.

Économisez à chaque recharge²

- Dites adieu aux blocages avec le système pratique de toner HP rechargeable facilement.⁶
- N'appréhendez plus la recharge du toner. Rétablissez les niveaux d'encre plus rapidement grâce aux kits de recharge pour le toner.⁷
- Cette imprimante laser innovante offre une qualité exceptionnelle, page après page.
- Imprimez des textes nets et des noirs intenses pour tous vos documents.

Rester productif quel que soit l'endroit

- Imprimez, numérisez et envoyez des télécopies en toute sécurité, où que vous soyez grâce à l'application HP Smart.⁵
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil.¹
- Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.⁸
- Personnalisez des raccourcis pour gagner du temps et éliminer les actions répétitives.⁵

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1202nw

1. Écran LCD à icônes
2. HP Smart - application d'impression mobile
3. Bac de sortie de 100 feuilles
4. Scanner à plat
5. Port USB 2.0 haut débit
6. 20 ppm (A4)
7. Connexion réseau sans fil intégrée, impression directe Wi-Fi. Ethernet intégré.
8. Bac d'entrée de 150 feuilles
9. Le toner HP authentique préinstallé délivre jusqu'à 5 000 pages



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W1143A Kit de recharge de toner laser noir HP 143A Neverstop authentique (2 500 pages)
	W1143AD Kit de recharge de toner noir Neverstop authentique HP 143AD (double pack) (Par kit : 2 500 pages)
	W1144A Tambour d'imagerie noir HP 144A authentique (20 000 pages)
Service et Assistance	UB4Y5E HP, service d'échange standard pour Neverstop Laser 1200 (3 ans) UB4Y2E HP, service d'échange le jour ouvré suivant pour Neverstop Laser 1200 (3 ans) (UB4Y5E - disponible dans tous les pays de la zone EMOA sauf Moyen-Orient, Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Slovénie, Turquie. UB4Y2E - disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1202nw
Référence du produit	5HG93A
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Panneau de commandes	LCD avec icône
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 20 ppm;
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): En 8,5 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 15 s;
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp x 2; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 20,000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 500 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certification Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, application HP Smart, HP Smart Task
Langages standards de l'imprimante	PCLmS; URF; PWG
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 356 mm
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Copie	
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 14 cpm
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Numérisation	
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Spécifications du scanner	Type de scanner À plat; Technologie de numérisation: D-CIS; Version Twain: Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Non
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Vitesse du processeur	500 MHz
Connectivité	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; WiFi 802.11b/g/n intégré; Fast Ethernet 10/100 Base
Sans fil	Oui
Fonctionnalité d'impression mobile ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Application HP Smart; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP : IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Fonctionnalités réseau	Fast Ethernet 10/100 Base
Disque dur	Aucune
Mémoire	Standard: 64 Mo ; Maximum: 64 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 1 bac d'alimentation ; Maximum: 1 bac d'alimentation
Types de supports	Papier ordinaire; Papier épais; Papier standard; Étiquettes; Papier léger; Enveloppe
Format du support	Personnalisée (métrique): 105 x 148,5 mm à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): A6; A5; A4; Enveloppe N°10; C5 Enveloppe ; Enveloppe DL; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm à 216 x 356 mm

Modèle	Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1202nw
Référence du produit	5HG93A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles
Grammage du support	60 à 120 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 150; Enveloppes : 1 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 100 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour plus d'informations, voir https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible, Internet requis; USB Linux (pour plus d'informations, voir https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Configuration minimale requise	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer Mac: Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Win8+), pilote pour imprimante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configuration de périphérique et logiciel, manuels de l'utilisateur en ligne, assistant pour imprimante HP, pilote HP Scan, application HP Scan, HP Product Improvement Study; Pour macOS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); Boîte à outils pour les appareils HP; Utilitaire HP (Mac)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximum: 380,5 x 385 x 521 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	481 x 390 x 421 mm
Poids de l'imprimante	8,78 kg
Poids du carton/paquet	11,2 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 50°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) Pression acoustique émise: 51 dB (A)
Alimentation²	Exigences: 220 V - 240 V nominale à +/- 10% (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60 Hz nominale à +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Consommation: 338 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,95 watts (Veille), 0,1 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: Energy Star version 3.0 : 0,305 kWh / semaine; Blue Angel : 0,677 kWh / semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Certifications	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, NMB-003 édition 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, autres homologations CEM spécifiques selon les pays. Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Contenu de l'emballage⁴	Imprimante laser HP Neverstop 1202nw; Tambour d'imagerie noir HP authentique pré-installé (rendement 5 000 pages, durée de vie utile 20 000 pages); Guide de référence; Guide d'installation; Brochure sur les réglementations; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Cordon d'alimentation; Câble USB
Garantie	Garantie limitée standard d'un an sur le matériel et bénéficiez d'une garantie étendue allant jusqu'à 3 ans en vous inscrivant sur http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Notes de bas de page

¹ Les opérations sans fil sont compatibles avec un fonctionnement à 2,4 GHz uniquement. Pour en savoir plus, consultez le site : <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² D'après le comparatif interne réalisé par HP du MRSP et du coût par page de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard, à partir de mars 2020. Pour en savoir plus, consultez la page : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 19752 et l'impression en continu. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Sur la base de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard avec un rendement ISO de 500 pages. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Rendement moyen selon la norme ISO/CEI 19752 (en impression continue). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.

⁶ Avec une utilisation conforme aux instructions d'installation.

⁷ Le kit de recharge de toner n'est pas inclus avec l'imprimante ; à acheter séparément.

⁸ Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Apple AirPrint - L'appareil mobile doit être doté de la fonction AirPrint®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne modifiez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

³ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁴ Tambour d'imagerie laser noir HP authentique (rendement du toner échantillon noir fourni 5 000 pages, avec une durée de vie utile du tambour d'imagerie de 20 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021

...

