



HP Neverstop Laser MFP 1202nw

Stop aldrig med at printe. Stop aldrig med at spare – med trådløs MFP-alsidighed.¹

Exceptionel værdi fra starten – besparelser på toner på op til 60 %² med toner til 5000 sider inkluderet.³ Få op til syv gange flere sider.⁴ Print, scan, kopiér og genopfyld tonerniveauer for mindre.² Print og scan overalt med HP Smart-appen.⁵



Særlige karakteristika

- Udskriv, scan og kopiér
- Op til 20 sider pr. minut ved sort-hvid udskrivning
- Tonerindbakke på 5.000 sider
- Selvgenopfyldelig toner
- Trådløs udskrivning med WiFi Direct (kun w-model)
- Kompatibel med HP Smart-app
- Ethernet- og Wi-Fi Direct-tilslutning
- Inputkapacitet på 150 ark
- Ethernet-tilslutning (kun n-model)



Besparelser på toner på op til 60 %²

- Få tonerbesparelser med det samme.² Spar op til 60 %, hver gang du genopfylder.²
- Spar penge med laserkvalitet. Få den laveste tonerudgift sammenlignet med traditionelle tonerpatroner fra HP.²
- Kom hurtigt gennem opgaverne med alsidig MFP-ydelse – udskriv, scan og kopiér.
- Arbejdet venter ikke på printeren. Få maksimeret din opetid med hurtige udskrivningshastigheder.

Op til syv gange flere sider end andre laserprintere i samme klasse⁴

- Få toneren til at holde længere med op til syv gange flere sider end andre laserprintere i samme klasse.⁴
- Få tusindvis af sider direkte fra kassen – toner til 5.000 sider er inkluderet.³
- Håndtér store printjobs, og genopfyld papirbakken sjældnere med en papirbakke, der kan rumme 150 sider.

Spar, hver gang du genopfylder²

- HP's genopfyldelige tonersystem giver dig lette og bekvemme genopfyldninger uden spild.⁶
- Genopfyld toner med sindsro. Genopfyld tonerniveauer hurtigt med tonergenopfyldningsættet.⁷
- Denne innovative laserprinter giver suveræn kvalitet side efter side.
- Print tekst, der står knivskarpt og med sort, fed skrift i alle dine dokumenter.

Forbliv produktiv overalt

- Print, scan og send en sikker fax overalt med HP Smart-appen.⁵
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.¹
- Slut din mobilenhed direkte til printeren. Så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.⁸
- Spar tid, og fjern gentagne opgaver med brugerdefinerbare genveje.⁵

Produktpræsentation

HP Neverstop Laser MFP 1202nw

1. LCD-ikonskærm
2. HP Smart – mobiludskrivningsapp
3. 100-arks udbakke
4. Flatbedscanner
5. Hi-Speed USB 2.0-port
6. 20 sider/min. (A4)
7. Indbygget trådløst netværk, Wi-Fi Direct-udskrivning. Indbygget Ethernet.
8. 150-arks papirbakke
9. Forudinstalleret original HP-toner giver op til 5.000 sider



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1143A Genopfyldningssæt til HP 143A Black Original Neverstop (2.500 sider)
	W1143AD Genopfyldningssæt med to pakker til HP 143AD Black Original Neverstop (Pr. sæt: 2.500 sider)
	W1144A HP 144A sort Original Laser-billedtromle (20.000 sider)
Service og support	UB4Y5E HP 3 års standardombytningservice for Neverstop Laser 1200
	UB4Y2E HP 3 års ombytningservice næste arbejdsdag for Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – fås i alle EMEA-lande undtagen Mellemøsten, Adriaterhavsområdet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet. UB4Y2E – fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

Tekniske specifikationer

Model	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Kontrolpanel	LCD MED IKONER
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 20 sider/min.;
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 8,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 15 sek. ;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 x 2 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Normeret forbrug pr. måned	Op til 20.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 2.500 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP's automatiske tænd/sluk, Wi-Fi Direct, HP Smart-app, HP Smart Task
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PWG
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 356 mm
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 14 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Lysere/mørkere; Optimering; Papir; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Formindsk/forstør: 25 til 400%
Scan	
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed; Scanningsteknologi: D-CIS; Twain-version: Version 2.1 (Windows 7 og nyere); Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Nej
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 297 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
Tilslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Wi-Fi 802.11b/n/g; Hurtigt Ethernet 10/100-base
Trådløs forbindelse	Ja
Funktion til mobiludskrivning ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart-app; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Netværksegenskaber	Hurtigt Ethernet 10/100-base
Harddisk	Ingen
Hukommelse	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 papirbakke ; Maksimum: 1 papirbakke
Medietyper	Almindeligt papir; Kraftigt papir; Kontraktpapir; Etiket; Let papir; Kuvert
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm Understøttet (mål): A6; A5; A4; No.10 Env; C5 Env; DL Env; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm

Model	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standardoutput: 100-arks udbakke
Gramvægt	60 til 120 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 150; Konvolutter: 1 Maksimum: Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Maksimum: Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet; USB Linux (få flere oplysninger på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet; USB Linux (få flere oplysninger på https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB
Medfølgende software	Til Windows OS: Installations-/afinstallationsprogram til HP-software (Windows 8+ undtaget), HP PCLm5-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhedskonfiguration og software, onlinebrugervejledning, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, programmet HP Scan, HP-produktforbedringsundersøgelse; Til Mac OS: Startskærm (omdirigerer brugerne til http://www.hp.com eller OS App Source til LaserJet-software)
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum: 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maksimum: 380,5 x 385 x 521 mm
Pakkemål (B x D x H)	481 x 390 x 421 mm
Printervægt	8,78 kg
Pakkevægt	11,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 50 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning²	Krav: 220-240 V nominelt ved +/-10 % (min 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbrug: 338 W (aktiv udskrivning), 3,3 W (klar), 0,95 W (dvale), 0,1 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star version 3.0: 0,305 kWt/uge; Blue Angel: 0,677 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off teknologi
Certificeringer	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 version 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, andre EMC-godkendelser som påkrævet i individuelle lande. ENERGY STAR®-mærket Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold⁴	HP Neverstop Laser 1202nw-printer; Forudinstalleret HP Black Original Imaging Drum (kapacitet på 5.000 sider, nyttig levetid på 20.000 sider); Referencevejledning; Installationsvejledning; Lovgivningspjece; Supportpjece; Garantivejledning; Strømledning; USB-kabel
Garanti	1 års begrænset garanti på standardhardware og op til 3 års udvidet garanti ved registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fodnoter

- ¹ Trådløse funktioner er kun kompatible med drift på 2,4 GHz. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Baseret på intern HP-sammenligning af MRSP og pris pr. side for HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 i samme klasse med standardopfyldt original HP 44A/48A LaserJet-tonerpatron i sort fra og med marts 2020. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt udskrivning. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Baseret på HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 med standardopfyldt original HP 44A/48A LaserJet-tonerpatron i sort med ISO-kapacitet på 500 sider. Den faktiske kapacitet varierer betydeligt baseret på de printede siders indhold og andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk.
- ⁶ Ved brug i overensstemmelse med opsætningsinstruktionerne.
- ⁷ Toneropfyldningssæt medfølger ikke printeren. Det skal købes separat.
- ⁸ Mobilenhed skal være forbundet til Wi-Fi Direct®-signalet fra en Wi-Fi Direct-understøttet AiO eller printer før print. Få flere oplysninger på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Apple Airprint-mobilenheden skal have AirPrint®. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 kræver Google Cloud Print™-registrering og oprettelse af en Google-konto. Trådløs anvendelse er kun kompatibel med 2,4 GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V enhed.
- ³ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V enhed.
- ⁴ HP Black Original Laser Imaging Drum (5.000 siders kapacitet leveret som introduktion, med levetid af billedtromle på 20.000 sider). Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

