



# HP Neverstop Laser MFP 1202nw

## Neverstop-utskrift. Slutt aldri å spare. – med trådløs MFP-allsidighet.<sup>1</sup>

Eksepsjonell valuta for pengene rett ut av esken – spar opptil 60 % på toner<sup>2</sup> med toner til 5000 sider inkludert.<sup>3</sup> Få opptil 7x flere sider rett ut av esken.<sup>4</sup> Skriv ut, skann, kopier og fyll på ny toner for mindre.<sup>2</sup> Skriv ut og skann fra hvor som helst med HP Smart-appen.<sup>5</sup>



### Hovedpunkter

- Skriv ut, skann, kopier
- Opptil 20 spm monoutskrift
- Toner til 5000 sider i esken
- Toner som du kan fylle på selv
- Trådløs utskrift med WiFi direct (kun w-modellen)
- Kompatibel med HP Smart-appen
- Ethernet- og WiFi direct-tilkobling
- 150-arks innskuffkapasitet
- Ethernet-tilkobling (kun n-modellen)

### Spar opptil 60 % på toner<sup>2</sup>

- Få tonerbesparelser rett ut av esken.<sup>2</sup> Spar opptil 60 % på toner hver gang du fyller på.<sup>2</sup>
- Laserkvalitet med besparelser. Få den laveste tonerkostnaden sammenlignet med tradisjonelle HP-tonerkassetter.<sup>2</sup>
- Med allsidig MFP-ytelse får du unnagjort oppgavene – skriv ut, skann og kopier.
- Virksomheten trenger ikke å vente på skriveren. Maksimer opptiden med raske utskriftshastigheter.

### Opptil 7x flere sider enn andre lasere i sin klasse<sup>4</sup>

- Med mer toner i esken får du opptil 7x flere sider enn lasere i samme klasse.<sup>4</sup>
- Få tusenvis av sider rett ut av esken – toner til 5000 sider er inkludert.<sup>3</sup>
- Med en papirskuff med plass til 150 ark, kan du håndtere store utskriftsjobber og legge i papir sjeldnere.

### Spar hver gang du fyller på<sup>2</sup>

- Med HPs påfyllingssystem for toner blir tonerpåfyllingen enkel, praktisk og sølefri.<sup>6</sup>
- Enkel påfylling av toner. Få full tonerkapasitet raskt med tonerpåfyllingssettet.<sup>7</sup>
- Med denne nyskapende laserskriveren får du eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Skriv ut alle dokumenter med skarp tekst og fet svart.

### Vær produktiv uansett hvor du er

- Med HP Smart-appen kan du skrive ut, skanne og sende en sikker faks fra hvor som helst.<sup>5</sup>
- Enkel deling av ressurser – tilgang til og utskrift med trådløst nettverk og Ethernet-nettverk.<sup>1</sup>
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.<sup>8</sup>
- Med tilpassbare snarveier sparer du tid og eliminerer trinn i repeterende oppgaver.<sup>5</sup>

## Produktomvisning

### HP Neverstop Laser MFP 1202nw

1. Ikonisk LCD-skjerm
2. HP Smart – mobil utskriftsapp
3. 100-arks utskuff
4. Planskanner
5. Hi-Speed USB 2.0-port
6. 20 spm (A4)
7. Innebygd trådløs nettverkstilkobling, Wi-Fi Direct-utskrift. Innebygd Ethernet.
8. 150-arks papirskuff
9. Forhåndsinstallert original HP-tonerkassett gir opptil 5000 sider



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	<b>W1143A</b> HP 143A Svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (2 500 sider)
	<b>W1143AD</b> HP 143AD dobbeltpakning svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (Per sett: 2500 sider)
	<b>W1144A</b> HP 144A svart original laserbildetrommel (20 000 sider)
Service og kundestøtte	<b>UB4Y5EHP</b> 3 års standard utskiftingstjeneste for Neverstop Laser 1200 <b>UB4Y2E</b> HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia. UB4Y2E– tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Kontrollpanel	ICON LCD
<b>Utskrift</b>	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 20 spm;
Første side ut	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 8,5 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 15 sek;
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> Opptil 600 x 600 x 2 dpi; <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppt);
Månedlig kapasitet	Opptil 20,000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 250 til 2500 sider
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Wi-Fi Direct, HP Smart-appen, HP smartoppagve
Standard skriverspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmargener</b> Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dobbelttidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
<b>Kopiering</b>	
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Opptil 14 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimer; Papir; <b>Største antall eksemplarer:</b> Opptil 99 kopier; <b>Forminskning/forstørning:</b> 25 til 400 %
<b>Skanning</b>	
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspesifikasjoner	<b>Skannertype</b> Planskanner; <b>Skanneteknologi:</b> D-CIS; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); <b>Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Nei
Område som kan skannes	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 297 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Prosessorkapasitet	500 MHz
<b>Tilkobling</b>	
Standard	Høyhastighets USB 2.0-port; Innebygd WiFi 802.11b/g/n; Rask Ethernet 10/100-base
Trådløst	Ja
Mobil utskriftsfunksjon <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart-appen; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autolP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Nettverksfunksjoner	Rask Ethernet 10/100-base
Harddisk	Ingen
Minne	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Maksimum:</b> 64 MB
<b>Mediehåndtering</b>	
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 1 innskuff ; <b>Maksimum:</b> 1 innskuff
Medietyper	Vanlig papir; Tykt papir; Bond-papir; Etikett; Lett papir; Konvolutt
Mediестørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> A6; A5; A4; Nr. 10 konv; C5 Konv; DL-konv; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
<b>Produktnummer</b>	5HG93A
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standard arkkapasitet:</b> 150-arks papirskuff <b>Standard utkapasitet:</b> 100-arks utskuff
<b>Medievekt</b>	60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Skuff 1:</b> Ark: 150; Konvolutter: 1 <b>Maksimum:</b> Opptil 150 ark
<b>Utskuffkapasitet</b>	<b>Standard:</b> Opptil 100 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 100 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves; USB-Linux (mer informasjon under <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves; USB-Linux (mer informasjon under <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB
<b>Medfølgende programvare</b>	For Windows OS: HP-installeringsprogram for programvare, HP-avinstallasjonsprogram for programvare (unntatt Win8 +), HP PCLm5-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Enhetskonfigurasjon og -programvare, Online brukerhåndbøker, HP Printer Assistant, HP-skannerdriver, HP-skannerprogram, HP-produktforbedringsundersøkelse; For Mac OS: Velkomstskjerm (videresender brukere til <a href="http://HP.com">http://HP.com</a> eller OS App Source for LaserJet-programvare)
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Mål og vekt</b>	
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	<b>Minste</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Maksimum:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
<b>Pakningsstørrelse (B x D x H)</b>	481 x 390 x 421 mm
<b>Skrivervekt</b>	8,78 kg
<b>Pakningsvekt</b>	11,2 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF
<b>Lagringsforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 50°C
<b>Akustisk</b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,5 B(A) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 51 dB(A)
<b>Strøm<sup>2</sup></b>	<b>Krav:</b> 220 V til 240 V nominelt ved +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50 til 60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); <b>Forbruk:</b> 338 watt (aktiv utskrift), 3,3 watt (klar), 0,95 watt (hvilemodus), 0,1 watt (manuell av); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Energy Star versjon 3.0: 0,305 kWh/uke; Blue Angel: 0,677 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Intern (innebygd) strømforsyning;
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
<b>Sertifiseringer</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 Utgave 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i de enkelte land. ENERGY STAR®-kvalifisert <b>Blue Angel-samsvar</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Kina
<b>Innhold i esken<sup>4</sup></b>	HP Neverstop Laser 1202nw-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original bildetrommel (5000 sideres kapasitet, 20 000 sideres nyttig levetid); Referansehåndbok; Installeringshåndbok; Støtteark; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Strømlledning; USB-kabel
<b>Garanti</b>	Ett års standard begrenset maskinvaregaranti og få opptil 3 års utvidet garanti ved registrering på <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Fotnoter

<sup>1</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Basert på intern HP-sammenligning av MRSP og kostnad per side for HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 i samme klasse med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett, fra mars 2020. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

<sup>3</sup> Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på trykte sider og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO / IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

<sup>4</sup> Basert på HP LaserJet Pro M15 og HP LaserJet Pro MFP M28 med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-kapasitet på 500 sider. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de utskrevne sidene og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

<sup>5</sup> Krever nedlasting av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for informasjon om lokale utskriftskrav. Visse funksjoner / programvare er kun tilgjengelig på engelsk.

<sup>6</sup> Når den brukes i samsvar med oppsettinstruksjonene.

<sup>7</sup> Tonerpåfyllingssett følger ikke med skriveren; kjøpes separat.

<sup>8</sup> Mobilenheten må være koblet til et Wi-Fi Direct®-signal fra en Wi-Fi Direct-støttet AiO eller skriver før utskrift. Mer informasjon på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Apple Airprint – den mobile enheten må ha AirPrint®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – Krever at du er registrert for Google Cloud Print™ og har en Google-konto. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.

<sup>3</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.

<sup>4</sup> HP svart original laserbildetrommel (innledende 5000 siders svart tonerkapasitet er gitt, med 20 000 siders levetid for bildetrommel). Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer.

<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

---

