

# Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1202nw



Impresión Neverstop. Ahorra sin límites con la versatilidad que ofrece una impresora multifunción inalámbrica.<sup>1</sup>

Disfruta de un valor excepcional desde el primer momento: ahorra hasta un 60 % en tóner<sup>2</sup> con 5000 páginas de tóner incluidas.<sup>3</sup> Obtén hasta 7 veces más de páginas desde el primer momento.<sup>4</sup> Imprime, escanea, copia y restaura los niveles de tóner por menos dinero.<sup>2</sup> Imprime y escanea desde cualquier parte con la aplicación HP Smart.<sup>5</sup>



## Titulares

- Imprime, escanea y copia
- Impresión monocromo de hasta 20 ppm
- Se incluye tóner para imprimir 5000 páginas
- Tóner autorecargable
- Impresión inalámbrica con Wi-Fi Direct (solo para el modelo w)
- Compatibilidad con la aplicación HP Smart
- Conectividad Ethernet y Wi-Fi Direct
- Capacidad de entrada de 150 hojas
- Conectividad Ethernet (solo para el modelo n)



### Hasta un 60 % de ahorro en tóner<sup>2</sup>

- Ahorra en tóner desde el primer momento.<sup>2</sup> Consigue hasta un 60 % de ahorro en tóner con cada recarga.<sup>2</sup>
- Calidad láser que te permite ahorrar. Obtén el coste de tóner más bajo en comparación con los cartuchos de tóner HP tradicionales.<sup>2</sup>
- Agiliza tus tareas con el rendimiento versátil de una impresora multifunción: imprime, escanea y copia.
- Tu negocio no debe esperar a tu impresora. Maximiza el tiempo de actividad gracias a unas rápidas velocidades de impresión.

### Hasta 7 veces más de páginas que con otras impresoras láser de su misma categoría<sup>4</sup>

- Disfruta de una mayor cantidad de tóner e imprime hasta 7 veces más de páginas que con las impresoras láser de su categoría.<sup>4</sup>
- Disfruta de miles de páginas desde el primer momento: se incluye tóner para imprimir hasta 5000 páginas.<sup>3</sup>
- Gestiona trabajos de impresión de gran tamaño y recarga papel con menor frecuencia gracias a la bandeja con capacidad para 150 hojas.

### Ahorra con cada recarga<sup>2</sup>

- El sistema de tóner recargable de HP simplifica enormemente el proceso de recarga.<sup>6</sup>
- Recarga el tóner de forma segura. Restaura de forma rápida los niveles de tóner con el kit de recarga de tóner.<sup>7</sup>
- Esta innovadora impresora láser brinda una calidad excepcional en todas las páginas.
- Crea textos definidos y negros intensos en todos tus documentos.

### Mantén la productividad en cualquier parte

- Imprime, escanea y envía faxes de forma segura desde cualquier parte con la aplicación HP Smart.<sup>5</sup>
- Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas.<sup>1</sup>
- Conecta el dispositivo móvil directamente a la impresora e imprime fácilmente sin acceder a una red.<sup>8</sup>
- Ahorra tiempo y elimina pasos en las tareas repetitivas con accesos directos que puedes personalizar.<sup>5</sup>

## Descripción del producto

### Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1202nw

1. Pantalla LCD icónica
2. HP Smart: aplicación de impresión móvil
3. Bandeja de salida de 100 hojas
4. Escáner plano
5. Puerto Hi-Speed USB 2.0
6. 20 ppm (A4)
7. Conexión de red inalámbrica integrada, impresión Wi-Fi Direct. Ethernet integrada.
8. Bandeja de entrada de 150 hojas
9. El tóner Original HP previamente instalado ofrece hasta 5000 páginas



## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	<b>W1143A</b> Kit de recarga de tóner Original HP Neverstop 143A negro (2500 páginas)
	<b>W1143AD</b> Kit de dos paquetes de recarga de tóner Original HP Neverstop 143AD negro (Por kit: 2500 páginas)
	<b>W1144A</b> Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 144A negro (20 000 páginas)
Servicio y soporte	<b>UB4Y5E</b> 3 años de servicio de intercambio estándar HP para la impresora Neverstop Laser 1200 <b>UB4Y2E</b> 3 años de servicio de intercambio estándar HP al siguiente día laborable para la impresora Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, Adriático, África, Sudáfrica, Eslovenia, Israel y Turquía. UB4Y2E: disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza)

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1202nw
Nº de producto	5HG93A
Funciones	Impresión, copia, escáner
Panel de control	LCD DE ICONOS
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 20 ppm;
Impresión de primera página	<b>Negro (A4, listo):</b> En sólo 8.5 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 15 segundos;
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 600 x 600 x 2 ppp; <b>Tecnología:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppp);
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 20,000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> De 250 a 2500 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, aplicación HP Smart y HP Smart Task
Lenguajes de impresión estándar	PCLmS; URF; PWG
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 2 mm, Inferior: 2 mm, Izquierdo: 2 mm, Derecho: 2 mm; Área de impresión máxima : 216 x 356 mm
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
<b>Copia</b>	
Velocidad de copiado	<b>Negro (A4):</b> Hasta 14 cpm
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%
<b>Escaneo</b>	
Formato de archivo de escaneado	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner</b> Superficie plana; <b>Tecnología de escaneado:</b> D-CIS; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1 (Windows 7 o superior); <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, A4):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppi
Funciones avanzadas del escáner	No
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 297 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Velocidad del procesador	500 MHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi 802.11b/g/n integrada; Fast Ethernet 10/100 Base
Inalámbrico	Sí
Capacidad de impresión móvil <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red admitidos	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Capacidades de red	Fast Ethernet 10/100 Base
Disco duro	Ninguno
Memoria	<b>Estándar:</b> 64 MB ; <b>Máximo:</b> 64 MB
<b>Gestión de soportes</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> Bandeja de entrada 1 ; <b>Máximo:</b> Bandeja de entrada 1
Tipos de soportes	Papel normal; Papel de gramaje alto; Papel bond; Etiqueta; Papel ligero; Sobre
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> De 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm <b>Compatible (métrica):</b> A6; A5; A4; sobre n.º 10; sobre C5; sobre DL; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; de 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm

Modelo	Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1202nw
Nº de producto	5HG93A
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas
Gramaje de soportes	De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 150; Sobres: 1 <b>Máximo:</b> Hasta 150 hojas
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 100 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 100 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet; USB Linux (para obtener más información, visita <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet; USB Linux (para obtener más información, visita <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet, USB
Software incluido	Para el SO de Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (no incluye Win 8+), controlador de impresora HP PCLmS, experiencia de dispositivo de HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración de dispositivo, manuales de usuario online, asistente de impresora HP, controlador HP Scan, aplicación HP Scan, estudio de mejora del producto de HP; Para Mac OS: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o a la fuente de aplicaciones del SO para descargar el software LaserJet)
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Máximo:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	481 x 390 x 421 mm
Peso de la impresora	8,78 kg
Peso del embalaje	11,2 kg
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> De 15 a 32,5 °C <b>Humedad:</b> HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	<b>Temperatura:</b> -20 a 50°
Acústica	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,5 B(A) <b>Emisiones de presión acústica:</b> 51 dB (A)
Alimentación <sup>2</sup>	<b>Requisitos:</b> Tensión nominal de 220-240 V a +/-10 % (198 V como mínimo y 264 V como máximo), tensión nominal de 50-60 Hz a +/- 3 Hz (47 Hz como mínimo y 63 Hz como máximo); <b>Consumo:</b> 338 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (listo), 0,95 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Energy Star versión 3.0: 0,305 kWh/semana; Blue Angel: 0,677 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada);
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Certificaciones	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Número 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, otras aprobaciones de EMC según se requiera en cada país. Certificación ENERGY STAR® <b>Certificado para Blue Angel</b> Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja <sup>4</sup>	Impresora HP Neverstop Laser 1202nw; Tambor de creación de imágenes Original HP negro previamente instalado (rendimiento de 5000 páginas con una vida útil de 20 000 páginas); Guía de referencia; Guía de configuración; Folleto reglamentario; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Cable de alimentación; Cable USB
Garantía	Tres años de garantía HP para el hardware. Para obtener información sobre los términos y condiciones visite <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Las funciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Según una comparación interna de HP del precio de venta al público recomendado por el fabricante (PVPR) y el coste por página de la impresora HP LaserJet Pro M15 y la impresora multifunción HP LaserJet Pro M28 de su misma categoría con cartuchos de tóner negro Originales HP LaserJet 44A/48A de capacidad estándar de marzo de 2020. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en la impresión continua. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Basado en la impresora HP LaserJet Pro M15 y en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M28 con cartuchos de tóner negro Originales HP 44A/48A de capacidad estándar y un rendimiento ISO de 500 páginas. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en la impresión continua. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de la impresión local, consulta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Algunas funciones/software solo se encuentran disponibles en inglés.
- <sup>6</sup> Cuando se utiliza conforme a las instrucciones de configuración.
- <sup>7</sup> El kit de recarga de tóner no se incluye con la impresora; se debe adquirir por separado.
- <sup>8</sup> El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

## Especificaciones técnicas renunciadas

- <sup>1</sup> Apple AirPrint: el dispositivo móvil debe disponer de AirPrint®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0: requiere que el usuario se registre en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se venda la impresora. No modifique las tensiones de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora y anular la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>3</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se venda la impresora. No modifique las tensiones de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora y anular la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>4</sup> Tambor de creación de imágenes láser Original HP negro (se suministra con un tóner negro de inicialización con un rendimiento de 5000 páginas y una vida útil del tambor de creación de imágenes de 20 000 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Abril 2021

---

