



# HP ScanJet Pro 2000 s2 arkmatet skanner

(6FW06A)

Fra papirstabler til tomme skrivebord – til en meget god pris.

Rask, rimelig og konstruert for å håndtere alt fra enkle fargejobber til komplekse arbeidsflyter. Du kan raskt og pålitelig digitalisere større prosjekter med skannehastigheter på opptil 35 spm/70 bpm<sup>1</sup> og en 50-siders ADM.<sup>1</sup> Anbefales for 3500 sider per dag.



## Liten størrelse. Rask skanning. Samme pålitelige resultater.

- Produserer skanninger ved opptil 35 spm/70 bpm<sup>1</sup> med tosidig skanning som tar begge sider samtidig.
- Frigi plass for arbeid. Denne HP ScanJet Pro-modellen er liten og tynn – et moderne design som er perfekt for skrivebordet.
- Du trenger ikke å vente på oppvarming – HP Instant-on-skanning lar deg begynne skanningen raskt.
- Legg opptil 50 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

## Optimaliser arbeidsflyter med ettrykksskanning

- Effektiviser det rutinemessige arbeidet med ett-trykks-skanning – lag én-knapps, egendefinerte innstillinger for regelmessige skannejobber.
- Skann bilder direkte til programmer med medfølgende fullfunksjonsutgaver av TWAIN og ISIS®.
- Ved hjelp av innebygd OCR er det enkelt å gjøre skanninger til redigerbar tekst, søkbare PDF-filer og flere filtyper.
- Du kan raskt dele eller arkivere skanninger direkte til populære skydestinasjoner med HP Scan-programvare.

## Skann forretningsdokumenter som en proff

- Definer skanneprofiler for vanlige dokumenttyper, og skann til flere mål med HP Scan-programvare.
- Skann og organiser dokumenter, visittkort og andre filtyper med funksjonsrik programvare.
- Gir klare og lesbare skanninger – oppløsning på opptil 1200 ppt.

## Tilbehør og tjenester

Tilbehør	7QH79A HP Scanjet 2000s2/3000s4/4000snw1 valseerstatningssett
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 arksett
	C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
Service og kundestøtte	U9JQ2EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JQ3E HP 3 års neste virkedag utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JQ4E HP 3 års neste virkedag på stedet utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JQ5E HP 3 års retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JQ6PE HP 1 års etter garanti, standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JQ7PE HP 1 års etter garanti, utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro 2000 U9JQ8PE HP 1 års etter garanti utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro 2000 U9JQ9PE HP 1 års etter garanti, retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro 2000 U9JT1E - HP installeringstjeneste trådløs/nettverk personlig skanner og skriver

## Tekniske spesifikasjoner

Kontrollpanel	Skanneknapp, strømknapp med en LED og en LED-indikator for feilindikasjon
Skannerspesifikasjoner	<b>Skannertype</b> Arkmatet; <b>Skanneteknologi:</b> CMOS CIS; <b>Skannemetoder:</b> En standard skannemodus på frontpanelet for HP-skanning i Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN-, ISIS- og WIA; <b>Twain-versjon:</b> Windows: 32-bits og 64-bits TWAIN-versjon 2.1; Mac: i/a; <b>Fargeskanning:</b> Ja; <b>Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning:</b> 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 bpt; <b>Bildeskalerings- eller forstørrelsesområde:</b> Vil ikke utføre vilkårlig skalering.
Skannehastighet <sup>3</sup>	Opptil 35 spm / 70 bpm
Skanneoppløsning	<b>Optisk</b> Opptil 600 dpi; <b>Maskinvare:</b> 600 x 600 dpi
Skannefilformat	For tekst og bilder: PDF, PDF/A, kryptert PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, tekst (.txt), rikt tekstformat (.RTF) og søkbar PDF
Avanserte skannerfunksjoner	Automatisk fargedeteksjon, automatisk beskjæring, automatisk eksponering, autoorient, OCR, sonal OCR, sonal strekkode, kantfjerning, bakgrunnsrensing, fjerning av hull, fargefravall, sideutretting, skann til skyen, skann til e-post, PDF-sikkerhet, Citrix-klar
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-bits (ekstern), 48-bits (internt)
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Tilkobling	<b>Standard</b> USB 3.0;
Minne	<b>Standard</b> 256 MB;
<b>Mediehåndtering</b>	
Medietyper	Ferdigkuttet papir; Trykt papir (laser og blekk); Forhåndshullet papir; Banksjekker; Visittkort; Fraktregninger; Karbonfrie skjemaer; Plastomslag for dokumenter som tar lett skade; Tidligere stiftede medier med stiften fjernet; Plastkort (opptil 1,24 mm)
Mediестørrelse (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 tommer); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 tommer); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 tommer); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 tommer); Egendefinert: 5,08 x 7,36 cm til 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 tommer til 8,5 x 122 tommer)
Medievekt (ADM)	40 til 210 g/m <sup>2</sup>
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-klar
Minstekrav til systemet	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Medfølgende programvare	Windows: HP WIA skannerdriver, HP TWAIN skannerdriver (32-bits og 64-bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS
<b>Utskriftsserverspesifikasjoner</b>	
Sikkerhetsadministrasjon	Strømknapp til på/av-enhet
<b>Mål og vekt</b>	
Produktmål (B x D x H)	<b>Minste:</b> 300 x 172 x 154 mm; <b>Maksimum:</b> 300 x 410 x 310 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktvekt	2,7 kg
Pakningsvekt	4,2 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 17,5 til 25 °C <b>Fuktighet:</b> 30 % til 70 % relativ fuktighet (RF)
Datalagring	<b>Temperatur:</b> -40–60°C
Strøm <sup>1</sup>	<b>Krav:</b> Inngangsspenningsområde: 90–264 VAC, rangert frekvens: 50–60 Hz, verdensdekkende bruk; <b>Forbruk:</b> 4,4 watt (klar), 24 watt (skanning), 1,2 watt (hvile), 0,1 watt (automatisk av), 0,1 watt (av); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013/EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 <b>Elektromagnetisk kompatibilitet:</b> CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0-sertifisert; EPEAT® Silver
Innhold i esken	6FW06A HP ScanJet Pro 2000 s2 arkmatet skanner; Strømledning; Strømadapter; USB-kabel; Skannermotor; Flygeblader; Installeringsveiledning
Garanti	Ett års begrenset garanti for erstatning av hele enheten, med inkludert telefon- og webstøtte. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

## Fotnoter

<sup>1</sup> Skannehastigheter målt ved 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.

<sup>2</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.

<sup>3</sup> Hastighet på arkmater: (Alle oppløsninger opp til og med 300 ppi). Enkeltsidig 35 A4-sider per minutt. Tosidig 70 A4-bilder per minutt.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA7-7122, Mars 2020

--

