



Skaner HP ScanJet Pro 2000 s2 z podajnikiem

(6FW06A)

Rozwiązanie w doskonałej cenie dla tych, którzy chcą usunąć z biurka stosy dokumentów.

Rozwiązanie szybkie, ekonomiczne i zaprojektowane z myślą o obsłudze wszystkiego – od prostych zadań kolorowych po skomplikowane projekty. Szybki i niezawodny sposób cyfryzacji większych projektów, dzięki szybkości skanowania do 35 str. / 70 obr. na minutę i automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy.¹ Zalecane do 3500 stron dziennie.



Niewielkie wymiary. Szybkie skanowanie. Zawsze takie same, niezawodne wyniki.

- Skanowanie z prędkością do 35 str./min / 70 obr./min¹ dzięki trybowi dwustronnemu, który rejestruje obie strony naraz.
- Więcej przestrzeni do pracy. Ten skaner HP ScanJet Pro jest niewielki i smukły – nowoczesna konstrukcja, która doskonale nadaje się do postawienia na biurku.
- Nie czekaj na nagrzanie urządzenia – technologia HP Instant-On umożliwia szybkie rozpoczęcie skanowania.
- Możliwość załadowania nawet 50 stron do automatycznego podajnika dokumentów na potrzeby szybkiego skanowania bez nadzoru.

Optymalizacja przepływu pracy dzięki skanowaniu jednym naciśnięciem przycisku

- Uproszczenie rutynowych zadań dzięki skanowaniu za pomocą jednego przycisku – można tworzyć niestandardowe ustawienia przycisków dla często powtarzających się zadań.
- Skanuj obrazy bezpośrednio do aplikacji za pomocą w pełni funkcjonalnych rozwiązań TWAIN i ISIS®.
- Łatwe utrwalanie skanów w postaci edytowalnych plików tekstowych, przeszukiwalnych plików PDF i wielu innych typów plików za pomocą wbudowanej funkcji OCR.
- Szybkie udostępnianie lub archiwizacja skanów bezpośrednio do popularnych miejsc docelowych w chmurze za pomocą oprogramowania HP Scan.

Profesjonalne rejestrowanie dokumentów biznesowych

- Definiuj profile skanowania często powtarzających się rodzajów dokumentów i skanuj do różnych miejsc docelowych z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan.
- Skanowanie i porządkowanie dokumentów, wizytówek i innych rodzajów plików za pomocą oprogramowania z rozbudowanymi funkcjami.
- Wyraźne skany z rozdzielczością do 1200 dpi.

Akcesoria i usługi

Akcesoria	7QH79A Zestaw rolek zamiennych HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1
	8PA50A Zestaw arkuszy HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1
	C9943B Pakiet ściereczek do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów HP
Serwis i pomoc techniczna	U9JQ2E 3-letnia usługa standardowej wymiany HP dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ3E 3-letnia usługa wymiany HP w następnym dniu roboczym dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ4E 3-letnia usługa wymiany HP w następnym dniu roboczym na miejscu dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ5E 3-letnia usługa zwrotu do magazynu HP dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ6PE Roczna pogwarancyjna usługa standardowej wymiany HP dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ7PE Roczna pogwarancyjna usługa wymiany HP w następnym dniu roboczym dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ8PE Roczna pogwarancyjna usługa wymiany HP w następnym dniu roboczym na miejscu dla ScanJet Pro 2000
	U9JQ9PE Roczna pogwarancyjna usługa zwrotu do magazynu HP dla ScanJet Pro 2000
	U9JT1E Usługa instalacyjna HP dla bezprzewodowego/sieciowego osobistego skanera i drukarki

Dane techniczne

Panel sterowania	Przycisk skanowania, przycisk zasilania z diodą LED i dioda LED sygnalizująca błędy
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera Podawanie arkuszy; Technologia skanowania: CMOS CIS; Tryby inicjacji skanowania: Jeden domyślny tryb skanowania na panelu przednim do HP Scan w systemie operacyjnym Windows, HP Easy Scan/ICA w systemie operacyjnym Mac oraz aplikacje innych firm z wykorzystaniem oprogramowania TWAIN, ISIS i WIA; Wersja sterownika Twain: Windows: 32-bitowy i 64-bitowy sterownik TWAIN w wersji 2.1; Mac: nie dot.; Skanowanie kolorowe: Tak; Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi): 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Zakres skalowania lub powiększania obrazu: Nie jest wykonywane żadne arbitralne skalowanie.
Prędkość skanowania ³	Maks. 35 str./min i 70 obrazów/min
Rozdzielczość skanowania	Optyczny Maks. 600 dpi; Urządzenie: 600 x 600 dpi
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Tekst i obrazy: PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) oraz przeszukiwalny PDF
Zaawansowane funkcje skanowania	Automatyczne wykrywanie kolorów, automatyczne przycinanie, automatyczne naświetlanie, automatyczne orientowanie, OCR, strefowy OCR, strefowe kody kreskowe, usuwanie krawędzi, oczyszczanie tła, usuwanie otworów, odrzucanie kolorów, prostowanie strony, skanowanie do chmury, skanowanie do poczty elektronicznej, zabezpieczenia PDF, Citrix Ready
Poziomy skali szarości/Kodowanie koloru	256/24 bity (zewn.), 48 bitów (wewn.)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	Standardowo, 50 arkuszy
Sieci i łączność	Standardowo USB 3.0;
Pamięć	Standardowo 256 MB;
Obsługa nośników	
Nośniki	Cięte arkusze; Papier drukowy (laserowy i atramentowy); Papier perforowany; Czeki bankowe; Wizytówki; Listy przewozowe; Druki samokopiujące; Plastikowe arkusze transportowe do dokumentów narażonych na uszkodzenia; Wstępnie zszyte arkusze z usuniętymi zszywkami; Karty z plastiku (do 1,24 mm)
Format nośnika (automatyczny podajnik papieru)	ISO A4: 210 mm × 297 mm (8,3 × 11,7 cala); JIS B5: 182 mm × 257 mm (7,2 × 10,1 cala); ISO B5: 176 mm × 250 mm (7,0 × 9,9 cala); ISO A5: 148 mm × 210 mm (5,8 × 8,3 cala); ISO A6: 105 mm × 148 mm (5,8 × 4,1 cala); ISO A7: 74 mm × 104 mm (2,9 × 4,1 cala); ISO A8: 52 mm × 74 mm (2,0 × 2,9 cala); Niestandardowy: od 5,08 × 7,36 cm do 21,6 × 309,9 cm (od 2,0 × 2,9 cala do 8,5 × 122 cali)
Gramatura nośnika (automatyczny podajnik papieru)	od 40 do 210 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bitowy, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); macOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready
Minimalne wymagania systemowe	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bitowy, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Microsoft® Internet Explorer
Dołączone oprogramowanie	Windows: Sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN (32- oraz 64-bitowy), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS
Parametry serwera druku	
Zarządzanie bezpieczeństwem	Przycisk zasilania do wł./wył. urządzenia
Wymiary i waga	
Wymary (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 300 × 172 × 154 mm; Maksymalnie: 300 × 410 × 310 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	397 × 248 × 242 mm
Waga produktu	2,7 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	4,2 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 17,5 do 25°C Wilgotność: Wilgotność względna 30–70% (RH)
Archiwizacja danych	Temperatura: Od -40 do 60°C
Zasilanie ¹	Wymagania: Zakres napięcia wejściowego: 90–264 V AC, częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz, wykorzystanie na całym świecie; Pobór mocy: 4,4 W (tryb gotowości), 24 W (skanowanie), 1,2 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,1 W (urządzenie wyłączone); ENERGY STAR: Tak
Certyfikaty	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Certyfikaty: CISPR 22:2008 oraz CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; Certyfikat ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Zawartość opakowania	6FW06A Skaner HP ScanJet Pro 2000 s2 z podajnikiem; Przewód zasilający; Zasilacz; Przewód USB; Mechanizm skanera; Ulotki; Instrukcja instalacji
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja na wymianę całego urządzenia, wsparcie telefoniczne i internetowe. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat najwyższej jakości usług HP oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .

Przypisy

¹ Szybkość skanowania zmierzona przy rozdzielczości 300 dpi (w czerni, w skali szarości i w kolorze). Rzeczywista szybkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące zużycia energii są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

² Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne w witrynie <http://www.epeat.net>.

³ Szybkość podawania arkuszy: (Wszystkie rozdzielczości do 300 ppi włącznie). Jednostronnie 35 stron A4 na minutę. Dwustronnie 70 obrazów A4 na minutę.

Windows 10



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA7-7122, Marzec 2020

