

Багатофункціональний принтер HP DeskJet 2720 All-in-One



Усе найнеобхідніше завдяки простим у використанні функціям. Друкуйте, скануйте та копіюйте повсякденні документи. Забудьте про проблеми з бездротовим підключенням¹. Завдяки простому налаштуванню за допомогою програми HP Smart ви зможете використовувати будь-який пристрій із цим принтером².

Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові електронні схеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із модифікованими або будь-якими іншими електронними схемами, ніж HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова електронна схема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Додаткові можливості

- Включено 2-місячну ознайомлювальну версію Instant Ink^{3,4,5}
- Друк. Копіювання. Сканування.
- Виготовлено з понад 20 % переробленого пластику⁷
- Виготовлено з понад 20 % переробленого пластику⁹
- вхідний лоток на 60 аркушів
- Надійне підключення завдяки дводіапазонній мережі Wi-Fi із функцією самовідновлення та Bluetooth® 4.2
- Бездротове підключення й функціональна програма HP Smart²

Просте налаштування. Простий друк.

- Завдяки простому налаштуванню програми HP Smart, у якому містяться вказівки до кожного кроку, ви зможете швидко розпочати роботу.²
- Друкуйте, скануйте та копіюйте легко за допомогою функцій, об'єднаних в одному пристрої.
- З програмою HP Smart ви можете легко друкувати будь-які документи зі свого смартфона.²
- Завдяки програмі HP Smart ви маєте змогу користуватися можливостями високоякісного сканування й спільного доступу, а також із легкістю робити копії — усе це зі свого смартфона.²

Можливості бездротового підключення¹

- Дводіапазонна мережа Wi-Fi® із функцією самовідновлення забезпечує кращий діапазон покриття та швидше й надійніше підключення.¹
- Установіть підключення Bluetooth® і швидко розпочніть друк зі смартфона або планшета – налаштування дуже просте³.
- Вбудовані можливості бездротового підключення дають змогу отримати доступ до пристрою, друкувати й ділитися ресурсами в мережі⁴.
- Підключіться та почніть друк. Підключайте принтер до комп'ютера легко та просто за допомогою вбудованого USB-порту⁵.

Отримуйте якість, на яку ви можете покластися

- З оригінальними чорнильними картриджами HP ви зможете отримувати чіткі та високоякісні роздруківки документів і фотографій.
- Ви можете будь-коли змінити або скасувати план⁵.



Mobile printing



Технічні характеристики

Функції	Друк, копіювання, сканування
Технологія друку	HP Thermal Inkjet
Швидкість друку	Чорний (A4, ISO): До 7,5 стор./хв.; Кольоровий (A4, ISO): До 5,5 стор./хв.; Чорновий чорно-білий (A4): До 20 стор./хв; Чорновий кольоровий (A4): до 16 стор./хв
Друк першої сторінки	чорно-білі копії (A4, режим готовності): 15 с; кольорові копії (A4, режим готовності): за 19 с;
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): до 1200 x 1200 відтворених точок на дюйм; Кольоровий (режим найвищої якості): до 4800 x 1200 точок на дюйм оптимізованого кольорового друку (друк із комп'ютера на відповідному фотопапері HP за відної роздільної здатності 1200 точок на дюйм);
Місячне навантаження	До 1000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 50 до 100
Стандартні мови друку	Графічний інтерфейс користувача HP PCL 3; HP PCLm (програми / універсальний драйвер принтера HP); URF (AirPrint)
Область друку	Поля друку: Верхня панель: 3 мм, Нижня панель: 12,7 мм, Зліва: 3 мм, праве: 3 мм; Максимальна область друку: 215 x 355 мм
Друк без полів	Ні
Кількість витратних матеріалів	2 (1 пляшка з чорними чорнилами, 1 пляшка з кольоровими чорнилами)
Багатозадачність підтримується	Ні
Двосторонній друк	Вручну (з підтримкою драйверів)
Технічні характеристики копіювального апарата	Параметри копіра: Автоматичне збільшення; Максимальна кількість копій: до 9 копій; Роздільна здатність копії: до 300 x 300 dpi
Формат файлу сканування	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Технічні характеристики сканера	Тип сканера: Планшетний; Режими введення для сканування: Сканування на передній панелі; Версія Twain: Версія 2.1; Максимальний розмір сканування (планшетний сканер): 216x297 мм; Роздільна здатність оптичної розгортки: До 1200 dpi
Область сканування	Максимальний розмір носія (планшетний сканер): 216x297 мм;
Глибина кольору / рівні відтінків сірого	24 біт / 256
Надсилання цифрових даних	Стандартна: Ні
Тактова частота процесора	180 МГц
Варіанти підключення	Стандартна: 1 порт Hi-Speed USB 2.0;
Бездротовий	Так, вбудований модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Можливість друку з мобільних пристроїв	Apple AirPrint™, Chrome OS; програма HP Smart; сертифікат Mopria
Можливості мережевого підключення	Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Жорсткий диск	Ні
Пам'ять	Стандартна: 86 МБ;
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 1;
Типи носіїв	Звичайний папір, фотопапір, папір для друку брошур
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): від 89 x 127 до 215 x 279 мм Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A4; B5; A6; конверт DL
Вага носіїв (підтримувана)	A4: 60–90 г/м²; конверти HP: 75–90 г/м²; картки HP: до 200 г/м²; фотопапір HP 10 x 15 см: до 300 г/м²
Місткість вхідного лотка	Стандартна: До 60 аркушів Пристрій АПД: Ні Конверти: До 5 конвертів Картки: До 20 карток
Місткість вихідного лотка	Стандартна: До 25 аркушів Конверти: До 5 конвертів Етикетки: До 10 аркушів Картки: До 20 карток
Сумісні операційні системи	Windows 10, 7; macOS Sierra v10.12 (паніше OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, Chrome OS
Мінімальні вимоги до системи	Windows: Windows 10, 7: 32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) процесор 1 ГГц, 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету, порт USB, Internet Explorer. Mac: MacOS Sierra v10.12 (паніше — OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, доступ до Інтернету.

Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Програмне забезпечення принтера HP, доступно в Інтернеті
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум: 425 x 304 x 154 мм; Максимальне: 425 x 546 x 250 мм (повністю витягнений кабель виходу);
Розміри упаковки (Ш x Г x В)	475 x 191 x 354 мм
Вага принтера	3,42 кг
Вага упаковки	4,48 кг
Умови використання	Температура: Від 5 до 40 °C Вологість: відносна вологість 20-80% (без конденсації)
Стан системи зберігання даних	Температура: Від –40 до 60 °C Вологість: відносна вологість 5–90 % (без конденсації)
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,2 Б (А) Акустична емісія (тиск): 48 дБ(А)
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 100–240В (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц). Вхідна напруга: 200–240В (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц) (для Китаю та Індії). Два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # 001001. Споживання: 1,7 Вт (готовність до використання), 0,9 Вт (режим сну), 0,1 Вт (пристрій вимкнено автоматично), 0,1 Вт (пристрій вимкнено); Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,18 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній;
Сертифікати	EN 55032:2015/CISPR 32:2015 клас В, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Не передбачено
Країна походження	Виготовлено в Китаї
Панель керування	РК-дисплей із піктограмами, 7 кнопок (Power (Живлення), Cancel (Скасувати), Resume (Поновити), Wi-Fi, Info (Інформація), Colour Copy (Кольорова копія) і Black Copy (Чорно-біла копія)), 5 світлодіодних індикаторів (живлення, рівень чорнил, Wi-Fi, поновлення роботи та інформація)
Комплектація	ЗХВ188: Багатофункціональний принтер HP DeskJet 2720 All-in-One; чорний картридж HP 305 для налаштування; триколіпний картридж HP 305 для налаштування; брошура з нормативно-правовою інформацією; посібник із налаштування; довідковий посібник; кабель живлення. Інформацію про об'єм чорнил і ресурс картриджа наведено на сторінці http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Витратні матеріали; витратні матеріали (вторинний ринок), заміна	ЗУМ60AE Оригінальний триколіпний чорнильний картридж HP 305 ЗУМ61AE Оригінальний чорний чорнильний картридж HP 305 ЗУМ62AE Оригінальний чорний чорнильний картридж високої ємності HP 305XL ЗУМ63AE Оригінальний триколіпний чорнильний картридж високої ємності HP 305XL
Послуги та підтримка	UG187E 3-річний пакет обслуговування HP для багатофункціональних принтерів із стандартною заміною UG062E 3-річний пакет обслуговування HP для багатофункціональних принтерів із заміною на наступний робочий день UG235E 3-річний пакет обслуговування HP для багатофункціональних принтерів із поверненням до сервісного центру (UG187E — доступно в усіх країнах регіону Європа, Близький Схід та Африка, крім країн Близького Сходу, Адріатики, Африки, Південної Африки, Ізраїлю, Словенії, Туреччини UG062E — доступно в Австрії, Бельгії, Чеській Республіці, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Сполученому Королівстві UG235E — доступно в країнах Адріатики, Африки, СНД, ЕЕМ, Близького Сходу, в Ізраїлі, Румунії, Південній Африці, Туреччині)
Гарантія	Обмежена одnorічна гарантія на апаратне забезпечення. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Перейдіть на сторінку http://www.hp.com/support , щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.

Примітки

¹ Бездротовий зв'язок підтримується лише на частотах 2,4 ГГц і 5,0 ГГц. Докладні відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi – зареєстрована торговельна марка компанії Wi-Fi Alliance®. Бездротовий зв'язок підтримується на частотах 5,0 ГГц і 2,4 ГГц із використанням до 12 каналів, які не накладаються, порівняно з лише 3 каналами, що не накладаються, у модулі з підтримкою лише частотного діапазону 2,4 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримує частоту 5,0 ГГц зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с, тоді як частотний діапазон 2,4 ГГц підтримує швидкість до 72,2 Мбіт/с. Потрібен доступ до Інтернету (оплачується окремо).

² Потрібно завантажити програму HP Smart. Докладні відомості про вимоги до друку в локальній мережі наведено на веб-сторінці <http://hp.com/go/mobileprinting>. Деякі функції та програмне забезпечення доступні лише англійською мовою. Потрібен доступ до Інтернету (оплачується окремо).

³ На мобільному пристрої має підтримуватися та бути ввімкнена технологія Bluetooth 4.2 або новішої версії. Для друку має бути встановлено й відкрито мобільну програму на кшталт HP ePrint або HP Smart. Мобільний пристрій слід розташовувати на відстані не більше ніж 1,5 метра від принтера. Докладні відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth – торговельна марка, що належить відповідному власнику й використовується компанією HP за ліцензією.

⁴ Бездротовий зв'язок підтримується лише на частотах 2,4 ГГц і 5,0 ГГц. Докладні відомості наведено на сторінці [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi – зареєстрована торговельна марка компанії Wi-Fi Alliance®.

⁵ Кабель USB не входить у комплект; потрібно купувати окремо.

⁶ Порівняно з оригінальними чорнильними картриджами HP зі стандартним ресурсом. Картриджі з надвисоким ресурсом не включено; потрібно купувати окремо. Докладні відомості наведено на сторінці [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

⁷ Виготовлено з понад 20% переробленого пластику (відсоток від загальної ваги).

⁸ Кабель USB не входить у комплект постачання; його слід прибати окремо.

⁹ Виготовлено з понад 20 % переробленого пластику від усієї ваги.



© HP Development Company, L.P., 2022. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, надана в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не відповідає за технічні чи редакторські помилки або пропуски в цій публікації.

