



HP mt45 mobil Thin Client

Smart, sikker og ydeevne til at tage med

Få den perfekte balance mellem form og funktion med den smukt designede HP mt45 Mobile Thin Client. Den har indbyggede samarbejdsfunktioner, som en frontvendt tredje mikrofon, samarbejdstaster og højttalere.



Designet til at arbejde overalt

- Mobiliser din arbejdsstyrke med stil med denne præcisionsbyggede, mobile Thin Client, der er fremstillet udelukkende af aluminium. Den har en fantastisk, refleksfri 14" Full HD¹-touchskærm med smal ramme³, som er krystalklar og har en lys inderside såvel som yderside.

Eksterne møder uden besvær

- Gå aldrig glip af et eneste ord under et PC-møde med avancerede samarbejdsfunktioner som f.eks. HP Noise Cancellation. Højttalere, som er tunet professionelt af Bang & Olufsen, frembringer en dyb lyd, mens den frontvendte tredje mikrofon og Skype for Business[®]-samarbejdstasterne øger produktiviteten.

En stærk kombination af fortrolighed og sikkerhed

- Maksimér data og enhedssikkerhed med HP Privacy-kamera³, multifaktor-fingergodkendelse, HP Sure Start Gen5⁴BIOS-beskyttelse og den sikre virus-resistente HP ThinPro OS.

Processorhastigheder med lynets hast

- Øg din ydeevne med den næste generation af AMD Ryzen™ 3 PRO-processoren med Radeon™ Vega-grafikkort, som er ideelt til multitasking, streaming af indhold og meget mere.

Fremhævede funktioner

- Oplev førsteklasses virtualisering med brancheførende ISV-partnere, herunder Citrix[®], VMware[®] og Microsoft[®], samt funktioner såsom en integreret browser, understøttelse af enkeltlogon og multimedieomdirigering.
- Start op på et øjeblik med den valgfri HP-adapter med hurtig opladning, som oplader dit batteri til 50 % på 30 minutter. Få adgang til både netværk, data, video og strømopladning takket være et enkelt USB-C™-kabel, som forbinder din dockingstation med din Thin Client.
- Du kan beskytte dine data ved at holde dem væk fra den lokale enhed. Få endnu bedre sikkerhed i form af TPM 2.0-chipsættet, Windows Enterprise-sikkerhedsfunktioner og HP Write Manager, som beskytter enheden mod uautoriserede opdateringer og virusser.
- Det er nemt at installere, administrere og vedligeholde installationsbasen på stedet eller via fjernadgang med HP Device Manager, der er et softwareredskab udelukkende til tynde klienter fra HP.
- Tilpas en brugervenlig grænseflade og et beskyttelsesniveau, der passer til dine behov, og maksimer din cloud-baserede infrastruktur samt dine VDI- og kiosk-miljøer med HP Easy Shell-software, som er designet til at optimere din Windows Embedded-brugeroplevelse.
- Dit "kontor" kan være, hvor du har brug for det, og du kan være tilsluttet næsten hvor som helst med en pålidelig, trådløs LAN-forbindelse med forbedret signalstyrke, og som understøtter valgfri 4G LTE trådløs bredbåndsteknologi i kategori 9.
- Arbejd uden bekymringer med en Thin Client, der er godkendt efter ekstreme standarder, og har væskeafvisende tastatur.
- Hjælp med at beskytte data og vigtige filer med et Linux[®]-baseret operativsystem, som naturligt er modstandsdygtigt over for virusstrusler, malware og har et låst filsystem kun til læsning for at forhindre uautoriserede opdateringer.
- Hjælp med at reducere strømforbrug og krav til afkøling af kontoret med de registrerede certificeringer ENERGY STAR[®] og EPEAT[®] 2019 samt et design med lavt halogenindhold.
- Du kan føle dig tryk med 1 års begrænset garanti. I tillæg til den begrænsede standardgaranti kan du få en udvidet produktgaranti ved at vælge en valgfri HP Care Pack.

HP mt45 mobil Thin Client Specifikationstabel



Understøttede operativsystemer	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64 ¹ HP ThinPro HP Smart Zero Core
Processorfamilie⁴	AMD® Ryzen™ APU
Browser	Internet Explorer 11
Tilgængelige processorer^{2,3,4}	AMD Ryzen™ 3 PRO 3300U APU med Radeon™ Vega 6-grafikkort (basisfrekvens på 2,1 GHz, burst-frekvens på op til 3,5 GHz, 4 MB -cache, 4 kerner)
Chipsæt	SoC
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	14" ¹⁴
Maksimal hukommelse	8 GB DDR4-2400 SDRAM ⁵ Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	op til 128 GB M.2 SSD ⁶
Skærm	WLED-bagbelyst, refleksfri FHD-skærm på 35,56 cm (14" diagonalt) (1920 x 1080) ¹⁴
Tilgængelige grafikkort	Integreret: AMD Radeon™ Vega 6
Protokoller	Citrix® ICA/HDX; Microsoft RDP; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP og Blast Extreme (Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret.)
Lyd	Lyd fra Bang & Olufsen, to HP-premiumhøjttalere, dual array mikrofon
Udvidelsesstik	1 SC ⁷
Porte og stik	Højre side: 1 USB 3.1 (opladning) Venstre side: 1 vekselstrømsstik; 1 dockingstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 gen. 1; 1 USB Type-C™; 1 HDMI 2.0; 1 nano-SIM-port ⁸
Input-enheder	HP Premium Collaboration-tastatur med dobbelt punkt; Valgfri baggrundsbelysning med HP Dura Keys, sikkerhed; Væskeafvisende tastatur med dræn; Klikkefeltet, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen, er aktiveret som standard;
Kommunikation	WLAN: Kombination af Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi 5 (2x2) og Bluetooth® 5 Combo, ikke-vPro™ ¹⁰ ; WWAN: HP lt4210 LTE/HSPA+ 4G mobilt bredbånd med GPS ¹¹
Kamera	HD-webkamera på 720 p; HD IR-webkamera ^{12,13}
Tilgængelig software	HP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP USB Port Manager; HP Write Manager; Strøm ved godkendelse; Indbygget understøttelse af HP Miracast; HP Noise Cancellation-software ²³
Sikkerhedsstyring	Fingeraftryklæser; Stik til sikkerhedslås; Trusted Platform Module 2.0; indbygget chipkortlæser; NFC-antenne; Infrarødt kamera til ansigtsgenkendelse; HP SureStart Gen5; HP Device Manager; Sikker sletning ^{16,24,25}
Strømforsyning	HP Smart 45 W ekstern AC-strømadapter; HP Smart 65 W EM ekstern AC-strømadapter; HP Smart 65 W ekstern AC-strømadapter; HP 45 W 2-pong ekstern AC-strømadapter; HP 45 W Type-C™ USB-adapter; HP 65 W Type-C™ USB-adapter ^{19,20}
Batteritype	3-cellers HP-litiumionbatteri på 50 Wh ¹⁸
Batteritid	Op til 12 timer ¹⁷
Mål	32,6 x 23,4 x 1,79 cm
Vægt	Fra 1,48 kg (Vægten afhænger af konfigurationen.)
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® 2019-registreret ²¹
Miljøspecifikationer	Lav halogen ²²

HP mt45 mobil Thin Client

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til Notebooks



Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet til din computerenhed udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

HP mt45 mobil Thin Client

Fodnoter

- ¹ Full HD-indhold er påkrævet for at se billeder i Full HD.
- ² Touch er ekstraudstyr og kræver fabrikskonfiguration.
- ³ HP Sure View Privacy-skærm er ekstraudstyr og skal konfigureres ved købet.
- ⁴ HP Sure Start 5. generation fås til HP-produkter med Intel-processorer. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne.
- ⁵ Hurtig opladning er en valgfri funktion. Genoplader batteriet op til 50 % på 30 minutter, når systemet er slukket eller på standby. Der kræves en strømadapter på mindst 65 W. Når opladningen har nået 50 %, oplades der igen på normal vis. Opladningen kan variere med +/-10 % afhængigt af systemets tolerance.
- ⁶ USB-C™-kabel skal købes separat.
- ⁷ Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør. WWAN kræver en separat servicekontrakt. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenestudbyderen. 4G LTE findes ikke på alle.
- ⁸ MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militære formål. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
- ⁹ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Se www.epeat.net for yderligere oplysninger.
- ¹⁰ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Service dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ¹¹ HP Care Packs skal købes separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's serviceydelser er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget eller er blevet oplyst om ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.
- ¹² WWAN-modulet er valgfrit, skal konfigureres af producenten og kræver en separat tjenestekontrakt. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenestudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter. Dette gælder for alle områder.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com/>.
- ² Multi-Core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og frekvens afhænger af programarbejdsindsatsen samt software- og hardwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokkefrekvensen.
- ³ Processorhastigheden angiver den maksimale ydeevne; processorerne kører med lavere hastigheder i batterioptimeringstilstand.
- ⁴ BEMÆRK: I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 og Windows 7 på produkter, der er konfigureret med Intel- og AMD-processorer af 7. generation (eller nyere). Ydermere udbydes der ikke drivere til Windows 8 og 7 på <http://www.support.hp.com>.
- ⁵ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.
- ⁶ I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 12GB er reserveret til systemgendannelsessoftware.
- ⁷ Chipkortlæser er ekstraudstyr.
- ⁸ HDMI-kabel skal købes separat.
- ⁹ Begrebet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet angiver kompatibilitet med IEEE-standarden 802.3ab for Gigabit Ethernet og betyder ikke en faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Overførsel med høj hastighed kræver forbindelse til en Gigabit Ethernet-server og tilsvarende netværksinfrastruktur.
- ¹⁰ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 5 (802.11 ac) er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.
- ¹¹ WWAN-modulet er valgfrit, skal konfigureres af producenten og kræver en separat tjenestekontrakt. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenestudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter. Dette gælder for alle områder.
- ¹² Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
- ¹³ Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
- ¹⁴ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
- ¹⁵ HP Easy Shell er i øjeblikket tilgængelig på Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10 IOT Enterprise 2016 LTSC og Windows 10 IoT Enterprise 2019.
- ¹⁶ Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88 "Clear"-saneringsmetode.
- ¹⁷ MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
- ¹⁸ Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien.
- ¹⁹ Udbuddet kan variere fra land til land.
- ²⁰ HP 45 W 2-bens ekstern vekselstrømsadapter fås kun i Japan.
- ²¹ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Se www.epeat.net for yderligere oplysninger.
- ²² Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Service dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ²³ Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil projicere skærmen til fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på computeren, eller afspille diasshow. Få flere oplysninger på: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast>.
- ²⁴ Stik til sikkerheds lås sælges separat.
- ²⁵ HP Sure Start 5. generation fås til HP-produkter med Intel-processorer. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garanti erklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af HP Inc. i henhold til en licens. USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Juni 2019

