

## Barra de Contactos con 2 Tomacorrientes - Tomacorrientes Británicos BS1363A, 220-250V CA, 13A, Enchufe Directo, Clavija BS1363A, Blanca

NÚMERO DE MODELO: PS1B



La barra de contactos con 2 tomacorrientes distribuye electricidad a aparatos electrónicos de casa y oficina, incluyendo computadoras, herramientas eléctricas y electrodomésticos.

### Características

#### La Compacta Barra de Contactos Entrega Electricidad a 2 Dispositivos al Mismo

**Tiempo**Compatible con equipo eléctrico estándar, esta barra de contactos Protect It!® se enchufa directamente en un tomacorriente de pared (no requiere cable). Cuenta con dos tomacorrientes BS1363A en una durable caja de plástico blanca. Es ideal para alimentar casi cualquier cosa con una clavija compatible, incluyendo computadoras y dispositivos móviles incluyendo aparatos domésticos y herramientas eléctricas.

**Su Compacta Caja de Alto Impacto Facilita la Conexión en Espacios Estrechos**Esta barra de contactos de conexión directa es fácil de instalar en espacios confinados, como detrás del mobiliario. Un tomacorriente está ubicado en la parte superior de la unidad, de modo que un cable de alimentación conectado corre paralelo a la pared, permitiéndole empujar el mobiliario contra la pared para maximizar el espacio.

**Características de Seguridad Premium para la Protección de sus Valiosos Equipos**Un breaker de 13A integrado protege a todos los tomacorrientes y automáticamente corta la corriente si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que es necesario un reemplazo.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332251572
ENTRADA	

### Destacado

- Los tomacorrientes BS1363A distribuyen energía a aparatos, herramientas, iluminación y otros dispositivos electrónicos
- Se conecta directamente a la pared (no se requiere cable) para fácil instalación en espacios estrechos
- El breaker de 13A apaga ambos tomacorrientes tipo Reino Unido por seguridad en caso de sobrecarga

### Aplicaciones

- Distribuya energía a equipos de cómputo y otros dispositivos en un ambiente de oficina, banco de trabajo, venta minorista o telecomunicaciones

### El Paquete Incluye

PS1B – Barra de Contactos de Enchufe Directo con 2 Tomacorrientes, Tomacorrientes BS1363A, Blanca

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	230V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	230 V (220-250 V)
Compatibilidad de voltaje (VCA)	220-250
Tipo de Clavija de Alimentación	British
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Sujetador de Cable Integrado	No
<b>SALIDA</b>	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(2) Británico BS 1363A
Breaker (amps)	13
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
LEDs de Diagnóstico	No
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Apagado Automático	No
<b>SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS</b>	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Blanco
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Blanco
Color del Gabinete	Blanco
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Color del receptáculo	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 4.70 x 2.90
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 11.94 x 7.37

Peso de Envío (lb)	0.25
Peso de Envío (kg)	0.11
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.000 x 2.200 x 2.800
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	11.6 x 2.9 x 2.9
Peso de la Unidad (lb)	0.81
Peso de la Unidad (kg)	0.37
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida