

Gama de producto
FORTIRACK

Tipo

RM-FR-T14
RM-FR-T14i

Modelos compatibles **FORTIGATE 40F**
FORTIADC 60F

DIMENSIONES 1U

COLOR RAL 9003 White

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Dependiendo de su modelo del FortiGate:

1. Opcion 1: coloque su FortiGate en el rack y fíjelo con los dos pernos avellanados suministrados, desde la parte inferior y apriételes ligeramente.
Opcion 2: retire el perno original desde el lateral del FortiGate, coloque su FortiGate en el rack y fíjelo con el perno suministrados.
Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas y sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
2. Conecte los cables desde su FortiGate hasta los conectores.
3. Opcional: use las bridas para mantener unidos los cables.
4. Coloque su FortiRack en el rack de 19 pulgadas.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	FortiRack + RJ45 conectores
3	Pernos M3x6mm
5	Bridas
7	Cables - 0.5 metro



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 8 - 25-06-2021

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT