

# Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw



**Super versatile. Super compatta, con connettività wireless affidabile.**

Produttività elevata grazie a una stampante multifunzione che ti offre stampa fronte/retro rapida<sup>2</sup> e funzionalità dell'app HP Smart per risparmiare tempo.<sup>6,7</sup> Inoltre, il Wi-Fi con ripristino automatico<sup>1</sup> e la configurazione semplificata rendono l'esperienza ancora più intuitiva.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con circuito elettronico modificato o non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con circuito elettronico modificato o non HP in precedenza funzionanti. I circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Rapidità ed efficienza.

- Ottenete rapidamente documenti multipagina con la stampa fronte/retro più veloce della categoria.<sup>2</sup>
- Piccola e compatta: questa LaserJet è adatta a qualsiasi spazio. Completate rapidamente i vostri progetti con una stampante che si adatta ovunque.
- Con il Wi-Fi™ dual-band con reimpostazione automatica ottieni una maggior portata e connessioni più rapide e affidabili.<sup>1</sup>
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.<sup>4</sup>
- Collegate il vostro smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accesso alla rete.<sup>5</sup>

## Massima produttività, ovunque ti trovi

- Ottieni scansioni di qualità straordinaria da condividere tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud, ovunque ti trovi, con l'app HP Smart.<sup>6</sup>
- Accedi e stampa rapidamente documenti e immagini da smartphone, Dropbox e Google Drive con l'applicazione HP Smart.<sup>6</sup>
- Con l'applicazione HP Smart potete restare collegati alla vostra stampante ovunque sia necessario<sup>6</sup> e ricevere notifiche su smartphone delle attività di stampa, scansione o copia.<sup>6</sup>

## Facile da impostare, facile da utilizzare.

- Inizia subito a stampare grazie alla configurazione semplificata che ti guida passo dopo passo. È sufficiente scaricare l'app HP Smart, collegarsi a una rete e condividere la stampante con tutti i tuoi dispositivi.<sup>6</sup>
- Gestite facilmente le attività con pulsanti smart che vengono visualizzati solo quando servono e assicurano un'esperienza intuitiva.

## Contribuite a ridurre l'impatto ambientale.

- Questa stampante HP LaserJet soddisfa i requisiti delle ecolabel ENERGY STAR® e BLUE ANGEL.
- Contribuite al risparmio energetico con una stampante LaserJet che consuma fino al 20% in meno di energia rispetto al modello precedente.
- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, che attiva la stampante solo quando occorre e la spegne quando non viene utilizzata.<sup>6</sup>
- Le carte HP sono certificate FSC® e provengono quindi da foreste gestite in modo responsabile.

## Presentazione prodotto

### Stampante multifunzione HP LaserJet serie M232-M237 (sdn/sdw)

1. Alimentatore automatico di documenti da 40 fogli
2. App HP Smart
3. Copia ID
4. USB, Ethernet, Wi-Fi dual-band con reimpostazione automatica
5. Vassoio di raccolta da 100 fogli
6. Stampa fronte/retro automatica: 18 ipm in formato A4
7. Vassoio di alimentazione incluso da 150 fogli
8. Vassoio di alimentazione incluso
9. Interfaccia utente smart con menu contestuale



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>W1350A</b> Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135A (Circa 1.100 pagine)
	<b>W1350X</b> Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135X ad alta capacità (~2.400 pagine)
<b>Accessori</b>	
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>UH761E</b> Servizio HP per 3 anni di sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi EMEA, esclusi Medio Oriente, Adriatico, Africa, Russia, Sudafrica, Israele, Slovenia, Turchia)
	<b>UH757E</b> Servizio HP per 3 anni di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito)
	<b>UH764E</b> Servizio HP per 3 anni di reso al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Romania, Russia, Sudafrica, Turchia)

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw
Numero prodotto	6GW99F
Funzioni	Stampa, copia, scansione
Pannello di controllo	LCD con icone; 3 spie (Supporti, Toner, Coperchio aperto); 10 pulsanti (Wi-Fi, Meno, Menu, Più, Copia, Copia ID, Info, Riprendi, Annulla, Alimentazione)
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa <sup>7</sup>	<b>Nero (A4, normale):</b> Fino a 29 ppm ; <b>Nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 18 ipm
Tempo di uscita della prima pagina <sup>8</sup>	<b>Nero (A4, pronto):</b> Solo 7 secondi ; <b>Nero (A4, sospensione):</b> 7,6 secondi
Risoluzione stampa	<b>Nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 20000 pagine A4; <b>Volume pagine mensili consigliato:</b> 200-2.000
Funzionalità avanzate software stampante <sup>1,2</sup>	Stampa fronte/retro automatica, HP Auto-On/Auto-Off, <sup>1</sup> applicazione HP Smart <sup>2</sup>
Linguaggi standard di stampa	PCLm5; URF; PWG
Area di stampa	<b>Margini stampa</b> Superiore: 6 mm, Inferiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima : 216 x 354 mm
Stampa fronte/retro	Stampa fronte/retro automatica
<b>Copia</b>	
Velocità di copia	<b>Nero (A4):</b> Fino a 29 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; formato/tipo di carta; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400%
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione <sup>11</sup>	<b>Normale (A4):</b> Fino a 19 ppm (b/n), fino a 10 ppm (a colori)
Specifiche dello scanner	<b>Modalità di alimentazione scansione:</b> Applicazione HP Smart; e applicazioni utente tramite Twain; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.1; <b>Scansione ADF fronte/retro:</b> No;
Volume scansioni mensili consigliato	150-1500
Area scansione	<b>Dimensioni massime supporto (superficie piana):</b> 216 x 297 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256
<b>Fax</b>	
Fax	No
Velocità processore	500 MHz
<b>Connettività</b>	
Standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); Wireless 802.11b/g/n, dual band a 2,4 GHz/5 GHz
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; applicazione HP Smart; Certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv4; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Capacità di rete	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
Disco rigido	No
Memoria	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Massima:</b> 64 MB
<b>Gestione supporti</b>	
Numero di vassoi carta	<b>Standard:</b> 1 ; <b>Massima:</b> 1
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncino, cartolina
Formato supporti	<b>Personalizzato (sistema metrico):</b> Da 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm <b>Supportato (sistema metrico):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS)

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw
Numero prodotto	6GW99F
Gestione supporti	<b>Ingresso standard:</b> Vassoio per carta da 150 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 100 fogli
Peso supporti	da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Capacità ingresso	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 150; buste: 10 <b>Massima:</b> Fino a 150 fogli
Capacità uscita	<b>Standard:</b> Fino a 100 fogli <b>Buste:</b> Fino a 10 buste <b>Massima:</b> Fino a 100 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 11; Windows Server; Linux
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer. <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta;
Software incluso	CD non incluso; software scaricabile da <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
Gestione sicurezza	Avvio sicuro, integrità del firmware di sicurezza, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabilitato per impostazione predefinita; Aggiornamento a OpenSSL versione 1.1.1; abilitazione/disabilitazione delle porte di rete; SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3, modifica della password di community; Impostazioni predefinite protette, crittografia dei dati stazionari, aggiornamento attivo del firmware, password dell'amministratore per impostazione predefinita, selezione cifratura e TLS; blocco dell'account; configurazione Wi-Fi sicura
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni stampante (L x P x A)	<b>Minimo</b> 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; <b>Massima:</b> 368,0 x 419,6 x 436,3 mm
Peso stampante	7,6 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 32,5 °C <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 60 °C <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR
Acustica	<b>Emissioni di potenza acustica:</b> 6,6 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A)
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz, 2,8 A (tensione non bivalente, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); <b>Consumo:</b> 453 watt (in stampa); 3,3 watt (modalità Ready), 0,6 watt (modalità Sleep), 0,6 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione), 0,04 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,04 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di elettricità (TEC)<sup>10</sup>:</b> 0,255 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 110 V o 200 V
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (South Korea), Malaysia, Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, FCC, UL, Paraguay, Indonesia, Singapore, Philippines, etc. <b>Standard emissioni elettromagnetiche:</b> CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC titolo 47 CFR, parte 15 classe B/ICES-003, sesta edizione Blue Angel; Registrazione EPEAT® Silver; certificazione ENERGY STAR® <b>Conforme a Blue Angel</b> Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP <b>Conformità telecomunicazioni:</b> Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Sottoparte C & E / RSS 247 Edizione 1, 2015 & RSS 102 Edizione 5, 2015; IEC 62311: 2007 / EN62311: 2008
Ecolabel	Privo di mercurio
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione <sup>3</sup>	6GW99F Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw; cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet (700 pagine); coperchio antipolvere; guida di riferimento; guida all'installazione; guida e pieghevole per la garanzia in alcuni Paesi; cavo di alimentazione
Garanzia <sup>8</sup>	Garanzia limitata di un anno

## Note legali

- <sup>1</sup> Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola potenza di 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente.
- <sup>2</sup> Richiedi il download dell'applicazione HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all'utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall'utente nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l'altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l'Informativa sulla privacy di HP (<https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html>). Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e presentano differenze tra applicazioni desktop e mobile. Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente. Per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un account HP. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l'invio di fax e potrebbe richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- <sup>3</sup> Wireless e alimentatore automatico di documenti da 40 fogli sono disponibili soltanto su alcuni modelli.
- <sup>4</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>5</sup> Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- <sup>6</sup> È richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. È richiesto l'accesso a Internet, da acquistare separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione) e potrebbero richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni, consultare [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).
- <sup>7</sup> Sulla base di test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell'applicazione HP Smart sul dispositivo mobile, 2) impostazione delle Scorciatoie, 3) lavori di scansione a cui sono associate più di 2-3 attività (invio della scansione tramite e-mail, salvataggio e modifica del nome, archiviazione su cloud ecc). Confronto sul risparmio medio di tempo basato sull'utilizzo di una stampante e di un software di scansione su desktop per completare attività di scansione simili. È richiesto il download dell'app HP Smart e una stampante HP idonea. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.
- <sup>8</sup> La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off potrebbe non essere disponibile per tutte le stampanti e le impostazioni; inoltre, potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware.
- <sup>9</sup> Rispetto alle applicazioni di stampa OEM della maggior parte delle stampanti e delle multifunzione a getto d'inchiostro/laser più vendute per uso domestico e per ufficio con prezzo pari o inferiore a \$ 449,99 USD. Quota di mercato riportata da IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker. Affermazione basata su una ricerca sulle applicazioni per la stampa dei produttori di stampanti, su test pratici e uno studio condotto da Keypoint Intelligence - Buyers Lab commissionato da HP. Per ulteriori informazioni consultare [keypointintelligence.com/HPSmartApp](http://keypointintelligence.com/HPSmartApp)

## Note legali delle specifiche tecniche

- <sup>1</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- <sup>3</sup> Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- <sup>4</sup> Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>5</sup> Resa indicativa. La resa effettiva dipende dalla stampante e dall'utilizzo specifico. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/pageyield>.
- <sup>6</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>7</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.
- <sup>8</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>9</sup> In base al metodo TEC Blue Angel con le seguenti possibili eccezioni: Impostazione di ritardo della sospensione di massimo 1 minuto, connessione Wi-Fi disattivata.
- <sup>10</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>11</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base a risoluzione di scansione, condizioni di rete, prestazioni del computer e software applicativo.

