



HP Neverstop Laser MFP 1202nw

Draadloze, high-capacity tonertank die scant en tot 60% aan toner bespaart.^{1,2}

Bespaar tot 60% op toner¹ met de meegeleverde toner voor 5000 pagina's.² Print, scan, kopieer, en vul de toner bij in enkele seconden, zonder morsen.³ Print en scan vanaf vrijwel elke locatie met de HP Smart-app.⁴



Voornaamste kenmerken

- Printen, scannen, kopiëren
- Zwart-wit printen tot 20 ppm
- Tonercapaciteit van 5000 pagina's
- Navulbare toner
- Draadloos printen met Wi-Fi Direct (enkel w model)
- Compatibel met de app HP Smart
- Ethernet en Wi-Fi Direct
- Invoercapaciteit 150 vellen
- Ethernet aansluiting (enkel n model)

Bespaar elke keer dat je navult tot 60% op je toner¹

- Bespaar geld met de meegeleverde toner.¹ Bespaar nu en elke keer dat je navult tot 60% op je toner.¹
- Bij de printer wordt toner meegeleverd voor 5000 pagina's.²
- Werk sneller met flexibele MFP-prestaties – print, scan, en kopieer.
- Met deze printer kun je ononderbroken doorwerken. Verlies zo min mogelijk tijd en profiteer van hoge printsnelheden.

Toner die je in enkele seconden kunt bijvullen, zonder te morsen³

- Vul de toner bij zonder te morsen³ met de Toner Reload Kit⁶
- Deze innovatieve laserprinter levert uitzonderlijke kwaliteit, elke pagina opnieuw.
- Produceer scherpe tekst en een diep zwart voor hoogwaardige zwart-witdocumenten.
- HP Neverstop met Originele HP Toner Reload Kit voldoet aan de vereisten van ecolabels, inbegrepen Blue Angel.

Bespaar tijd door vanaf vrijwel elke locatie te printen⁴

- Print, scan en kopieer vanaf vrijwel elke locatie, en ontvang meldingen op je smartphone met de HP Smart-app.⁴
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.⁵
- Maak met je mobiel apparaat rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.⁷
- Bespaar tijd en voorkom extra werk bij terugkerende taken met aanpasbare snelkoppelingen via Smart Tasks.⁴

Productrondleiding

HP Neverstop Laser MFP 1202nw

- 1. Iconisch lcd-display
- 2. HP Smart - mobiele printapp
- 3. Uitvoerbak voor 100 vel
- 4. Flatbedscanner
- 5. Hi-Speed USB 2.0-poort
- 6. 20 ppm (A4)
- 7. Ingebouwde draadloze netwerkinterface, Wi-Fi Direct printen. Ingebouwd Ethernet.
- 8. Invoerlade voor 150 vellen
- 9. Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridge print tot 5000 pagina's



Accessoires, supplies en support

Supplies	
Service en support	UB4Y5E HP 3 jaar standaard omruilservice voor Neverstop Laser 1200 UB4Y2E HP 3 jaar omruilservice op volgende werkdag voor Neverstop Laser 1200

Technische specificaties

Model	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Bestelnr.	5HG93A
Functies	Printen, kopiëren, scannen
Bedieningspaneel	ICON LCD
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard): Tot 20 ppm;
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed): Vanaf 8,5 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 15 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Maandelijks printvolume	20,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 2500 pagina's
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple Airprint™, Mopria-gecertificeerd, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart-app, HP Smart Task
Standaard printertalen	PCLm5; URF; PWG
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 216 x 356 mm
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Kopiëren	
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 14 kpm
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%
Scannen	
Scanbestandsformaten	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed; Scantechnologie: D-CIS; Twain-versie: Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 ppi
Geavanceerde scannerfuncties	Nee
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Processorsnelheid	500 MHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde wifi 802.11b/n/g; Fast Ethernet 10/100 Base
Draadloos	Ja
Mobiele printcapaciteit ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart app; Mopria™-gecertificeerd; Wi-Fi® Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
Harde schijf	Geen
Geheugen	Standaard: 64 MB ;Maximum: 64 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 1 invoerlade ; Maximum: 1 invoerlade
Mediatypen	Gewoon papier; Zwaar papier; Bankpostpapier; Etiket; Licht papier; Enveloppe
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 105 x 148,5 mm tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): A6; A5; A4; 10 env; C5 Env; DL env; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm tot 216 x 356 mm

Model	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Bestelnr.	5HG93A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 100 vel
Mediagewicht	60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 150; enveloppen: 1 Maximum: 150 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: 100 vel Maximum: 100 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB
Bijbehorende software	Voor Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (uitgezonderd Win8+), HP PCLmS Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, online gebruikershandleidingen, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; Voor Mac OS: welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com/of_OS_App_Source voor LaserJet-software)
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximum: 380,5 x 385 x 521 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	481 x 390 x 421 mm
Gewicht printer	8,78 kg
Gewicht met verpakking	11,2 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -20 tot 50 °C
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A) Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)
Voeding²	Vereisten: 220–240V nominaal +/- 10% (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominaal bij +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Gebruik: 338 watt (tijdens printen), 3,3 watt (stand-by), 0,95 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uitschakelen); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Energy Star versie 3.0: 0,305 kWh/week; Blue Angel: 0,677 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 issue 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR®-gequalificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos⁴	HP Neverstop Laser 1202nw Printer; Voorgeïnstalleerde HP originele zwarte belichtingstrommel (5000 pagina's opbrengst, 20.000 pagina's gebruiksduur); Naslaggids; Installatiegids; Flyer met regelgeving; Supportflyer; Garantiegeds; Netsnoer; Usb-kabel
Garantie	Eén jaar standaard garantie op hardware, te verlengen tot maximaal 3 jaar bij registratie op http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Voetnoten

¹ Op basis van een interne vergelijking bij HP van de adviesprijs en kosten-per-pagina van in-class HP LaserJet Pro M16/17 en HP LaserJet Pro MFP M29/M30 met originele HP 47A zwarte LaserJet tonercartridge, vanaf maart 2019. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>.

³ Intern onderzoek bij HP en een onderzoek uit 2018 van Keypoint Intelligence-Buyers Lab in opdracht van HP. Kijk voor meer informatie op <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.

⁴ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies/software zijn alleen in het Engels beschikbaar.

⁵ De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ De Toner Reload Kit wordt niet bij de printer meegeleverd; deze moet apart worden aangeschaft.

⁷ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AIO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie vindt u op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

¹ Apple AirPrint: het mobiele apparaat moet AirPrint® hebben. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 - registratie bij Google Cloud Print™ en een Google-account zijn vereist. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115 V model.

³ Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V model.

⁴ HP originele zwarte laser belichtingstrommel (introductiepagina met zwarte toner voor 5.000 pagina's, met 20.000 pagina's gebruiksduur). Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-6864, Maart 2020

