



Stampanti HP LaserJet Pro serie M203

Un passo avanti

Più pagine, prestazioni e protezione¹ dalla stampante wireless HP LaserJet Pro con cartucce toner JetIntelligence. Un ritmo più veloce per il vostro business: eseguite stampe fronte/retro; gestite le vostre attività per contribuire ad ottimizzare la vostra efficienza.



Stampante HP LaserJet Pro M203dn



Stampante HP LaserJet Pro M203dw

In evidenza

- Stampa fronte/retro automatica standard
- Elevata velocità di stampa (28 ppm A4)
- Stampa rapida della prima pagina dalla modalità sleep (Auto-Off)
- Connettività wireless (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Stampa Wi-Fi Direct (M203dw)
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Velocità elevate, basso consumo energetico

- Stampate alla stessa velocità del vostro business, grazie alla stampa rapida fronte/retro.
- Ottenete i documenti necessari per essere subito operativi. Stampa delle prime pagine in soli 7 secondi.²
- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology³.

Stampa da dispositivi mobili semplificata

- Stampate da iPhone® o iPad® con AirPrint®, adattando automaticamente i processi al formato della carta corretto.⁴
- Stampate direttamente da dispositivo mobile con la vostra stampante Wi-Fi Direct®, senza accedere alla rete aziendale.⁵
- Stampate direttamente da uno smartphone, tablet o notebook con la stessa facilità con cui inviate e-mail utilizzando HP ePrint.⁶
- Inviare i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Gestite la stampa aziendale con sicurezza

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.⁸
- Identificate nuovi dispositivi e ottenete informazioni sulla stampa con HP Web Jetadmin mediante il rilevamento e il monitoraggio da remoto.⁸
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale.⁹

Qualità HP, stampa dopo stampa

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Non fatevi ingannare da prodotti alternativi che tentano di imitare le soluzioni HP originali. Assicuratevi di ricevere la qualità attesa.
- Stampate oltre il doppio delle pagine rispetto alle cartucce standard, con cartucce toner originali ad alta capacità HP opzionali.¹⁰
- Ottenete ancora più pagine¹, tenendo traccia di quelle restanti a garanzia di un prodotto in linea con le vostre aspettative.¹¹

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M203dw

1. Pannello di controllo LED
2. Stampa fronte/retro automatica
3. Porta Hi-Speed USB 2.0. Porta di rete Fast Ethernet, porta di accesso per lucchetto opzionale
4. Vass. raccolta da 100 fogli
5. Stampa Wi-Fi Direct
6. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner
7. Connessione in rete wireless integrata (802.11b/g/n)
8. Vassoio di alimentazione prioritario da 10 fogli
9. Vassoio di alimentazione da 250 fogli (nell'illustrazione aperto)



La serie in sintesi



Modello	Stampante HP LaserJet Pro M203dn	Stampante HP LaserJet Pro M203dw
Codice prodotto	G3Q46A	G3Q47A
Funzione	Stampa	
Velocità di stampa	Fronte/retro fino a 28 ppm: fino a 18 ipm	
Stampa fronte/retro automatica	Sì	
Connettività	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 di rete Ethernet 10/100	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 di rete Ethernet 10/100, Wireless 802.11 b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, stampa Wi-Fi Direct, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF230A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A (1.600 pagine)
	CF230X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 30X (3.500 pagine)
	CF232A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine)
	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm ()
Assistenza e supporto	UG116E 2 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro giorno successivo per stampanti LaserJet
	UG230E 2 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti LaserJet
	UG289E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito per stampanti LaserJet

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M203dn	Stampante HP LaserJet Pro M203dw
Codice prodotto	G3Q46A	G3Q47A
Funzionalità	Stampa	
Pannello di controllo	Pulsante LED: 3 spie LED (modalità Ready, Attenzione, Toner); 2 pulsanti (Riprendi, Annulla)	Pulsante LED: 4 spie spie LED (Wireless, modalità Ready, Attenzione, Toner); 3 pulsanti (Riprendi, Annulla, Wireless)
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 28 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm;	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,7 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,0 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 30.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴: 250-2.500	
Funzionalità avanzate della stampante ⁵	AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce JetIntelligence, stampa fronte/retro	AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence, certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct, stampa fronte/retro
Linguaggi standard di stampa	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa:	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M203dn	Stampante HP LaserJet Pro M203dw
Codice prodotto	G3Q46A	G3Q47A
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 di rete Ethernet 10/100	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 di rete Ethernet 10/100, wireless
Wireless	No	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, stampa Wi-Fi Direct, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMPv1/2/3, HTTP/HTTPS	
Capacità di rete	10/100 Ethernet	
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo: 256 MB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 vassoio principale più slot prioritario da 10 fogli; Massimo: 1 vassoio principale più slot prioritario da 10 fogli	
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS)	

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M203dn	Stampante HP LaserJet Pro M203dw
Codice prodotto	G3Q46A	G3Q47A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli	
Peso del supporto	da 60 a 163 g/m ² ;	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 10; buste: 10 Vassoio 2: Fino a 250 fogli Massimo: Fino a 260 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massimo: Fino a 150 fogli	
Sistemi operativi compatibili ⁶	Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 o superiori: Solo 32 bit; qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra(v10.12), Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 o superiori: Solo 32 bit; qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o superiori: solo a 32 bit, qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile a 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB	
Software incluso	Per SO Windows: Programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (tranne Windows 8+), driver della stampante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Connected, configurazione del dispositivo e software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali per l'utente online; Per SO Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Server Web di rete integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione delle porte di rete, Modifica password della community SNMPv1	
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h) ⁷	Minimo 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Massimo: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	438 x 278 x 466 mm	
Peso della stampante	6,9 kg	
Peso della confezione	9,2 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: Da 30 a 70% UR	
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -20 a 60 °C; Umidità: Da 10 a 90% UR	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)	
Alimentazione ⁸	Requisiti: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.4 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.1 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz, 3,1 A; Consumo: 480 watt (in stampa), 1,9 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione); Consumo tipico di energia (TEC)⁹: Blue Angel: 0,826 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,318 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam	
Contenuto della confezione ¹⁰	Stampante HP LaserJet Pro M203dn, cartuccia toner Starter nero HP LaserJet (1.000 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), HIG, guida all'installazione, pieghevole di supporto, guida alla garanzia, pieghevole, documentazione e software della stampante su CD-ROM, driver software e documentazione su CD-ROM, CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico, cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Pro M203dw, cartuccia toner Starter nero HP LaserJet (1.000 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), HIG, guida all'installazione, pieghevole di supporto, guida alla garanzia, pieghevole, documentazione e software della stampante su CD-ROM, driver software e documentazione su CD-ROM, CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico, cavo di alimentazione, cavo USB
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

- ¹ In base alla capacità delle cartucce secondo lo standard ISO/IEC 19752 per cartucce toner nero originali LaserJet HP 30A rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 83A e alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 83X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.
- ⁴ Il dispositivo mobile deve disporre di iOS v7.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Funzionalità disponibile con alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una stampante multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Non tutte le funzionalità di HP Web Jetadmin sono supportate su HP LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin> senza costi aggiuntivi.
- ⁹ In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sul Rapporto sulle soluzioni su HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Lab, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 per le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 30A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Wi-Fi Direct è disponibile solo sulla serie M203dw.
- ⁶ Non supporta Windows® XP (64 bit) e Windows Vista® (64-bit). Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software INBOX, soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni successive, solo driver per i sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server equivalenti); per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa, il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- ⁷ Senza vassoi e con coperchi non estesi.
- ⁸ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- ¹⁰ Cartuccia toner Setup nero originale HP LaserJet (1.000 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (23.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA6-7489, Aprile 2021

