



HP LaserJet Pro M203-skrivere

Ligg et skritt foran

Få flere sider, ytelse og beskyttelse¹ fra en trådløs HP LaserJet Pro med JetIntelligence-tonerkassetter. Øk forretningsdriftens hastighet: skriv ut tosidige dokumenter umiddelbart og få enkel administrasjon som maksimerer effektiviteten.



HP LaserJet Pro M203dn-skriver



HP LaserJet Pro M203dw-skriver

Hovedpunkter

- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Rask utskriftshastighet (28 spm A4)
- Rask FSUT fra hvilemodus (Auto-av)
- Trådløs tilkobling (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Wi-Fi Direct-utskrift (M203dw)
- HP auto-på og auto-av for redusert energiforbruk
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Rask utskrift, lavt strømforbruk

- Skriv ut i takt med bedriftens hastighet – denne skriveren er utstyrt med rask tosidig utskrift.
- Ta dokumentene du trenger, og sett i gang. Skriv ut første side så raskt som 7 sekunder.²
- Bidra til å spare strøm med HP Auto-på/Auto-av-teknologi.³

Mobil utskrift på en enkel måte

- Skriv ut fra iPhone® og iPad® med AirPrint®, som automatisk skalerer jobber til riktig papirstørrelse.⁴
- Skriv ut direkte fra den mobile enheten til din Wi-Fi Direct®-skriver – uten å koble deg til bedriftsnettverket.⁵
- Du kan enkelt skrive ut ved å sende en e-post, direkte fra en smarttelefon, et nettbrett eller en bærbar PC, med HP ePrint.⁶
- Send jobber fra smarttelefonen, nettbrettet, eller PC-en til hvilken som helst bedriftsskriver med Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Administrer hele bedriftens utskrifter med trygghet

- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretnings effektivitet.⁸
- Identifiser nye enheter, og få innsikt i utskriften med HP Web Jetadmin fjernoppdagelse og -overvåking.⁸
- Benytt policybasert, skriverparkomfattende beskyttelsesfunksjoner, med den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.⁹

HP-kvalitet – utskrift etter utskrift

- Produser skarp tekst, fete typer og skarp grafikk med svart presisjonstoner.
- Ikke la deg lure av alternativer som etterligner originale HP-produkter. Bidra til å sikre at du får kvaliteten du har betalt for.
- Skriv ut mer enn dobbelt så mange sider enn standardkassetter, ved å bruke valgfrie originale HP høykapasitet tonerkassetter.¹⁰
- Få flere sider enn noen gang¹ og spor gjenværende sider som forsikrer at du får verdi for pengene.¹¹

Produktomvisning

HP LaserJet Pro M203dw-skriver vises

1. LED-kontrollpanel
2. Automatisk tosidig utskrift
3. Hi-Speed USB 2.0-port. Rask Ethernet-nettverksport, tilgangsport for valgfri lås
4. 100-arks utskuff
5. Wi-Fi Direct-utskrift
6. Toppdeksel (tilgang til tonerkasset)
7. Innebygd trådløs nettverkstilkobling (802.11b/g/n)
8. 10-arks prioritert papirskuff
9. 250-arks innskuff (vist åpen)



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skriver	HP LaserJet Pro M203dw-skriver
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funksjon	Utskr.	
Hastighet	Opptil 28 spm, tosidig utskrift: opptil 18 bpm	
Automatisk tosidig utskrift	Ja	
Tilkobling	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-nettverk	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-nettverk; Trådløst 802.11 b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sider)
	CF230X HP 30X høypasitet svart original LaserJet-tonerkassett (3 500 sider)
	CF232A HP 32A original LaserJet-bildetrommel (23 000 sider)
	CHP110 HP kontorpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service og kundestøtte	UG116E HP 2 års Care Pack m/utskifting neste dag for LaserJet-skrivere
	UG230E HP 2 års Care Pack m/standardutskifting for LaserJet-skrivere
	UG289E HP 3 års Care Pack m/retur for reparasjon-støtte for LaserJet-skrivere

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skriver	HP LaserJet Pro M203dw-skriver
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funksjoner	Utskr.	
Kontrollpanel	LED-knapp: 3 lysdiodeindikatorlamper (LED) (klar, varsling, toner); 2 knapper (fortsett, avbryt)	LED-knapp: 4 lysdiodeindikatorlamper (LED) (trådløs, klar, varsling, toner); 3 knapper (fortsett, avbryt, trådløs)
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 28 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 18 bpm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,7 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,0 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1 200 x 1 200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Månedlig kapasitet ³	Opptil 30,000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴ : 250 til 2500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ⁵	AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, JetIntelligence-kassetter, tosidig utskrift	AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, JetIntelligence-kassetter, Mopria-sertifisert, Wi-Fi Direct-utskrift, tosidig utskrift
Standard skriverspråk	PCL5c, PCL6, PS, PCLm PDF, URF PWG	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 4 mm, Bunn: 4 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde:	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skriver	HP LaserJet Pro M203dw-skriver
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Prosesorhastighet	800 MHz	
Tilkobling		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-nettverk	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-nettverk; Trådløst
Trådløst	Nei	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1 /2/3; HTTP/HTTPS	
Nettverksfunksjoner	10/100 Ethernet	
Minne	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: Én hovedskuff i tillegg til 10-arks prioritert matespalte ; Maksimum: Én hovedskuff i tillegg til 10-arks prioritert matespalte	
Medietyper	Papir (laser, vanlig, foto, grovt, pergament), konvolutter, etiketter, kort, postkort	
Mediørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS)	

Modell	HP LaserJet Pro M203dn-skriver	HP LaserJet Pro M203dw-skriver
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff, 10-arks prioritert skuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff	
Medievekt	60 til 163 g/m ² ;	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 10; Konvolutter: 10 Skuff 2: Opptil 250 ark Maksimum: Opptil 260 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark	
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 eller høyere: Kun 32 bit; enhver Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 Mhz-kompatibel prosessor, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett er nødvendig, USB; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon); Unix (se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts for mer informasjon)	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 eller høyere: Kun 32 bit; enhver Intel Pentium II, Celeron 233 Mhz-kompatibel prosessor, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett er nødvendig, USB; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon); Unix (se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts for mer informasjon)	
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 eller høyere: Kun 32-bit; enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 Mhz-kompatibel prosessor, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB	
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP-installeringsprogram for programvare, HP-avinstallasjonsprogram for programvare (unntatt Win8 +), HP PCL6-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Enhetskonfigurasjon og -programvare, HP Printer Assistant, HP produktforbedringsundersøkelse, brukerveiledninger på nettet; For Mac OS: Velkomstskjerm (videresender brukere til http://www.hp.com eller OS App Source for HP LaserJet-programvare)	
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1 community-passordendring	
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mål og vekt		
Skrivermålt (B x D x H) ⁷	Minste 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maksimum: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	438 x 278 x 466 mm	
Skrivervekt	6,9 kg	
Pakningsvekt	9,2 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C; Fuktighet: 10 til 90 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A); Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)	
Strøm ⁸	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.4 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.1 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Forbruk: 480 watt (aktiv utskrift), 1,9 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,8 watt (auto av / Wake on USB, aktivert ved levering); Typisk strømforbruk (TEC) ⁹ : Blue Angel: 0,826 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,318 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver	
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam	
Innhold i esken ¹⁰	HP LaserJet Pro M203dn-skriver; HP svart LaserJet-startertonerkassett (1000 sider); HP LaserJet-bildetrommel (23 000 sider); HIG; Oppsettplakat; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Flygeblad; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM-er; CD-er med programvare og elektronisk dokumentasjon; Strømløsning	HP LaserJet Pro M203dw-skriver; HP svart LaserJet-startertonerkassett (1000 sider); HP LaserJet-bildetrommel (23 000 sider); HIG; Oppsettplakat; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Flygeblad; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM-er; CD-er med programvare og elektronisk dokumentasjon; Strømløsning; USB-kabel
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ Basert på ISO/IEC 19752 kassettkapasitetene er for HP 30A originale svarte LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 83A svarte originale LaserJet-tonerkassetter og HP 30X høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 83 X høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ HP Auto-på/Auto-av-teknologien er avhengig av skriver og innstillinger.
- ⁴ Mobil enhet må ha iOS v7.0 eller høyere. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Funksjonen støttes på utvalgte skrivere. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi Direct®-støttet MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Skriveren krever registrering av ePrint-konto. Kan kreve en app eller programvare. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Krever Google Cloud Print™-registrering og Google-konto. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Ikke alle funksjoner til HP Web Jetadmin støttes på HP LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Basert på HPs interne forskning på konkurrentenes tilbud (sammenligning av sikkerhet for enheter 1/2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, 2/2015. Må kjøpes separat. Se <http://www.hp.com/go/securitymanager> for mer informasjon.
- ¹⁰ Sammenligning basert på ISO 24711 kassettkapasiteter for HP 30X høykapasitet svarte original LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 30X høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Sammenlignet med tonerkassettmålinger for HPs tidligere produkter.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ⁵ Trådløst direkte er bare tilgjengelig med M203dw-pakken.
- ⁶ Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits). Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren som følger med i esken. Fullstendig løsningsprogramvare er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (XP, Windows Vista og tilsvarende servere) mottar kun skriverdriverne; For Windows Server 2003 32-bits og 2008 32-bits og 64-bits, 2008 R2 64-bits, 2012 64-bits, 2012 R2 installeres kun 64-bits drivere; Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.
- ⁷ Uten skuffer og deksler uttrukket.
- ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.
- ⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ¹⁰ HP svart LaserJet-introduksjonstonerkassett (1000 sider), HP original LaserJet-bildetrommel (23 000 sider). Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/ho>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-7489, April 2021

