

HP Color LaserJet Enterprise M552dn



Hurtig, alsidig og klar til brug

Når virksomheden vokser, skal arbejdsgrupperne være et skridt foran. Derfor har HP designet denne energieffektive printer til en overkommelig pris med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence, der udskriver farvedokumenter i professionel kvalitet hurtigt og enkelt.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Du kan udskrive fra slumretilstand på kun 9 sekunder.¹ Du får udskrivning på begge sider lige så hurtigt som på en side – helt op til 35 billeder pr. minut.²
- Denne printer bruger usædvanlig lidt energi – takket være den intelligente medieregistrering og toner-teknologi.³
- Du kan hurtigt administrere opgaver og indstillinger på farvedisplayet med fire linjer og bruge de 10 taster, når du skal udskrive med en pinkode.
- Du kan udskrive dokumenter i konstant høj kvalitet på tværs forskellige medier – herunder A5 – med automatisk medieregistrering.

Printerne – enkle, beskyttede og strømlinede

- Med HP Web Jetadmin⁴ kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.
- Følsomme forretningsoplysninger beskyttes med de integrerede og valgfrie HP JetAdvantage-sikkerhedsløsninger.⁵
- Giv medarbejderne, hvad de har brug for, så de kan arbejde effektivt. Du kan nemt udvikle, installere og tilføje HP- og tredjepartsløsninger.⁶
- Du kan beskytte de data, der er gemt på printeren, yderligere vha. det valgfrie HP Trusted Platform Module.⁷

Udskriv, når arbejdet kræver det

- Du kan nemt udskrive fra en række smartphones og tabletter – generelt kræves der ingen opsætning eller programmer.⁸

Flere sider, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du flere sider pr. patron end end med forgængerne.⁹
- Du kan regne med professionel kvalitet og hurtig udskrivning – den trefarvede HP ColorSphere-tonerpatron fungerer bedst med din HP-printer.
- Du hjælper med at sikre den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, vha. teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Udskriv straks med de forudinstallerede patroner. De kan udskiftes med valgfrie patroner med høj kapacitet.¹⁰

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M552dn vist:

1. 4-linjers farveskærm med tastatur
2. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
3. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
4. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
5. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
6. 100-arks universalbakke
7. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
8. 550-arks papirbakke med en standardpapirkapacitet på 650 ark (understøtter en yderligere valgfri papirbakke til 550 ark, så den maksimale kapacitet er på 1.200 ark)
9. 250-arks udbakke
10. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
11. 1 GB standardhukommelse og en 1,2 Ghz-processor
12. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)



¹³Den lettilgængelige USB-port skal aktiveres af en administrator før brug.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
	CF360A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, sort (6.000 sider)
	CF360X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (12.500 sider)
	CF361A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, cyan (5.000 sider)
	CF361X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (9.500 sider)
	CF362A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, gul (5.000 sider)
	CF362X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (9.500 sider)
	CF363A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, magenta (5.000 sider)
	CF363X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (9.500 sider)
Tilbehør	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør
Service og support	U8CG3E HP's 3 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
	U8CG4E HP's 3 års hardware-support 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
	U8CHOE HP's 4 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
	U8CH1E HP's 5 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
	U8CJ4PE HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
	U8CJ5PE HP 1 års hardware-support efter garantiudløb 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support
U8CJ7PE HP's 2 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support	

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Funktioner	Udskriv
Kontrolpanel	4-linjers LCD-farveskræm; 19 knapper (Annuller opgave, Pil op og Pil ned, Vælg, Tilbage, Hjem, 12 taster og Hjælp); 3 LED-lamper (Advarsel, Klar, Optaget)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 33 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 33 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 39 billeder/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 39 billeder/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): Kun 6 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste); Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste); Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret;
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 80.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴: 2.000 til 6.000 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HPs automatiske tænd/sluk-funktion, lettilgængelig USB-port, dobbeltsidet udskrivning, JetIntelligence-tonerpatroner, hardwareintegrationslomme, online-hjælp
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af originale PDF-filer (v1.7)
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede skalerbare TrueType-skrifttyper i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista-/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyperløsninger via flashhukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede;
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	Hi-Speed-USB 2.0 port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A (fås senere), HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A (fås senere)
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)
Funktion til mobiludskrivning ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Netværksegenskaber	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printerserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	4 GB ikke-flygtigt lager, firmwarekryptering (AES-128 eller AES 256) af kunde-/opgavedata; Sikker kryptografisk sletning – opgavedata, sikker sletning – disk
Hukommelse	Standard: 1 GB ; Maksimum: 1 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtykt, kraftigt, halvtykt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: 102 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke og 550-arks papirbakke 2 Valgfrit input: 550-arks mediebakke 3
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfri bakke 3: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir)
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Op til 1.200
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 250 ark
Kompatible operativsystemer¹²	Windows er kompatibelt med den medfølgende driver: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibelt med den universelle printerdriver (fra HP.com): Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (eksklusive RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverne fås på HP.com og i App Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobilstyresystemer (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows er kompatibelt med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32-/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows er kompatibelt med den universelle printerdriver (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bit/64-bit) anbefales v5.86+, 8.1 anbefales v5.94+ Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows XP / SP3 (kun 32-bit) anbefales v5.82+
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibelt med den universelle printerdriver (fra HP.com): Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (eksklusive RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mobilstyresystemer (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX; Cd-rom, dvd-drev eller internetforbindelse; Dediceret USB, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB ledig plads på harddisken
Medfølgende software	Windows: HP-softwareinstallation/-afinstallation, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP-opdatering, hjælp til produktregistrering, hjælp til HP's webtjenester (HP Connected), online brugervejledninger; Mac OS: Velkomstkærm (omdirigerer brugerne til HP.com eller OS App Store for LaserJet-software)
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøttelse af WJA-10 IPsec-konfiguration med brug af IPsec-plugin; Port til Kensington-lås
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging og Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)⁶	Minimum 458 x 479 x 399 mm; Maksimum 699 x 479 x 399 mm
Pakkemål (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm
Printervægt	27,5 kg
Pakkevægt	31,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: 0 til 35°C Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold⁸	Lydintensitet: 6,5 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning⁹	Krav: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbrug: 571 W (udskrivning), 33,2 W (klar til udskrivning), 3,90 W (dvale), 1 W (slukket automatisk), 0,1 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC): 1,75 kWh/uge (Energy Star), 1,69 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer	CISPR 22:2008, klasse A, EN 55022:2010, klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CEC; Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold¹⁰	HP Color LaserJet EnterpriseM552-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sidekapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalsbakke 1; 550-arks papirbakke 2
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹Målt iht. ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.

²Målt iht. ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.

³Baseret på kapaciteter for HP 507A-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 508X-tonerpatroner til HP LaserJet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴Universelt enhedseksramodul tilbydes med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og nyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵Nogle løsninger kræver download eller tilkøb. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.

⁶Løsninger, der er installeret via hardwareintegrationslomme (HIP), kan kræve yderligere tilkøb.

⁷Brug af HP Trusted Platform Module-tilbehør kræver muligvis en firmwareopgradering.

⁸Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på samme netværk eller har direkte trådløs forbindelse. Den trådløse funktion afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en internetforbundet HP-printer. Kræver muligvis også installation af en app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit lokalområde hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.

⁹Flere sider i forhold til tidligere patroner i henhold til en sammenligning af sidekapaciteten med henholdsvis HP 507A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og HP 508A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og med henholdsvis HP 507X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul og HP 508X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Dette gælder ikke for HP508A LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁰Originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.

¹¹En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente (højere) uledningsniveauer, som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke sælges til anvendelse i et beboelsesområde, ligesom en enhed i FCC's klasse A ikke må købes til anvendelse i et beboelsesområde pga. den øgede risiko for forstyrrelse af radiokommunikation.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹Målt ifølge ISO/IEC 24734; omfatter ikke første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

²Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

⁴HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

⁵Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.

⁶Uden udtrukkede papirbakker.

⁷Med printerpatroner.

⁸Lydverdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: Basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 33 sider/min. i gennemsnit.

⁹Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Strømforsyningen, når printeren er slukket automatisk, afhænger af netværksswitchens funktion hos kunden, brugerkonfigurationen og netværksaktiviteten. Når den er slukket, afhænger strømforsyningen af, om netværkspakkerne kontrolleres for udskrivningsopgaver.

¹⁰Tonerpatronernes kapacitet er fastsat i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske sideantal og omkostningerne kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder, antallet af udskrevne farvesider og andre faktorer.

¹¹Det gennemsnitlige antal sider med sammensatte farver (C/M/G) og sort er baseret på ISO/IEC 19798 og vedvarende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹²Nogle styresystemer understøttes ikke af den medfølgende software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Ældre Windows-styresystemer (XP, Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. I Windows RT OS til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts findes på <http://www.hp.com> (modelscripts er printerdrivere til UNIX-styresystemer); På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA5-6752, April 2021

