

HP Color LaserJet Enterprise M552dn



Rask, allsidig og klar til å jobbe

Etter hvert som forretningsdriften akselererer må arbeidsgruppene kunne ligge i forkant. Det er derfor HP utviklet denne rimelige og energieffektive skriveren, med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence, for å raskt og enkelt produsere dokumenter i profesjonell kvalitet.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Rask ytelse møter energieffektivitet

- Skriv ut fra hvilemodus så raskt som på 9 sekunder.¹ Få tosidige utskrifter like raskt som ensidige – Opptil 35 bpm.²
- Denne skriveren bruker veldig lite strøm – Takket være smart mediesensor og tonerteknologi.³
- Administrer jobber og innstillinger raskt med den 4-linjers skjermen og bruk det 10-tasters tastaturet for PIN-utskrift.
- Skriv konsistent ut høykvalitets dokumenter på tvers av en rekke medier, inkludert A5 – Med automatisk mediesensor.

Maskinparken – enkel, beskyttet, strømlinjeformet

- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin⁴ – Og få bedre forretningseffektivitet.
- Beskytt sensitive data med innebygde og valgfrie HP JetAdvantage-sikkerhetsløsninger.⁵
- Gi teamet det de trenger for å lykkes. Enkel utvikling, bruk og utvidelse med HP- og tredjepartsløsninger.⁶
- Sikre dataene på skriveren ytterligere ved hjelp av den valgfrie HP Trusted Platform Module.⁷

Skriv ut når bedriften krever det

- Skriv enkelt ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendige.⁸

Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir flere sider per kassetten enn forgjengerne.⁹
- Stol på profesjonell kvalitet ved høye hastigheter – HP ColorSphere 3-toneren fungerer best med HP-skriveren.
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten som du har betalt for med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte kassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.¹⁰

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M552dn:

1. 4-linjers fargeskjerm med tastatur
2. Lomme for integrering av maskinvare (HIP) for integrering av løsninger
3. Lett tilgjengelig USB-port for direkte utskrift av filer
4. Høyre deksel (tilgang til varmelement og papirbane)
5. Praktisk av/på-bryter på fronten
6. 100-arks universalskuff
7. Frontdekseltilgang til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
8. 550-arks papirskuff for en 650-arks standard papirkapasitet (støtter tre ekstra 550-arks papirskuffer for en maksimal kapasitet på 1200 ark)
9. 250-arks utskuff
10. Innebygd automatisk tosidig utskrift
11. 1 GB standard internminne og 1,2 GHz prosessor
12. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av tredjeparts enheter)



¹³En administrator må aktivere den lett tilgjengelige USB-porten før bruk.

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

| | |
|---|---|
| Rekvisita | B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider) |
| | B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider) |
| | CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider) |
| | CF360X HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider) |
| | CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider) |
| | CF361X HP 508X høykapasitet cyan LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider) |
| | CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider) |
| | CF362X HP 508X høykapasitet gul LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider) |
| | CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider) |
| | CF363X HP 508X høykapasitet magenta LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider) |
| Tilbehør | B5L28A HP interne USB-porter |
| | B5L34A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier |
| | F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør |
| Service og kundestøtte | U8CG3E HP 3-års neste virkedag med behold defekte medier LaserJet M552/3 maskinvarestøtte |
| | U8CG4E HP 3-års 4-timersservice 9 x 5 med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte |
| | U8CHOE HP 4-års neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 støtte |
| | U8CH1E HP 5-års neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 støtte |
| | U8CJ4PE HP 1-års garanti neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte |
| | U8CJ5PE HP 1-års garanti med 4-timers 9 x 5 med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte |
| U8CJ7PE HP 2-års garanti neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte | |

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|--|--|
| Modell | HP Color LaserJet Enterprise M552dn |
| Produktnummer | B5L23A |
| Funksjoner | Utskr. |
| Kontrollpanel | 4-linjers farge-LCD; 19 knapper (avbryt jobb, opp- og ned-pil, velg, tilbake, hjem, 12-taster og hjelp); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar, opptatt) |
| Utskrift | |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskriftshastighet¹ | Svart (A4, normal): Opptil 33 spm; Farger (A4, normal): Opptil 33 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 33 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 33 bpm; |
| Første side ut² | Svart (A4, klar): Så raskt som 6 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7 sek; |
| Utskriftsoppløsning | Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600) (best); Farge (best): Opptil 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600) (best); Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated; |
| Månedlig kapasitet³ | Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 2000 til 6000 sider |
| Smarte skriverprogramvarefunksjoner | HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, lett tilgjengelig USB, tosidig utskrift, JetIntelligence tonerkassetter, lomme for integrering av maskinvare, elektronisk hjelp |
| Standard skriverspråk | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.7) |
| Skrifter og skriftsnitt | 105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Utskriftsområde | Utskriftsmargener Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; |
| Dobbelt-sidede utskrift | Automatisk (standard) |
| Prosessorkapasitet | 1,2 GHz |
| Tilkobling | |
| Standard | Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport |
| Tilleggsutstyr | HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A (sen tilgjengelighet), HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tilgjengelighet) |
| Trådløst | Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør |
| Mobil utskriftsfunksjon⁵ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert |
| Nettverksprotokoller som støttes | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller nyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brannmur; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP direktemodus, WS-utskrift; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint |
| Nettverksfunksjoner | Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard) |
| Harddisk | 4 GB ikke-flyktig lager, firmware-kryptering (AES-128 eller AES 256) av kunden/jobbdatab; Sikker kryptografisk sletting – jobbdatab, sikker sletting – Disk |
| Minne | Standard: 1 GB ; Maksimum: 1 GB |
| Mediehåndtering | |
| Antall papirkuffer | Standard: 2 ; Maksimum: 3 |
| Medietyper | Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert |
| Mediестørrelse | Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Skuff 3 (tillegg): 102 x 148 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Skuff 3 (tillegg): A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm |

| | |
|---|---|
| Modell | HP Color LaserJet Enterprise M552dn |
| Produktnummer | B5L23A |
| Mediehåndtering | Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 Ekstra innenhet: 550 arks papirskuff 3 |
| Medievekt | Skuff 1: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir) |
| Papirkapasitet | Skuff 1: Ark (75 g/m ² papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m ²): 50; Kartong (216 g/m ²): 30; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Skuff 3: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Opptil 1200 |
| Utskuffkapasitet | Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 250 ark |
| Kompatible operativsystemer¹² | Windows-operativsystem som er kompatible driveren i esken: Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner 32-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Windows-operativsystem som er kompatibel med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Mac OS (HP-skriverdriver er tilgjengelige fra HP.com og Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driverer): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX |
| Kompatible nettverksoperativsystemer | Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits/64-bit) anbefaler v5.86+, 8.1 anbefaler v5.94+ Windows 7 (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows XP / SP3 (bare 32-bit) anbefaler v5.82+ |
| Minstekrav til systemet | Windows: Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner 32-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Windows-operativsystem som er kompatibel med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Mobile OS (In-OS-driverer): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX; CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; Dedikert USB, nettverks- eller trådløstilkobling; 200 MB tilgjengelig harddiskplass Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internett; USB; 1 GB tilgjengelig harddiskplass |
| Medfølgende programvare | Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), brukerhåndbøker på Internett; Mac OS: Velkomstskjerm (omdirigerer brukere til HP.com eller OS App Store for LaserJet-programvare) |
| Sikkerhetsadministrasjon | Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; Åpning for Kensington-lås |
| Skriveradministrasjon | Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac) |
| Mål og vekt | |
| Skrivermål (B x D x H)⁶ | Minste 458 x 479 x 399 mm; Maksimum: 699 x 479 x 399 mm |
| Pakningsstørrelse (B x D x H) | 600 x 500 x 598 mm |
| Skrivervekt | 27,5 kg |
| Pakningsvekt | 31,3 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 15 til 30 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF |
| Lagringsforhold | Temperatur: 0 til 35°C Fuktighet: 10 til 90 % RF |
| Akustisk⁸ | Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A) |
| Strøm⁹ | Krav: Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbruk: 571 watt (utskrift), 33,2 watt (klar), 3,90 watt (hvilemodus), < 1 watt (auto-av), 0,1 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 1,75 kWh/uke (Energy Star), 1,69 kWh/uke (Blå engel); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning; |
| Strømsparingsteknologi | HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi |
| Sertifiseringer | CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita |
| Opprinnelsesland | Produsert i Kina |
| Innhold i esken¹⁰ | HP Color LaserJet Enterprise M552-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet ~6000 sider for svart og ~5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; 100-arks universalskuff 1; 550-arks papirskuff 2 |
| Garanti | Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. |

Fotnoter

¹Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

²Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

³Basert på tonerkassettkapasitet for HP 507A, sammenlignet med HP 508X Originale HP LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁴Universell tilleggsmodul for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵Noen løsninger krever nedlasting eller tilleggs kjøp. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.

⁶Løsninger som implementeres via lommen for integrering av maskinvare (HIP), kan kreve tilleggs kjøp.

⁷Bruk av ekstratilbehøret HP Trusted Platform Module kan kreve en fastvareoppgradering.

⁸Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Fjernutskrift krever en Internett-forbindelse til en nettkoblet HP-skriver. En app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også kreves. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.

⁹Påstand om flere sider i forhold til tidligere tonerkassetter er basert på kapasitetssammenligning av HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassett med HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassetter, og HP 507X cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassetter for HP 508X cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassetter. Påstanden gjelder ikke for HP 508A cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

¹⁰Høykapasitets originale HP 508X LaserJet-tonerkassetter er ikke inkludert; må kjøpes separat.

¹¹En FCC Klasse A utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissutskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>.

⁶ Uten skuffer trukket ut.

⁷ Med tonerkassetter.

⁸ Akustiske verdier kan endres. Du finner oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 33 spm i snitt.

⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømførbruket i Auto-av-modus avhenger av kundens nettverkssvitsjefunksjonalitet, brukerkonfigurasjon og nettverksaktivitet. Effekten i Av-modus kan variere ved sjekking av nettverkspakker for utskriftsjobber.

¹⁰ Toner-kassettkapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.

¹¹ Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for trefargers (C/M/Y) og svarte patroner er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹² Ikke alle kompatible operativsystemer støttes av programvaren i esken. Fullstendige programvareløsninger er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere) får bare utskrifts- og skannedrivere. Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-biters) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskript er tilgjengelig på <http://www.hp.com> (modellskript er skriverdriverne for UNIX-operativsystemer); Linux-systemer bruker programvaren in-OS HPLIP.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA5-6752, April 2021

