

HP LaserJet Pro M404 serisi



İş yükünüzü hafifletin, işlerinize odaklanın

İşte kazanmayı sağlayan, daha akıllı çalışmaktır. HP LaserJet Pro M404 yazıcı, zamanınızı işlerinizi geliştirmenizi ve rakiplerinizden önde olmanızı sağlayacak en etkili unsurlara odaklanmanız için tasarlandı.



HP LaserJet Pro M404dw



HP LaserJet Pro M404dn

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Çift taraflı baskı
- Çift bantlı Wi-Fi ve kablosuz
- Yerleşik Güvenlik özellikleri
- HP Roam etkin
- %18'e varan enerji tasarrufu
- Yüksek kapasiteli toner



2-sided printing



High yield toner cartridge



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy

Sizin ve işlerinizin ilerlemesi için üretildi

- Sayfanın her iki tarafına da baskı yaparak ofiste kullanılan kağıt miktarını azaltın.¹
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu yazıcı hızla uyanır ve basar.²
- Ağ olmadan bile kablosuz baskı alın. Çift bantlı Wi-Fi ve Wi-Fi direct ile bağlantıda kalın.^{3,4,5}
- Herhangi bir cihazla neredeyse her yerden, dilediğiniz HP yazıcıyı kullanarak bulut ile güvenli, zahmetsiz bir şekilde baskı alın.⁶

Sınıfının en iyisi güvenlik ile saldırıları tespit edin ve durdurun⁷

- Yerleşik güvenlik özellikleri grubu, yazıcınızı saldırılar için giriş noktası olarak kullanılmaya karşı korur.⁷
- İsteğe bağlı PIN ile baskı/Kimlik doğrulmalı baskı özelliğiyle baskı işlerini alırken gizli bilgileri güvenceye alın.⁸
- İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager, yapılandırmayı ayarlamanızı sağlar.
- Olası saldırıları önleyin ve güvenlik sorunlarının anında bildiriyle hemen harekete geçin.⁹

Sadece gününüzü kolaylaştırmak için tasarlandı

- Yazıcıyı hızla kurup aygıt özelliklerini kolayca yöneterek genel baskı verimliliğini artırın.
- Çalışma biçiminize çok iyi uyum gösteren bu yazıcı sayesinde ofis alanınızı en iyi şekilde kullanın.
- Akıllı telefonunuzdan kusursuz Wi-Fi kurulumu ile bağlanın ve baskı işlemine hızlıca başlayın.
- Otomatik mühür çıkarma özellikli tonerlerle gecikmeler veya karmaşalar olmadan çalışın.

Sürdürülebilirlik akıllı çalışmaktır

- Orijinal HP Tonerleri kullanarak gereksiz yeniden baskıları, sarf malzemesi israfını ve servis çağrılarını önleyin.
- Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf edin. Çift taraflı baskı ayarı, varsayılan kağıt tasarruf moduna ayarlanmıştır.¹⁰
- Önceki ürünlere kıyasla %18'e kadar enerji tasarrufu sağlar.¹¹
- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisiyle enerjiden tasarruf edin.¹²

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Pro M404dw gösterilmiştir

- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları destekler
- Hi-Speed USB 2.0, iş depolama ve PIN ile baskı için USB ve Gigabit Ethernet LAN bağlantı noktası
- Arka kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
- 2 satırlı LCD kontrol paneli
- 150 yapraklık çıkış bölmesi
- Ön kapağı açma düğmesi
- Ön kapak (HP EcoSmart siyah tonerlere erişim)
- Otomatik çift taraflı baskı
- 250 yapraklık giriş tepsi 2, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları destekler



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Ürün numarası	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Baskı hızı	Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed)		
İki taraflı yazdırma	Elle	Otomatik	
Kontrol paneli ekranı	2 satırlı LCD		
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık tepsi 2	Evet		
İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi 3	En fazla 1 adet		
Giriş kapasitesi (standart/maksimum)	En fazla 350/900 yaprak		
Önerilen aylık sayfa sayısı	En fazla 4.000 sayfa		
Toner baskı kapasiteleri (A/X)	Siyah beyaz: ~3.000/10.000 sayfa		
Bluetooth Low Energy ile Çift Bantlı Wi-Fi	Yok		Evet

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	HP LaserJet 550 Yapraklık Besleyici Tepsi D9P29A
Sarf Malzemeleri	CF259A HP 59A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.000 sayfa)
	CF259X HP 59X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~10.000 sayfa)
	CF259XC HP 59X Siyah Taahhütlü LaserJet Toner (10.000 sayfa)
Aksesuarlar	D9P29A HP LaserJet Pro 550 Yapraklık Besleyici Tepsi
Servis ve Destek	UB9T8E HP 3 yıl LaserJet Pro M404 için Sonraki İş Günü Servis UB9U3PE HP 1 yıl Garanti Sonrası LaserJet Pro M404 için Sonraki İş Günü Servis

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Ürün numarası	W1A52A	W1A53A	W1A56A
İşlevler	Yazdırın		
Kontrol paneli	2 satırlı LCD; Tamam düğmesi; Sol düğmesi; Sağ düğmesi; İptal düğmesi; Geri düğmesi; Hazır LED'i; Hata LED'i		2 satırlı LCD; Tamam düğmesi; Sol düğmesi; Sağ düğmesi; İptal düğmesi; Geri düğmesi; Kablosuz düğmesi; Hazır LED'i; Hata LED'i; Wi-Fi LED
Baskı	Laser		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed);	Siyah (A4, normal) Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed);	Siyah (A4, çift taraflı) Dakikada 31 resme kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6,3 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 8,8 sn kadar kısa sürede;		
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi); Teknoloji: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Ekonomi modu;		
Aylık baskı kapasitesi ³	80.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 750-4.000		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, kolay baskı için ROAM özelliği, HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi, PIN ile baskıyla İş Depolama, Tek yaprakta çok sayfa baskı, harmanlama	Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct baskı, kolay baskı için ROAM etkin, HP ePrint, HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi, PIN ile baskıyla İş Depolama, tek yaprakta çok sayfa baskı, harmanlama	
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP postscript düzey 3 emülasyon, PDF, URF, PWG Raster		
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 4 mm, Sağ: 4 mm; Maksimum baskı alanı: 207,4 x 347,1 mm		
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteği var)	Otomatik (varsayılan)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Ürün numarası	W1A52A	W1A53A	W1A56A
İşlemci hızı	1200 MHz		
Bağlantı			
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0; arka tarafta 1 ana bilgisayar USB; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağı; 802.3az (EEE)		1 Hi-Speed USB 2.0; arka tarafta 1 ana bilgisayar USB; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağı; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi radyo
Kablosuz	Yok		Evet, dahili çift bantlı Wi-Fi; WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Mobil baskı yeteneği ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart Uygulaması; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için ROAM özelliği	HP Smart Uygulaması; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için ROAM özelliği	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart Uygulaması; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için ROAM özelliği; Wi-Fi® Direct baskı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Durum Bilgisiz Bağlantı-Yerel ve Yönlendirici üzerinden, DHCPv6 ile Durum Bilgili), SSL Güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW İndirme		
Ağ özellikleri	Dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1X ile kimlik doğrulama		
Sabit disk	Yok		
Bellek	Standart: 256 MB; En yüksek 256 MB		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3		
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, EcoFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); Zarflar; Etiketler		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 ila 216 x 356 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: 100 x 148 ila 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1, Tepsi 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Kartpostal (JIS tek, JIS çift); Zarflar (DL, C5, B5); İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Kartpostal (JIS tek, JIS çift)	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 ila 216 x 356 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: 100 x 148 ila 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1, Tepsi 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Kartpostal (JIS tek, JIS çift); Zarflar (DL, C5, B5); İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Kartpostal (JIS tek, JIS çift); Otomatik çift taraflı baskı ünitesi: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Ürün numarası	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1, 250 yapraklık giriş Tepsisi 2 Standart çıkış: 150 yapraklık çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi		
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsi 2: İsteğe bağlı 550 yaprak; Tepsi 3: 60 - 120 g/m ² ;		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Zarf: 10 Tepsi 2: Yaprak: 250 Tepsi 3: Yaprak: 550 En yüksek: 900 yaprağa kadar		
Çıktı kapasitesi	Standart: 150 yaprağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: 150 yaprağa kadar		
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzu şeklinde arama yapın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6/PS Printer Drivers, Desteklenen İşletim Sistemleri, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Citrix Server 7.18'e kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com , Linux - daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixreadyscripts , UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Desteklenen Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri için lütfen bkz. http://www.hp.com/go/upd		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet adreslerinde bulunur	
Güvenlik yönetimi	Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Zamanı Kodu Bütünlüğü, Şifre koruması EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 üzerinden güvenli tarama; TLS üzerinden IPP; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özelliklerini etkinleştirme/devre dışı bırakma, kullanılmayan protokol ve hizmeti devre dışı bırakma, SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, topluluk parolası değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulaması, SASL kimlik doğrulaması; Güvenlik Duvarı ve ACL; Kontrol paneli kilidi, sertifika yapılandırması, UPD PIN ile baskı, Syslog, imzalı ürün yazılımı, yönetici ayarları, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-TLS ve PEAP); Şifrelenmiş veri depolama; Güvenli veri silme; Otomatik yazılım güncelleştirmeleri; İsteğe bağlı iş depolama ile Güvenli Şifreli Baskı, isteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu		
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Yazılımı; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, Managed Printing Administrator)		
Boyutlar ve ağırlık	Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁶		
Paket boyutları (G x D x Y)	Minimum 381 x 357 x 216 mm; En yüksek: 381 x 781 x 241 mm;		
Yazıcı ağırlığı	8,22 kg	8,56 kg	
Paket ağırlığı	10,2 kg	10,5 kg	
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem		
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C;		
Akustik ⁷	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik basınç emisyonları: 53 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)	
Güç ⁸	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tüketim: 495 watt (Aktif Baskı), 5,5 watt (Hazır), 0,5 watt (Uyku), 0,5 watt (Otomatik Kapanma/LAN'da Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilir), 0,05 watt (Otomatik Kapanma/El ile Açma), 0,05 (El ile Kapama); Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı;	Gereksinimler: 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir). Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; Tüketim: 495 watt (Aktif Baskı), 5,5 watt (Hazır), 0,5 watt (Uyku), 0,5 watt (Otomatik Kapanma/LAN'da Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilir), 0,05 watt (Otomatik Kapanma/El ile Açma), 0,05 (El ile Kapama); Genel Elektrik Tüketimi (TEC) ⁹ : Blue Angel: 1,10 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı;	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tüketim: 495 watt (Aktif Baskı), 5,5 watt (Hazır), 0,5 watt (Uyku), 0,5 watt (Otomatik Kapanma/LAN'da Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilir), 0,05 watt (Otomatik Kapanma/El ile Açma), 0,05 (El ile Kapama); Genel Elektrik Tüketimi (TEC) ⁹ : Blue Angel: 1,10 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;		
Sertifikalar ¹⁰	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Sınıf B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Sınıf B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Sınıf B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Sınıf B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CEC;	
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıva içermez		
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır		
Üretildiği ülke/bölge	Üretim yeri Filipinler		Filipinler'de üretilmiştir
Kutunun içeriği ¹¹	HP LaserJet Pro M404n; Önceden Takılmış HP 59A Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 1.500 sayfa); Başlangıç kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu	HP LaserJet Pro M404dn; Önceden Takılmış HP 59A Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 3.000 sayfa); Başlangıç kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu	HP LaserJet Pro M404dw; Önceden Takılmış HP 59A Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 3.000 sayfa); Başlangıç kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.		

Dipnotlar

- ¹ Çift taraflı baskı, M404n modelinde desteklenmez.
- ² ISO/IEC 24734 Office Paketi ve Özellik Testleri kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü, belge karmaşıklığına, ortam boyutuna, ortam yönüne ve ortam türüne göre farklılık gösterir. HP High Speed'in etkinleştirilmesi için FW yükseltmesi gerekebilir.
- ³ Kablosuz işlemler 2,4 GHz ve 5 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama ya da yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı bir aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁴ Özellik yalnızca HP LaserJet Pro M404dw modelinde desteklenmektedir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
- ⁵ Özellik yalnızca HP LaserJet Pro M404dw modelinde desteklenmektedir. Baskı öncesinde mobil cihazın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> adresine bakın.
- ⁶ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı bir aksesuar gerekebilir. Abonelik veya aksesuar gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁷ Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ⁸ İsteğe bağlı yaklaşırmalı kart okuyucusunu kullanmak için HP Access Control veya HP JetAdvantage Private Print gibi ek bir çözüm gerekir. Pin ile baskı, cihazın arkasına yerleştirilmiş USB ile sağlanır.
- ⁹ Kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanan potansiyel bir tehdit oluştuğunda veya cihazın ürün yazılımında bir yazılım hatası ya da güvenlik zafiyeti varsa cihazın kontrol panelinde anlık tehdit bildirimleri görülebilir. Bu hata endişe verici ise şirketinizin BT temsilcisine ulaşın ya da böyle bir kişi yoksa McAfee, Splunk, Arcsight veya SIEMonster'dan standart bir SIEM aracını kullanarak cihaz syslog verilerinin analiziyle sebebi araştırmaları için HP Destek bölümüne ulaşın. Kod imzası kontrollerinde veya izinsiz bellek yazma girişleri sırasında kontrol paneli, mavi bir ekranda bir hata kodu görüntüleyebilir.
- ¹⁰ Ülkeye özgü kurulum belirteçlerine bağlıdır.
- ¹¹ Normalleştirilmiş TEC Değeri 2019 kullanılan HP Dahili testlerine dayanmaktadır.
- ¹² HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca aygıt ömrü gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için aylık resimli baskı sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ Yerel baskı için mobil cihaz ile yazıcının aynı ağda bulunması (Wi-Fi erişim noktaları genellikle kablosuz bağlantılarla kablolu bağlantılar arasında köprü oluşturur) veya kablosuz doğrudan bağlantıya sahip olması gerekir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil cihazlar için ayrı satın alınmış bir hizmet sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde veriliş verimliliğini öğrenin. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁶ Tepsi ve kapaklar açık değilken geçerlidir.
- ⁷ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 40 sayfa hızında A4 kağıt.
- ⁸ Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V aygıt üzerinde tabanlı yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
- ⁹ Blue Angel TEC, Best TEC'ye eşittir. Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ¹⁰ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ¹¹ Kutudaki tonerin baskı kapasitesi: ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanarak 1.500 siyah beyaz sayfa. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntülere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sayfa sayıları müşterinin baskı koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ekim 2021

