



HP LaserJet Pro MFP M428fdn

Verlicht uw werklast en richt alle aandacht op uw bedrijf

Een succesvol bedrijf betekent slimmer werken. De HP LaserJet Pro M428 MFP is ontworpen zodat u uw tijd zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken en u kunt richten op de groei van uw bedrijf en het voortbestaan van de concurrentie.



HP LaserJet Pro MFP M428fdn

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- 2-zijdig afdrukken
- Ingebouwde beveiligingsfuncties
- HP Roam ingeschakeld
- Tot 24% energiebesparing
- High-capacity tonercartridge



High yield toner cartridge



Low energy



USB drive



Wireless



Mobile printing

Gebouwd om u en uw bedrijf vooruit te helpen

- Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® SharePoint, e-mail, USB en netwerkmappen.¹
- Bespaar tijd door alle stappen in een ingewikkelde workflow te automatiseren en met een druk op de knop uit te voeren.²
- Print moeiteloos vanaf elk apparaat, vrijwel overal, naar elke HP-printer - veilig via de cloud.³

Beste beveiliging in zijn klasse: detectie en afweer van aanvallen⁴

- Een reeks geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgt ervoor dat uw MFP geen ingangspunt voor aanvallen wordt.⁴
- Beveilig vertrouwelijke informatie met optioneel pull-printen of printen met pincode om printtaken uit te voeren.⁵
- Met de optionele HP JetAdvantage Security Manager kunt u de configuratie instellen.
- Voorkom potentiële aanvallen en neem onmiddellijk maatregelen met directe meldingen van beveiligingsproblemen.⁶

Eenvoudig ontworpen om uw dag probleemloos te laten verlopen

- Stel deze MFP snel in en beheer eenvoudig de apparaatinstellingen om de algemene printefficiëntie te verhogen.
- Start taken snel en gemakkelijk op het eenvoudige kleurentouchscreen van 6,8 cm.
- Print Microsoft Office-bestanden en pdf's rechtstreeks vanaf uw USB-schijf.⁷
- Voorkom onderbrekingen met een HP LaserJet MFP die is ontworpen om te worden gestroomlijnd voor optimale productiviteit.

Duurzaamheid vraagt om een slimme aanpak

- Vermijd de frustratie van iets opnieuw te moeten printen, verspild materiaal en oproepen naar ondersteuning met originele HP tonercartridges.
- Help papier te besparen, direct uit de verpakking. De instelling voor dubbelzijdig printen is ingesteld op de standaard papierbesparingsmodus.⁸
- Gebruikt tot 22% minder energie ten opzichte van eerdere producten.⁹
- Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie.¹⁰

Productrondleiding

Foto: HP LaserJet Pro M428fdw

1. Dual-band Wi-Fi met Bluetooth® Low Energy voor gemakkelijk draadloos printen en installeren
2. aanpasbaar bedieningspaneel met kleurentouchscreen van 6,9 cm (kan omhoog worden gekanteld voor een betere weergave)
3. Handige USB-poort
4. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
5. Klep achter (toegang tot printpad)
6. Hi-Speed USB 2.0-poort, USB-poort voor opslag van printtaken en printen met pincode, Gigabit Ethernet LAN-poort, faxpoort
7. Automatische documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen
8. Flatbedscanner verwerkt papierformaten tot 216 x 356 cm
9. Uitvoerbak voor 150 vel
10. Knop voor openen voorklep
11. Klep aan voorzijde (toegang tot HP EcoSmart zwarte tonercartridges)
12. Automatische duplexfunctie
13. Invoerlade 2 voor 250 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm



Accessoires, supplies en support

Supplies	CF259XC HP 59X zwarte contract LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
Accessoires	D9P29A HP LaserJet Pro papierinvoerlade 550 vel
Service en support	UB9R7E - HP 3 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M428 MFP UB9S2PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M428 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
Productnummer	W1A29A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail
Bedieningspaneel	6,86 cm (2,7 inch) kleurentouchscreen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP High Speed) . Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 31 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 6,3 s; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,8 seconden
Printresolutie	Zwart (optimaal): Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi) ; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode
Maandelijks printvolume ³	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 750 tot 4000
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria Certified, Google Cloud Print 2.0, roamcapaciteit voor gemakkelijk printen, HP ePrint en HP Auto-On/Auto-Off technologie, intuïtief bedieningspaneel met touchscreen van 6,86 cm (2,7 inch), scannen/printen vanuit de cloud met behulp van apps op het bedieningspaneel, printtaken opslaan en printen met pincode, usb-printen, N-up printen, sorteren
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP postscript niveau 3-emulatie, PDF, URF, standaard Office, PwG Raster
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaal printgebied : 207,4 x 347,1 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid ⁵	Zwart (A4): Tot 38 kpm
Copiespecificaties	Identiteitsbewijs kopiëren; Aantal kopiëren; Formaat wijzigen (inclusief 2-Up); Licht/donker; Verbeteringen; Formaat van origineel; Inbindmarge; Sorteren; Invoerlade selecteren; Dubbelzijdig; Kwaliteit (concept/ normaal/optimaal); Huidige instellingen opslaan; Fabrieksinstellingen terugzetten; Maximum aantal kopiëren: 999 kopiëren; Vergroten/verkleinen: 25 tot 400%
Scannen	
Scansnelheid ⁶	Standaard (A4): Tot 29 ppm/46 ipm ; Dubbelzijdig (A4): Tot 46 ipm
Indeling scanbestand	PDF, JPG, TIFF
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Knoppen aan voorzijde: scannen, kopiëren, e-mailen, archiveren; HP scansoftware en gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 2.3; Dubbelzijdig scannen met ADF: Ja; Optische scansresolutie: Tot 1200 x 1200 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Invoer voor single-pass dubbelzijdig scannen; Scannen naar cloud (Google Drive en DropBox); Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar Microsoft SharePoint®; Scannen naar computer met software; Fax archiveren naar netwerkmap; Fax archiveren naar e-mail; Faxen naar computer; Faxen in-/uitschakelen; Snelle instellingen
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000
Scanbaar gebied	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm ; Minimum mediaformaat (documentinvoer): 102 x 152 mm Maximum mediaformaat (documentinvoer): 216 x 356 mm
Bitdiepte/grisjinten	24-bits / 256
Digitaal verzenden	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar Microsoft SharePoint®; Scannen naar computer met software; Fax archiveren naar netwerkmap; Fax archiveren naar e-mail; Faxen naar computer; Faxen in-/uitschakelen; Snelle instellingen
Fax	
Fax ⁷	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: Tot 300 x 300 dpi (geen halftinten); Snel kiezen: 120 nummers
Intelligente faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belseignaal; Voorbladen; Fax blokkeren; Factuurcodes; Opslaan en laden; Faxactiviteitentrapport; Belprefix instellen; Faxlog printer; HP Digitale fax
Processorsnelheid	1200 Mhz
Connectiviteit	
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-hostpoort aan achterzijde; 1 USB-poort aan voorzijde; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.3az (EEE)
Mobiel afdrukken mogelijk ⁸	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobiele apps; Mopria™ Certified; Google Cloud Print™
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP: IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservice printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP printen; Detectie: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download
Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1x
Vaste schijf	Nee
Geheugen	Standaard: 512 MB ; Maximaal: 512 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard 2 ;Maximaal: 3
Typen media	Papier (gewoon, EcoEFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); Enveloppen; Etiketten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Office (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelop #10; Envelop Monarch; Envelop B5; Envelop C5; DL-envelop; Aangepast formaat; Statement; Lade 2 en lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Office (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Aangepast formaat; A5-R; B6 (JIS) ADF: A4; aangepaste formaten 102 x 152 mm tot 216 x 356 mm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Lade 1 voor 100 vel, lade 2 voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer: Optionele derde lade voor 550 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 g/m ² ; Lade 2: Optioneel voor 550 vel; Lade 3: 60 tot 120 g/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 250 Lade 3: Vellen: 550 (optioneel) Maximaal: Tot 900 vel (met optionele lade voor 550 vel) ADF: Standaard, 50 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Maximaal: Tot 150 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiele besturingssystemen; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 11; Windows 8; Windows 7; Windows Server Linux; Citrix; UNIX
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar http://www.microsoft.com Mac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar http://www.apple.com
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://http://www.hp.com , http://http://www.123.hp.com/laserjet
Beveiligingsbeheer	Secure Boot, beveiliging van firmware-integriteit, runtime code-integriteit, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Netwerk: in-/uitschakelen netwerkpoorten en functies, niet-gebruikte protocollen en service uitschakelen, SNMPv1, SNMPv2 en SNMPv3, communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP basisroegangsauthenticatie, SASL-authenticatie, LDAP-authenticatie en autorisatie, Firewall en ACL, vergrendeling van bedieningspaneel, configuratie van certificaten, printen met universele printerdriver en pincode, syslog, onderkende firmware, beheerdersinstellingen, toegangscontrole, 802.1x authenticatie (EAP-TLS en PEAP), versleutelde dataopslag, veilig wissen van data, automatische firmware-updates, veilig versleuteld printen via optionele opslag van printtaken, compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h) ⁹	Minimaal: 420 x 390 x 323 mm; Maximaal: 430 x 634 x 325 mm
Gewicht printer	12,6 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid ¹⁰	Akoestische stroomemissie: 6,7 dB(A) (printen met 38 ppm) Geluidsdrukemissie: 53 dB(A)
Voeding ¹¹	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Verbruik: 510 watt (printen); 7,5 watt (standby); 0,9 watt (slaapstand); 0,9 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,06 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,06 watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption)¹²: Blue Angel: 1,144 kWh per week; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/week; Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen ¹³	Keurmerken TÜV en GS (Duitsland), Oost-Europese toelatingen, CE-markering Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 (CEP; ENERGY STAR® -gequalificeerd; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies Naleving telecommunicatie: Faxtelecom: ETSI ES 203 021; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen.
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos ¹⁴	W1A29A HP Laser Jet Pro M428fdn; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte Laser Jet tonercartridge (opbrengst: 3.000 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer; Telefoonkabel; HP printersoftware is beschikbaar op: http://www.hp.com/support
Garantie	Eén jaar standaard garantie (ophalen en terugsturen). De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekoonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. (garantiecode 4E; garantie-id A033)

Voetnoten

- ¹ Voor sommige scanapps kan een internetverbinding naar de printer vereist zijn. Voor het gebruik van services kan registratie vereist zijn. De beschikbaarheid van apps varieert per land, taal en overeenkomst. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>
- ² Verbind de printer of MFP met het netwerk en pas de instellingen aan via de ingebouwde webserver (Embedded Web Server, EWS).
- ³ Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Mogelijk is een abonnement of accessoire vereist. Bezoek voor meer informatie <http://hp.com/go/roam>.
- ⁴ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁵ Extra oplossingen zoals HP Access Control of HP JetAdvantage Private Print zijn nodig om de optionele proximity kaartlezer te gebruiken. Printen met pincode is mogelijk via een USB-poort aan de achterzijde van het apparaat.
- ⁶ Op het bedieningspaneel van het apparaat kan een melding over een onmiddellijke bedreiging verschijnen als er door kwade bedoelingen een potentiële bedreiging ontstaat of als de firmwarecode van het apparaat een fout of kwetsbaarheid bevat. Als u hier niet gerust op bent, kunt u contact opnemen met de IT-medewerker van uw bedrijf of, als die er niet is, met HP Support. Die kunnen de oorzaak onderzoeken via een analyse van de sysloggegevens van het apparaat met behulp van een standaard SIEM-tool van McAfee, Splunk, Arcsight of SIEMonster. De foutmelding op het bedieningspaneel toont een foutcode op een blauw scherm tijdens het controleren van de ondertekening van de code of wanneer er een inbreuk op het schrijven van het geheugen plaatsvindt.
- ⁷ Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoft groep. De functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.
- ⁸ Printen met pincode is mogelijk via een USB-poort aan de achterzijde van het apparaat.
- ⁹ Gebaseerd op interne HP testen met behulp van genormaliseerde TEC-waarde, 2019.
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupgrade kan vereist zijn.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en enkelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, dubbelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en de complexiteit van het document.
- ⁶ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁷ Overdrachtssnelheden behaald met Snel (V.34), standaardresolutie en eenvoudige afbeeldingen.
- ⁸ Lokaal printen vereist dat het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten (meestal maken wifi-toegangspunten een brug tussen draadloze en bedrade verbindingen) of dat ze een directe draadloze verbinding hebben. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Voor printen op afstand is een internetverbinding met een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor het inschakelen van HP Roam is op sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware nodig en een optioneel accessoire voor het toevoegen van beaconfunctionaliteit met Bluetooth® Low Energy (BLE). Een abonnement is mogelijk vereist. Bezoek voor meer informatie <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁹ Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven.
- ¹⁰ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, simplex printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 38 ppm.
- ¹¹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹² Blue Angel TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹³ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor registratiestatus per land.
- ¹⁴ Opbrengst van meegeleverde inktcartridges: 3.000 zwarte pagina's op basis van ISO/IWC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Het aantal pagina's varieert afhankelijk van de printcondities en het gebruik bij de klant.



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Juni 2023

