



HP LaserJet Pro MFP M428fdn

Bedre tid til å fokusere på bedriften

Suksess i forretningslivet betyr å arbeide smartere. HP LaserJet Pro MFP M428 er utformet for å la deg fokusere tiden din der den er mest effektiv, slik at du kan la virksomheten vokse og beholde forspranget overfor konkurrentene.



HP LaserJet Pro MFP M428fdn

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastwareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Tosidig utskrift
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner
- HP Roam-aktivert
- Opptil 24 % energibesparelser
- Høykapasitets tonerkassett



High yield toner cartridge



Low energy



USB drive



Wireless



Mobile printing

For fortsatt utvikling av deg og bedriften

- Skann filer direkte til Microsoft® SharePoint, e-post, USB og nettverksmapper.¹
- Bidra til å spare tid ved å automatisere alle trinnene i en komplisert arbeidsflyt. Aktiveres med et tastetrykk.²
- Problemfri utskrift fra enhver enhet, fra praktisk talt hvor som helst, til en HP-skriver – sikkert gjennom skyen.³

Bransjeledende sikkerhet – oppdag og forhindre angrep⁴

- Pakken med innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte MFP-en fra å bli et inngangspunkt for angrep.⁴
- Bidra til å sikre konfidensiell informasjon med valgfri PIN/Pull-utskrift for å hente utskriftsjobber.⁵
- Valgfrie HP JetAdvantage Security Manager lar deg angi konfigurasjonen.
- Unngå mulige angrep, og handle umiddelbart med øyeblikkelig varslings om sikkerhetsproblemer.⁶

Enkelt utformet for å forenkle hverdagen

- Sett opp denne MFP-en raskt og administrer enkelt enhetsinnstillingene for å bidra til mer effektive utskrifter.
- Håndter oppgaver raskt og enkelt – med den 6,8 cm fargeberørings skjermen.
- Skriv ut Microsoft Office-formaterte filer i tillegg til PDF-er direkte fra USB-stasjonen.⁷
- Unngå avbrudd med en HP LaserJet MFP som har strømlinjeformet utforming for maksimal produktivitet.

Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Unngå frustrerende nyutskrifter, bortkastet rekvisita og servicesamtaler ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Du sparer papir fra første stund. Dupleksutskriftsinnstillinger er satt til standard papirbesparelsesmodus.⁸
- Sparer opptil 22 % sammenlignet med tidligere produkter.⁹
- Spar strøm med HP Auto-on/Auto-off-teknologi.¹⁰

Produktomvisning

HP LaserJet Pro M428fdw vist

1. To-bånds Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy for enkel trådløs utskrift og oppsett
2. 6,9 cm tilpasningsbart kontrollpanel med fargeberøringsskjerm (kan vippes opp for enklere visning)
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. 100-arks universalbrett 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
5. Bakdeksel (tilgang til utskriftsbane)
6. Hi-Speed USB 2.0-port, USB-port for jobblagring og PIN-utskrift, Gigabit Ethernet LAN-port, faksport
7. 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) med tosidig skanning i én passering.
8. Planskanner for mediestørrelser på opptil 216 x 356 mm
9. 150-arks utskuff
10. Utløserknapp for frontdeksel
11. Frontdeksel (tilgang til HP EcoSmart svarte tonerkassetter)
12. Automatisk tosidig utskrift
13. 250-arks papirskuff 2 støtter medier opptil 216 x 356 mm



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF259XC HP 59X svart kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	UB9R7E HP 3 års service neste virkedag for LaserJet Pro MFP M428
	UB9S2PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag for LaserJet Pro MFP M428

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
Produktnummer	W1A29A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks, e-post
Kontrollpanel	2,7-tommers (6,86 cm) fargeberørings skjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 38 spm (standard); Opptil 40 spm (HP High Speed) ; Svart (A4, tosidig): Opptil 31 bpm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,3 sek. ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,8 sek.
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt) ; Teknologt: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, econo-modus
Månedlig kapasitet ³	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum³: 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, HP RDAM-kompatibel for enkel utskrift, HP ePrint og HP Auto-On(Auto-Off-teknologi, intuitivt kontrollpanel på 2,7 tommer (6,86 cm) med berøringsfunksjonalitet, skanning/utskrift fra skyen med apper på kontrollpanelet, jobblagring med PIN-utskrift, utskrift fra USB, N-opp-utskrift, skillefunksjon
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URf, Native Office, PWG Raster
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Opptil 38 kpm
Kopieringsesifikasjoner	ID-kopiering, Antall kopier, Endre størrelse (inkludert 2 opp), Lysere/markere, Forbedringer, Originalstørrelse, Innbindingsmarg, Skillefunksjon; Skuffvalg; Tosidig; Kvalitet (utkast/normal/best); Lagre gjeldende innstillinger; Gjenopprett fabrikkinnstillinger; Største antall eksemplarer: Opptil 999 kopier; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ⁶	Normal (A4): Opptil 29 spm / 46 bpm ; Tosidig utskrift (A4): Opptil 46 bpm
Skannefilformat	PDF, JPG, TIFF
Skannersesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP Scan-programvare, og brukerprogram via TIAWN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 2.3; Tosidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 x 1200 ppt
Avanserte skannerfunksjoner	ADM for tosidig skanning i én passing; Skann til skyen (Google Drive og DropBox); Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Faksarkiv til nettverksmappe; Faksarkiv til e-post; Faks til datamaskin; Aktiver/deaktiver faks; Hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	750 til 4000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 152 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Faksarkiv til nettverksmappe; Faksarkiv til e-post; Faks til datamaskin; Aktiver/deaktiver faks; Hurtigsett
Faksing	
Faksing ⁷	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 400 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi (ingen rastriering); Hurtigoppripping: Opptil 120 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Sikkerhetskopiering av permanent fakssminne; Automatisk faksreduksjon; Automatisk gjenoppripping; Utsatt sending; Videreending av faks; TAM-grensesnitt; Sappelsperre; Gjenkjenning av særskilt ringemønstre; Omslagsside; Blokker faks; Faktureringskoder; Lagre og laste inn; Faksaktivitetsrapporter; Innstilling for ringeprefiks; Skriv ut fakslogg; HP Digital Fax
Prosessorchastighet	1200 Mhz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 bakre verts-USB; 1 USB-port foran; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk; 802.3az (EEE)
Mobil utskriftsfunksjon ⁸	HP Smart App; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Google Cloud Print™
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun raw-kastet), utskrift via netjtjenester, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikkatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedlasting
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X
Harddisk	Nei
Minne	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, bond, farget, fortrykt, forullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter
Mediестørrelse	Tipasett (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (US); Office (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; Egendefinerte størrelser; Statement; Skuff 2 og skuff 3: A4; A5; A6; B5 (US); Office (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egendefinerte størrelser; A5-R; B6 (US) ADM: A4; Egendef. størrelser 102 x 152 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m²; Skuff 2: Valgfritt 550 ark; Skuff 3: 60 til 120 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 (tillegg) Maksimum: Opptil 900 ark (med valgfri 550-arks papirskuff) ADM: Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 11; Windows 8; Windows 7; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se http://www.microsoft.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se http://www.apple.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , <a 2"="" data-kind="parent" href="http://www.123.hp.com/laserjet</td></tr><tr><td>Sikkerhetsadministrasjon</td><td>Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, runtime-kodintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettlesing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Nettverk: Aktiver/deaktiver nettverksporter og funksjoner, deaktivering av ubrukt protokoll og tjeneste, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, community-passendering; HP ePrint: HTTPS med sertifikkatvalidering, HTTP Basic Access Authentication, SASL-godkjenning, LDAP-godkjenning og autorisering, brannmur og ACL, kontrollpanelås, sertifikkatkonfigurasjon, UPD PIN-utskrift, Syslog, signert fastvare, administratorinnstillinger, tilgangskontroll, 802.1x-godkjenning (EAP-TLS og PEAP), kryptert datalagring, sikker datasletting, automatiske fastvareoppdateringer, sikker kryptert utskrift via ekstra jobblagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager</td></tr><tr><td>Skriveradministrasjon</td><td>HP-skriverassistent, HP-verktøy (Mac), HP-enhetstverktøy, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, ressurssett for skriveradministrator for HP universell skriverdriver (driverkonfigurasjonsverktøy – driverdistribusjonsverktøy – administrator for administrert utskrift)</td></tr><tr><td data-cs=">Mål og vekt
Skrivermål (B x D x H) ⁹	Minste: 420 x 390 x 323 mm; Maksimum: 430 x 634 x 325 mm
Skrivervekt	12,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ¹⁰	Akustisk effektemisjon: 6,7 Bel(A) (utskrift ved 38 spm) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm ¹¹	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 510 watt (aktiv utskrift), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,9 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved forsendelse), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,06 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC)¹²: Blue Angel: 1,144 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi
Sertifiseringer ¹³	TUV og GS-merket (Tyskland), øst-europeiske godkjenninger; CE-merking Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CELP: ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver Blue Angel-sansvar: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandards: Faks-kommunikasjon: ETSI ES 203 021; Andre telekomgodkjenninger som er påkrevd i de enkelte land.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kvikksølfri
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken ¹⁴	W1A29A HP LaserJet Pro M428fdn; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet: 3000 sider); Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømledning; Telefonledning; HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på http://www.hp.com/support
Garanti	Ett års garanti, benk-/depotreparasjon. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din leverandør eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i ditt område. (harddisk-kode 4E; garanti-ID A033)

Fotnoter

¹ Noen apper kan kreve en Internett-tilkobling til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer avhengig av land, språk og avtaler. Du finner mer informasjon på <http://www.hpconnected.com>

² Koble skriver/MFP til nettverket og fullfør tilpasningen gjennom EWS (Embedded Web Server).

³ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. Abonnement eller tilbehør kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/roam>.

⁴ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2019 for konkurrerende skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv-validere programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect> for å se en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁵ Tilleggs løsninger, som for eksempel HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print, er påkrevd for å kunne bruke valgfri nærkortleser. Pin-utskrift aktivert via USB installert på baksiden av enheten.

⁶ Øyeblikkelige trusselvarsler kan vises på enhetens kontrollpanel når en potensiell trussel fra noen med ondssinnert hensikt inntreffer, eller det er en feil eller sårbarhet i fastvarekoden på enheten. Hvis denne feilen er urovekkende, bør du kontakte firmaets IT-representant eller eventuelt HP Support, som kan utrede årsaken gjennom å analysere enhetens syslogdata ved hjelp av et standard SIEM-verktøy fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster.

Feilmeldingen i kontrollpanelet kan vise en feilkode på et blått skjermbilde under kodesignatursjekker eller minneskrivingsforstyrrelser.

⁷ Microsoft og PowerPoint er registrerte varemerker i USA, for Microsoft-konsernet. Funksjonen virker med Microsoft Word, samt PowerPoint 2003 og nyere. Støtter kun skrifttyper for latinske språk.

⁸ Pin-utskrift aktivert via USB installert på baksiden av enheten.

⁹ Basert på HPs interntesting ved bruk av en normalisert TEC-verdi, 2019.

¹⁰ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvissitautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.

⁵ Første kopi ut fra klar og simpleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet.

⁶ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

⁷ Hastigheter oppnådd ved bruk av raskt (V.34), standard oppløsning og enkle bilder.

⁸ Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobler Wi-Fi-tilgangspunkter trådløst til kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Fjernutskrift krever Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Du finner informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.

⁹ Med skuffer og deksler ikke uttrykket.

¹⁰ Akustiske verdier kan endres. Se oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Konfigurasjonstestet: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 38 spm i gjennomsnitt.

¹¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruchsverdier er vanligvis baserte på måling av en 115 V-enhet.

¹² Blue Angel TEC tilsvare Best TEC. Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.

¹³ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.

¹⁴ Kassettkapasitet i esken: Kapasiteten på 3000 svart/hvit-sider er basert på ISO/IWC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sideantallet kan variere med kundens utskriftsforhold og bruk.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Juni 2023

—

