



HP Laser MFP 135r

Laserutskrift med full funksjonalitet. Prising på introduksjonsnivå.

Oppnå produktiv MFP-ytelse til en rimelig pris. Skriv ut, skann og kopier og få resultater av høy kvalitet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker.

Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Legendarisk kvalitet til en rimelig pris

- Denne laserskriveren har en svært beskjeden størrelse, men byr på eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Lag skarp tekst, fyldig svart og klar grafikk.
- Stol på en laser-MFP med høy ytelse til en rimelig pris.

Designet for din arbeidsplass

- Du kan plassere denne MFP-en nesten hvor som helst – så liten og kompakt er den.
- Få utskriftshastigheter på opptil 20 spm.¹
- Få rask og enkel utskrift direkte fra kontrollpanelet.
- Få rask og enkel utskrift direkte fra kontrollpanelet.

Hovedpunkter

- Ideell størrelse for alle arbeidsområder
- Skarp grafikk og svart tekst
- Skriv ut, kopier, skann
- Hastigheter opptil 20 spm i A4¹
- 500-siders oppstartstoner i boksen



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Produktomvisning

HP Laser MFP 135r vises

- 1. 20 spmA4
- 2. Planskanner som håndterer opptil A4
- 3. 2-linjers LCD og knapper
- 4. 100-arks utskuff
- 5. Hi-Speed USB 2.0
- 6. 150-arks papirskuff
- 7. Forhåndsinstallert original HP-tonerkassett gir opptil 500 sider



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1106A HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett (~1000 sider)
Service og kundestøtte	UB4W1EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for Laser 135 og 137-serien UB4V8E HP 3 års utskifting neste virkedag for Laser 135 og 137-serien UB4W3E HP 2 års retur til depot-tjeneste for Laser 135 og 137-serien UB4W4E HP 3 års retur til depot-tjeneste for Laser 135 og 137-serien (UB4W1E – alle EMEA-land unntatt ME, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, Russland, CIS, UB4V8E – Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia, UB4W3E – ME, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, UB4W4E – Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Slovenia, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Laser MFP 135r
Produktnummer	5UE15A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Kontrollpanel	2-linjers LCD; 12 knapper (strøm, Avbryt, Start, navigasjon (meny, OK, tilbake, venstre, høyre), ID-kopi, kontrast, skalering, Info); LED-indikatorlamper (strøm, status)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm
Forstesideut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,3 sek.; Svart (A4, frahvilemodus): Så raskt som 18 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi ReCP
Månedlig kapasitet ³	Opptil 10 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 100 til 2000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Manuell tosidig utskrift og hefteutskrift, N-opp utskrift, hopp over blanke sider, plakautskrift, vannmerker
Standard skriverspråk	SPL
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 216 x 356 mm
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Opptil 20 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Kopier; Original størrelse; Forminsk/forstør; Mørkhet; Originaltype; Sortering; 2-opp; 4-opp; ID-kopiering; Juster bakgrunn; Auto tilpass kopi; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %
Skanning	
Skannefilformat	Windows-skanneprogramvaren støtter disse filformatene: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; Skanneteknologi CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelskopiering, skanning-programvare for HP MFP, brukerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 1.9; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 x 600 ppt
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til WSD (bare nettverksstøtte); Boks skanning; Plakatsting for flere skanninger; Tekstkonvertering; Skann til e-bok; Eksisterende fil til e-bok
Områdesom kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm
Bttdybde/gråtonenivåer	8-bits (svart-hvitt) 32-bits (farger) / 256
Digital sending	Standard: PC-skann
Faksing	
Faksing	Nei
Prosesorhastighet	600 MHz
Tilkobling	
Standard	Hi-Speed USB 2.0
Tilleggsutstyr	Ingen
Nettverksprotokoller som støttes	Nei
Nettverksfunksjoner	Nei
Minne	Standard: 128 MB; Maksimum: ⁶ 128 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1; Maksimum: 1
Medietyper	Vanlig, tykt, tynt, bomull, farger, fortrykt, resirkulert, etiketter, kartong, bond, arkiv, konvolutt
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Konvolutt (DL, C5)
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark (75 g/m ²): 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer ⁷	Windows [®] 7 (32/64-bits), 2008 Server R2, 8 (32/64-bits), 8.1 (32/64-bits), 10 (32/64-bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, MacOS v10.13 High Sierra, MacOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows [®] : 7 (32 / 64-bits), 2008 Server R2, 8 (32 / 64-bits), 8.1 (32 / 64-bits), 10 (32 / 64-bits), 2012 Server, 2016 Server
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 7 eller nyere, Intel® Pentium® M 1 GHz 32 / 64-bits prosessor eller høyere, 1 GB RAM, 16 GB HDD Mac: OS X v10.11 eller nyere, 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett, USB
Medfølgende programvare	Common Installer V3 utskriftsdriver med LiteSM, TWAIN / WIA-Driver, HP MFP-skanning, OCR-program
Sikkerhetsadministrasjon	Nei
Skriveradministrasjon	Ingen
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁸	Minste 406 x 359,6 x 253 mm; Maksimum: 406 x 424 x 253 mm
Skrivervekt ⁹	7,46 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 70 % RF (ikke-kondenserende)
Lagingsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) (utskrift på 20 spm)
Strøm ¹⁰	Krav: 220 til 240 VAC, 50 / 60 Hz; Forbruk: 300 watt (aktiv utskrift), 38 watt (klar), 1,9 watt (hvilemodus), 0,2 watt (manuell av), 0,2 watt (auto av / manuell på); Typisk strømforbruk (TEC) ¹¹ : BlueAngel: 0,876 kWh/uke; Energy Star: 0,924 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-Off-teknologi; Strømsparing
Sertifiseringer	UL-oppført; CE-merket; Nemko; Fimko; Demko; Semko; Øst-Europa Standard for elektromagnetisk stråling: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012 / AC:2013, 47 CFR Del 15, underdel B IAN SIC 63.4-2009, ICES-003 Utgave 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, CNS 13438, andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelteland BlueAngel-samsvar Nei, se dokumentet ECI (informasjon om Ecolabel-sammenligning)
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken ¹²	5UE15A HP Laser MFP 135r-skriver; Forhåndsinstallert HP Laser svart introduksjonstonerkasset (500 sider); Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Forskriftsbrosjyre; Strømledning
Garanti	Ett års begrenset maskinvaregaranti; Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.support.hp.com

Fotnoter

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare og driver, samt dokumentets kompleksitet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift.

⁴ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.

⁵ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

⁶ 128 MB (DDR3-1333).

⁷ Windows 7 eller nyere.

⁸ Målene varierer med konfigurasjonen.

⁹ Vekten varierer med konfigurasjonen.

¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

¹¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdien er vanligvis basert på måling av en 115V enhet, og 230V for Blue Angel.

¹² Introduksjonskassetter er inkludert; Kapasitet: 500 svarte sider. Utskiftningskassettenes oppgitte gjennomsnittskapasitet er 1000, basert på ISO / IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de trykte sidene, og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Desember 2022

