

HP LaserJet Enterprise M806 printer series



Førsteklasses ydeevne og meget for pengene

Denne A3 HP LaserJet håndterer store udskriftsjob hurtigt med ekstra stor papirkapacitet og alsidige funktioner til papirhåndtering. Mobil udskrivning er enkel med direkte trådløs udskrivning¹ og touch-for-at-printe-teknologi². Nem opgradering beskytter din investering.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Udskriv store job hurtigt og nemt med op til 56 sider pr. minut A4 takket være den ekstra store papirkapacitet på op til 4.600 sider³. Alsidig papirhåndtering med mulighed for hæftning/sortering/hullemaskine og brochureenhed⁴.
- Gør opgaver lettere ved hjælp af berøring – giv brugere mulighed for hurtigt at gennemføre opgaver med den store 10,9 cm (4,3") farveberøringsskærm.
- Enkelt og ligetil – gør det nemt for alle for at udskrive med en fælles driver⁵.
- Udskriv i stedet for at vente, og spar energi med Instant-on-teknologi.

Investér én gang, og udvid uden problemer.

- Hold øje med tingene, selv via fjernadgang – overvåg og kontrollér printere centralt med HP Web Jetadmin⁶.
- Brug vilkår for alle enheder til at beskytte alle dine HP-printere med HP Imaging and Printing Center⁷.
- Beskyt dine printere med det samme med HP Instant-on Security⁸, og beskyt følsomme data, der sendes til printeren med den sikre HP-harddisk med høj ydelse⁹.
- Udskrifter med et godkendt ID – godkend brugere på enheden for at sikre udskriftsjob.

Få større effektivitet med mobil udskrivning.

- Mobil udskrift er enkel med direkte trådløs udskrivning¹ og muligheden touch-for-at-printe fra en mobilenhed².
- Lad medarbejderne printe fra mobile enheder med indbygget udskriftskapacitet eller HP ePrint-app og software¹⁰.
- Udskrivning er blevet lige så let som Apple® – brugere kan udskrive trådløst fra en iPad®, iPhone® eller iPod touch®¹¹.

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise M806x+-printer

1. Brugervenligt kontrolpanel på 10,9 cm (4,3") med berøringfølsom farveskærm
2. 500-arks udskriftsbakke
3. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
4. 100-arks udskriftsbakke til papir med forsiden opad og lige papirgennemførelse
5. Nem adgang til HP alt-i-én-tonerpatron via frontdæksel
6. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
7. To 500-arks papirbakker, der understøtter medier på op til A3 (11 x 17")
8. Højtydende papirbakke til 3.500 ark, der understøtter A4/letter-medier
9. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
10. 100-arks universalbakke til medier på op til 220 g/m² (ca. 24 kg kontraktpapir)
11. Dækslerne i højre side giver adgang til afhjælpning af papirstop
12. Processor på 800 MHz, standardhukommelse på 1 GB
13. HP High-Performance Secure-harddisk
14. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
15. USB-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
16. Hi-Speed USB 2.0-printerport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
18. Ledning til fremmed brugergrænseflade (til tilslutning af tredjepartsenheder)



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
100-arks universalbakke		Ja
To 500-arks A3-indbakker		Ja
3.500-arks A4/letter-HCI	Tilbehør	Ja
Brochureenhed (CZ285A)*		Tilbehør
Hæftemaskine/stabler med to bakker (CZ994A)*		Tilbehør
Hæftemaskine/stabler/stansefunktion med to bakker (CZ996A)*		Tilbehør
Udskrivning ved enkel berøring og direkte trådløs mobilprint		Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C2H57A HP LaserJet 220 V vedligeholdelses- og fikseringskit (200.000 sider)
	CF325X Original HP 25X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (34.500 sider)
Tilbehør	C3F79A HP LaserJet 3500-arks papirbakke med høj kapacitet
	C8091A HP hæftekassette refill
	CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner
	CZ285A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher
	CZ994A HP LaserJet hæftemaskine/stabler
	CZ996A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med Z/4 huller
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A HP LaserJet 1500-arks papirbakke med høj kapacitet
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør	
Service og support	U8C59E HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806
	U8C60E HP's 4-års hardware-support med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806
	U8C61E HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806
	U8C75PE HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806
	U8C72PE HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	Modstandsdygtig LCD-farveberøringsskærm på 10,9 cm (4,3"); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst kapacitiv startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme	
Udskriv	Laser	
Udskrivningsteknologi	Sort (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 56 tommer/min; Sort (A3, almindelig): Op til 28 sider/min.;	
Udskrivningshastighed	Sort (A4, klar): På kun 8,5 sek.;	
Udskrivning af første side	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi med HP Resolution Enhancement-teknologi;	
Udskriftsopløsning	Op til 300.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 10.000 til 50.000	
Normeret forbrug pr. måned	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, FutureSmart-firmware, tilslutning af hardware, lettilgængelig USB-port	
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)	
Standardprintersprog	105 Interne TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 Interne, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (euro-symbolet indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttype (Calibri, Cambria); der fås flere skrifttyper via flashu-HUkommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts	
Skrifttyper og skriftsnit	Udskriftsmarginer Top: 2,0 mm, Bund: 2,0 mm, Venstre: 2,0 mm, Højre: 2,0 mm; Maksimalt udskriftsområde:	
Udskriftsområde	Automatisk (standard)	
Dupleksudskrivning		

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0 værter; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning af hardware; 2 interne USB Host-porte	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2800w NFC og Direkte trådløs-tilbehør, HP Jetdirect 2700w trådløs USB-printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådløs printserver. Du kan finde flere oplysninger om HP's netværksløsninger på hp.com/go/jetdirect	
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps	
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Kompatibel med Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkendelse (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Fast Ethernet; Trådløs forbindelse (802.11b/g/n)	
Harddisk	8 GB Solid State-drev (SSD) som standard	500 GB
Hukommelse	Standard: 1 GB; Maksimum: 1,5 GB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 3 ; Maksimum: 5	Standard: 5 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), labels, karton, transparenter	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm; Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: 210 x 297 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (JIS-dobbelt), kuverter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: A4 kun	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm. Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Højkapacitets-input, bakke 4/5: 210 x 297 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (JIS-dobbelt), kuverter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Højkapacitets-input, bakke 4/5: A4 kun

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Mediehåndtering	Standardinput: 2 stk. 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke Standardoutput: 500-arks bakke til forsiden nedad, 100-arks bakke til forsiden opad Valgfrt input: 3500-arks stor papirbakke med høj kapacitet (tilbehør)	Standardinput: 2 stk. 500-arks papirbakker, 100 arks universalbakke, 3500-arks papirbakke med høj kapacitet Standardoutput: 500-arks bakke til forsiden nedad, 100-arks bakke til forsiden opad
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² ; Bakke 2/3, 60 til 199 g/m ² ; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: 60 til 199 g/m ² ;	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² ; Bakke 2/3, 60 til 199 g/m ² . Højkapacitets-input, bakke 4/5: 60 til 199 g/m ² ;
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 Bakke 2: Ark: 500 Bakke 3: Ark: 500; etiketter: små mængder; valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4: 1.500 ark (kun A4); bakke 5: 2.000 ark (kun A4) Maksimum: Op til 4.600 ark (A4) og 2.600 ark (A3)	Bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 Bakke 2: Ark: 500 Bakke 3: Ark: 500; etiketter: små mængder; papirbakke med høj kapacitet, bakke 4: 1.500 ark (kun A4); bakke 5: 2.000 ark (kun A4) Maksimum: Op til 4.600 ark (A4) og 2.600 ark (A3)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 600 ark Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 3.000 ark (med valgfri hæftemaskine/stabler, hæftemaskine/stabler med stansefunktion eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed)	Standard: Op til 600 ark Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 3000 ark (med den valgfri hæfter/stabler, hæfter/stabler med hullermaskine eller hæfter/stabler med brochureenhed)
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com) Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/print), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com) Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/print), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatible netværksoperativsystemer	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller senere; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 og senere; Red Hat Linux 7.x eller senere; Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller senere; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit og 64-bit); Forberedt til Windows Vista; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional og Windows Vista; Windows 7 SP1 eller nyere (32-bit og 64-bit); Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (Microsoft IPv6-kompatibilitet: Brug Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller senere; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 og senere; Red Hat Linux 7.x eller senere; Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller senere; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit og 64-bit); Forberedt til Windows Vista; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional og Windows Vista; Windows 7 SP1 eller nyere (32-bit og 64-bit); Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (Microsoft IPv6-kompatibilitet: Brug Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista)
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledig plads på harddisken, cd/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwareystemkrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (du kan se de kompatible operativsystemer og systemkravene for hardware på http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledig plads på harddisken, cd/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwareystemkrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (du kan se de kompatible operativsystemer og systemkravene for hardware på http://apple.com)
Medfølgende software	HP PCL 6 diskret printerdriver, Mac SW Link til Web (Mac-installationsprogram), Windows-installationsprogram	HP PCL 6 diskret printerdriver, Mac SW Link til Web (Mac-installationsprogram), Windows-installationsprogram
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-godkendelse, 1000 bruger-pinkoder, valgfrt HP Access Control og avancerede godkendelsesløsninger fra tredjeparter (f. eks. kortscannere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, foruddelt nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-plugin-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol; Data: Lagerpladskryptering, SSL/TLS, krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Holder til sikkerheds-lås, deaktivering af USB-port, tilslutning af hardware til sikkerheds-låsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP sikre billedbehandlings- og udskrivningscenter	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-godkendelse, 1000 bruger-pinkoder, valgfrt HP Access Control og avancerede godkendelsesløsninger fra tredjeparter (f. eks. kortscannere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, foruddelt nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-plugin-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol; Data: Lagerpladskryptering, sikker sletning, SSL/TLS, krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Holder til sikkerheds-lås, deaktivering af USB-port, tilslutning af hardware til sikkerheds-låsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP sikre billedbehandlings- og udskrivningscenter
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 1095 x 648 x 635 mm; Maksimum: 1390 x 648 x 655 mm;	Minimum 1095 x 715 x 1040 mm; Maksimum: 1390 x 715 x 1065 mm;
Pakkemål (B x D x H)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Printervægt	76,1 kg	108,4 kg
Pakkevægt	88,84 kg	130,67 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: 0 til 40°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed	Temperatur: 0 til 40°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Strømforsyning	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 1000 watt (udskrivning), 38 watt (klar), 6,5 watt (dvale), 2,2 watt (automatisk tænd/sluk), 0,3 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,832 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,832 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;
Overholder Blue Angel	Nej; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Japan	Fremstillet i Japan
Kassens indhold	HP LaserJet M806dn-printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (34.500 sider); Hardwareinstallationsvejledning; Supportpjecer; Garantikort; Printerdokumentation og -driver på cd-rom; Strømledning	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (34.500 sider); Hardwareinstallationsvejledning; Supportpjecer; Garantikort; Printerdokumentation og -driver på cd-rom; Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

- ¹ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A som tilbehør. Mobilenheder kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til printeren. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation.
- ³ Den maksimale papirkapacitet på 4.600 ark er standard i HP LaserJet Enterprise M806x+ og CZ245A og kan desuden opnås i HP LaserJet Enterprise M806dn-modellen ved tilkøb af den valgfri 3.500-arks papirbakke med høj kapacitet.
- ⁴ 2 bakkers hæfter/stabler, 2 bakkers hæfter/stabler/hullemaskiner og brochureenhed er valgfrit ekstraudstyr. Købes separat.
- ⁵ HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center skal købes separat.
- ⁸ HP Instant-on Security er en del af HP Imaging and Printing Security Center, som skal købes separat.
- ⁹ HP High-Performance Secure Hard Drive findes ikke til HP LaserJet Enterprise M806dn og kan ikke købes separat.
- ¹⁰ Lokalt udskrivning kræver, at både mobilenheden og printeren er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med drift på 2,4 GHz. Fjernprint kræver internetforbindelse til en HP Web-tilsluttet printer. App eller software og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendige. Brug af trådløst mobilt bredbånd med mobile enheder kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- ¹² En enhed, som er kompatibel med FCCs klasse A, opfylder de mindre stringente (højere) udladningsniveauer, som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCCs klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCCs klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

