

Принтер HP Color LaserJet Enterprise M554dn



Інноваційний пристрій для підвищення ефективності роботи компанії



Принтер з увімкненою функцією динамічної безпеки. Призначений лише для використання з картриджами з оригінальною мікросхемою HP. Інші картриджі можуть не працювати, а ті, що підтримуються зараз, можуть не працювати в майбутньому. Докладні відомості: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Найбільш захищені принтери у світі¹

- Операційний код (BIOS) автоматично перевіряється під час завантаження, а в разі виявлення пошкоджень самостійно їх усуває.
- Сертифікація Common Criteria² щодо безперервного моніторингу активності пам'яті для відстеження та блокування атак у реальному часі.
- Під час запуску виконується автоматична перевірка коду мікропрограми на автентичність (має бути наявний цифровий підпис HP).
- Принтер аналізує вихідні мережні з'єднання, щоб виявляти підозрілі запити й запобігати шкідливим діям зловмисних програм.
- Дані для захисту — ключі, паролі, сертифікати тощо — зберігаються у вбудованому в принтер модулі HP Trusted Platform.³

Легкий у використанні й керуванні

- Мікропрограма HP FutureSmart може постійно оновлюватися⁴, щоб оптимізувати ваші інвестиції в майбутнє.
- HP Web Jetadmin забезпечує централізоване керування різними принтерами й допомагає оптимізувати робочі процеси.⁵
- Завдяки узгодженому інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілим піктограмам можна зручно налаштувати робочі потоки з підключенням усього вашого парку обладнання.
- Стабільно висока якість результатів завдяки технології, що автоматично налаштовує параметри друку відповідно до типу паперу.
- Зменште час очікування. Ви працюватимете продуктивніше з принтером, що друкує зі швидкістю 33 сторінки на хвилину.⁶

Підвищена продуктивність для розширення можливостей команд

- Ваша команда тепер може працювати ще продуктивніше. Отримайте можливість легко розгортати сотні рішень від HP або сторонніх розробників.
- Легко отримуйте доступ до даних, друкуйте їх та передавайте завдяки вбудованому порту Ethernet і додатковому бездротовому підключенню.⁷
- Друкуйте безпосередньо з кольорового дисплея з діагоналлю 2,7 дюйма.
- Витрачайте менше часу на завантаження паперу завдяки додатковому лотку місткістю 1200 аркушів.

Екологічність — основа прогресивного бізнесу

- Заощаджуйте папір із самого початку роботи з принтером. Саме для цього в налаштуваннях за замовчуванням вибрано двосторонній друк.⁸
- Бережіть довкілля, ощадливо використовуючи папір і тонер. HP Roam for Business допоможе друкувати лише те, що дійсно потрібно.⁹
- Не витрачайте зайвої енергії — користуйтеся технологією HP Auto-On/Auto-Off.¹⁰
- Зменште свій вплив на довкілля. Легко відправляйте картриджі на переробку завдяки послугам HP Planet Partners.¹¹

Огляд продукту

Зображено HP Color LaserJet Enterprise M554dn

- 1. Вихідний лоток на 250 аркушів
- 2. Дверцята спереду для доступу до оригінальних тонерних картриджів HP з JetIntelligence
- 3. Автоматичний двосторонній друк (за замовчуванням)
- 4. Кольоровий графічний дисплей із діагоналлю 2,7 дюйма та клавіатурною панеллю на 24 клавіші
- 5. Відсік для встановлення додаткового обладнання (для підключення приладів і пристроїв сторонніх виробників)
- 6. Порт USB зі зручним доступом
- 7. Зручний перемикач живлення спереду
- 8. Дверцята справа для доступу до зім'ятого паперу та печі принтера
- 9. Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів
- 10. Лоток 2 на 550 аркушів, з яким загальна ємність паперу складає 650 аркушів
- 11. Гніздо для кабелю безпеки
- 12. Мережевий порт Gigabit Ethernet
- 13. Високошвидкісний порт USB 2.0 для підключення пристроїв друку
- 14. Високошвидкісний порт USB 2.0 (для підключення пристроїв сторонніх виробників)



Аксесуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали ⁷	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Average yield 150,000 pages)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Average yield 54,000 pages)
	W2120A Оригінальний картридж із чорним тонером HP 212A LaserJet (5500 сторінок)
	W2120X Оригінальний картридж високої ємності з чорним тонером HP 212X LaserJet (13 000 сторінок)
	W2121A Оригінальний картридж із блакитним тонером HP 212A LaserJet (4500 сторінок)
	W2121X Оригінальний картридж високої ємності з блакитним тонером HP 212X LaserJet (10 000 сторінок)
	W2122A Оригінальний картридж із жовтим тонером HP 212A LaserJet (4500 сторінок)
	W2122X Оригінальний картридж високої ємності з жовтим тонером HP 212X LaserJet (10 000 сторінок)
	W2123A Оригінальний картридж із пурпуровим тонером HP 212A LaserJet (4500 сторінок)
	W2123X Оригінальний картридж високої ємності з пурпуровим тонером HP 212X LaserJet (10 000 сторінок)
Аксесуари	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A Захищений пристрій читання USB HP Legic
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Внутрішні USB-порти HP
	B5L34A HP Color LaserJet 550-sheet Media Tray
	X3D03A Пристрій для безконтактного читання карток HP Universal USB
	Y7C05A Пристрій для зчитування натискання клавіш HP HP2
Послуги та підтримка	U8CG3E HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 3 роки
	U8CH0E HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 4 роки
	U8CH1E HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 5 років
	U8CJ4PE HP Post Warranty Next Business Day for Color LaserJet M55x на 1 рік
	U8CJ7PE HP Post Warranty Next Business Day for Color LaserJet M55x на 2 роки
	U9JT1E HP Installation Service with Network Configuration for Personal Scanner and Printer (1 пристрій)

Технічні характеристики

Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Номер продукту	7ZU81A
Функції	Друк
Панель керування	Кольоровий РК-дисплей із діагоналлю 2,7 дюйма та роздільною здатністю QVGA, клавіатурна панель із 24 клавішами
Друк	
Технологія друку	Лазерні
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 33 сторінок/хв; Кольоровий (A4, звичайний режим): До 33 сторінок/хв; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 33 зображень на хвилину; Кольоровий (A4, двосторонній режим): До 33 зображень на хвилину;
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 6,7 с; кольорові копії (A4, режим готовності): За 7,6 с; Чорно-білий (A4, режим сну): 9 с; Кольоровий (A4, режим сну): 9 с;
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): HP ImageREt 3600; Кольоровий (режим найвищої якості): HP ImageREt 3600; Технологія: HP ImageREt 3600, калібрування Pantone;
Місячне навантаження	До 80 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 2000 до 8500
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Apple AirPrint™, сертифікат Mopria, HP ePrint, додаткова підтримка функції ROAM для зручності друку, Open Extensibility Platform, мікропрограма FutureSmart, технологія Instant-on, технологія HP Auto-On/Auto-Off, Easy Access USB, двосторонній друк, відсік для встановлення додаткового обладнання, кольоровий дисплей 2,7 дюйма з цифровою клавіатурою, друк кількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), порядок сортування, водяні знаки, збереження завдань друку
Стандартні мови друку	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript рівня емуляції 3, вбудована функція друку PDF-файлів (версія 1.7), XPS
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх шрифтів TrueType, які масштабуються в HP PCL, 92 внутрішніх шрифти, що масштабуються в емуляції HP PostScript рівня 3 (вбудований символ евро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішні шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливо за допомогою сторонніх карток пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляцію IPDS наведено на веб-сторінці http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Область друку	Поля друку Верхня панель: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм, Нижня панель: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм, Зліва: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм, праве: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм; Максимальна область друку : 212x352 мм
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)
Тактова частота процесора	1,2 ГГц
Варіанти підключення	
Стандартна	Порт пристрою Hi-Speed USB 2.0; 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0; 1 мережевий порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; відсік для встановлення додаткового обладнання
Додатково	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/бездротовий аксесуар 3JN69A; HP Jetdirect аксесуар LAN 8FP31A
Бездротовий	Додатково, активується після придбання аксесуара
Можливість друку з мобільних пристроїв ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертифікат Mopria™; додаткова підтримка функції ROAM для зручності друку
Підтримувані мережеві протоколи	Через вбудоване мережеве рішення: TCP/IP, IPv4, IPv6; друк: порт TCP-IP 9100 (режим прямого підключення), LPD (тільки черга без обробки), друк через веб-сервіси, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-друк, Google Cloud Print; ПОШУК: SLP, Bonjour, пошук веб-сервісів; НАЛАШТУВАННЯ IP-АДРЕСИ: IPv4 (BootP, DHCP, автоматичне визначення IP (AutoIP), ручну, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (з'язок без збереження стану через маршрутизатор і локальний, зв'язок зі збереженням стану через DHCPv6); керування: SNMPv2/v3, http/HTTPS, Telnet, TFTP config, завантаження FTP FW, Syslog; безпека: SNMPv3, керування сертифікатами SSL, брандмауер, ACL, 802.1x
Можливості мережевого підключення	Додатково, за допомогою вбудованого сервера друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) на з'єднаннях Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); інтерфейс бездротової мережі Wi-Fi 802.11b/g/n / 2,4 / 5 ГГц (додатково)
Пам'ять	Стандартна: 1 ГБ ;Максимальне: 1 ГБ
Обробка носія	
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 2 ;Максимальне: 3
Типи носіїв	Папір (звичайний, легкий, для друку документів, перероблений, середньої щільності, щільний, глянцевиий середньої щільності, глянцевиий щільний, дуже щільний, дуже щільний глянцевиий, для карток, глянцевиий для карток), кольорові прозорі плівки, етикетки, конверти, з відтиском, перфорований, кольоровий, шорсткий, непрозорі плівки, користувацький папір
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток 2: від 102 x 148 до 216 x 297 мм; Додатковий лоток: від 102 x 148 до 216 x 356 мм Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверти (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); інше: від 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K; інше: від 102 x 148 до 216 x 297 мм; додатковий лоток 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; інше: від 102 x 148 до 216 x 356 мм

Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Номер продукту	7ZU81A
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток 2 на 550 аркушів Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: Вхідний лоток 3 на 550 аркушів
Вага носія	Лоток 1: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір); лоток 2: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір); додатковий лоток 3: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір)
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 100; прозорі плівки, папір для карток (163 г/м²): 50; папір для карток (216 г/м²): 30; конверти: 10 Лоток 2: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 550; етикетки, папір для карток (163 г/м²), прозорі плівки: 200 Лоток 3: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 550; етикетки, папір для карток (163 г/м²), прозорі плівки: 200 Максимальне: До 1200 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 250 аркушів Конверти: До 10 конвертів Прозорі плівки: До 100 аркушів Максимальне: до 250 аркушів
Сумісні операційні системи	ОС Windows клієнтського пристрою (32-/64-розрядна): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, мобільні ОС (iOS, Android); Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; драйвер принтерів Discrete PCL6 — докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на веб-сайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник, відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладніше про підтримку операційних систем можна дізнатися на веб-сайті http://www.hp.com/go/upd
Сумісні мережеві операційні системи	64-розрядна Windows Server 2008 R2, 64-розрядна Windows Server 2008 R2 (SP1), 64-розрядна Windows Server 2012, 64-розрядна Windows Server 2012 R2, 64-розрядна Windows Server 2016, 64-розрядна Windows Server 2019, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp i XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, сертифікація Citrix Ready Kit Certification — до Citrix Server 7.18 для отримання додаткової інформації див. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: докладніше на веб-сторінці http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: докладніше на веб-сторінці http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; драйвери принтерів UPD PCL6/PS: докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на веб-сайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник (за назвою виробу), відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладніше про підтримку операційних систем можна дізнатися на веб-сайті http://www.hp.com/go/upd
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB, веб-браузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення наведено на веб-сайті http://www.microsoft.com Mac: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB, веб-браузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення наведено на веб-сайті http://www.apple.com
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Програмні рішення не входять до комплекту поставки, вони доступні за адресою http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Керування безпекою	Керування ідентифікаційними даними: автентифікація Kerberos; автентифікація LDAP; PIN-коди для 1000 користувачів; додаткові комплексні рішення для автентифікації від HP та сторонніх виробників (наприклад, зчитувачі карток ідентифікації); мережа: IPsec/брандмауер із сертифікатом; спільний ключ; автентифікація Kerberos; підтримка конфігурації IPsec WJA-10 за допомогою плагіна IPsec; автентифікація 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; сертифікати; список керування доступом; дані: шифрування сховища; зашифровані PDF-файли й електронна пошта (використовуються підтверджені криптографічні бібліотеки FIPS 140 від корпорації Microsoft); безпечне видалення; SSL/TLS (HTTPS); зашифровані облікові дані; пристрій: гніздо замка безпеки; деактивація USB-порту; гніздо для встановлення обладнання для захисних рішень; виявлення вторгнень за допомогою технології захисту Red Balloon Security (для постійного моніторингу атак на пристрої); HP Sure Start Secure Boot (перевірка коректності роботи BIOS із функцією самовідновлення); внесення програм у білий список (завантажуються лише відомі коди (DLL, EXE тощо)); вбудований модуль Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; керування безпекою: сумісність із додатковим диспетчером безпеки HP JetAdvantage Security Manager, повідомлення системних журналів щодо безпеки пристрою, оброблені й доступні в ArcSight i Splunk SIEM
Керування принтером	Помічник друку HP Printer Assistant, набір інструментів HP Device Toolbox, програмне забезпечення HP Web JetAdmin, диспетчер безпеки HP JetAdvantage Security Manager, проксі-агент HP SNMP, проксі-агент HP WS Pro, ресурсний комплект адміністратора принтера для універсального драйвера друку HP (службова програма конфігурації драйвера, службова програма розгортання драйвера, адміністратор керованого друку)
Габарити й вага	
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум 458 x 479 x 400 мм; Максимальне: 820 x 785 x 400 мм
Розміри упаковки (Ш x Г x В)	600 x 500 x 598 мм
Вага принтера	27,5 кг
Вага упаковки	31,3 кг
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5°C Вологість: Відносна вологість від 30-70%
Стан системи зберігання даних	Температура: Від -20 до 40°C
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,4 Б(А) (друк зі швидкістю 33 сторінки на хвилину) Емісія акустичного тиску: 51 дБ(А) (друк зі швидкістю 33 сторінки на хвилину)
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 220–240 В змінного струму, 50 Гц (два діапазони напруги не підтримуються, пристрої відрізняються номером деталі та ідентифікаційним номером опції); Споживання: 589 Вт (друк), 28,5 Вт (режим готовності), 2,17 Вт (режим сну), 0,07 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну), 0,48 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну / увімкнення через локальну мережу); Типове споживання електроенергії (ТЕО)⁴: Energy Star 3.0: 0,395 кВт·год/тиждень; Blue Angel: 1203 кВт·год/тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення на 220 В;
Технологія енергозаощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку роботи
Сертифікати ⁵	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) клас А, CISPR 32:2012 (міжнародний стандарт)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (міжнародний стандарт)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Інші схвалення EMC відповідно до вимог окремих країн. Blue Angel; CECP: Сертифікат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Відповідність вимогам Blue Angel⁶ Так, стандарт Blue Angel DE-UZ 205 гарантується лише в разі використання оригінальних продуктів HP
Країна походження	Вироблено в Японії
Комплектація ⁷	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M554dn; чотири попередньо встановлені тонерні картриджі HP LaserJet (ресурс чорного становить 5500 сторінок, ресурс блакитного, пурпурового, жовтого разом становить 3500 сторінок); контейнер для відпрацьованого тонера; документація в комплекті постачання; кабель живлення
Гарантія	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Перейдіть на вебсторінку http://www.hp.com/support , щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.

Примітки

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Сертифікат третьої сторони на основі Загальних критеріїв оцінки інформаційної безпеки за стандартом ISO / IEC 15408 станом на травень 2019 року. Дія сертифіката поширюється на HP Enterprise та керовані пристрої, в основі яких — програмне забезпечення HP FutureSmart версії 4.5.1 і новіших. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Для використання модуля HP Trusted Platform може знадобитись оновлення програмного забезпечення.
- ⁴ Після оновлення мікропрограмного забезпечення HP FutureSmart на пристроях попередніх поколінь деякі нові функції можуть бути недоступні, якщо, наприклад, такі нові функції обмежені фізичними характеристиками пристрою.
- ⁵ Засіб HP Web Jetadmin безкоштовний. Його можна завантажити за адресою <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734 (за винятком першого комплексу тестових документів). Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ⁷ Якість бездротового зв'язку залежить від фізичного оточення та відстані від точки доступу й може погіршуватися після активації VPN-підключень.
- ⁸ Залежно від параметрів налаштування у відповідній країні.
- ⁹ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Можливо, знадобиться оформити передплату. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/roam>.
- ¹⁰ Можливості технології HP Auto-On/Auto-Off залежать від принтера та його налаштувань. може вимагатись оновлення програмного забезпечення.
- ¹¹ Програма доступна не в усіх регіонах. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/recycle>.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ² Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ³ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Клієнт може додатково придбати модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless або RadBeacon USB. Можливо, знадобиться оформити передплату. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Типове споживання електроенергії (TEC) — показник споживання електроенергії пристроєм протягом 1 тижня в кіловатах на годину (kWh·год).
- ⁵ Сертифіковано EPEAT® (в окремих конфігураціях). Реєстрація EPEAT® залежить від країни. Статус сертифікації в різних країнах наведено на веб-сторінці: <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Вимоги до електроживлення залежать від країни/регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. Значення Blue Angel зазвичай засновано на вимірюванні пристроїв із напругою живлення 230 В.
- ⁷ Заявлений середній ресурс чорного та кольорових (поєднання блакитного/пурпурового/жовтого) картриджів відповідно до стандарту ISO/IEC 19798 за умови безперервного друку. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятись залежно від вмісту надрукованих зображень та інших чинників. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/toneryield>. Кольорові картриджі HP Color LaserJet Enterprise M554 з комплексу постачання можуть мати вищий ресурс, ніж заявлено для принтерів, виготовлених до 2021 року.

