

HP LaserJet Enterprise MFP M430f



Mică, dar puternică: cea mai mică imprimantă LaserJet Enterprise MFP de la HP



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refoșite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Ușor de folosit, simplu de gestionat

- Firmware-ul HP FutureSmart poate fi actualizat cu cele mai recente caracteristici¹, pentru a-ți optimiza investiția pentru următorii ani.
- Centralizați controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin – și creșteți eficiența firmei.²
- Facilitează fluxurile de lucru la nivelul flotei de dispozitive cu o experiență de utilizare uniformă și pictograme intuitive, similare celor de pe tablete.
- Configurează rapid acest echipament MFP și gestionează simplu setările dispozitivului pentru a crește eficiența.

Cea mai sigură imprimare de la HP³

- Codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Certificat Common Criteria⁴ pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul detectării și opririi atacurilor în timp real.
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Protejează datele stocate pe echipamentul MFP, cum ar fi chei, parole, certificate și altele, cu modulul HP Trusted Platform Module integrat.⁵

Productivitate îmbunătățită pentru echipele de angajați

- Oferă-le grupurilor de lucru tot ce au nevoie pentru a reuși, din sute de soluții de la HP și de la terți și compatibilitatea cu cititoare de carduri.
- Optimizează fluxurile de lucru, redu numărul de pași și erorile și susține persoanele care lucrează în deplasare cu ajutorul aplicațiilor MFP opționale care vin în întâmpinarea cerințelor firmei tale.
- Protejează informațiile confidențiale folosind imprimarea prin distribuire/cu cod PIN pentru a prelua lucrări de imprimare.
- Rămâi conectat cu un accesoriu opțional pentru wireless,⁶ Bluetooth® Low Energy și imprimare NFC „atinge și imprimă”.
- Gestionează cu ușurință lucrările direct de la echipamentul MFP de pe ecranul tactil color particularizail cu diagonala de 10,9 cm (4,3 inch).

Sustenabilitatea este o decizie inteligentă

- Economisește hârtie imediat ce o scoți din cutie. Imprimarea față-verso (duplex) este setată în mod implicit pentru economii automate.⁷
- Contribuieți la reducerea risipei de hârtie și toner imprimând doar lucrările cu adevărat necesare, cu HP Secure Print.⁸
- Economisești energie fără a compromite performanța, întrucât acest echipament MFP este certificat ENERGY STAR® și Blue Angel.
- Elimină obstacolele și respectă cerințele de conformitate și accesibilitate cu Kitul de accesibilitate HP (care include configurația de alfabet Braille și elemente adezive tactile, un mâner de acces HP și tastatura BigKeys LX) și compatibilitate cu HP Accessibility Assistant.

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP LaserJet Enterprise MFP M430f

1. Ecran tactil color de 10,9 cm
2. Port USB ușor accesibil
3. Sertar de ieșire de 150 coli
4. Imprimare automată față-verso (implicită)
5. Tava 1 de alimentare multifuncțională, de 100 coli
6. Tava 2 de intrare de 250 coli
7. Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
8. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
9. Ușă în partea dreaptă pentru acces la calea de imprimare
10. Ușă frontală de acces la cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence
11. Port USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive de la terți
12. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
13. Port de rețea Gigabit Ethernet



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF259A Cartuș de toner LaserJet original HP 59A Negru (~3.000 pagini) ¹¹
	CF259X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 59X Negru (~10.000 pagini) ¹¹
Accesorii	2MU47A Asistent de accesibilitate HP
	2TD64A Kit de accesibilitate HP
	3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Cititor USB securizat HP Legic
	8FP31A Accesoriu HP Jetdirect LAN
	8ZN00A HP HIP2 Card Reader Accessory Kit
	D9P29A Tavă alimentator HP LaserJet Pro, 550 coli
	X3D03A Cititor de smart universal HP USB
	Y7C05A Cititor de apăsări de taste HIP2 HP
Service și asistență	U11D7E Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 3 ani
	U11D8E Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 4 ani
	U11D9E Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 5 ani
	U11DME Service HP numai cu piese de pe canalul comercial pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 3 ani
	U11DNE Service HP numai cu piese de pe canalul comercial pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 4 ani
	U11DQE Service HP numai cu piese de pe canalul comercial pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 5 ani
	U11DRPE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 1 an
	U11DSPE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 2 ani
	U11DZPE Service HP postgaranție numai cu piese de pe canalul comercial pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 1 an
	U11E0PE Service HP postgaranție numai cu piese de pe canalul comercial pentru LaserJet Enterprise MFP M43x pe 2 ani

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M430f
Număr produs	3PZ55A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax
Panou de control	Panou de control tactil capacitiv, color, de 10,9 cm
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 38 ppm (implicit); până la 40 ppm (mod HP High Speed) ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 31 ipm
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,5 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,8 sec
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Ciclu de funcționare lunar	Până la 100.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 900 – 4.800 de pagini
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP PostScript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7), Apple AirPrint™
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 de fonturi interne scalabile în emularea HP PostScript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono World Type); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2 mm, Jos: 2 mm, Stânga: 2 mm, Dreapta: 2 mm; Suprafață maximă de imprimare : 212 x 352 mm
Imprimare duplex	Automată (implicită)
Copiere	
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 38 cpm
Scanare	
Viteză de scanare ³	Normal (A4): Până la 29 ppm/46 ipm (alb-negru), până la 20 ppm/35 ipm (color) ; Duplex (A4): Până la 46 ipm (alb-negru), până la 35 ipm (color)
Specificații scanner	Tip scanner Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, ADF cu duplex printr-o singură trecere; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 dpi
Funcții avansate de scanare	Optimizare text/imagini; ajustări ale imaginii; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 la 600 dpi; detectarea automată a culorilor; ștergere margine; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP
Volum de scanare lunar recomandat	900 – 4.800
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x 297 mm ; Dimensiune minimă suport (ADF): 127 x 178 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 216 x 356 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256
Transmitere digitală	Standard: Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Scan-to-Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF; Scan to Onedrive; Scan to Onedrive for Business; Scan to Sharepoint Online
Fax	
Fax ⁴	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: În funcție de mărirea spațiului disponibil pe hard disc; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; 256 de niveluri de gri; Superfine: Până la 203 x 392 sau 300 x 300 dpi; 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 1000 de numere
Funcții software inteligente ale faxului	Faxuri stocate; arhivare faxuri; scalare pentru încădrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmarea numărului de fax; programare faxuri în zile libere
Viteză procesor	800 MHz
Conectivitate	
Standard	2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 fax
Opțional	Accesoriu HP Jetdirect LAN 8FP31A; Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Atinge și imprimă (opțional); imprimare PrinterOn; certificat Mopria™
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD, imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Discovery (Descoperire): SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedefinită – legătură locală și prin ruter, stare definită prin DHCPv6); gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; securitate: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec(IKEv1 și IKEv2), Firewall, 802.1x
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional); al doilea port Ethernet (opțional).
Unitate de disc fix	Nu este disponibil la acest produs
Memorie	Standard: 2 GB ; Maxim: 2 GB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 3
Tipuri suport	Hârtie (simplă, eficientă din punct de vedere ecologic, ușoară, grea, de corespondență, colorată, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră); plicuri; etichete
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: 105 x 148 – 216 x 356 mm; tavă opțională: 105 x 148 – 216 x 356 mm Acceptate (metric): Tava 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, plicuri (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); particularizat: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 – 216 x 356 mm; tava 3 opțională: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 – 216 x 356 mm ADF: Oficio; Statement; A4; RA4; A5; B5

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M430f
Număr produs	3PZ55A
Manipulare suport	Intrare standard: Tava 1 pentru 100 de coli, tava de alimentare 2 pentru 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 150 coli Intrare opțională: Opțional a treia tavă de 550 coli
Greutate suport	Tava 1: 60–175 g/m ² ; tava 2, tava 3 opțională de 550 coli: 60–120 g/m ²
Capacitate de intrare	Tava 1: coli: 100; plicuri: 10 Tava 2: Coli: 250 Tava 3: Coli: 550 (opțional) Maxim: Până la 10 plicuri ADF: Standard, 50 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 150 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Maxim: Până la 150 coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; SO client Windows; Android; iOS; SO mobile; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.microsoft.com Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com sau http://www.123.hp.com
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat, cheie pre-partajată, autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurație IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecă criptografică validată FIPS 140 de la Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; dispozitiv: HP Sure Start Secure Boot (verificarea integrității BIOS-ului cu capabilitate de reparare automată), detectarea intruziunilor (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor), liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător, modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat, HP Connection Inspector, slot pentru încuietore de securitate, dezactivarea porturilor USB; gestionarea securității: compatibilitate cu HP JetAdvantage Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum Arcsight și Splunk
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată)
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 420 x 390 x 323 mm ; Maxim: 453 x 839 x 577 mm (imprimantă deschisă complet)
Greutate imprimantă	13,01 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 32,5 °C Umiditate: 10 – 90% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,4 B(A) (la 38 ipm) Emisii de presiune acustică: 54 dB(A) (la 38 ipm)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de alimentare 220 V: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consum: 525 wați (Imprimare activă), 10,1 wați (Pregătit), 1,2 wați (Repaus), 0,08 wați (Oprire automată/Pornire manuală), 0,08 wați (Oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC)⁵: Blue Angel: 1,222 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,463 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant
Certificări ⁷	Marcaj TUV și GS (Germania); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Internațional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Blue Angel; înregistrare EPEAT® Silver; certificat ENERGY STAR® Certificat Blue Angel⁸ Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale Conformitate Telecom: Telecomunicații prin cablu: ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară.
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur
Țara de origine	Fabricat în China
Ce se găsește în cutie ¹	3PZ55A Imprimantă HP LaserJet Enterprise MFP M430f; cartuș de toner LaserJet original HP negru (~ 3.000 de pagini); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare
Garanție	Reparații la sediu, asistență telefonică non-stop timp de 1 an

Note de subsol

¹ Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

² HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.

³ Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmație bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2019, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitează hp.com/go/PrintersThatProtect. Pentru informații suplimentare, vizitează <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

⁴ Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Managed și Enterprise care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultă: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁵ Utilizarea accesoriului HP Trusted Platform Module poate necesita un upgrade de firmware.

⁶ Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

⁷ În funcție de specificațiile privind configurarea pentru țara respectivă.

⁸ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Timpul de ieșire a primei copii din modul Pregătit și viteza de copiere în mod simplex sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183; viteza de copiere în mod duplex este măsurată utilizând ISO/IEC 24735, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultă <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă variază în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de complexitatea documentului, de dimensiunea suporturilor, de orientarea suporturilor și de tipul suporturilor. HP High Speed poate necesita un upgrade al firmware-ului pentru a putea fi activat.

³ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁴ Se bazează pe testul standard de imagine #1 al ITU-T, la rezoluție standard. Paginile mai complexe sau de rezoluție mai înaltă vor dura mai mult timp și vor utiliza mai multă memorie.

⁵ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Clienții pot cumpăra accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless sau RadBeacon USB. Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

⁶ Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).

⁷ Înregistrare EPEAT® unde e aplicabil. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară/regiune. Pentru starea înregistrării după țară/regiune, vizitați <http://www.epeat.net>.

⁸ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V și Blue Angel pe măsurarea dispozitivului de 230 V.

⁹ Pentru informații despre capacitatea cartușului inclus cu imprimanta, consultă <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valorile capacității sunt măsurate în conformitate cu ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

¹³ Necesită HP FutureSmart 5.8.1.1 sau versiuni ulterioare.

