



HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f

Lille, men kraftfuld: HP's mindste Enterprise MFP

HP's basisfarve-MFP i virksomhedsklassen med hastigheder på op til 28 sider/min.⁹ og den stærkeste sikkerhed¹



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Let at bruge, enkel at administrere

- HP FutureSmart-firmware kan opdateres med de seneste funktioner¹ for at optimere din investering i de kommende år.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.²
- Aktivér nemt arbejdsgange i hele din flåde med en ensartet brugeroplevelse og brugervenlige tablettagtige ikoner.
- Få denne MFP hurtigt i gang, og håndter nemt enhedsindstillinger for at øge effektiviteten.

Verdens sikreste udskrivning³

- BIOS-koden bliver automatisk kontrolleret under opstarten og vil reparere sig selv, hvis den er blevet kompromitteret.
- Common Criteria-certificeret⁴ til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at opdage og stoppe angreb i realtid.
- Firmwaren bliver automatisk kontrolleret under opstarten for at validere kodens autencitet – underskrevet digitalt af HP.
- Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware.
- Gør det enkelt at samarbejde og være produktiv med en strømlinet MFP, der er designet til den måde, vi arbejder på i dag: nemt, hurtigt og forbundet. Print førsteklasses farvedokumenter, som altid ser professionelle ud, og scan og kopier lige så nemt.

Forbedret produktivitet styrker arbejdsgrupper

- Giv arbejdsgrupper alt det, de skal bruge, for at opnå de bedste resultater med hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger og understøttelse af kortlæsere.
- Optimer arbejdsgange, reducer trin og fejl, og støt eksterne medarbejdere med mulighed for MFP-apps, som opfylder alle dine specifikke behov.
- Med PIN/Pull-print er det muligt at genfinde printopgaver og samtidig bevare sikkerheden omkring fortrolige oplysninger.
- Forbliv forbundet med ekstraudstyr til trådløs forbindelse,⁶ Bluetooth® Low Energy og en funktion til at printe ved berøring via NFC.
- Administrér nemt jobs direkte på printeren med en tilpasningsbar 4,3" farvetouchskærm.

Bæredygtighed er en god forretning

- Hjælp med at spare papir fra dag ét. Dobbeltsidet (dupleks) print er standard, hvilket automatisk giver besparelser.⁷
- Hjælp med at mindske papir- og tonerspild ved kun at printe det, som virkelig er nødvendigt, med HP Secure Print.⁸
- Spar på energien uden at miste ydeevne – denne MFP er ENERGY STAR®- og Blue Angel-certificeret.
- Slip for begrænsninger, og gør det nemmere at overholde overholdelses- og adgangsstandarder med HP Accessibility Kit (omfatter Braille-skabelon og selvklæbende mærkater, et HP Access Handle og BigKeys LX Keyboard) og kompatibilitet med HP Accessibility Assistant.⁹

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f vist

1. Berøringsfølsom farveskærm på 10,9 cm
2. Lettilgængelig USB-port
3. 150-arks udbakke
4. Automatisk dobbeltsideprint (standard)
5. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
6. 50-arks universalsbakke 1
7. 250-arks papirbakke 2
8. 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
9. Adgang til printsti via højre dør
10. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
11. Hi-Speed-USB 2.0-port til tredjepartsenheder
12. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
13. Gigabit Ethernet-port



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2030A Original HP 415A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 2.400 sider)
	W2030X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 7.500 sider)
	W2031A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (2.100 sider)
	W2031X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (6.000 sider)
	W2032A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, gul (2.100 sider)
	W2032X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (6.000 sider)
	W2033A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (2.100 sider)
Service og support	W2033X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (6.000 sider)
	U11F6E HP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise-MFP M480
	U11F7E HP 4 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise MFP M480
	U11F8E HP 5 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise MFP M480
	U11FLE HP 3 års service kun på kanaldele til Color LaserJet Enterprise-MFP M480
	U11FME HP 4 års service kun på kanaldele til Color LaserJet Enterprise MFP M480
	U11FNE HP 5 års service kun på kanaldele til Color LaserJet Enterprise-MFP M480
	U11FPPE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet Enterprise MFP M480
	U11FQPE HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet Enterprise MFP M480
	U11VHPE HP 1 års service efter garantiudløb kun på kanaldele til Color LaserJet Enterprise-MFP M480
	U11VJPE HP 2 års service efter garantiudløb kun på kanaldele til Color LaserJet Enterprise MFP M480

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f
Produktnummer	3QA55A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	10,9 cm farvekontrolpanel med touchfunktion
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 27 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 27 sider/min. ; Sort (A4, duplex): Op til 24 billeder pr. min. Farve (A4, duplex): Op til 24 billeder pr. min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek. Farve (A4, klar): På kun 11,0 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 11,0 sek. Farve (A4, dvale): På kun 12,1 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 55000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 900 til 4.800 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript niveau 3-emulering, integreret PDF-print (version 1.7), Apple AirPrint™
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 interne TrueType-fonte, skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript-niveau 3 emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeopløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 212 x 352 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 27 kopier/min.; Farve (A4): Op til 27 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Dobbelt-sidede kopiering; Skalerbarhed; Billedjusteringer (mærke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); X pr. side; N- eller Z-rækkefølge; Indholdsretning; Sortering; Brochure; Opgaveopbygning; Kant til kant; Opgavelagring; ID Copy; Book Copy; A til B-ko; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%
Scan	
Scanningshastighed ³	Dupleks (A4): Op til 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 35 billeder/min. (farve)
Scannerspecifikationer	Scannerbetype Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Twain-version: Version 2.1; ADF-duplesscanning: Ja, automatisk dokumentfæder (ADF) med dupleksudskrivning med enkelt gennemløb; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Set
Anbefalet antal scanninger pr. måned	900 til 4.800
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum medieformat (ADF): 127 x 178 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Scan-to-Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF; Scan to Onedrive; Scan to Onedrive for Business; Scan to Sharepoint Online
Fax	
Fax ⁴	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Afhænger af den ledige plads på harddisken; Faxopløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; 256 gråtoneniveauer; Superfine: Op til 203 x 392 dpi eller 300 x 300 dpi; 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 1000 numre
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	800 MHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 FAX
Ekstraudstyr	HP Jetdirect LAN Accessory 8FP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A
Mulighed for mobilduskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-print (tilbehør); PrinterOn-print; Mopria™-certificeret;
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP (IPv4, IPv6); Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD, Web Services Printing; IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Netværksregistrering: SLP Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (Boot), DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL, Cert Management, IPsec(IKEv1 og IKEv2), Firewall, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Ekstra Ethernet-port (tilbehør).
Hukommelse	Standard: 2 GB ; Maksimum: 2 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, foto, almindeligt, fortrykt, udstanset, genbrugspapir, groft); Postkort; Etiketter; Konvolutter
Medieformat	Brugedefineret (metrisk): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 98 x 148 til 216 x 356 mm; Bakke (ekstraudstyr): 98 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm; A6, 16K, kuverter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugedefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4; RA4; A5; B5 (JS); B6 (JS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 til 216 x 356 mm ADF: Office; Erklæring: A4; RA4; A5; B5; 98 x 148 til 216 x 356 mm ADF: Office; Erklæring: A4; RA4; A5; B5
Mediehåndtering	Standardinput: 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: Bakke til 550 ark, ekstraudstyr
Medievægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med postkort og blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 200 g/m ² med blankt HP Color Laser-fotopapir); Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; kuverter: 5 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 850 ark (med bakke til 550 ark som ekstraudstyr) ADF: Standard, 50 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 20 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration; Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1.000 pinkoder til brugere, mulighed for avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse, Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurationsplugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (konstant overvågning af enheden for angreb), whiteliste (indlæser kun kendt god kode), integreret Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, port til sikkerhedslås, USB-port-deaktivering; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (del af HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (del af HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 415,4 x 472 x 399,8 mm; Maksimum: 415,4 x 1124,4 x 656 mm (printer helt åben)
Printervægt	23,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 10 til 90%
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,1 B(A) (print ved 27 billeder/min.) Lydtryk: 49 dB(A) (print ved 27 billeder/min.)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbrug: 581 W (aktiv print), 21,9 W (klar), 1,0 W (dvale), 0,08 W (slukket automatisk), 0,08 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,051 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,425 kWt/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering
Certificeringer ⁶	TUV- og GS-markert (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udlædning: (CISPR 22:2008 International) Class A, (CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. CECP: Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; ENERGY STAR® -certificeret Blue Angel-kompatible® Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Miljespecifikationer for bæredygtighed	Kviksølvfri
Fremstillet i	Fremstillet i Kina
Pakkens indhold ⁸	3QA55A HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 2.400 sider) Originale HP LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta, gul (ca. 2.100 sider hver); Startvejledning; 1 strømledning Patroner i kassen giver 2.100 sider for farveprint (C/M/Y) og 2.400 sider for sort baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . Antallet af sider kan variere afhængigt af print- og brugsforholdene hos kunden.
Garanti	1 års reparation på stedet, telefonisk support døgnet rundt
Motorliv	50000

Fodnoter

- ¹ Visse funktioner, som er aktiveret af fremtidige HP FutureSmart-firmwareopgraderinger, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. produktets fysiske kendetegn begrænser den nye funktionalitet.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ HP's mest avancerede integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Managed- og HP Enterprise-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Erklæring er baseret på HP's gennemgang af udgivne funktioner i 2019 på konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der gør det muligt automatisk at registrere, stoppe og gendanne efter angreb med selvreparerende genstart. Dette er i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for cyberangreb. Få en liste over kompatible produkter på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ⁴ Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ Det kan være nødvendigt at opgradere firmwaren for at anvende HP Trusted Platform Module.
- ⁶ Den trådløse ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset under aktive VPN-forbindelser.
- ⁷ Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.
- ⁸ For at aktivere HP Roam kan det på nogle enheder være nødvendigt at opgradere firmwaren og have ekstraudstyr, der tilføjer Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-funktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ¹⁰ Målt i henhold til ISO/IEC 24734, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Første printede kopi og kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, og ISO/IEC 24735, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, dokumentets kompleksitet, medieformat, medieorientering og medietype.
- ³ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ⁴ Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Mere komplekse sider eller højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.
- ⁵ For at aktivere HP Roam kan det på nogle enheder være nødvendigt at opgradere firmwaren og have ekstraudstyr, der tilføjer Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-funktioner. Kunder kan anskaffe HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ⁷ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdi er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed og 230 V for Blue Angel.
- ⁸ Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield> om kapacitet for de blækpatroner, der følger med printeren. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ¹² Scan to Onedrive, scan to Onedrive for Business, and scan to Sharepoint Online requires HP FutureSmart 5.8 or later.
- ¹³ Kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.
- ⁹ Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield> om kapacitet for de blækpatroner, der følger med printeren. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ¹⁰ Angivet gennemsnitlig kapacitet i henhold til ISO/IEC 19798, Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

