

HP Color LaserJet Enterprise M555-printerseries



Fremtidssikret ydeevne, uanset hvad der sker i virksomheden



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Verdens sikreste udskrivning¹

- BIOS-koden bliver automatisk kontrolleret under opstarten og vil reparere sig selv, hvis den er blevet kompromitteret.
- Common Criteria-certificeret² til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at opdage og stoppe angreb i realtid.
- Firmwaren bliver automatisk kontrolleret under opstarten for at validere kodens autenticitet – underskrevet digitalt af HP.
- Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware.

Let at bruge, enkel at administrere

- HP FutureSmart-firmware kan opdateres med de seneste funktioner³ for at optimere din investering i de kommende år.
- Centraliseret styringen af dit printmiljø med HP Web Jetadmin – og gør arbejdet mere effektivt.⁴
- Aktivér nemt arbejdsgange i hele din flåde med en ensartet brugeroplevelse og brugervenlige tabletagtige ikoner.
- Forvent ensartede resultater i høj kvalitet med teknologi, som automatisk justerer printindstillingerne efter papirtypen.

Forbedret produktivitet til at styrke arbejdsgrupper

- Giv arbejdsgrupper det, de har brug til at levere gode resultater. Vælg og implementer hundredvis af løsninger fra HP og tredjeparter.
- Hold dit kontor forbundet. Indbyggede forbindelsesmuligheder med Ethernet og Dual-band Wi-Fi⁵ lader dig dele dine printressourcer på et netværk.
- Administrér nemt jobs direkte på printeren med en berøringfølsom skærm i farver på 4,3", som kan tilpasses.
- Brug mindre tid på at isætte papir med op til tre papirbakker, som giver en yderligere kapacitet på 2.300 ark.

Bæredygtighed er en god forretning

- Hjælper med at spare papir fra dag 1. Dobbeltsidet (dupleks) print er standard og giver automatisk besparelser.⁶
- Hjælper med at mindske papir- og tonerspild ved kun at printe det, der virkelig er nødvendigt, med HP Roam til virksomheder.⁷
- Hjælper på en intelligent måde med at spare energi ved kun at bruge den strøm, som du har brug for med HP slukket automatisk/tændt automatisk-teknologi.⁸
- Hjælper med at mindske dit digitale fodaftryk. Det er altid nemt og gratis at printe og genbruge patroner med HP Planet Partners.⁹

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M555x vist

1. 250-arks udbakke
2. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
3. Automatisk dobbeltsideprint (standard)
4. Farvetouchskærm på 10,9 cm (4,3")
5. Tilslutning af hardware (til oprettelse af forbindelse til tilbehør og enheder fra tredjeparter)
6. Lettilgængelig USB-port
7. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
8. Højre dæksel til afhjælpning af papirstop og adgang til fuseren
9. 100-arks universalbakke 1
10. Dæksel nederst til højre til afhjælpning af papirstop
11. To 550-arks papirbakker med en samlet papirkapacitet på 1200 ark
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. Gigabit Ethernet-port
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. Hi-Speed-USB 2.0-port til tredjepartsenheder



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Udskrivningshastighed (A4)	Op til 38 sider pr. min.	
Automatisk dobbeltsideprint (standard)	Ja	
100-arks universalbakke 1 og 550-arks papirbakke 2	Ja	
550-arks papirbakke 3	Tilbehør (op til 3)	Ja (samt op til 2)
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 650/2.300 ark	Op til 1.200/2.300 ark
Printerstativ	Tilbehør	
Kontrolpanel	Farveberøringskærm på 10,9 cm (4,3")	
Hukommelse (standard/maksimum)	1 GB / 2 GB	
HP High-Performance Secure-harddisk	Tilbehør	
Hardwareintegrationslomme (HIP)	Ja	
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® (lavt strømforbrug), Wi-Fi Direct®	Tilbehør	Ja
ENERGY STAR®-certificeret, Blue Angel-certificeret	Ja	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Forbrugsvarer ⁷	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
	W2120A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 5.500 sider)
	W2120X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (13.000 sider)
	W2121A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, cyan (~4,500 pages/4.500 sider)
	W2121X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (Omkring 10.000 sider/10.000 sider)
	W2122A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, gul (~4,500 pages/4.500 sider)
	W2122X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (Omkring 10.000 sider/10.000 sider)
	W2123A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, magenta (~4,500 pages/4.500 sider)
	W2123X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (Omkring 10.000 sider/10.000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør
	5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	B5L51A HP Color LaserJet-printerkabinet
	G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM
	X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser
Y7C05A HP HIP2-tasteanlagslæser	
Service og support	U8CG3E 3 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service
	U8CH0E 4 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service
	U8CH1E 5 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service
	U8CJ4PE 1 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service
	U8CJ7PE 2 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service
	U9JT1E HP-installationstjeneste med netværkkonfiguration af personlig scanner og printer (1 enhed)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	Farveberøringsskærm på 10,92 cm	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Farve (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Sort (A4, duplex): Op til 38 tommer/min; Farve (A4, duplex): Op til 38 tommer/min;	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,7 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,6 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 9 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 9 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): HP Imageret 3600; Farve (bedst): HP Imageret 3600; Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 10.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, ROAM som ekstraudstyr til nem udskrivning, åben platform som kan udvides, FutureSmart-firmware, instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, lettilgængelig USB, dobbeltsidet udskrift, hardwareintegrationslomme, brugervenligt 4,3" kontrolpanel med touchskærm, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, gem udskriftsjob	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, ROAM-funktion til nem udskrivning, Wi-Fi Direct-udskrivning, Bluetooth® Low Energy, åben platform som kan udvides, FutureSmart-firmware, instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, lettilgængelig USB, dobbeltsidet udskrift, hardwareintegrationslomme, brugervenligt 10,92 cm kontrolpanel med touchskærm, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, gem udskriftsjob
Standardprintersprog	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript-niveau 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7)	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Processorhastighed	1,2 GHz	
Tilslutning		
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; 1 trådløs 802.11b/g/n /2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio; Hardwareintegrationslomme
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A	HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Trådløs forbindelse	Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med dual-band og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	Indbygget station med dual-band og Wi-Fi Direct-funktionalitet
Funktion til mobiludskrivning³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Funktion til at udskrive ved berøring via NFC (ekstraudstyr); Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem print;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Funktion til at udskrive ved berøring via NFC (ekstraudstyr); Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; NETVÆRKSREGISTRERING: SLP, Bonjour	
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (t	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n/ 2,4/5 GHz Wi-Fi-radio trådløst netværk (standard)
Harddisk	Valgfrit, 500 GB (med tilbehøret B5L29A)	
Hukommelse	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 5	Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (almindeligt, let, kontraktpapir, genbrugspapir, halvtykt, kraftigt, halvtykt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, blankt kort), farvetransparenter, etiketter, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 550-arks input papirbakke 2 Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks universalsbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5	Standardinput: 100-arks universalsbakke 550; 550-arks papirbakke 2; 550-arks mediebakke 3 Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks universalsbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Papirbakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker +3: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m ² ;	Papirbakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker +3: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m ² ;
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Op til 2300 ark	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Op til 2300 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 250 ark	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Separat PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn, og søg. Klik på Brugervejledninger, indtast dit produktnavn, og søg efter Brugervejledning, Søg efter din brugervejledning til (produktnavn), Søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Separat PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn, og søg. Klik på Brugervejledninger, indtast dit produktnavn, og søg efter Brugervejledning, Søg efter din brugervejledning til (produktnavn), Søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit-certificering - op til Citrix Server 7.18, få mere at vide på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn og søge. Klik på Brugervejledninger, indtast produktnavnet, og søg efter Brugervejledning, søg efter Brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEMer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit-certificering - op til Citrix Server 7.18, få mere at vide på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn og søge. Klik på Brugervejledninger, indtast produktnavnet, og søg efter Brugervejledning, søg efter Brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEMer
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; På forhånd delt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrollister; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HT TPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationsslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden mod angreb); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetscheck med selvhelbredende funktionalitet); Godkendelseslister (indlæser kun godkendt kode; DLL-filer, EXE-filer etc.); Indlejret Trusted Platform-modul (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEMer	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; På forhånd delt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrollister; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HT TPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationsslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden mod angreb); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetscheck med selvhelbredende funktionalitet); Godkendelseslister (indlæser kun godkendt kode; DLL-filer, EXE-filer etc.); Indlejret Trusted Platform-modul (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEMer
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP-proxyagent, HP WS Pro-proxyagent, Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deploy)	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP-proxyagent, HP WS Pro-proxyagent, Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deploy)
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 458 x 479 x 380 mm; Maksimum: 820 x 785 x 455 mm;	Minimum 458 x 479 x 513 mm; Maksimum: 820 x 785 x 588 mm;
Pakkemål (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Printervægt	27,5 kg	33,4 kg
Pakkevægt	31,3 kg	39,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed	Temperatur: 10 til 32°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;	Temperatur: -20 til 40°C;
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A) (ved print af 38 sider/min.); Lydtryk: 51 dB(A) (ved 38 sider/min.)	Lydintensitet: 6,3 B(A) (ved print af 38 sider/min.); Lydtryk: 51 dB(A) (ved 38 sider/min.)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbrug: 622 watt (udskrivning), 31,3 watt (klar), 2,4 W (dvale), 0,06 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,69 watt (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); Typisk elforbrug (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,464 kWt/uge; Strømforsyningstype: Intern (indbygget) strømforsyning på 220 V;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 622 watt (udskrivning), 31,3 watt (klar), 2,4 W (dvale), 0,06 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,69 watt (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); Typisk elforbrug (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,464 kWt/uge; Strømforsyningstype: Intern (indbygget) strømforsyning på 220 V;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer ⁵	CISPR 22:2008 (international) klass A, CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (international) klass A, CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver Telegodkendelser: Telecom Wireless: RSS-Gen udgave 4/RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Bæredygtige miljøspecifikationer	Fri for kviksølv	Fri for kviksølv
Overholder Blue Angel ⁶	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Japan	Fremstillet i Japan
Kassens indhold ⁷	HP Color LaserJet EnterpriseM555dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat); Toneropsamlingsenhed; Medfølgende dokumentation; Strømledning	HP Color LaserJet EnterpriseM555x-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat); Toneropsamlingsenhed; Medfølgende dokumentation; Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Erklæringen er baseret på en HP-undersøgelse fra 2019 med offentliggjorte oplysninger om funktioner i konkurrenters printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, forhindring og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certificeret af tredjepart baseret på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 standardkrav fra May 2019. Certificeringen gælder for HP Enterprise og Managed-enheder, som kører med HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Visse funktioner, som er aktiveret af fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. produktets fysiske kendetegn begrænser den nye funktionalitet.

⁴ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ Før print skal mobile enheder sluttet direkte til en MFP eller printer, hvor Wi-Fi Direct[®] er understøttet. På visse mobile enheder kan en app eller driver også være nødvendig. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance[®]. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.

⁷ For at aktivere HP Roam kan det på nogle enheder være nødvendigt at opgradere firmwaren og have ekstraudstyr der tilføjer Bluetooth[®] Low Energy (BLE) beaconing-funktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ HP Auto-tænd/sluk-teknologimulighederne afhænger af printeren og indstillingerne. En opgradering af firmwaren kan være nødvendig.

⁹ Programtilgængeligheden varierer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth[®] Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

⁵ EPEAT[®]-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed.

⁷ De angivne kapaciteter for sammensatte farver (C/M/Y) og sort er baserede på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield>. De farvepatroner, som følger med Color LaserJet Enterprise M555, kan have en højere kapacitet end den, der er angivet på printerenheder, som er fremstillet før 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

