

# HP Color LaserJet Enterprise M555dn



Klar for fremtidige behov på kontoret



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: Lær mer på: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

## Verdens sikreste utskrift<sup>1</sup>

- Driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk under oppstart, og reparerer seg selv hvis det er nødvendig.
- Common Criteria-sertifisert<sup>2</sup> for kontinuerlig overvåking av minneaktivitet for å oppdage og stoppe angrep i sanntid.
- Fastvaren blir kontrollert automatisk under oppstart for å finne ut om koden er autentisk – digitalt signert av HP.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Beskytt data som er lagret på skriveren – nøkler, passord, sertifikater og mer – med den innebygde HP Trusted Platform-modulen.<sup>10</sup>

## Enkel å bruke, enkel å administrere

- For å optimalisere investeringen din i årene som kommer, kan HP FutureSmart-fastvaren oppdateres med de nyeste funksjonene<sup>3</sup>.
- Med HP Web Jetadmin kan du sentralisere kontrollen over utskriftsmiljøet – og bidra til å øke effektiviteten i virksomheten.<sup>4</sup>
- Med konsekvent brukeropplevelse og intuitive, nettbrett-lignende ikoner, er det enkelt å få oppgaver gjort på tvers av maskinparken.
- Med teknologi som automatisk justerer utskriftsinnstillingene etter papirtype, kan du forvente jevne resultater av høy kvalitet.
- Ingen venting som forsinker arbeidet. Øk produktiviteten med utskriftshastigheter på opptil 40 sider per minutt.<sup>11</sup>

## Forbedret produktivitet for arbeidsgrupper

- Gi arbeidsgruppene det de trenger for å lykkes. Enkelt å velge og distribuere hundrevis av HP- og tredjepartsløsninger.
- Med innebygd Ethernet og valgfritt trådløst nettverk er det enkelt å få tilgang til, skrive ut og dele ressurser.<sup>5</sup>
- Med en fargeberøringsskjerm på 4,3" (10,9 cm) som kan tilpasses, er det enkelt å administrere jobber direkte på skriveren.
- Med opptil tre papirskuffer med ekstra kapasitet til 2300 ark, tar det mindre tid å legge i papir.

## Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Bidra til å spare papir rett ut av esken. Tosidig (dupleks) utskrift er satt som standard for automatisk besparelse.<sup>6</sup>
- Ved å bruke HP Roam for Business, kan du bidra til å redusere papir- og toneravfall ved å bare skrive ut nødvendige utskriftsjobber.<sup>7</sup>
- Med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi kan du bidra til å spare energi ved kun å bruke strømmen du trenger.<sup>8</sup>
- Bidra til å redusere innvirkningen på miljøet. Med HP Planet Partners kan du stole på enkel og kostnadsfri resirkulering av kassetter.<sup>9</sup>

## Produktomvisning

### Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. 250-arks utskuff
2. Tilgang via deksel fremme til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
3. Automatisk tosidig utskrift (standard)
4. berøringsskjerm på 4,3" (10,9 cm) med fargegrafikk
5. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
6. Lett tilgjengelig USB-port
7. Praktisk av/på-bryter på fronten
8. Høyre deksel for fjerning av fastkjørt papir og tilgang til fikseringsenheten
9. 100-arks universalbrett 1
10. Nedre høyre deksel for fjerning av fastkjørt papir
11. To 550-arks papirskuffer gir en samlet papirkapasitet på 1200 ark
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. Gigabit Ethernet-nettverksport
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. Hi-Speed USB 2.0-port for tilkobling av enheter fra tredjepart



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita <sup>7</sup>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider)
	<b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider)
	<b>W2120A</b> HP 212A svart original LaserJet-tonerkassett (5500 sider)
	<b>W2120X</b> HP 212X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	<b>W2121A</b> HP 212A cyan original LaserJet-tonerkassett (4500 sider)
	<b>W2121X</b> HP 212X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
	<b>W2122A</b> HP 212A gul original LaserJet-tonerkassett (4500 sider)
	<b>W2122X</b> HP 212X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
	<b>W2123A</b> HP 212A magenta original LaserJet-tonerkassett (4500 sider)
	<b>W2123X</b> HP 212X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
Tilbehør	<b>2MU47A</b> HP tilgjengelighetsassistent
	<b>2NR12A</b> HP kabinett for flyttbar harddisk
	<b>3JN69A</b> HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
	<b>5E03A</b> HP sikker harddisk med FIPS-validering (i henhold til TAA)
	<b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory
	<b>B5L28A</b> HP interne USB-porter
	<b>B5L29A</b> HP sikker harddisk med høy ytelse
	<b>B5L34A</b> HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	<b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-skriverkabinett
	<b>G6W84A</b> HP 1 GB 90-pinner DDR3 DIMM
	<b>X3D03A</b> HP Universal USB Proximity Card Reader
<b>Y7C05A</b> HP HIP2-tastetrykklaser	
Service og kundestøtte	<b>U8CG3E</b> HP 3 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CHOE HP 4 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CH1E HP 5 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CJ4PE HP 1 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CJ7PE HP 2 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M55x, U9JT1E HP installeringstjeneste med nettverkskonfigurasjon for personlig skanner og skriver (1 enhet)

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn
Produktnummer	7ZU78A
Funksjoner	Utskr.
Kontrollpanel	10,92 cm berøringsskjerm med fargegrafikk
<b>Utskrift</b>	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 38 bpm; <b>Farger (A4, tosidig):</b> Opptil 38 bpm;
Første side ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 6,7 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 7,6 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 9 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 9 sek;
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> HP ImageREt 3600; <b>Farge (best):</b> HP ImageREt 3600; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated;
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 2000 til 10 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP ePrint, ROAM valgfritt for enkel utskrift, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstart-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, enkel tilgang til USB, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 4,3" kontrollpanel med berøringsskjerm, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vanmerker, lagring av utskriftsjobber
Standard skriverspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, naturlig PDF-utskrift (v1.7)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarger</b> Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Maksimalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dobbelttidig utskrift	Automatisk (standard)
Prosessorkhastighet	1,2 GHz
<b>Tilkobling</b>	
Standard	USB for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Trådløst	Tilleggsutstyr, aktiveres ved kjøp av maskinvaretilbehør. Tobånds stasjon for trådløst funksjonalitet og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A
Mobil utskriftsfunksjon <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (tillegg); Mopria™-sertifisert; ROAM valgfritt for enkel utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; OPPDAGELSE: SLP, Bonjour, Web Service
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).
Harddisk	Valgfri, 500 GB (med tilbehør for B5L29A)
Minne	<b>Standard:</b> 1 GB; <b>Maksimum:</b> 2 GB
<b>Mediehåndtering</b>	
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 5
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, bond, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert
Mediестørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuf

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise M555dn
<b>Produktnummer</b>	7ZU78A
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff, 550-arks innskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5
<b>Medievekt</b>	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Skuff 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Kartong (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ), transparenter: 200 <b>Skuff 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ), transparenter: 200 <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark
<b>Utskuffkapasitet</b>	<b>Standard:</b> Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 250 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, mobil OS – iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikert PCL6-skriverdriver – Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – opptil Citrix Server 7.18 se <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> hvis du vil ha mer informasjon; Linux: For mer informasjon, se <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: For mer informasjon se <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; UPD PCL6 / PS-skriverdriver: Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medfølgende programvare</b>	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel; og Kerberos-autentisering; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: Kryptert lagring; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Hardware Integration Pocket for sikkerhetsløsninger; Intrusion Detection med Red Balloon sikkerhetsteknologi (kontinuerlig på utkikk etter innkommende hackerangrep); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontroll med selvreparerende funksjon); Whitelisting (laster bare sertifisert kode (DLL-er, EXE-er osv.)); Innebygd Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Skriveradministrator ressurs-sett for HP, Universell skriverdriver (Driver Configuration Utility – Driver D
<b>Mål og vekt</b>	
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	<b>Minste</b> 458 x 479 x 380 mm; <b>Maksimum:</b> 820 x 785 x 455 mm
<b>Pakningsstørrelse (B x D x H)</b>	600 x 500 x 598 mm
<b>Skrivervekt</b>	27,5 kg
<b>Pakningsvekt</b>	31,3 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 32 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF
<b>Lagringsforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C
<b>Akustisk</b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,3 B(A) (utskrift på 38 spm) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 51 dB(A) (utskrift med 38 spm)
<b>Strøm</b>	<b>Krav:</b> Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Forbruk:</b> 622 watt (utskrift), 31,3 watt (klar), 2,4 watt (hvilemodus), 0,06 watt (auto-av/manuelt på), 0,69 watt (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Blue Angel: 1,368 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Intern (innebygd) 220V strømforsyning;
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi
<b>Sertifiseringer<sup>5</sup></b>	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver <b>Blue Angel-samsvar<sup>6</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Japan
<b>Innhold i esken<sup>7</sup></b>	HP Color LaserJet Enterprise M555dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet 5500 sider i svart, 3500 sider cyan, magenta og gul); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; Strømledning
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

## Fotnoter

- <sup>1</sup> HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på en HP-vurdering av publiserte funksjoner i 2019 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-fleksibilitet. For en liste over kompatible produkter, kan du gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. For mer informasjon kan du gå til <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019. Sertifisering som gjelder HP Enterprise- og Managed-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegenskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er gratis og tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Trådløs ytelse er avhengig av fysiske omgivelser og avstand fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.
- <sup>6</sup> Avhengig av landoppsettsesifikasjoner.
- <sup>7</sup> For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> HP Auto-On/Auto-Off-teknologifunksjoner er underlagt skriver og innstillinger. Kan kreve fastvareoppgradering.
- <sup>9</sup> Programtilgjengeligheten varierer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/recycle>.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst-tilbehør eller RadBeacon USB kan kjøpes av kunden. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>5</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- <sup>6</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 230 V-enhet.
- <sup>7</sup> Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for fargesider (C/M/Y) og svart/hvitt er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for detaljer. Fargekassetten som følger med i esken til HP Color LaserJet Enterprise M555 kan ha høyere kapasitet enn angitt for skriverenheter som er produsert før 2021.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

