



HP Laser MFP 135wr

Tam özellikli lazer baskı. Giriş seviyesi fiyatlandırma.

Uygun fiyata üretken MFP performansı elde edin. Basın, tarayın, kopyalayın, yüksek kaliteli sonuçlar elde edin ve telefonda basın ve tarayın.^{1,2}



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Her çalışma alanı için ideal boyut
- Net siyah metinler, canlı grafikler
- Kopyalayın, tarayın, yazdırın
- Dakikada 20 sayfaya varan A4 hızları²
- Kablosuz ağ baskısı
- Kutuda 500 sayfalık başlangıç toneri gelir
- HP Smart Uygulaması ile kolay mobil baskı ve tarama
- Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print™ sertifikalı

Uygun fiyata efsanevi kalite

- Şaşırtıcı derecede küçük lazer yazıcı, her sayfada üstün kalite sunar.
- Net metinler, koyu siyahlar ve canlı grafikler elde edin.
- Uygun fiyatlı yüksek performanslı lazer MFP'ye güvenin.

Mekanınıza uyacak şekilde tasarlandı

- Çok küçük ve az yer kaplayan bu MFP'yi neredeyse her yere sığdırabilirsiniz.
- Dakikada 20 sayfaya varan baskı hızları.³
- Get hands-free printing, scanning and copying.
- Doğrudan kontrol panelinden hızlı ve kolay baskı özelliğinden yararlanın.

HP Smart uygulamasıyla kolay mobil baskı ve tarama

- Basit kurulumun ardından HP Smart uygulamasıyla telefonda basın ve tarayın.^{1,2}
- Çeşitli telefon ve tabletlerden kolayca baskı alın.^{2,4}
- Kaynakları kolayca paylaşarak kablosuz ağ bağlantısıyla erişin ve basın.^{2,5}
- Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi doğrudan yazıcınıza bağlayın ve bir ağa erişmeden kolayca baskı alın.^{2,6}



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Ürün tanıtımı

HP Laser MFP 135wr gösterilmiştir

1. Dakikada 20 sayfa A4
2. Masaüstü tarayıcı A4 boyutuna kadar işler
3. 2 satırlı LCD ve düğmeler
4. 100 yapraklık çıkış bölmesi
5. Hi-Speed USB 2.0
6. 150 yapraklık giriş tepsisi
7. Önceden takılmış Orijinal HP Toner 500 sayfaya kadar sağlar



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1106A HP 106A Siyah Orijinal Lazer Toner (~1.000 sayfa)
Servis ve Destek	UB4W4E Lazer 135 için HP 3 yıl Depoya İade Hizmeti

Teknik özellikler

Model	HP Laser MFP 135wr
Ürün numarası	209U6A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 20 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 8,3 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uykulu): 18 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 1.200 x 1.200 dpi; Teknoloji: ReCP
Aylık baskı kapasitesi ³	10.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı⁴: 100 - 2.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Elle çift taraflı ve kitap çıkış baskısı, Tek yaprakta çok sayfa baskı, boş sayfa atlama, poster baskısı, filigranlar
Standart yazıcı dilleri	SPL
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları: üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 216 x 356 mm
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteğiyle)
Kopyalama	
Kopyalama hızı ⁵	Siyah (A4): Dakikada 20 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopyalar; Orijinal Boyut; Küçültme/Büyütme; Koyuluk; Orijinal Tür; Harmanlama; 2-Üst; 4-Üst; Kimlik Kopyalama; Arka Plan Ayarlama; Kopyayı Otomatik Sığdırma; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar;
Tarama	
Tarama dosya biçimi	Windows Scan Yazılımı şu dosya biçimlerini destekler: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tıpi Masaüstü; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Ön panel kopyalama, HP MFP tarama yazılımı, TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması; Kilisürüm: Sürüm 1.9; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 x 600 dpi
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	WSD yet tarama (yalnızca ağ desteği); Kitap Tarama; Birden fazla tarama için poster zımbalama; Metin dönüştürme; E-kitap tarama; Mevcut dosyayı E-kitap
Taratabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm
Bit derinliği/Gritonlamadüzeyleri	8 bit (siyah beyaz) 32 bit (renkli) / 256
İşlemci hızı	600 MHz
Bağlantı	
Bellek	Standart: 128 MB; En yüksek: ⁶ 128 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 1; En yüksek: 1
Baskı malzemesi türleri	Düz, Kalın, İnce, Pamuklu, Renkli, Baskılı, Geri Dönüştürülmüş, Etiket, Karton, Bond, Arşiv, Zarf
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 76 x 127 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): A4; A5; A5 (LEF); B5 (UIS); Oficio; Zarf (DL, C5)
Ortam kullanımı	Standart giriş: 150 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 100 yapraklık çıkış bölümü OBB: Standart, 40 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak (75 g/m ²): 150; Zarf: 10 En yüksek: 150 yaprağa kadar OBB: Standart, 40 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: En fazla 100 yaprak
Uyumlu işletim sistemi ⁷	Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet gerekir, USB
Ürünle gelen yazılım	Common Installer, LiteSM ile V3 Baskı Sürücüsü, TWAIN/WIA Sürücüsü, HP MFP Scan, OCR programı, HP LJ Network PC-FAX (yalnızca 4'ü 1 arada model)
Güvenlik yönetimi	Parola korumalı ağ dayarlıklı Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme devredışı bırakma, SNMPv1 topluluğu parola değişikliği; SNMPV2/V3; IPSec; Filtreleme: MAC, IPv4, IPv6
Yazıcı yönetimi	Yok
Boyutlar ve ağırlık	
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20-70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) (dakikada 20 sayfa baskı)
Güç ¹⁰	Gereksinimler: 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC, 50/60 Hz ve 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz. Çift voltaj değil, güç kaynağı/Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹¹: Blue Angel: 0,876 kWh/Hafta; Energy Star: 0,924 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Üretim diğ i l ke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kutunun içeriği ¹²	209U6A HP Laser MFP 135wr Yazıcı; Önceden paketlenmiş olarak gelen tanıtım amaçlı HP Laser Siyah tonerler (500 sayfa); Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Düzenleme bildirimleri broşürü; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ² Kablosuz ve mobil baskı yalnızca w, nw, pnw veya fnw modellerinde mevcuttur.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁵ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.
- ⁶ Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct özellikli bir AIO veya yazıcının Wi-Fi Direct® ağına bağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır.
- ⁴ HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca aygıt ömrü gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için aylık resimli baskı sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁷ Windows 7 veya üzeri.
- ⁸ Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.
- ⁹ Ağırlık yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.
- ¹⁰ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V aygıt üzerinde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
- ¹¹ Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine ve Blue Angel için 230 V ölçümlerine dayanmaktadır.
- ¹² Tanıtım tonerleri dahildir; Baskı Kapasitesi: 500 siyah beyaz sayfa. Yedek tonerin beyan edilen ortalama baskı kapasitesi (1.000), ISO/IEC 19752 standardına dayanır. Gerçek kapasite, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.



Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Aralık 2022

