



SD5600T Station d'accueil hybride Thunderbolt™ 3 USB-C avec 2 sorties 4K alimentation 100 W-Win/Mac

La station d'accueil idéale pour une compatibilité et une productivité maximales.

K34009EU

Résumé

La station d'accueil hybride SD5600T Thunderbolt™ 3 et USB-C avec 2 sorties 4K, alimentation 100 W - Win/Mac est idéale pour une compatibilité et une productivité maximales. Les fonctionnalités comprennent : la compatibilité universelle, la possibilité de choisir entre des ports vidéo HDMI 2.0 et DP 1.2, le positionnement horizontal ou vertical, des lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés, sept ports USB (dont deux ports de charge), un port Gigabit Ethernet, une prise jack audio combinée casque/micro. Garantie de 3 ans.

Description

- Idéale pour : Ordinateurs portables Thunderbolt 3 et USB-C qui supportent jusqu'à deux écrans 4K
- Connectivité : Thunderbolt 3 et USB-C (compatibilité universelle)
- Alimentation : Prend en charge l'alimentation USB-C 3.0 (100 W pour le chargement d'un ordinateur portable)
- Compatibilité : Windows 10 et macOS X 10.14 ou version ultérieure
- Nombre de moniteurs pris en charge : 2
- Ports vidéo : 2 ports HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.2
- Résolution maximale prise en charge : Un ou deux moniteurs Thunderbolt 3 : 4K (3840 x 2160 à 60 Hz) avec mode alternatif USB-C HBR3 ; un seul écran : 4K à 60 Hz ; deux moniteurs : 1440p à 60 Hz // Mode alternatif USB-C HBR2 ; un seul écran : 4K à 30Hz ; deux moniteurs : 1080p à 60 Hz
- Plug & Play: Installation Plug & Play (l'installation du logiciel Kensington DockWorks™ est conseillée pour optimiser les connexions, les performances et la sécurité de votre station d'accueil Kensington)
- Configuration système : Compatible avec les ordinateurs portables équipés de ports Thunderbolt 3 et USB-C prenant en charge le mode alternatif. Bande passante jusqu'à 40 Gbits/s pour les ordinateurs Thunderbolt 3 et 10 Gbits/s pour les ordinateurs USB-C.
- Garantie : 3 ans
- Apple M1 – Bien que cette station d'accueil soit compatible avec le MacBook M1, une seule sortie vidéo est prise en charge. Si vous souhaitez pouvoir employer plusieurs écrans avec votre MacBook M1, tournez-vous vers nos stations d'accueil DisplayLink USB-C hybrides (par exemple, SD4700P, SD4750P, SD4780P ou SD4900P) ou nos adaptateurs DisplayLink USB-A (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Caractéristiques

- **Connectivité** Thunderbolt 3 et USB-C (compatibilité universelle)
- **Sans driver** Oui
- **Ports vidéo** DisplayPort, HDMI
- **Résolution maximale** 4K
- **Alimentation** 100W
- **Système(s) d'exploitation** macOS, Windows
- **Chargement rapide par USB** Oui
- **TAA** Non

Détails du produit

Poids brut 1.56kg

Détails de l'UVC

Profondeur 254mm
Longueur 156mm
Hauteur 93mm
Poids brut 1.71kg
Code barres 5028252618083
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 385mm
Longueur 275mm
Hauteur 200mm
Poids brut 7.37kg
Code barres 5028252618090
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 1