

HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer



Maak uw bedrijf toekomstproof



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

De veiligste printers ter wereld¹

- Het BIOS wordt automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt zichzelf als er tekenen van manipulatie zijn.
- Gecertificeerd volgens Common Criteria² om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren en aanvallen in realtime te detecteren en te stoppen.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authenticatie, door HP digitaal ondertekende code betreft.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- Beveilig data die op de printer zijn opgeslagen zoals bijvoorbeeld sleutels, wachtwoorden en certificaten met de ingebouwde HP Trusted Platform Module.³

Makkelijk te gebruiken en te beheren

- HP FutureSmart firmware kan met de laatste functies⁴ worden geüpdatet om uw investering nog jarenlang te optimaliseren.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.⁵
- Maak met gemak workflows binnen uw printerpark mogelijk met een consistente gebruikerservaring en handige tablet-achtige iconen.
- Profiteer van consistente, hoogkwalitatieve resultaten met technologie die automatisch de printinstellingen aan de papiersoort aanpast.
- Minder wachttijd. Verhoog de productiviteit met printsnelheden van maximaal 33 pagina's per minuut.⁶

Hogere productiviteit voor meerdere gebruikers

- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig honderden oplossingen van HP en derde partijen.
- Benader en deel resources, en print via het ingebouwde ethernet en het optionele draadloze netwerk.⁷
- Print rechtstreeks vanaf het 6,9 cm (2,7 inch) kleurentouchscreen.
- Laad meer papier met een optionele invoerlade voor een extra capaciteit van 1200 vellen.

Duurzaamheid is slim zakendoen

- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. Dubbelzijdig (duplex) printen is standaard ingesteld voor automatische besparingen.⁸
- Verbruik minder papier en toner door alleen taken te printen die echt nodig zijn, met HP Roam for Business.⁹
- Help op een slimme manier energie te besparen door enkel de stroom te gebruiken die u nodig hebt met de HP Auto-On/Auto-Off-technologie.¹⁰
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recycleren via HP Planet Partners.¹¹

Productrondeleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise M554dn

- 1. Uitvoerbak voor 250 vel
- 2. Klep aan voorzijde voor toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
- 3. Automatisch dubbelzijdig afdrukken (standaard)
- 4. 6,9 cm (2,7 inch) grafisch kleurendisplay met toetsenblok (24 toetsen)
- 5. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
- 6. Handige USB-poort
- 7. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
- 8. Rechterklep voor papierstoringen en toegang tot de fuser
- 9. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
- 10. Invoerbak 2 voor 550 vel voor een totale capaciteit van 650 vel
- 11. Oog voor een veiligheidskabelslot
- 12. Gigabit Ethernet-netwerkpoot
- 13. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
- 14. Hi-Speed USB 2.0-poort voor apparaten van derde partijen



Accessoires, supplies en support

Supplies ⁷	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit (Gem opbrengst 150.000 pagina's)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner (Gem opbrengst 54.000 pagina's)
	W2120A HP 212A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 5500 pagina's)
	W2120X HP 212X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2121A HP 212A originele cyaan LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2121X HP 212X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
	W2122A HP 212A originele gele LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2122X HP 212X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
	W2123A HP 212A originele magenta LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2123X HP 212X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
Accessoires	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	8FP31A HP Jetdirect LAN-accessoire
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	X3D03A HP USB universele kaartlezer
	Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer
	Blue Angel: 2,8 kWh/week Energy Star 3.0: 0,653 kWh/week
Service en support	U8CG3E HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CH0E HP 4 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CH1E HP 5 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE HP 2 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U9JT1E HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor persoonlijke scanner en printer (1 unit)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer
Productnummer	7ZU81A
Functies	Print
Bedieningspaneel	6,86 cm QVGA lcd-display (kleur, grafisch) met 24 toetsen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 33 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 33 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): 33 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): 33 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 6,7 sec Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,6 sec ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 9 seconden Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 9 seconden
Printresolutie	Zwart (optimaal): HP ImageREt 3600 Kleur (optimaal): HP ImageREt 3600 ; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 8500
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, Hardware-Integratiepocket, 2,7 inch kleurendisplay met 10 toetsen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printtaken opslaan
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard pdf printen (v 1.7), XPS
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer lettertype-oplossin
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Maximaal printgebied: 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerk; Hardware-integratiepocket
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; optionele ROAM voor eenvoudig printen
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrukken, Google Cloud afdrukken; DETECTIE: SLP
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP JetDirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi (radio draadloos netwerk (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Geheugen	Standaard: 1 GB ; Maximaal: 1 GB
Media	
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 3
Typen media	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Aangepast: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Aangepast: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Aangepast: 102 x 148 tot 216 x 356 mm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel Standaard uitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Invoerlade 3 voor 550 vellen
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: Lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, karton (163 gr/m ²), transparanten: 200 Maximaal: Tot 1.200 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 250 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel Maximaal: Tot 250 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win10, win 8.1, Win7 Ultimate, mobiel OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Aparte PCL6-printerdriver: kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voor uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voor uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificering voor Citrix Ready Kit - tot Citrix Server 7.18 zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Kijk voor meer informatie op http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS-printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voor uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voor uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv., badge-lezers); netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; data: versleuteling van opslag; versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; infrarooddetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie (continue monitoring op aanvallen in het apparaat); HP Sure Start veilig opstarten (BIOS integriteitscontrole met zelfherstellende capaciteit); WhiteListing (laadt alleen bekende goede code, DLL's, EXE's enz.; ingebouwde Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deplo
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal: 458 x 479 x 400 mm; Maximaal: 820 x 785 x 400 mm
Gewicht printer	27,5 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,4 B(A) (printen met 33 ppm) Geluidsdrukemissie: 51 dB(A) (printen met 33 ppm)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; Verbruik: 589 watt (printen), 28,5 watt (stand-by), 2,17 watt (slaapstand), 0,07 watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,48 watt (Auto-uit/Auto-aan/Wake-on-LAN); TEC (Typical Electricity Consumption): Energy Star 3.0: 0,395 kWh/week; Blue Angel: 1,203 kWh/week; Type voeding: Interne (ingebouwd) 220V-voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen ⁵	TÜV en GS merk (Duitsland); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationaal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. CECP, Blue Angel; EPEAT® Silver-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd Blue Angel-compatible: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkrij
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos ⁷	7ZU81A HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst 5500 pagina's in zwart, 3500 pagina's gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel); Toneropvangbak; Documentatie in de doos; Netnoer ca. 5500 pagina's in zwart, ca. 3500 pagina's in cyaan, magenta en geel (gezamenlijke opbrengst)
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

- ¹ HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Kijk voor een lijst van compatibele producten op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certificatie door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019. Certificering van toepassing op HP Enterprise en Managed apparaten met HP FutureSmart Firmware versie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Voor gebruik van het HP Trusted Platform Module kan een firmware-upgrade nodig zijn.
- ⁴ Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- ⁵ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit.
- ⁷ De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan tijdens een actieve VPN-verbinding beperkt zijn.
- ⁸ Afhangelijk van de landspecifieke instellingen.
- ⁹ Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen. Mogelijk dient de firmware te worden geüpgraded.
- ¹¹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. De klant kan hiervoor het accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless of RadBeacon USB aanschaffen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ⁵ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ⁶ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Blue Angel-waarde is gebaseerd op metingen met het 230V-model.
- ⁷ Gemiddelde opbrengst van kleur (C/M/Y) en zwart-wit volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Voor printers die geproduceerd zijn vóór 2021, kunnen de met de HP Color LaserJet Enterprise M554 meegeleverde kleurencartridges een hogere opbrengst hebben dan vermeld.
- ⁸ Vereist HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger.
- ⁹ Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de inhoud van het document.

