



HP LaserJet Enterprise M612dn

De allerbeste prestaties en beveiliging

Deze HP LaserJet printer met JetIntelligence combineert een uitzonderlijke performance en energie-efficiëntie met de professionele documentkwaliteit die u nodig heeft en beschermt uw netwerk tegen aanvallen met de meest grondige beveiliging in de industrie.¹



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

De veiligste printers ter wereld¹

- Met HP Sure Start wordt de besturingscode automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en repareert zichzelf als hij is aangetast.
- Runtime inbraakdetectie voert voortdurend controles uit om aanvallen te detecteren en te stoppen. Daarna start deze automatisch opnieuw op.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.²
- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig honderden oplossingen van HP en derde partijen.

Snelle performance en energiezuinigheid

- Voer taken sneller uit en bespaar papier. Print dubbelzijdige documenten bijna net zo snel als enkelzijdige.
- Deze printer print de eerste pagina sneller vanuit standby – vanaf 7,9 seconde.³
- Dankzij zijn innovatieve ontwerp en tonertechnologie gebruikt deze printer weinig stroom.
- Beheer printopdrachten eenvoudig rechtstreeks op de printer door te tikken en te swipen op het kleurentouchscreen van 4,3 inch (10,9 cm).

Prestaties en bescherming waar u op kunt rekenen

- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt behouden met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Besteed minder tijd aan het vervangen van toner en meer tijd aan uw bedrijf. Kies voor high-capacity tonercartridges.⁴



Color touchscreen



Mobile printing



Low energy



Instant-on technology



Auto on/off



2-sided printing

Productrondeleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise M612dn

1. Hardware-integratiepocket
2. 10,9-cm (4,3-inch) bedieningspaneel met kleurentouchscreen
3. Handige USB-poort
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
5. Toegang tot tonercartridges via klep aan voorzijde
6. Invoerlade 2 voor 550 vel
7. Uitvoerbak voor 500 vel
8. Automatische duplexfunctie
9. Optioneel Wireless Direct/NFC
10. Host USB-poort
11. Gigabit Ethernet-netwerkpoort
12. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
13. Oog voor een veiligheidskabelslot



Accessoires, supplies en support

Supplies	L0H25A HP LaserJet 220-V onderhoudskit (Tot 225.000 pagina's voor de HP LaserJet Enterprise M60X serie; Tot 247.000 pagina's voor de HP LaserJet Managed E601XX serie en HP LaserJet Managed E600XX serie.)
	W1470A HP 147A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 10.500 pagina's)
	W1470X HP 147X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 25.200 pagina's)
	W1470Y HP 147Y originele extra high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca. 42.000 pagina's)
Accessoires	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM
	J8J96A HP nietjescartridges navulling
	L0H17A HP LaserJet papierlade voor 550 vel
	L0H18A HP LaserJet papierlade voor 2100 vel
	L0H19A HP LaserJet printerstandaard
	L0H20A HP LaserJet nietmachine/uitvoer/sorteereenheid
	L0H21A HP LaserJet envelopinvoer
	L0H22A HP LaserJet deksel voor uitschuiflade
X3D03A HP USB universele kaartlezer	
Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer	
Service en support	U9M20E HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M612
	U9M21E 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M612
	U9M22E HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M612
	U9NB4PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M612
	U9NB5PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet Enterprise M612

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise M612dn
Productnummer	7P5B6A
Functies	Print
Bedieningspaneel	4,3-inch (10,92-cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Home-knop
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 71 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 58 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Supersnel met 5,1 s; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 7,9 sec in mn
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi; Technologie: Standaard FastRes 1200; fijne lijnen (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), EconoMode (600 x 600 dpi)
Maandelijks printvolume ³	Tot 300.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 5.000 tot 30.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort
Standaard printerstalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v.1.7), Apple AirPrint™
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP postscript level 3 emulatie (inclusief Eurosymbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal printgebied: 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP; IPv4, IPv6; Printen: TCP/IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrukken, Google Cloud afdrukken; DETECTIE: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP); Handmatig: TFTP Config, ARP-Ping); IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HT TIPS, Teinet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x
Netwerfuncties	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-lijns; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel).
Geheugen	Standaard: 512 MB; Maximaal: Max 1,5 GB geheugen als optionele 1-GB DIMM is geïnstalleerd
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximaal: Tot 6
Typen media	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, zwaar, extra zwaar, kaarten, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, zwaar ruw), monochrome transparanten, etiketten, enveloppen, zware enveloppen
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; invoerlade 2 voor 550 vel: 99 x 148 tot 216 x 356 mm; optionele invoerlade voor 550 vel: 99 x 148 tot 216 x 356 mm; enveloppervoer voor 75 enveloppen: 90 x 148 tot 178 x 254 mm Ondersteund (metrisch): multifunctionele lade 1 voor 100 vel: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), briefkaarten (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppen: B5, C5, C6, DL; invoerlade 2 voor 550 vel: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), briefkaarten (JIS), Dpostcard (JIS), optionele HCL-invoer voor 2000 vel: A4, optionele enveloppervoer voor 75 enveloppen: B5, C5, C6, DL
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpese lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel; Standaard uitvoer: 500 vel; Optionele invoer: Optionele papierlade voor 1x550-sheet, optionele high-capacity papierlade voor 1x2100-sheet, optionele enveloppenlade
Medagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Automatische duplexeerheid: 60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (200 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 550; etiketten, transparanten: 100 Lade 3: Vellen: 550; etiketten, transparanten: 100 Maximaal: Tot 4.400 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vellen Enveloppen: Tot 75 enveloppen; Transparanten: 200 Maximaal: Tot 1.300 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows Client OS (32/64-bits) - Win 10, Win 8.1, Win 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android; Mac - Apple® mac OS Sierra v10.13, Apple® Mac OS High Sierra v10.14, Apple® Mac OS Mojave v10.15; Apache PCL6-printerdriver - kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voor uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voor uw productnaam en in zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS-printerdrivers - kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voor uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voor uw productnaam en in zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS-printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen - zie http://www.hp.com/go/uld voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; certificering voor Citrix Ready K8 - tot Citrix Server 7.18, kijk voor meer informatie op http://www.citrixready.citrix.com ; Linux - kijk voor meer informatie op http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix - kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts ; UPD PCL6/PS-printerdrivers - kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com . 1. Voer uw productnaam en zoekopdracht in. 2. Klik op gebruikershandleidingen en voor uw productnaam en in zoek naar de gebruikershandleiding van uw product. 3. Zoek naar de gebruikershandleiding van uw product. 4. Zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS-printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen - zie http://www.hp.com/go/uld voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Meegleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikersprofielen; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bijv. badge-lezers); netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; Kerberos-authenticatie; ondersteunt WPA-10 IPsec; configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HT TIPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; data: versleuteling van opslag; versleuteling pdf en e-mail (gebruikt TIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; apparaat: oog voor veiligheidsstatus; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie; continue bewaking van aanvallen in het apparaat; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLLs, EXE's...); beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (hulpprogramma voor driverconfiguratie - hulpprogramma voor driverinstallatie - Managed printerbeheerder)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal: 431 x 466 x 380 mm; Maximaal: 431 x 1040 x 453 mm
Gewicht printer ⁶	21,6 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70 % RV
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40 °C
Geluid⁷	Akoestische stroomemissie: 7,1 B(A) Geluidsdrukemissie: 56 dB(A)
Voeding⁸	Vereisten: 220 V - 240 V nominaal; ±10% (mn 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominaal ± 3 Hz (mn 47 Hz, max 63 Hz); 6 A; Verbruik: 8,7 watt (tijdens printen), 14,98 watt (gereed), 4,28 watt (slaapstand), < 0,1 watt (auto uit/handmatig aan), < 0,1 watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption)⁹: Blue Angel: 3,106 kWh/week; Energy Star: 0,866 kWh/week; Type voeding: Interne (ingebouwd) 220V-voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; instant-on technologie
Certificeringen¹⁰	Standaard voor elektromagnetische emissie (CEPR 22:2008 (internationaal) Klasse A, CEPR 32:2012 (internationaal) Klasse A / EN 55022:2012 Klasse A, CEPR 35:2016 (internationaal) Klasse A / EN 55035:2017 Klasse A, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. ENERGY STAR®-gevalideerd; Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP Blue Angel-compatibel ja, Blue Angel DE-LUZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidsaspect	Kwikvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos¹¹	7P5B6A HP LaserJet Enterprise M612dn printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's); Documentatie (hardware installatiegids, flyer met regelgeving); Netsnoer.
Garantie	Eén jaar garantie. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de beschikbare opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio.

Voetnoten

- ¹ HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Enterprise en HP Managed apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen van apparaten. Kijk voor een lijst van ondersteunde producten op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Gemeten na 15 minuten in slaapstand. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver, de complexiteit van het document en de tijd in slaapstand.
- ⁴ HP 147X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft.
- ⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Bezoek voor meer informatie <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Met printercartridges.
- ⁷ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geluid gemeten tijdens enkelzijdig printen in zwart-wit op A4-formaat, 71 ppm.
- ⁸ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
- ⁹ BA TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star versie 3.0 TEC is niet vergelijkbaar met de Energy Star versie 2.0 TEC-waarden of BA TEC-waarden. BA gebruikt de TEC-waarden van Energy Star versie 2.0. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹⁰ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ¹¹ Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor zwart volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

