



Cestovní rozbočovač HP USB-C G2

Jeden rozbočovač. Mnoho funkcí.

Práce z domu nebyla nikdy snazší. Rozšiř možnosti notebooku díky víceúčelovému rozbočovači, který promění jeden port USB-C® na tři porty – dva porty USB pro běžné příslušenství a jeden port HDMI nebo VGA pro další obrazovku.



*Product image may differ from actual product

Malý rozbočovač. Velké možnosti připojení.

Využívej rozbočovač USB-C® s dvěma porty USB pro příslušenství a rozhraním HDMI nebo VGA pro připojení druhé obrazovky.^{1,2}

Nabíjej všechna zařízení pomocí jednoho rozbočovače

Nabíjej současně více zařízení a notebook pomocí jednoho kabelu USB-C®.¹

Škálovatelné napájení do kapsy

Buď produktivní díky rozbočovači, který poskytuje škálovatelné napájení pro notebook prostřednictvím 45W, 65W nebo 90W adaptérů.³

Cestovní rozbočovač HP USB-C G2



Produktové číslo	235N8AA
Kompatibilita	Kompatibilní se všemi počítači HP vybavenými portem USB Type-C®.
Číslo UPC	195122815479
Správa zabezpečení	Aktualizace zabezpečeného firmwaru splňuje požadavky pro zabezpečený firmware
Software součástí dodávky	Aktualizace firmwaru HP One Click Installer (OCI)
Napájení systému	Až 65 W přes USB Type-C® (vyžaduje 90W napájení)
Délka kabelu	15,75 in; 40 cm
Podpora externího monitoru	1x HDMI 1.4 (4K@30Hz); 1x VGA (1080P@60Hz) (One display at a time)
Barva produktu	Černá
Kompatibilní operační systémy	Kompatibilní se systémem Windows 10.
Minimální systémové požadavky	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Záruka	Omezená jednoletá záruka.
Obsah balení	Cestovní rozbočovač HP USB-C G2 Záruční list Produktový list
Země původu	Vyrobeno v Číně
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	4,21 x 1,61 x 0,67 in ; 10,7 x 4,1 x 1,7 cm
Hmotnost	0,14 lb; 0,07 kg
Rozměry balení (Š x H x V)	6,1 x 3,74 x 1,46 in; 15,5 x 9,5 x 3,7 cm
Hmotnost balení	0,35 lb; 0,16 kg
Množství hlavní krabice	54
Rozměry hlavní krabice (Š x H x V)	15,16 x 12,99 x 12,8 in; 38,5 x 33 x 32,5 cm
Hmotnost hlavní krabice	19,05 lb; 8,64 kg

Cestovní rozbočovač HP USB-C G2

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Podporuje multifunkční porty USB-C® (video, nabíjení a USB 3.1) a porty USB Type-C® s podporou rozhraní Thunderbolt™.

² Podporuje jeden displej s rozlišením až 4 960 x 2 160 při 30 Hz (pouze 2 datové páry DP přes rozhraní HDMI) nebo 1 920 x 1 200 při 60 Hz přes rozhraní VGA.

³ Napájecí adaptér není součástí dodávky.

⁴ Pokud chceš využívat veškeré funkce, hostitelský port USB TYPE-C® musí podporovat rozhraní USB-PD / DP ALT (USB Type-C® se všemi funkcemi).

