



SD5700T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec 2 sorties 4K, alimentation 90W - Win/Mac

Première station d'accueil Thunderbolt™ 4 à proposer une pleine alimentation, quel que soit le nombre d'appareils connectés.

K35175EU

Résumé

Aînée d'une nouvelle génération, la station d'accueil SD5700T Thunderbolt™ 4 avec 2 sorties 4K, une alimentation 90W et compatible Win/Mac offre les avantages de la technologie Thunderbolt pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Elle prend en charge les ordinateurs portables Windows 10 Thunderbolt™ 4 et les MacBook Thunderbolt™ 3 sous macOS 11 (Big Sur) ou versions plus anciennes, ainsi que des accessoires Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C et USB 4. La station propose également une alimentation optimale, quel que soit le nombre d'appareils connectés. Elle dispose de 11 ports, peut prendre en charge un écran 8K à 30 Hz ou jusqu'à deux écrans 4K à 60 Hz, propose une vitesse de transfert de données de 40 Gbits/s et inclut, entre autres, un lecteur de carte UHS-II SD 4.0 pour plus de rapidité.

Description

- Idéale pour : ordinateurs portables Thunderbolt™ 4 exécutant Windows 10 et MacBooks Thunderbolt™ 3 exécutant macOS 11 (Big Sur) ou version ultérieure. Prise en charge d'un écran 8K ou de deux écrans 4K.
- Connectivité : Thunderbolt™ 4
- Alimentation : prend en charge l'alimentation USB-C 3.0 90 W pour le chargement d'un ordinateur portable
- Compatibilité : Windows 10 et macOS 11 (Big Sur) ou version ultérieure
- Nombre de moniteurs pris en charge : 2
- Ports vidéo : ports Thunderbolt™ 4
- Plug & Play : Oui, l'installation du logiciel Kensington DockWorks™ facultatif est conseillée pour optimiser les connexions, les performances et la sécurité de votre station d'accueil Kensington.
- Configuration système : compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt 4.
- Garantie : 3 ans
- Apple M1 – Bien que cette station d'accueil soit compatible avec le MacBook M1, une seule sortie vidéo est prise en charge. Si vous souhaitez pouvoir employer plusieurs écrans avec votre MacBook M1, tournez-vous vers nos stations d'accueil DisplayLink USB-C hybrides (par exemple, SD4700P, SD4750P, SD4780P ou SD4900P) ou nos adaptateurs DisplayLink USB-A (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Caractéristiques

- **Connectivité** Thunderbolt 4
- **Sans driver** Oui
- **Nombre de sorties d'écran** 2
- **Ports vidéo** Thunderbolt 4
- **Résolution maximale** 8K
- **Alimentation** 90W
- **Système(s) d'exploitation** macOS, Windows
- **Nombre de ports USB** 4

Détails du produit

Poids brut 1.70kg

Détails de l'UVC

Profondeur 240mm
 Longueur 110mm
 Hauteur 90mm
 Poids brut 1.70kg
 Code barres 5028252620239
 Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 500mm
 Longueur 230mm
 Hauteur 165mm
 Poids brut 6.80kg
 Code barres 5028252620246
 Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 1