

# HP Color LaserJet Enterprise MFP M577-serien

## Mageløs ydeevne. Uovertruffen sikkerhed.

Ideel til store og mellemstore virksomheder, der har brug for en sikker, ekstremt produktiv og energieffektiv multifunktionsprinter til farveudskrifter.



### Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Du behøver ikke vente på dokumenterne. Udskriv første side på kun 9 sekunder fra energieffektiv dvaletilstand.<sup>1</sup>
- Få opgaverne hurtigt fra hånden. Du kan udskrive to sider lige så hurtigt – som én enkel – op til 38 billeder/min.<sup>2</sup> – og scanne begge sider af papiret samtidig.
- Denne multifunktionsprinter bruger usædvanlig lidt energi – takket være sit innovative design og tonertechnologien.<sup>3</sup>
- Du kan indstille kapaciteten på helt op til 2.300 ark.<sup>4</sup> Udskriv op til 59 sider pr. minut på A5.<sup>2</sup>

### Enestående flådesikkerhed og -administration

- Integrerede funktioner til registrering af sikkerhedstrusler og reparation af multifunktionsprinteren giver dig beskyttelse lige fra opstart til systemlukning.<sup>5</sup>
- Beskyt følsomme data på multifunktionsprinteren og under overførsler ved hjælp af integrerede sikkerhedsfunktioner og 256-bit-kryptering.<sup>5</sup>
- Følsomme forretningsoplysninger beskyttes med de integrerede og valgfrie HP JetAdvantage-sikkerhedsløsninger.<sup>6</sup>
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.<sup>7</sup>

### Flere sider, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Gør indtryk med HP's førende farvekvalitet. Få uovertruffen udskrivning, som kan imødekomme virksomhedens behov.
- Udskriv flere sider med hver originale HP-tonerpatron med JetIntelligence og patroner med høj kapacitet.<sup>8,9</sup>
- Hjælper med at sikre den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, ved hjælp af teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Du kan udskrive med det samme med de forudinstallerede tonerpatroner. Du kan også isætte patroner, hvor forseglingen fjernes automatisk.

### Bevar forbindelsen med omverden med mulighed for mobil udskrivning

- Giver mulighed for direkte trådløs udskrivning via mobilenheder med 128-bit-kryptering – uden behov for netværksadgang.<sup>10</sup>
- Få mulighed for at udskrive ved at en NFC-kompatibel mobilenhed blot holdes op imod printeren – der behøves ikke noget netværk.<sup>11</sup>
- Du kan nemt udskrive fra diverse smartphones og tablet-pc'er – generelt kræves der ingen opsætning eller apps.<sup>12</sup>
- Du kan nemt få adgang til, udskrive og dele ressourcer via Ethernet og valgfri trådløse netværksfunktioner.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c vist:

1. Den brugervenlige farveberøringskærm på 20,3 cm kan vippes op, så den er nemmere at se
2. Praktisk hæftemaskine
3. Udtrækstatur, der giver let og præcis dataindtastning
4. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
5. Højre dæksel (adgang til papirgang)
6. 100-arks universalsbakke
7. Papirbakke 2 med plads til 550 ark
8. Automatisk dokumentføder til 100 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning og HP EveryPage
9. Tilslutning af hardware (til oprettelse af forbindelse til tilbehør og enheder fra tredjeparter)
10. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
11. 250-arks udbakke
12. Frontdæksel (adgang til HP JetIntelligence-tonerpatroner)
13. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
14. 1,75 GB standardhukommelse (kan opgraderes til 2,5 GB) og en 1,2-GHz-processor
15. HP High-Performance Secure-harddisk
16. Faxport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
18. Plads til valgfri kabelsikkerhedslås
19. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
20. Hi-Speed-USB 2.0-printerport



## Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Bakke 1 til 100 ark, bakke 2 til 550 ark	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 3, 4 og 5 med plads til 550 ark	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Printerkabinet	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Ja	Ja	Ja
Automatisk dokumentføder til 100 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning	Ja	Ja	Ja (plus HP EveryPage)
Faxfunktion	Tilbehør	Ja	Ja
Praktisk hæftemaskine	Fås ikke	Ja	Ja
Avancerede arbejdsforløbsfunktioner, herunder udtrækstatur	Fås ikke	Fås ikke	Ja
Udskrivning via Direkte trådløs/Touch-to-print (tryk for at udskrive) via NFC	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

<b>Forbrugsvarer</b>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	<b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
	<b>CF360A</b> Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, sort (6.000 sider)
	<b>CF360X</b> Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (12.500 sider)
	<b>CF361A</b> Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, cyan ()
	<b>CF361X</b> Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan ()
	<b>CF362A</b> Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, gul ()
	<b>CF362X</b> Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul ()
	<b>CF363A</b> Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, magenta ()
	<b>CF363X</b> Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta ()
<b>Tilbehør</b>	<b>A7W14A</b> HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
	<b>B5L28A</b> Indvendige HP USB-porte
	<b>B5L31A</b> HP FIH (Foreign Interface Harness)
	<b>B5L34A</b> HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	<b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-printerkabinet
	<b>B5L53A</b> Analogt HP LaserJet MFP 600-faxtilbehør
	<b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
<b>Tilslutning</b>	<b>F5S62A</b> HP Trusted Platform Module-tilbehør
	<b>J8030A</b> HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
<b>Service og support</b>	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw-printerserver
	<b>U8TH7E</b> HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
	<b>U8TH8E</b> HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
	<b>U8TH9E</b> HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
	<b>U8TJ0E</b> HP's 3-års hardware-support 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
	<b>U8TK8PE</b> HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
	<b>U8TK9PE</b> HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter
<b>U8TLOPE</b> HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M577-multifunktionsprinter	

\* Kun Flow M577c

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
<b>Produktnummer</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Funktioner</b>	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	Print, kopiering, scanning, fax
<b>Kontrolpanel</b>	Berøringsfølsom farveskærm på 8,0" (20,3 cm); skærm med justerbar vinkel og håndbevægelser; oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen)	Berøringsfølsom farveskærm på 8,0" (20,3 cm); skærm med justerbar vinkel og håndbevægelser; oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen)	Berøringsfølsom farveskærm på 8,0" (20,3 cm); Skærm med justerbar vinkel og håndbevægelser; Oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen) og indbygget tastatur
<b>Udskriv</b>			
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 38 tommer/min	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 38 tommer/min	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 38 sider pr. min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 38 tommer/min
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 5,6 sekunder; <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 6,9 sekunder; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,6 sekunder; <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 8,8 sekunder	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 5,6 sekunder; <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 6,9 sekunder; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,6 sekunder; <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 8,8 sekunder	<b>Sort (A4, klar):</b> Kun 5,9 sek.; <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 6,9 sekunder; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 9,1 sekunder; <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 9,0 sek.
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Op til 600 x 600 dpi (normal), op til 1200 x 1200 dpi (fine linjer), HP Imageret 3600, Pantone-kalibreret; <b>Farve (bedst):</b> HP Imageret 3600; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret		
Normeret forbrug pr. måned <sup>4</sup>	Op til 80.000 sider (A4); <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>5</sup>:</b> 2.000 til 7.500		
Printer Smart Software - egenskaber	Udskriv eksempel; Dupleksudskrivning; Udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vandmærker; Lagring af udskriftsopgaver; Lettilgængelig USB-port; HP Easy Color		
Standardprintersprog	XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7)		
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-skrifttyper, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper/løsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Printområde	<b>Udskriftsmarginer:</b> Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; <b>Maksimalt udskriftsområde:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
<b>Kopier</b>			
Kopihastighed <sup>7</sup>	<b>Sort (A4):</b> Op til 38 kopier i minuttet; <b>Farve (A4):</b> Op til 38 kopier i minuttet		
Kopieringsspecifikationer	Dobbelt-sidede kopiering; Skalerbarhed; Billedjustering (mærke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); N-up; N- eller Z-sortering; Indholdsretning; Sortering; Brochure; Opgaveopbygning; Kant til kant; Opgavelagring; Id-kopi; Bogkopiering; A til B-kopiering (forskellige mediestørrelser); <b>Største antal kopier:</b> Op til 9.999 kopier; <b>Kopiopløsning:</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Formindsk/forstør:</b> 25 til 400%		
<b>Scan</b>			
Scanningshastighed <sup>8</sup>	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 43 sider/min. og 43 billeder/min. (sort/hvid), op til 38 sider/min. og 38 billeder/min. (farve); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 43 billeder/min. (sort/hvid), op til 38 billeder/min. (farve)	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 43 sider/min. og 43 billeder/min. (sort/hvid), op til 38 sider/min. og 38 billeder/min. (farve); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 43 billeder/min. (sort/hvid), op til 38 billeder/min. (farve)	<b>Almindelig (A4):</b> Op til 45 sider/min. og 64 billeder/min. (sort/hvid), op til 45 sider/min. og 58 billeder/min. (farve); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 64 billeder/min. (sort/hvid), op til 58 billeder/min. (farve)
Scan-filformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed, automatisk dokumentfremfører (tosidet, enkelt gennemløb); <b>Scanning - teknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Scan-inputmetoder:</b> Frontpanelapplikationer; Kopiér, send e-mail, gem i netværksmapper, gem på USB, gem i enhedshukommelsen, apps til Open Extensibility Platform (OXP); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Ja; <b>Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 216 x 356 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi		

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Avancerede scannerfunktioner <sup>9</sup>	Optimering af tekst/billede;Billedjustering;Jobopbygning;Indstilling af output-kvalitet;Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi;Automatisk registrering af farve;Kantfjernelse;Automatisk jobbesked;Fjernelse af tom side;HP Quick Sets (lynindstillinger)	Optimering af tekst/billede;Billedjustering;Jobopbygning;Indstilling af output-kvalitet;Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi;Automatisk registrering af farve;Kantfjernelse;Automatisk jobbesked;Fjernelse af tom side;HP Quick Sets (lynindstillinger)	Optimering af tekst/billede; Billedjusteringer; Opaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Opgavemeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets (lynindstillinger); HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farveindstilling
Anbefalet antal scanninger pr. måned <sup>9</sup>	4.150 til 6.900		8.350 til 13.900
Område, der kan scannes	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> Intet minimum <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> Intet minimum <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> Intet minimum <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtonniveauer	24 bit / 256		
Digital forsændelse	<b>Standard:</b> Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; <b>Ekstraudstyr:</b> Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek	<b>Standard:</b> Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; <b>Ekstraudstyr:</b> Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek	<b>Standard:</b> Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til Sharepoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; OCR; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk justering; Automatisk beskæring til side; <b>Ekstraudstyr:</b> Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek
<b>Fax</b>			
Fax	Tilbehør	Ja, 33,6 kbps	
Fax - specifikationer		<b>Fax-opløsning:</b> Standard: 204 x 98 dpi Fin: 204 x 196 dpi superfin: 300 x 300 dpi; <b>Telegodkendelser:</b> Telefontilslutning: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EF med CE-mærkning (Europa); Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande	
Fax Smart Software - egenskaber		Gemte faxer;Faxarkivering;Størrelsestilpasning;Faxadressebog;LAN/internet-fax;Bekræftelse af faxnummer;Faxplan til feriedage	
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz		
<b>Tilslutning</b>			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværk; 1 HIP til tilslutning af hardware		
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A		
Trådløs forbindelse	Valgfrit og aktiveres ved køb af hardwaretilbehør.		
Funktion til mobiludskrivning <sup>11</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print 2.0		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller nyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printerserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
<b>Harddisk</b>	Standard, integreret HP High-Performance Secure-harddisk, mindst 320 GB; AES 256 hardwarekryptering eller derover; Sikker sletning (Sikker filsletning af midlertidige filer, Sikre data om slettede job, Sikker ATA sletningsdisk)		
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 1,25 GB (printer), 500 MB (scanner); <b>Maksimum:</b> 2,0 GB (printer), 500 MB (scanner)		
<b>Mediehåndtering</b>			
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 5		
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigenkennelig film, brugerdefineret		
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> Universalbakke til 100 ark, papirbakke 2 til 550 ark <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Papirbakke 3 til 550 ark, papirbakke 4 til 550 ark; papirbakke 5 til 550 ark	<b>Standardinput:</b> Universalbakke til 100 ark, papirbakke 2 til 550 ark <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke med praktisk hæftemaskine <b>Valgfrit input:</b> Papirbakke 3 til 550 ark, papirbakke 4 til 550 ark; papirbakke 5 til 550 ark	<b>Standardinput:</b> Universalbakke til 100 ark, papirbakke 2 til 550 ark <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke med praktisk hæftemaskine <b>Valgfrit input:</b> Papirbakke 3 til 550 ark, papirbakke 4 til 550 ark; papirbakke 5 til 550 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Valgfrie bakker 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Valgfrie bakker 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Valgfrie bakker 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; transparenter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Bakke 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; transparenter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Bakke 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; transparenter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etiketter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Kapacitet for udbakke	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 100 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med universalprinterdriveren (fra HP.com): Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit/64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriveren kan anskaffes på HP.com og i Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Operativsystemer i mobilenheder (drivere indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP, som indgår i operativsystemet): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bit/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med universalprinterdriveren (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5, Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bit) anbefales v5.86+, Windows 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+		
Minimumskrav til system	<b>Windows:</b> Windows 10: alle 32-bit/64-bit versioner (med undtagelse af RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (med undtagelse af RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.), CD-ROM/DVD-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB- eller netværksforbindelse eller trådløs forbindelse, 200 MB ledig plads på harddisken, hardware, der er kompatibel med operativsystemet (se systemkrav til hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB ledig plads på harddisken, hardware, der er kompatibel med operativsystemet (se systemkrav til hardware på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Software inkluderet	Til Windows-operativsystemer: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), online brugervejledninger; Til operativsystemer på Mac: Velkomstkærm (omdirigerer brugeren til HP.com eller OS App Source til LaserJet-software)		
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1.000 brugerpunkter, valgfri avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere, Trusted Platform Module); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, forudtalt nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plug-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolister; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-2-validerede, kryptografiske biblioteker), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede loginoplysninger; Enhed: Indgang til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager		
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Mål og vægt</b>			
Printermål (B x D x H) <sup>12</sup>	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 699 x 504 x 583 mm
Pakkemål (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Printervægt <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Pakkevægt	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30% til 70% relativ luftfugtighed		
Harddiskplads	<b>Temperatur:</b> 0 til 35°C; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold <sup>14</sup>	<b>Lydintensitet:</b> 6,5 B(A) (ved udskrivning af 38 sider/min.); <b>Akustisk lydtryk:</b> 51 dB(A) (ved 38 sider/min.)		
Strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbrug<sup>15</sup>:</b> 592 w (udskrivning), 47,3 w (klar), 3,48 w (dvale), 0,08 w (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,49 w (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh om ugen (Energy Star), 1,51 kWh om ugen (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbrug<sup>15</sup>:</b> 592 w (udskrivning), 47,3 w (klar), 3,48 w (dvale), 0,08 w (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,49 w (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh om ugen (Energy Star), 1,51 kWh om ugen (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; <b>Forbrug<sup>15</sup>:</b> 592 w (udskrivning), 47,3 w (klar), 3,48 w (dvale), 0,08 w (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,49 w (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh om ugen (Energy Star), 1,51 kWh om ugen (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering		
Certificeringer	CISPR 22:2008 (International) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EF; Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP <b>Overholder Blue Angel:</b> Nej; Se ECI-dokumentet		
Kassens indhold <sup>17</sup>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (6.000 sider i sort og 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Strømledning	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (6.000 sider i sort og 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Strømledning; Faxledning	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (6.000 sider i sort og 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Strømledning; Faxledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Baseret på HP's interne test af de tre førende konkurrenters første side fra draletilstand og hastighed på dupleksudskrivning og kopiering, som blev gennemført 8/2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan afvige. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Baseret på HP's tests ved hjælp af ENERGY STAR®-programmets typiske strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) eller som rapporteret på [energystar.gov](http://energystar.gov) i forhold til de tre førende konkurrenter pr. 8/2015. De faktiske resultater kan variere. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Køb af ekstra papirbakker er nødvendigt for at opnå den maksimale papirkapacitet.
- <sup>5</sup> Ved brug af visse funktioner kræves der køb af tilbehør. Der kræves muligvis en opdatering af en FutureSmart-servicepakke for at aktivere sikkerhedsfunktioner. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> I forbindelse med visse løsninger kræves der download eller køb af ekstra tilbehør. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Universelt plug-in til enheden følger med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og nyere versioner. HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Påstanden om flere sider versus tidligere patroner er baseret på sidekapaciteten i originale HP 507A LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet sammenlignet med originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.
- <sup>10</sup> Udskrivning via Direkte trådløs kræver køb af tilbehøret HP Jetdirect 3000w NFC-modul til Direkte trådløs-udskrivning. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet med en multifunktionsprinter eller en printer med funktionen Direkte trådløs. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra multifunktionsprinterens eller printerens adgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Funktionen tryk-for-at-udskrive kræver køb af HP Jetdirect 3000w NFC-modul til Direkte trådløs-udskrivning. Mobilenheden skal understøtte udskrivning via nærfeltkommunikation (NFC). Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> Ved brug af trådløse netværk kræves der køb af HP Jetdirect 2900nw-printerserveren. Den trådløse funktion afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

## Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt i henhold til ISO 24734-funktionstest, A5 med liggende indføring. Hastigheden kan variere afhængigt af indhold, computer, papirretning og -type.
- <sup>3</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>4</sup> Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>5</sup> HP anbefaler, at antallet af sider med billeder pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer såsom interval for udskiftning af printerforbrugsvarer samt enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>6</sup> Maksimal hukommelse er med 1 GB DIMM installeret. Firmwaren kan maksimalt bruge 2 GB, så 250 MB bruges ikke i denne konfiguration.
- <sup>7</sup> Første udskrevet kopi og kopieringshastighed målt ifølge ISO/IEC 29183; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>8</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
- <sup>9</sup> HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.
- <sup>10</sup> Ikke alle "Kompatible operativsystemer" understøttes af den medfølgende software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Ældre Windows-operativsystemer (Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. I Windows RT OS til tablet-pc'er (32-bit/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts fås på [www.hp.com](http://www.hp.com) (modelscripts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer). På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- <sup>11</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Uden bakke 1 eller Legal-udvidelsen trukket ud.
- <sup>13</sup> Printerpatroner medfølger.
- <sup>14</sup> Testet konfiguration: simpleksudskrivning, A4-papir med 38 sider/min. i gennemsnit, f-bundt (B5L46A, B5L47A)/z-bundt (B5L54A).
- <sup>15</sup> Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre garantien.
- <sup>16</sup> Klassificeringen Typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug i et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- <sup>1</sup> Tonerpatronernes kapacitet er fastsat på grundlag af ISO/IEC-teststandarder. Den faktiske ydeevne og de faktiske omkostninger kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder, antal farvesider samt andre faktorer.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantiarklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-1516DAE, April 2018

