

HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm

Opprett den perfekte produktivitets-huben

Den ryddige tilkoblingen til en HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm inspirerer til glede på skrivebordet. Fest hverdagstilbehøret på skjermen, deretter kan du feste PC-en med bare én USB-C^{®1}-kabel. Styrk IT-avdelingen slik at de kan administrere HP-enheter eksternt fra hvor som helst på nettverket gjennom RJ-45.^{2,3}



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Driv arbeidsområdet med USB-C™¹

- Koble til, lad og gi PC-en din opptil 100 W gjennom en USB-C™-kabel¹, og bruk deretter de enkle tilkoblingsmulighetene til flere porter som USB og RJ-45.³ Utvid til doble skjermer ved hjelp av seriekobling gjennom DisplayPort™.⁴

Administrer distribusjoner over et nettverk

- Hjelp IT-avdelingen med å sikre og fjernstyre^{2,3} de distribuerte kommersielle HP PC-ene og skjermen med avanserte nettverkshåndteringssfunksjoner som inkluderer PXE Boot, LAN / WLAN-svitsjing og WoL- og MAC-adressegjennomgang i alle strømtilstander.

Gjør hverdagslige oppgaver enklere

- Med en enkelt knapp på skjermen kan du slå på skjermen og den bærbare PC-en øyeblikkelig, selv når lokket er lukket. Logg inn med ansiktet ditt og Windows Hello^{3,5} på webkameraet med IR, eller bruk det til videokonferanse.³

Med

Porter til alt

Fleksibel tilkobling til enhetene dine via DisplayPort™, HDMI og fire USB-porter. Bruk oppstrøms USB-C™-port for data, video og opptil 100 W til PC-en, og nedstrøms USB-C™ for data og strømlevering opptil 15 W til telefonen.¹

Fjern PC-en fra pulten

Rydd opp i rotet ved å montere HP EliteDesk Mini Desktop PC rett bak skjermen, og gi den strøm gjennom USB-C™. Eller du kan løfte hele løsningen og feste den på veggen eller en arm.^{1,6,7,8}

Finn komfortsonen din

Jobb komfortabelt med innstillinger for vipp, høyde og sving. Bruk rotasjon for praktisk tilpassing av stående eller liggende visning ved bruk av flere skjermer.⁴

Juster visningen din

HP Eye Ease, vårt første innebygde blått-lys-filter som alltid er på, presenterer det levende innholdet ditt uten å påvirke fargenøyaktigheten, og holder øynene komfortable hele arbeidsdagen. Ingen OSD kreves.⁹

Gjør bildet komplett

Tilpass en totalløsning med alternativer som HP S101 Speaker Bar⁸, som festes enkelt til den nedre skjermkanten slik at du kan legge til stereolyd på skjermen.⁸

Splitt og hersk

Håndter skjermen og få den til å arbeide for deg. HPs skjermassistent lar deg raskt endre størrelse på skjermpartisjoner slik at du kan arbeide i separate regioner av skjermen, og den bidrar til å forhindre tyveri ved å dimme en skjerm som er frakoblet uten godkjenning.

Resirkulerbar emballasje

Støtt resirkuleringsinitiativene dine med 100 % resirkulerbar emballasje som lett aksepteres av resirkuleringsanlegg.

Vi følger deg opp

Du kan være trygg på at denne skjermen har blitt grundig testet for kompatibilitet på tvers av HPs PC-er og arbeidsstasjoner. Den er også støttet av vår tre års standard begrensede garanti. Utvid beskyttelsen til å dekke ulykker, behov neste virkedag og mer med valgfrie HP Care Pack-tjenester.¹⁰

HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet	
Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	60,45 cm (23,8")
Skjermtype	IPS
Panelets aktive område	52,7 x 29,64 cm
Lysstyrke	250 nits
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Responsgrad	5 ms grå til grå ¹
Produktfarge	Pianosvart
Sideforhold	16:9 ¹
Innebygd oppløsning	FHD (1920 x 1080)
Oppløsninger som støttes	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skjermfunksjoner	Avansert dis; Språkvalg; Kontroller på skjermen; Svingrotasjon; Plug and Play; IR-sensor; Low blue light-modus; Enkel oppstart; Nettverksadministrasjon; Antirefleks; IR-webkamera; Høydejusterbar
Brukerkontroller	Lysstyrke; Fargestyring; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakilde; Administrasjon; Meny; Strøm
Inngangssignal	1 DisplayPort™ 1.2 inngang (med HDCP-støtte); 1 HDMI 1.4 (med HDCP-støtte); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strømlevering opptil 100 W)
Porter og kontakter	1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2-utgang; 1 USB Type-C™ (nedstrøms); 4 USB 3.1 (nedstrøms, rask lading 7,5 W) ; USB Type-C®-videoinngang: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalthastighet (USB-strømlevering opptil 100 W, Alt-modus DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2-utgang; 4 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens; Lydport: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); Kortleser: Nei
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Kamera	Ja, 1080p
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømforbruk	175 W (maks.), 70 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	53,94 x 4,85 x 32,33 cm (Uten stativ.)
Vekt	6,86 kg (Med stativ.)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås ³
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	Australia og New Zealand MEPS; BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Svakt blått lys; California Energy Commission (CEC)
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning ²
Innhold i esken	Skjerm; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; Dokumentasjon; USB Type-C™-kabel; QSP; AC-strømledning ⁴
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.
Piksler per tomme (ppt)	92 ppi
Bitdybde for panel	8-bits
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178° horisontalt
Skjermkant	Tresidig mikrokant
Drei	±30°
Vipp	-5 til +20°
Sving	±90
Høydejusteringsområde	150 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Integrert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja
Modus med lite blått lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning)
Energieffektivitetsklasse	A+
Skjermskannefrekvens (vertikal)	50–60 Hz
Skjermskannefrekvens (horisontal)	30–80 KHz
Bildepunkt per tomme	0,274 mm
Skjermfargespekter	72% NTSC
Mikrofon	Ja
Høytalere	Nei
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
Displayport™	1 DisplayPort™ 1.2
Displayport™ ut	1 DisplayPort™ 1.2-utgang
Usb a	4 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens
Lydport	1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Kortleser	Nei

HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP B300 monteringsbrakett for PC



Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skjermer.¹

Produktnummer: 2DW53AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag på stedet for standardskjerm

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E

HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm

Fotnoter

- ¹ Video over USB-C™ krever en PC med USB-C™ DisplayPort™-Alt-modus eller Thunderbolt™. Thunderbolt™-kompatible bærbare PC-er vil fungere med USB-C™-hastigheter. Strøml levering over oppstrøms-USB-C™ opptil 100 watt. Strøml levering over nedstrøms-USB-C™ opptil 15 watt. Se Strømuttak i produktets hurtigspesifikasjoner for nøyaktige spesifikasjoner. PC må være kompatibel med skjermens strømuttak.
- ² For video over USB-C™-funksjonalitet, må verts-PC støtte DisplayPort™-Alt-modusprotokollen gjennom USB-C™-porten. Thunderbolt™-kompatible bærbare PC-er vil fungere med USB-C™-hastigheter. Lading og portreplikasjon støttes på bærbare PC-er som har implementert USB-C™-bransjespesifikasjoner. På / av-knapp for å slå på eller vekke systemet, Wake-on LAN fra varm og kald dokk, Wake-on LAN fra S4/S5, og MAC-Adressegjenno gang i S0, S3, S4, S5 varme og kalde dockingfunksjoner fungerer bare på HP eller HP-støttede bærbare PC-er. HP tilbyr ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-PC-er.
- ³ Internett-tilgang kreves og selges separat.
- ⁴ Tilleggsskjerm selges separat. Seriekobling krever en USB-C™- eller DisplayPort™-tilkobling til vert, og en DisplayPort™-utgang til neste skjerm.
- ⁵ Krever Windows 10 på tilkoblet PC.
- ⁶ HP EliteDesk Mini stasjoner PC selges separat. Krever HP B300 PC-monteringsbrakett for skjermer, selges separat.
- ⁷ Monteringsutstyr selges separat.
- ⁸ Selges separat.
- ⁹ Produktreferanse 6PA50AA - HP E24d G4 FHD avansert dokkingskjerm har innebygd programvare med lite blått lys, bare 6PA50A4 - HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm har innebygd HP Eye Ease.
- ¹⁰ HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere med geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Alle ytelses spesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
- ² Eksterne strømforsyninger, strøml edninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
- ³ Lås selges separat.
- ⁴ Inkluderte kabler kan variere fra land til land.
- ⁵ Produktreferanse 6PA50AA - HP E24d G4 FHD avansert dokkingskjerm har innebygd programvare med lite blått lys, bare 6PA50A4 - HP E24d G4 FHD USB-C dokkingskjerm har innebygd HP Eye Ease.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

