# Écran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD



# Créez la configuration parfaite pour plus de productivité

Inspirez la joie sur votre bureau grâce à l'irréprochable connectivité de l'écran station d'accueil HP E24d G4 FHD USB-C. Ajoutez vos accessoires quotidiens à l'écran, puis ajoutez votre PC avec un seul câble USB-C®1. Donnez au service informatique la possibilité de gérer à distance les périphériques HP depuis n'importe où sur le réseau RJ-45.<sup>2,3</sup>



\*L'image du produit pout différer du produit réel

# Dirigez votre espace de travail à partir de l'USB-C™1

Connectez, chargez et alimentez votre PC à une puissance allant jusqu'à 100 W grâce à un seul câble USB-C™ <sup>1</sup>, et bénéficiez d'une excellente connectivité avec des ports supplémentaires de type USB ou RJ-45<sup>3</sup>.
 Montez en série un deuxième écran à partir du port DisplayPort™<sup>4</sup>.

# Gérez les déploiements sur le réseau

• Aidez votre équipe informatique à sécuriser et à gérer<sup>2,3</sup> à distance vos ordinateurs portables HP grand public ainsi que l'écran avec des fonctionnalités avancées de gestion du réseau qui incluent le démarrage PXE, la commutation LAN/WLAN, le Wake-on LAN ainsi que la transmission d'adresses MAC, dans toutes les situations d'alimentation.

## Simplifiez les tâches quotidiennes

• Allumez instantanément votre écran et votre ordinateur portable, même lorsque le capot est fermé, grâce à un seul bouton sur l'écran. Connectez-vous grâce à la reconnaissance faciale et Windows Hello<sup>3,5</sup> sur la webcam avec IR ou utilisez-la pour la visioconférence<sup>3</sup>.

# **Fonctions**

#### Des ports pour tout

Profitez d'une flexibilité unique pour tous vos appareils grâce aux connexions DisplayPort ™ et HDMI, et aux 4 ports USB. Utilisez le port USB-C™ en amont pour les données, la vidéo et l'alimentation jusqu'à 100 W vers votre PC et l'USB-C™ en aval pour les données et l'alimentation jusqu'à 15 W vers votre téléphone.¹

#### Faites disparaître votre ordinateur de votre bureau

N'encombrez plus votre bureau : montez votre mini-ordinateur de bureau HP EliteDesk directement derrière l'écran et le port USB-C™ se chargera de l'alimenter. Ou bien, soulevez l'ensemble de la solution et montez-la sur un mur ou un bras. 1,6,7,8

#### Trouvez votre zone de confort.

Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.<sup>4</sup>

#### Réglez votre affichage

Préservez le confort de vos yeux pendant toute votre journée de travail avec HP Eye Ease, notre premier filtre anti-lumière bleue intégré, toujours disponible pour présenter votre contenu éclatant, sans aucun impact sur la précision des couleurs, sans OSD nécessaire. 9

#### Allez encore plus loin

Personnalisez la solution globale avec des options telles que le Speaker Bar8 S101 de HP, qui se fixe aisément au panneau avant pour ajouter du son stéréo à l'écran.<sup>8</sup>

## Divisez pour régner

Gérez les options de votre écran et adaptez-le parfaitement à votre travail. HP Display Assistant vous permet de redimensionner rapidement les partitions de votre écran pour travailler dans les différentes zones de l'écran et lutte contre le vol en baissant la luminosité de tout écran déconnecté sans votre accord.

#### Emballage recyclable

Contribuez à vos actions de recyclage avec des emballages 100 % recyclables facilement acceptés par les centres de recyclage.

### Nous sommes là pour vous

Des tests rigoureux contribuent à assurer la compatibilité de cet écran avec les ordinateurs et les stations de travail HP. Celui-ci est également pris en charge par notre garantie limitée standard de trois ans. Vous pouvez étendre cette garantie pour inclure les accidents, les échanges le jour ouvré suivant et autres avantages avec les services en option HP Care Pack.<sup>10</sup>

# Écran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD Tableau de spécifications







*L'image du pro	duit peut	différer du	produit réel
-----------------	-----------	-------------	--------------

*L'image du produit peut différer du produit réel	
Taille de l'écran (diagonale, métrique)	60,45 cm (23,8 pouces)
Type d'écran	IPS
Zone de panneau active	52,7 × 29,64 cm
Luminosité	250 nits
Rapport de contraste	1000:11
Taux de réponse	5 ms gris à gris <sup>1</sup>
Couleur produit	Prise noire
Format de l'image	16.91
Résolution native	FHD (1920 x 1080)
Résolutions prise en charge	$1024 \times 768; 1280 \times 1024; 1280 \times 720; 1280 \times 800; 1440 \times 900; 1600 \times 900; 1680 \times 1050; 1920 \times 1080; 640 \times 480; 720 \times 400; 800 \times 600$
Fonctions d'affichage	Voile avancé; Sélection de la langue; Commandes à l'écran; Rotation sur pivot; Plug and Play; Capteur IR; Mode faible lumière bleue; Mise sous tension unique; Réseau facile à gérer; Antireflet; Webcam IR; Hauteur réglable
Commandes utilisateur	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée; Gestion; Menu; Alimentation
Signal d'entrée	1 entrée DisplayPort™ 1.2 (support HDCP); 1 HDMI 1.4 (support HDCP); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, alimentation fournie jusqu'à 100 W)
Ports et connecteurs	1 port RJ-45; 1 port DisplayPort™ 1.2-out; 1 port USB Type-C™(en aval); 4 ports USB 3.1 (en aval, charge rapide 7,5 W); Entrée vidéo de l'USB Type C°: 1 port USB Type-C° SuperSpeed, vitesse de signalisation de 5 Gbit/s (fourniture d'énergie par USB jusqu'à 100 W, DisplayPort™ 1.4 en mode alternatif); 1 port HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port de sortie DisplayPort™ 1.2; 4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; Port audio: 1 prise combinée casque / microphone; 1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbps); Lecteur de cartes: Non
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
Appareil photo	Oui, 1080p
Environnementale	Température de fonctionnement: 5 à 35 ℃ Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	175 W (maximum), 70 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions	53,94 x 4,85 x 32,33 cm (Sans socle.)
Poids	6,86 kg (Avec socle.)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité <sup>3</sup>
Certification et conformité	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; E-Standby; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Faible lumière bleue; California Energy Commission (CEC)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	Écran; Cáble DisplayPort™ 1.2; Cáble HDM; Documentation; Cáble USB Type-C™; Manuel d'installation; Cordon d'alimentation secteur <sup>4</sup>
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.
Pixels par pouce (ppi)	92 ppi
Résolution du panneau	8 bits
Angle de vision verticale	178*
Angle de vision horizontale	Horizontal: 178°
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Rotation	±30°
Inclinaison	-5° à +20°
Pivot	190
Plage de réglage en hauteur	150 m
Montage VESA	100 mm x 100 mm
Dureté	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Écran tactile	Non tactile
Écran de confidentialité intégré	Non
Anti-scintillement	Oui
Modes faible lumière bleue	Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)
Classe d'efficacité énergétique	A+
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	50-60 Hz
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-80 KHz
Espacement des pixels	0,274 mm
Gamme de couleurs de l'écran	72% NTSC
Microphone	Oui
Speakers	Non
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
Port HDMI	1 port HDMI 1.4
DisplayPort™	1 port DisplayPort™ 1.2
Sortie Displayport™	1 port de sortie DisplayPort™ 1.2
USB A	4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s
Port audio	1 prise combinée casque / microphone
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Lecteur de cartes	Non

# Écran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD

## Accessoires et services (non inclus)

Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.<sup>1</sup> Référence du produit: 2DW53AA

Kit de câblage HP DisplayPort



Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

Référence du produit: VN567AA

Assistance matérielle HP pour écrans standard, échange jour ouvré suivant sur site, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance. **Référence du produit: U7935E** 

# Ecran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD

#### Notes sur la description marketing

- <sup>1</sup> Pour profiter de la vidéo sur USB-C™, il est nécessaire de disposer d'un ordinateur avec un port USB-C™ DisplayPort™ à mode alternatif ou Thunderbolt™. Les ordinateurs portables équipés de Thunderbolt™ fonctionneront aux vitesses de qualité USB-C™. Alimentation sur USB-C™ en avoit jusqu'à 100 watts. Alimentation sur USB-C™ en avoit jusqu'à 100 watts. Alimentation sur USB-C™ en avoit jusqu'à 15 watts. Se reporter à la puissance de sortie indiquée dans les caractéristiques techniques des produits pour connaître les spécifications exactes. L'ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie de l'écran.
- <sup>2</sup> Pour la fonctionnalité vidéo sur USB-C™, l'ordinateur hôte doit prendre en charge le protocole DisplayPort™ en mode alternatif via son port USB-C™. Les ordinateurs portables équipés de Thunderbolt™ fonctionneront aux vitesses de qualité USB-C™. La charge et la réplication de ports sont prises en charge sur les ordinateurs portables dotés des spécifications industrielles USB-C™. Le bouton marche/arrêt pour allumer ou réactiver le système, la fonction Wake-on LAN (réveil à distance) depuis la station d'accueil à chaud ou à froid, la fonction Wake-on LAN depuis S4/SS, et la transmission d'adresses MAC S0, S3, S4, S5 les fonctions de station d'accueil à chaud ou à froid fonctionnent uniquement sur les ordinateurs portables HP ou les ordinateurs portables pris en charge par HP. HP ne fournit pas la fonction Ethernet et les pilotes audio sur les ordinateurs Mac.
- 3 Accès Internet requis et vendu séparément.
  4 Écran supplémentaire vendu séparément. La connexion en série nécessite une connexion USB-C™ ou DisplayPort™ pour héberger et transmettre les signaux via le port DisplayPort™ sur l'écran suivant.
- L'ordinateur connecté doit fonctionner sous Windows 10.
- <sup>6</sup> Mini ordinateur HP EliteDesk vendu séparément. Nécessite un support de montage pour écrans d'ordinateur HP B300, vendu séparément.
- <sup>7</sup> Matériel de fixation vendu séparément.
- <sup>8</sup> Vendue séparément
- 9 Référence du produit 6PASOAA l'écran station d'accueil avancé HP E24d G4 FHD est doté d'un logiciel de faible lumière bleue intégré, 6PASOA4 uniquement l'écran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD est doté de HP Eye EASE.
- 10 Services HP Care Pack vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec les HP Care Packs peuvent varier selon les régions. Le service prod effet à la date d'achat du matériel. Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables au service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de service HP ni par la garantie limitée HP fournie avec les produits HP.

#### Notes sur les spécifications techniques

- <sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures
- <sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène. <sup>3</sup> Verrou vendu séparément.
- 4 Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

  Reférence du produit 6PASOAA l'écran station d'accueil avancé HP E24d G4 FHD est doté d'un logiciel de faible lumière bleue intégré, 6PASOA4 uniquement l'écran station d'accueil USB-C HP E24d G4 FHD est doté de HP Eye EASE.

# Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

