



# HP-tastatur i to moduser 1000

## Tilkoblingsmuligheter for flere enheter uansett type arbeid

Gjør deg klar for tastaturtilkobling. Nå er det enkelt å bytte mellom tre forskjellige enheter med ett enkelt klikk. Skrivningen går unna med dette nyskapende, tynne designet. Få en håndfri løsning med den integrerte gummiholderen som er bygget for trygg oppbevaring av enhetene dine.



### Forenklet tilkobling

Du får praktisk tilkobling til PC, smarttelefon og nettbrett. Det er enkelt å bytte mellom dem med et klikk på en knapp.

### To måter å koble til på

Leveres med to alternativer for trådløs tilkobling – USB-mottaker eller Bluetooth® 5.0.

# HP-tastatur i to moduser 1000

---

## Med

### **Designet for problemfri skriving**

Et stilig design med dempet lyd samtidig som du må bruke mindre kraft.

### **Håndfri stabilitet**

Få en håndfri løsning med den integrerte gummiholderen som er bygget for å sikre enhetene dine.

### **Lett tilgjengelige snarveier**

Opplev lett tilgjengelige snarveier når de er parete med FN-tasten med kontroller som dempe, volum, lysstyrke osv.

### **5 LED-indikatorer**

5 LED-indikatorer lyser opp taster, inkludert strøm, hetter, 2,5 G-modus, BT1-modus og BT2-modus.

# HP-tastatur i to moduser 1000



Kompatibilitet	Kompatibel med PC-er med Bluetooth®- eller USB-port tilgjengelig.
Produktmål	41,01 x 14,21 x 2,28 cm
Vekt	0,88 kg; Pakket: 1,1 kg 1.93 lb; Pakket: 2.43 lb
Garanti	To års begrenset garanti.
Innhold i esken	Tastatur; Dongel; 2 AAA-batterier; Garanti; Hurtigstartsplakat; Produktmerknader
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Produktnummer	18J71AA
Bestillingsinformasjon	195697614255
Masterkartong, dimensjon (Bredde x dybde x høyde)	46,3 x 40 x 21,5 cm
Vekt på hovedkartong	11,93 kg

# HP-tastatur i to moduser 1000

## Fotnoter

<sup>1</sup> HP inkluderer to års begrenset garanti med kundestøtte tilgjengelig på nett 24x7. Kontakt HPs kundestøtte for mer informasjon, eller gå til [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments). Internett-tilgang kreves og er ikke inkludert.

