

Imprimante multifonction M140w HP LaserJet



Une imprimante multifonction laser efficace et de haute qualité qui s'adapte à votre espace. Obtenez une impression rapide avec l'imprimante laser la plus compacte au monde dans sa catégorie¹ ainsi que l'application HP Smart qui vous fait gagner du temps.^{2,3} Vous pouvez compter sur une impression laser de qualité professionnelle et une configuration transparente.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

Points forts

- L'imprimante HP multifonction laser la plus petite de sa catégorie
- Imprimez, numérisez et copiez depuis un périphérique compact
- La qualité et la fiabilité que vous attendez du leader du marché
- Jusqu'à 20 pages imprimées par minute
- Intuitive, facile à utiliser
- Technologie Auto-On / Auto-Off
- Écran LCD avec icônes et numérisation de cartes d'identité

L'imprimante multifonction laser la plus compacte au monde dans sa catégorie¹

- L'imprimante laser multifonction la plus petite au monde de sa catégorie¹ conçue pour offrir d'excellentes performances.
- Copiez facilement les deux côtés des cartes d'identité ou d'autres documents de petit format, sur le même côté d'une feuille de papier.
- Un design intelligent et élégant, pour une utilisation simple et intuitive.
- Gérez facilement les tâches et tirez énormément d'un seul périphérique : impression, numérisation et copie.

La productivité depuis votre téléphone

- Numérisez en haute qualité depuis votre téléphone et envoyez vos documents vers Dropbox, Google Drive ou le cloud avec l'application HP Smart.²
- Accédez à vos documents et imprimez-les rapidement sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive avec l'application HP Smart.²
- Grâce à l'application HP Smart, prenez une photo en copie et envoyez-la à votre imprimante depuis votre smartphone.²
- Supprimez certaines étapes des tâches répétitives grâce aux Shortcuts.² Numérisez vers le cloud, vers les e-mails, etc., d'une seule pression.²

Contribuer à préserver les ressources sans sacrifier les performances

- Technologie intelligente HP Auto-On/Off qui laisse votre imprimante allumée uniquement lorsqu'elle est utilisée.⁷
- Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® et BLUE ANGEL.

Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet M140w

- 1. Panneau de commande intuitif
- 2. L'imprimante laser la plus petite de sa catégorie
- 3. Scanner à plat au format lettre
- 4. Copie facile de cartes d'identité

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W1420A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 142A (950 pages)
Service et Assistance	HP UG206E Care Pack de 3 ans avec échange standard pour les imprimantes LaserJet HP UG086E Care Pack de 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet HP UG289E Care Pack de 3 ans avec retour à l'atelier pour imprimantes LaserJet (UG206E : tous les pays EMEA, sauf Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie, UG086E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse (UG289E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction M140w HP LaserJet
Référence du produit	7MD72F
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Panneau de commandes	8 boutons (Alimentation, Annuler, Copie, Copie ID, Sans fil, Paramètres de copie, Haut, Bas), 4 LED (Prêt/Alimentation, Erreur, Toner, Sans fil)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression [®]	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 20 ppm
Première page imprimée [®]	Noir (A4, prêt): En 8,5 secondes seulement ; Noir (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 9,1 secondes
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Technologie: HP FastRes 600
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 8 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 1000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ^{1,2}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , application HP Smart ²
Langages standards de l'imprimante	PCLm/PCLm5; URF; PWG
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 355,6 mm
Impression recto verso	Non
Copie	
Vitesse de copie ¹⁰	Noir (A4): Jusqu'à 20 cpm
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Papier; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Numérisation	
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Spécifications du scanner	Type de scanner A plat; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via le logiciel de numérisation HP LaserJet Software Scan ou un logiciel compatible TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Non
Volume de numérisation mensuel recommandé	250 à 2000
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 à 297 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Vitesse du processeur	500 MHz
Connectivité	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit (appareil); Sans fil 802.11b/g/n 2,4 GHz
Functionalité d'impression mobile ⁶	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP; IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transfert WS; FQDN; DNS
Mémoire	Standard: 64 Mo ; Maximum: 64 Mo de flash ROM; 64 Mo de mémoire DDR1; 32 Ko de mémoire NVRAM
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 1 bac d'alimentation ;Maximum: 1 bac d'alimentation
Types de supports	Papier ordinaire, enveloppes, cartes postales, étiquettes
Format du support	Personnalisée (métrique): 105 x 148 à 216 à 355,6 mm Prise en charge (mètres): A4; A5; A6; enveloppes (C5, DL); personnalisé
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 100 feuilles
Grammage du support	65 à 120 g/m²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 150 ; enveloppes : 10 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 100 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux
Configuration minimale requise	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 Go HD; Internet requis.
Logiciels fournis	Pas de CD fourni. Logiciel à télécharger à partir de hp.com ou 123.hp.com
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1/2/3
Administration de l'imprimante	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 360 x 264 x 197 mm; Maximum: 360 x 427 x 347 mm
Poids de l'imprimante	5,39 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 60°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,2 B (A) Pression acoustique émise: 51 dB (A)
Alimentation	Exigences: 110 V - 127 V nominal à +/- 10 % (min 99 V, max 140 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220 V - 240 V nominal à +/- 10 % (min 198 V, Max 264 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz) Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Consommation d'électricité typique ¹¹ : 0,255 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: L'alimentation électrique dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Certifications	RCM (Australie), marquage TUV et CS (Allemagne), BSMI (Taiwan), KC (Corée du Sud), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, UL, Singapour, etc. Norme d'émission électromagnétique: CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032: 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6 Déclaration IT ECD: Ange bleu; EPEAT® Silver Inde; EPEAT® Silver Australie; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver États-Unis; Certifié ENERGY STAR; Critères EPEAT® Silver enregistrés aux États-Unis. Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques Certification Télécom: Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015; CEI 62311:2007 / EN62311:2008
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam
Contenu de l'emballage ¹	7MD72F Imprimante multifonction M140w HP LaserJet; Cordon d'alimentation secteur; Toner HP LaserJet noir (rendement : 300 pages); Poster d'installation; Guide de référence; Guide de garantie; Dépliant Environ 300 pages en noir et blanc
Garantie	Garantie limitée d'un an

Notes de bas de page

- ¹ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement peut être requis; l'abonnement peut être indisponible dans certains pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.hpsmart.com. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications.
- ² D'après les tests HP en interne. Gain de temps et efficacité estimés en moyenne d'après les éléments suivants : 1) Téléchargement de l'application HP Smart sur le téléphone ou l'ordinateur ; 2) Création de raccourcis ; 3) Traitement de tâches ayant plus de 2-3 actions (envoi vers la messagerie, sauvegarde et nom, stockage vers le cloud, etc.). Comparaison du gain de temps moyen basée sur le programme de numérisation du bureau et de l'imprimante pour exécuter des tâches similaires. Application HP Smart à télécharger et prise en charge de l'imprimante HP adaptée. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du système d'exploitation hôte, du moniteur de port, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Câble USB non fourni ; vendu séparément.
- ⁵ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.
- ² Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ³ Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
- ⁴ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les capacités de production réelles varient sensiblement en fonction de la nature des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ⁵ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ⁶ Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez la page www.hp.com/go/mobileprinting. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple® Inc. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Exige le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi et peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁷ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁸ Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ¹⁰ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183 vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735 premier jeu de documents de test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.
- ¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

