

Impresora multifunción HP LaserJet M140w



Una impresora multifunción eficiente y de gran calidad que se adapta a tu espacio y presupuesto. Obtén una impresión rápida con la impresora láser más pequeña del mundo de su categoría, así como un gran ahorro de tiempo gracias a la aplicación HP Smart.^{1,2} Disfruta de una impresión láser de calidad profesional y configuración sencilla.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Titulares

- La impresora multifunción láser de HP más pequeña de su categoría
- Imprima, escanee y copie con un solo dispositivo compacto
- La calidad y fiabilidad que espera del líder del sector
- Velocidad de impresión de hasta 20 ppm
- Intuitiva y fácil de usar
- Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
- Copia de documentos de identidad y pantalla LCD con iconos

La impresora multifunción LaserJet más pequeña de HP

- Disfruta de un rendimiento eficiente con la impresora láser multifunción más pequeña de HP.
- Ya no tendrás que esperar a tu impresora. Maximiza tu tiempo de actividad con velocidades de impresión de hasta 20 ppm en A4.³
- Diseñada de forma elegante e inteligente para que sea intuitiva y fácil de usar.
- Gestiona tareas fácilmente y benefíciate al máximo con un solo dispositivo: imprime, escanea y copia.

Productividad desde el teléfono

- Consigue documentos escaneados de gran calidad y compártelos en Dropbox, Google Drive o en la nube: todo desde tu teléfono gracias a la aplicación HP Smart.¹
- Accede e imprime documentos desde tu teléfono con la aplicación HP Smart, incluso desde Dropbox y Google Drive.¹
- Con la aplicación HP Smart, puedes hacer una foto como una copia y enviarla a tu impresora desde tu móvil.¹
- Elimina pasos en tareas repetitivas con los accesos directos.² Escanear en la nube y correo electrónico, entre otras muchas opciones, con un solo toque.²

Ahorra recursos sin poner en peligro el rendimiento

- Tecnología HP Auto-On/Auto-Off: una tecnología inteligente que puede activar la impresora cuando la necesites y desactivarla cuando no la necesites.⁵
- Esta impresora HP LaserJet cumple los requisitos de ecoetiquetado, incluidos los de ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP LaserJet M140w

1. Panel de control intuitivo
2. La impresora láser más pequeña del mundo de su categoría
3. Escáner de superficie plana de tamaño carta
4. Copia de ID fácil

Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	W1420A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 142A negro (950 páginas)
Servicio y asistencia	UG206E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras LaserJet UG086E HP Care Pack de 3 años con sustitución al día siguiente para impresoras LaserJet UG289E HP Care Pack de 3 años con devolución al almacén para impresoras LaserJet (UG206E: todos los países de la zona EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía, UG086E : Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG289E: Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía)

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet M140w
Número del producto	7MD72F
Funciones	Impresión, copia, escáner
Panel control	8 botones (Encendido, Cancelar, Copiar, Copia de ID, Conexión inalámbrica, Ajuste de copia, Arriba, Abajo), 4 LED (Listo/Encendido, Error, Tóner, Conexión inalámbrica)
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión⁸	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 20 ppm
Primera página⁹	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 8.5 segundos - Blanco y negro (A4, en reposo): En sólo 9,1 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp ; Tecnología: HP FastRes 600
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 8000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 100 a 1000
Características del software inteligente de la impresora^{1,2}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , aplicación HP Smart ²
Lenguajes de impresión estándar	PCLm/PCLmS; URF; PWG
Área de impresión	Márgenes de la impresión: Superior: 2 mm, Inferior: 2 mm, Izquierdo: 2 mm, Derecho: 2 mm; Superficie máxima de impresión : 216 x 355,6 mm
Impresión a doble cara	No
Copiar	
Velocidad de copiado¹⁰	Blanco y negro (A4): Hasta 20 cpm
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Reducir/ampliar: De 25 a 400%
Escáner	
Formato del archivo de escaneo	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de escaneo: CIS; Modos de acceso al escáner: Escaneado a través del software de escaneo HP LaserJet o del software compatible con TWAIN o WIA; Versión TWAIN: Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Resolución óptica de escaneo: Hasta 600 ppi
Características avanzadas del escáner	No
Volumen mensual recomendado de escaneos	De 250 a 2000
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): De 216 a 297 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256
Velocidad del procesador	500 MHz
Conectividad	
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz
Función de impresión móvil⁶	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red admitidos	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo de IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transferencia WS; FQDN; DNS
Memoria	Estándar: 64 MB ; Máximo: 64 MB de memoria flash ROM; DDR1 de 64 MB; 32 KB de NVRAM
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: Bandeja de entrada 1 ; Máximo: Bandeja de entrada 1
Tipos de soporte	Papel normal, sobre, postal y etiqueta
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): De 105 x 148 a 216 a 355,6 mm Compatible (métrico): A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizados
Manipulación de los soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada 150 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 100 hojas
Peso de los soportes	De 65 a 120 g/m ²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 150; Sobres: 10 Máximo: Hasta 150 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 100 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); HD de 2 GB; Requiere conexión a Internet
Software incluido	Sin CD en la caja. Descarga el software en hp.com o 123.hp.com
Gestión de la seguridad	Servidor web integrado con red protegida por contraseña; activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP (IJC), HP Device Toolbox
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	Mínimo: 360 x 264 x 197 mm; Máximo: 360 x 427 x 347 mm
Peso de la impresora	5,39 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 60 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A) Emisiones de presión acústica: 51 dB (A)
Potencia	Requisitos: Tensión nominal de 220-240 V a +/-10 % (198 V como mínimo y 264 V como máximo), tensión nominal de 50-60 Hz a +/- 3 Hz (47 Hz como mínimo y 63 Hz como máximo); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: 0,255 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Certificados	RCM (Australia), TÜV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa Oriental, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc. Estándar de emisión electromagnética: CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/CE/003, Número 6 Declaración ECO de TI: Blue Angel; EPEAT® Plata India; EPEAT® Plata Australia; EPEAT® Plata Canadá; EPEAT® Plata Estados Unidos; Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Plata en Estados Unidos Compatible con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP Conformidad con las telecomunicaciones: Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.3/EN 301 489-17; V3.1.1; EN 300 328; V2.1.1/EN 301 893 V2.1.1; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subsección C y E/RSS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Especificaciones de impacto sostenible	Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo;
País de origen	Fabricada en Vietnam
Contenido de la caja³	7MD72F Impresora multifunción HP LaserJet M140w; Cable de alimentación; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (rendimiento: 300 páginas); Póster de configuración; Guía de referencia; Guía de la garantía; Folleto Aproximadamente 300 páginas en negro
Garantía	Garantía limitada de un año

Notas al pie

- ¹ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de ordenador y móvil. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en algunos países. Obtén más información en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones.
- ² Basado en pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado basado en: 1) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil u ordenador de sobremesa, 2) configuración del acceso directo, 3) trabajos de escaneado con más de 2 o 3 tareas asociadas a los mismos (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación del ahorro promedio de tiempo se basa en el uso del software de escaneado de la impresora y del ordenador de sobremesa para completar tareas de escaneado similares. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ³ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el sistema operativo del anfitrión, el monitor de puerto, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁴ No se incluye el cable USB; se debe adquirir por separado.
- ⁵ La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- ¹ La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes; puede requerir una actualización de firmware.
- ² Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de sobremesa y móvil. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Para acceder a todas las funciones, se precisa una cuenta HP. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funcionalidades de fax solo se utilizan para enviar un fax y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulta: www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ³ Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho incluido con la impresora, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19752 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.
- ⁴ Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/mobileprinting. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de ordenador y móvil. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones. La funcionalidad de fax es únicamente para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulta: www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁷ Medido con la prueba de rendimiento de función ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁸ Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁹ Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ¹⁰ Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735; se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.
- ¹¹ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

