



HP LaserJet MFP M140w-printer

En effektiv multifunktionsprinter i høj kvalitet, som passer til dig og dit budget. Få hurtig print fra HP's mindste laserprinter samt tidsbesparende HP Smart-app.^{1,2} Du kan trygt regne med laserprint i høj kvalitet samt problemfri opsætning.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Højdepunkter

- HP's mindste MFP-laserprinter i sin klasse
- Udskriv, scan og kopiér på én kompakt enhed
- Den kvalitet og pålidelighed, du forventer fra branchens førende
- Printhastighed på op til 20 sider i minuttet
- Intuitiv og nem at bruge
- HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
- ID kopi og LCD-skærm med ikoner

HP's mindste multifunktions LaserJet

- Effektiv ydeevne fra HP's mindste multifunktionslaserprinter.
- Arbejdet venter ikke på printeren. Maksimer din opetid med printhastigheder på op til 20 sider i minuttet i A4.³
- Smart og elegant design, så den er enkel og intuitiv at bruge.
- Håndter mange opgaver, og få meget ud af én enhed – udskriv, scan og kopiér.

Produktivitet på din telefon

- Få hurtig scanning i høj kvalitet, og del til Dropbox, Google Drive eller cloud – fra din telefon med HP Smart-appen.¹
- Få adgang til og print dokumenter fra din telefon med HP Smartapp, også fra Dropbox og Google Drive.¹
- Med HP Smart-app kan du tage et foto som en kopi og sende den til din printer fra stort set et hvilket som helst sted.¹
- Fjern trin i gentagne opgaver med Genveje.² Scan til cloud, e-mail og meget mere med bare ét tryk.²

Vær med til at spare ressourcer uden at gå på kompromis med ydeevnen

- HP Auto-On/Off-teknologi – intelligens, som kan tænde din printer, når du skal bruge den, og slukke den igen, når du ikke bruger den.³
- Denne HP LaserJet opfylder miljømærkekrav, herunder ENERGY STAR® og BLUE ANGEL.

Produktpræsentation

HP LaserJet MFP M140w-printer vises

1. Intuitivt kontrolpanel
2. Verdens mindste laserprinter i sin klasse
3. Flatbedscanner i Letter-størrelse
4. Easy ID-kopi

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1420A HP 142A Original LaserJet-tonerpatron, sort (950 sider)
Service og support	UG206E 3 års HP Care Pack med standardombytning til LaserJet-printere UG086E 3 års HP Care Pack med ombytning næste hverdag til LaserJet Printers UG289E 3 års Care Pack-support med returnering til lager til LaserJet-printere (UG206E: alle EMEA-lande, undtagen ME, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UG086E: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UG289E: Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet MFP M140w-printer
Produktnummer	7MD72F
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Kontrolpanel	8 knapper (Afbryder, Annuller, Kopier, ID-kopi, Trådløs, Kopiindstilling, Op, Ned), 4 indikatorer (Klar/Strøm, Fejl, Toner, Trådløst)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁸	Sort (A4, normal): Op til 20 sider/min.
Udskrivning af første side ⁹	Sort (A4, klar): På kun 8,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 9,1 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP FastRes 600
Normeret forbrug pr. måned	Op til 8.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned : 100 til 1.000
Printerens avancerede softwarefunktioner ^{1,2}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , HP Smart Install ²
Standardprintersprog	PCLm/PCLm5; URF; PWG
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 216 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Nej
Kopier	
Kopieringshastighed ¹⁰	Sort (A4): Op til 20 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Lyserer/mærkere; Optimering; Papir; Maksimalt antal kopier : Op til 99 kopier; Formindskelse/forstørrelse : 25 til 400%
Scan	
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	Scannerstype Flatbed; Scanningsteknologi : CIS; Scanningsinputtilstand : Scanning via HP LaserJet Software Scan eller software, der er kompatibel med TWAIN eller WIA; Twain-version : Version 2.1 (Windows 7 og nyere); Optisk scanningsopløsning : Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Nej
Anbefalet antal scanninger pr. måned	250 til 2.000
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed) : 216 x 297 mm
Bitdybde/gråtonniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed) Trådløst 802.11b/g/n-netværk
Mulighed for mobiludskrivning ⁶	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS-overførsel; FQDN; DNS
Hukommelse	Standard : 64 MB ; Maksimum : 64 MB Flash ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard : 1 papirbakke ; Maksimum : 1 papirbakke
Medietyper	Almindeligt papir, konvolutter, postkort, labels
Medieformat	Brugedefineret (metrisk) : 105 x 148 til 216 til 355,6 mm Understøttet (metrisk) : A4; A5; A6; konvolutter (C5, DL); brugerdefineret
Mediehåndtering	Standardinput : 150-arks papirbakke Standard udgang : 100-arks udbakke
Medievægt	65 til 120 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1 : Ark: 150; kuverter: 10 Maksimum : Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard : Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Maksimum : Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 11, Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Minde systemkrav	Windows : Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac : Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Kræver internet
Medfølgende software	CD medfølger ikke. Download software fra hp.com eller 123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, som er adgangskodebeskyttet; aktiver/deaktiver netværksporte; Ændring af SNMPv1/2/3 community-adgangskode
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 360 x 264 x 197 mm; Maksimum : 360 x 427 x 347 mm
Printervægt	5,39 kg
Driftsmiljø	Temperatur : 15 til 32,5 °C Luftfugtighed : 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur : -20 til 60°C
Lydforhold	Lydintensitet : 6,2 B(A) Lydtryk : 51 dB(A)
Strømforsyning	Krav : 220-240 V nominelt ved +/-10 % (min 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Typisk elforbrug (TEC) ¹¹ : 0,255 kWh/luge (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/luge(Blue Angel); Strømforsyningstype : Energikrav er baseret på det land eller den region, hvor printeren er solgt. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren, og garantien bortfalder.
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off teknologi
Certificeringer	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), KC (Sydkorea), Ukraine, EAC, østeuropas godkendelser; CE-mærkning, FCC, UL, Singapore mv. Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR32:2012 og CISPR32:2015/ENS5032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013. EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Udgave 6 IT ECO-erklæring: Blue Angel; EPEAT® Silver Indien; EPEAT® Silver Australien; EPEAT® Sølv Canada; EPEAT® Silver USA; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret i USA Blue Angel-kompatible : Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser : Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ¹	7MD72F HP Laser Jet MFP M140w-printer; Strømledning; HP Laser Jet-tonerpatron, sort (kapacitet: 300 sider); Installationsoversigt; Referencevejledning; Garantivejledning; Brochure Cirka 300 sider (sort)
Garanti	1 års begrænset garanti

Fodnoter

- ¹ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com. Der kræves en internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker.
- ² Baseret på intern HP-test. Anslået gennemsnitlig tidsforbrug er baseret på: 1) downloadet HP Smart-app på mobilenhed eller desktop, 2) opsætning af Genvej, 3) scanning af jobs, som har mere end 2-3 sammenhængende opgaver (scan til e-mail, gem og omdøb, gem i cloud m.m.). Sammenligning af gennemsnitlig tidsbesparelse er baseret på brug af printer- og desktopscanningssoftware for at kunne sammenligne ensartede opgaver. Kræver download af HP Smart-appen og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den præcise hastighed varierer afhængigt af systemkonfiguration, værtsoperativsystem, port-skærm, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ USB-kabel medfølger ikke; skal købes separat.
- ⁵ HP's automatiske tænd/sluk-teknologi afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ HP Auto-tænd/sluk-teknologimuligheder afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.
- ² Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kræver internetadgang. Sælges separat. Det kræver en HP-konto at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktioner er kun til afsendelse af en fax og kan kræve yderligere køb. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com/mobile-fax
- ³ Få flere oplysninger om den medfølgende patrons kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af printede billeder og andre faktorer.
- ⁴ Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁵ Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/mobileprinting. Den trådløse ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple® Inc. Mopria®-logoet er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Der kræves en internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkøb. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – Det første sæt testdokumenter indgår ikke i resultaterne. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ¹⁰ Print af første kopi, når maskinen er klar, og simplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- ¹¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

