



HP LaserJet MFP M140w-skriver

En effektiv flerfunksjonsskriver av høy kvalitet som passer både arbeidsplassen og budsjettet ditt. Få rask utskrift fra HPs minste laserskriver, i tillegg til den tidsbesparende HP Smart-appen.^{1,2} Stol på laserutskrifter av profesjonell kvalitet og sømløst oppsett.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- HPs minste MFP-laser i sin klasse
- Skriv ut, skann og kopier med én kompakt enhet
- Kvalitet og pålitelighet som forventet fra bransjelederen
- Utskriftshastighet på opptil 20 spm
- Intuitiv, enkel å bruke
- HP Auto-On/Auto-Off-teknologi
- ID-kopiering og LCD-skjerm med ikoner

HPs minste flerfunksjons-LaserJet

- Effektiv ytelse fra HPs minste flerfunksjonslaserskriver.
- Arbeidet ditt trenger ikke å vente på skriveren. Maksimer opptiden med utskriftshastighet på opptil 20 spm i A4.³
- Smart og elegant designet, så den er enkel og intuitiv å bruke.
- Enkel håndtering av oppgaver og stor ytelse fra én enhet – utskrift, skanning og kopiering.

Vær produktiv via telefonen

- Med HP Smart-appen kan du bruke telefonen og få skanninger av høy kvalitet og dele til Dropbox, Google Drive eller nettskyen.¹
- Få tilgang til og skriv ut dokumenter fra telefonen med HP Smart-appen, selv fra Dropbox og Google Drive.¹
- Med HP Smart-appen kan du ta et bilde som kopi og sende det til skriveren fra smarttelefonen din.¹
- Med Snarveier kan du eliminere trinn i repeterende oppgaver.² Skann til nettskyen, e-post og mer med bare ett trykk.²

Bidra til å spare ressurser uten å ofre ytelsen

- Med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi – analyse som kan slå skriveren din på når du trenger det, og av når du ikke trenger det.⁵
- HP LaserJet oppfyller kravene til miljømerking, inkludert ENERGY STAR® og BLUE ANGEL.

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet MFP M140w-skriver vises

- 1. Intuitivt kontrollpanel
- 2. Verdens minste laserskriver i sin klasse
- 3. Planskanner i Letter-størrelse
- 4. Enkel ID-kopiering

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1420A HP 142A svart original LaserJet-tonerkassett (950 sider)
Service og kundestøtte	UG206E HP 3 års Care Pack m/standardutskifting for LaserJet-skrivere UG086E HP 3 års Care Pack m/utskifting neste dag for LaserJet-skrivere UG289E HP 3 års Care Pack med innleverings-støtte for LaserJet-skrivere (UG206E: alle EMEA-land, unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, UG086E: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia, UG289E: Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet MFP M140w-skriver
Produktnummer	7MD72F
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Kontrollpanel	8 knapper (av/på, avbryt, kopier, ID-kopi, trådløst, koplinnstilling, opp, ned), 4 LED-lamper (klar/av/på, feil, toner, trådløst)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ^a	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm
Første side ut ^a	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,5 sek.; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9,1 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi.; Teknologi: HP FastRes 600
Månedlig kapasitet	Opptil 8 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 100 til 1000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ^{1,2}	HP Auto-On/Auto-Off ¹ , HP Smart-app ²
Standard skriverspråk	PCLm/PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 216 x 355,6 mm
Dobbeltsidig utskrift	Nei
Kopiering	
Kopieringshastighet ¹⁰	Svart (A4): Opptil 20 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/markere; Optimaliser; Papir; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørrelse: 25 til 400 %
Skanning	
Skanneformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Skanning med HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Nei
Anbefalt månedlig skannevolum	250 til 2000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 til 297 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256
Prosessorkhastighet	500 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Trådløst 802.11b/g/n 2,4 GHz
Mobil utskriftsfunksjon ⁶	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS-overføring; FQDN; DNS
Minne	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB Flash-ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 innskuff ;Maksimum: 1 innskuff
Medietyper	Vanlig papir, konvolutt, postkort, etikett
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 105 x 148 til 216 til 355,6 mm Støttet (metrisk): A4; A5; A6; konvolutter (C5, DL); tilpasset
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	65 til 120 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 11; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB harddisk; Internett kreves
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken. Last ned programvare fra hp.com eller 123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1/2/3 community-passordendring
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 360 x 264 x 197 mm; Maksimum: 360 x 427 x 347 mm
Skrivervekt	5,39 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm	Krav: 220 V til 240 V nominelt ved +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50 til 60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Typisk strømförbruk (TEC) ¹¹ : 0,255 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
Sertifiseringer	RCM (Australia), TÜV- og GS-merket (Tyskland), BSMI (Taiwan), KC (Sør-Korea), Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, UL, Singapore osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, del 15 Klasse B/ICES-003, utgave 6 IT ØKO-erklæring; Blå engel; EPEAT® Silver, India; EPEAT® Silver, Australia; EPEAT® Silver, Canada; EPEAT® Silver USA; ENERGY STAR-sertifisert®; EPEAT® Silver-registrert i USA Blue Angel-samsvar, ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandarden: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328; V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert plast fra forbruker
Opprinnelsesland	Lages i Vietnam
Innhold i esken ³	7MD72F HP LaserJet MFP M140w-skriver; Strømdledning; HP svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet: 300 sider); Oppsettsplakat; Referansehåndbok; Garantivledning; Flygeblad Ca. 300 sider i svart-hvitt
Garanti	Ett års begrenset garanti

Fotnoter

- ¹ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på www.hpsmart.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken.
- ² Basert på intern HP-testing. Gjennomsnittlig tidsestimert er basert på: 1) nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) sette opp Snarvei, 3) skannejobber som har mer en 2-3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagre og gi nytt navn, lagre i nettskyen osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser basert på bruk av skriver og stasjonær skanneprogramvare for å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlasting av HP Smart-appen og støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Faktisk hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, verts-OS, port-skjerm, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ USB-kabel ikke inkludert; kjøpes separat.
- ⁵ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.
- ² Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Liste over støttede operativsystemer er tilgjengelig i app-butikkene. Faksfunksjonalitet er bare for oversending av faks, og kan kreve ytterligere kjøp. Finn mer informasjon på www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ³ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- ⁴ Oppgitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁵ Oppgitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer.
- ⁶ Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Lær mer på www.hp.com/go/mobileprinting. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker som tilhører Apple® Inc. Mopria®-logoen er et registrert og/eller uregistrert varemerke som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Faksfunksjoner er bare for sending av faks, og kan kreve tilleggskjøp. For mer informasjon, se www.hpsmart.com/mobile-fax
- ⁷ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonsytelsestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ¹⁰ Første kopi ut fra klar og simpleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og dokumentets kompleksitet.
- ¹¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

