

HP Color LaserJet Enterprise M554dn Yazıcı



İşletmenin karşılaşılabileceği her durum için geleceğe hazır performans



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

HP'nin en güvenli baskısı¹

- İşletim kodu (BIOS) ilk çalıştırma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve bozuk olması halinde kendi kendini onarır.
- Saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Common Criteria sertifikalı.²
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir.
- Yerleşik HP Güvenilir Platform Modülü ile yazıcıda kayıtlı verileri (tuşlar, parolalar, sertifikalar ve çok daha fazlası) koruyun.³

Kullanımı ve yönetimi kolay

- HP FutureSmart ürün yazılımı, ilerleyen yıllarda yatırımınızı optimize etmek için en güncel özelliklerle⁴ güncellenebilir.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.⁵
- Tutarlı kullanıcı deneyimi ve tablete benzer sezgisel simgelerle iş akışlarınızı filonuz genelinde kolayca yönetin.
- Baskı ayarlarını kağıt türüne göre otomatik olarak ayarlayan teknolojiyle tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edin.
- Daha az kesintiyle çalışın. Dakikada 33 sayfaya varan baskı hızlarıyla üretkenliği artırın.⁶

Çalışma gruplarına güç kazandıran geliştirilmiş üretkenlik

- Çalışma gruplarına başarı için gereken her şeyi verin. Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünü kolayca seçip uygulayın.
- Yerleşik Ethernet ve isteğe bağlı kablosuz ağ iletişimi sayesinde kaynaklara kolayca erişin, basın ve paylaşın.⁷
- Doğrudan 6,9 cm (2,7 inç) renkli ekrandan baskı yapın.
- 1.200 sayfa ek kapasiteli isteğe bağlı giriş tepsisiyle kağıt yerleştirmeye daha az vakit harcayın.

Sürdürülebilirlik akıllı çalışmaktır

- Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf edin. Otomatik olarak tasarruf etmeniz için varsayılan ayar çift taraflı (dupleks) baskıdır.⁸
- HP Roam for Business kullanarak sadece gerçekten gerekli işleri basmak suretiyle kağıt ve tonerin israfının azaltılmasına yardımcı olun.⁹
- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile sadece gerektiği kadar güç kullanarak enerjiden akıllı tasarruf edin.¹⁰
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners ile ücretsiz ve kolay toner ve kartuş geri dönüşümüne güvenin.¹¹

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise M554dn gösterilmektedir

1. 250 yapraklık çıkış bölmesi
2. JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerlere ön kapaktan erişim
3. Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)
4. 6,9 cm (2,7 inç) renkli grafik ekran, 24 tuşlu tuş takımı
5. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
6. Kolay erişimli USB girişi
7. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
8. Sıkışmaları gidermek ve ısıtıcıya erişmek için sağ kapak
9. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
10. 650 yapraklık toplam giriş kapasitesi için, 550 yapraklı giriş tepsi 2
11. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
12. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası
13. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
14. Üçüncü taraf cihazları için Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri ⁷	B5L36A HP Renkli LaserJet B5L36A 220V Füzer Takımı (Ortalama baskı kapasitesi 150.000 sayfa)
	B5L37A HP Renkli LaserJet B5L37A Toner Toplama Birimi (Ortalama baskı kapasitesi 54.000 sayfa)
	W2120A HP 212A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~5.500 sayfa)
	W2120X HP 212X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (13.000 sayfa)
	W2121A HP 212A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (4.500 sayfa)
	W2121X HP 212X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (10.000 sayfa)
	W2122A HP 212A Sarı Orijinal LaserJet Toner (4.500 sayfa)
	W2122X HP 212X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (10.000 sayfa)
	W2123A HP 212A Macenta Orijinal LaserJet Toner (4.500 sayfa)
	W2123X HP 212X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (10.000 sayfa)
Aksesuarlar	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L34A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
	X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu
	Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	U8CG3E HP 3 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis
	U8CHOE HP 4 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis
	U8CH1E HP 5 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis
	U8CJ4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis
	U8CJ7PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis
	U9JT1E HP Kişisel Tarayıcı ve Yazıcı için Ağ Yapılandırılabilir Kurulum Hizmeti (1 birim)

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Yazıcı
Ürün numarası	7ZU81A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	6,86 cm 24 tuşlu QVGA LCD (renkli grafik) ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 33 görüntü; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 33 görüntü;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6,7 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, hazır): 7,6 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, uyku): 9 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 9 saniye kadar kısa bir sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): HP ImageREt 3600; Renkli (en iyi): HP ImageREt 3600; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone;
Aylık baskı kapasitesi	80.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 2.000 - 8.500
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, HP ePrint, kolay baskı için isteğe bağlı ROAM, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, Donanım Tümlleştirme Cebi, 10 tuşlu 2,7 inç dokunmatik ekran, tek yaprakta çok baskı (2, 4, 6, 9, 16), derleme, filigran, mağaza baskı işleri
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 emülasyonu, yerel PDF baskı (v 1.7), XPS
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri,
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	Yüksek Hızlı Cihaz USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağı; Donanım Tümlleştirme Cebi
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir
Mobil baskı yeteneği ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için isteğe bağlı ROAM
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; KEŞİF: SLP, Bonjour, Web H
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Wi-Fi radyo kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı)
Bellek	Standart: 1 GB ; En yüksek: 1 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiket, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi: 102 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm

Model	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Yazıcı
Ürün numarası	7ZU81A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık giriş tepsi 2 Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), Saydamlar: 200 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), Saydamlar: 200 En yüksek: 1.200 sayfaya kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: 250 yapağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 250 yapağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobil işletim sistemleri, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Ayırık PCL6 Yazıcı Sürücüsü - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu, Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin, Ürün adını girin ve arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı; Pre-Shared Anahtar; ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Cihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik çözümleri için Donanım Tümeştirme Cebi; Red Balloon Güvenlik Teknolojisiyle İzinsiz Müdahale Algılama (Saldırıları karşı cihaz içinde sürekli izleme); HP Sure Start Güvenli Önyükleme (Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlüğü Denetimi); Beyaz listeye alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler, ö. DLL'ler, EXE'ler vb.); Yerleşik Güvenilir Platform Modülü (TPM); HP Connection Inspector; Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Yazılımı, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı - Dr
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 458 x 479 x 400 mm; En yüksek: 820 x 785 x 400 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 598 mm
Yazıcı ağırlığı	27,5 kg
Paket ağırlığı	31,3 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,4 B(A) (Dakikada 33 sayfa baskı) Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A) (Dakikada 33 sayfa baskı)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim: 589 watt (Baskı), 28,5 watt (Hazır), 2,17 watt (Uyku), 0,07 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,48 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da Uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)⁴: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/Hafta; Blue Angel: 1,203 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) 220 V Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar ⁵	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararası)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver Blue Angel uyumlu⁶ Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da imal edilmiştir
Kutunun içeriği ⁷	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Yazıcı; Önceden takılmış dört adet HP LaserJet toner (baskı kapasitesi 5.500 sayfa siyah, 3.500 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Güç Kablosu
Garanti ² , 8 kWh/Hafta (Blue Angel); 0,653 kWh/Hafta (Energy Star 3,0)	Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan HP'nin ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Dipnotlar

- ¹ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırılan otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- ² Üçüncü taraf sertifikası Common Criteria Information Technology Security Evaluation değerlendirmesini temel alır. Mayıs 2019 itibarıyla ISO/IEC 15408 standart gereklilikleri. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Enterprise ve Managed cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ HP Güvenilir Platform Modülünün kullanılabilmesi için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.
- ⁴ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ⁵ HP Web Jetadmin ücretsiz olarak sunulur ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁶ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak
- ⁷ Kabloz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
- ⁸ Ülkeye özgü kurulum belirteçlerine bağlıdır.
- ⁹ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için, bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ¹⁰ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi'nin özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- ¹¹ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/recycle>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteriler, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kabloz aksesuarı veya RadBeacon USB satın alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁴ Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- ⁵ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ⁶ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Blue Angel değeri tipik olarak 230 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁷ Beyan edilen ortalama siyah beyaz ve renkli bileşik (C/M/Y) kapasiteleri ISO/IEC 19798'e ve sürekli baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/toneryield> adresine bakın. HP Color LaserJet Enterprise M554 ile kutuda gelen renkli tonerlerin baskı kapasitesi, 2021 yılından önce üretilen yazıcı birimleri için beyan edilenden daha yüksek olabilir.

