

Serie di stampanti HP LaserJet Pro M402



Altissima velocità. Massima protezione.

Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce¹. Stampate più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con JetIntelligence².



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

In evidenza

- Fino a 38 ppm A4 (b/n)
- Stampa prima pagina da sospensione/auto-off in 8,1 secondi
- Stampa duplex rapida: 30 ipm
- Connettività Gigabit Ethernet
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Stampa con PIN tramite USB opzionale
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Cartuccia opzionale nera ad alto rendimento (9.000 pagine)



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

Stampa veloce. Protezione avanzata.

- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante si attiva e stampa più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza¹.
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie a una stampa fronte/retro più veloce di quella della concorrenza¹.
- Stampa in tutta sicurezza dall'avvio all'arresto del sistema grazie a funzioni di protezione da minacce complesse.

Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un numero elevato di pagine a costi ridotti grazie alle cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence².
- Il toner nero di grande precisione offre risultati costanti a velocità elevate.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

Risparmiate energia e semplificate la gestione

- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology³.
- Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza, grazie alle cartucce toner HP originali con JetIntelligence⁴.
- Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio, con una stampante che si adatta comodamente al vostro stile di lavoro.
- Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base⁵.

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, che in genere non richiede configurazioni o applicazioni aggiuntive⁶.
- Semplicità di configurazione, stampa e condivisione grazie alla connettività Ethernet integrata.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M402dne

1. Pannello di controllo LCD a 2 righe
2. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
3. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
4. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
5. Vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di accensione/spengimento
7. Stampa fronte/retro automatica
8. Porta USB per la memorizzazione dei processi con PIN
9. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
10. Porta Ethernet
11. Sportello posteriore (accesso percorso stampa)
12. Copertura antipolvere vassoio 2 (si sposta verso l'alto per carta A4)



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Codice prodotto	C5J91A	C5F93A
Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 1.250 fogli	Sì	Sì
Vassoio 3 da 550 fogli	Opzionale	Opzionale
Velocità di stampa, A4	Fino a 38 ppm	Fino a 38 ppm
Stampa fronte/retro, A4	Automatica: fino a 30 ipm	Manuale
Memoria	256 MB	128 MB
Rete	Ethernet 10/100/1000 Base-TX Gigabit integrata	Ethernet 10/100/1000 Base-TX Gigabit integrata
Stampa da mobile	HP ePrint, AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print™ 2.0
Porta host USB posteriore che consente la memorizzazione dei processi e la stampa con PIN	Sì	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli
Materiali di consumo	CF226A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A 3.100 pagine
	CF226X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X 9.000 pagine
Assistenza e supporto	U8TM2E: assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402
	U8TM5E: servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402
	U8TM6E: servizio di restituzione HP (3 anni), LaserJet M402
	U8TM7PE: assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402
	U8TM8PE: servizio di sostituzione HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402
	U8TM9PE: servizio di restituzione post garanzia (1 anno), LaserJet M402

Caratteristiche tecniche

Modello	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Codice prodotto	C5J91A	C5F93A
Funzionalità	Stampa	Stampa
Pannello di controllo	Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu, Annulla, Indietro); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 30 ipm	
Stampa della prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 5,7 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,1 secondi	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): HP FastRes 1200; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Ciclo di produttività mensile ³	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴: Da 750 a 4.000	
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Velocità del processore	1200 MHz	
Connettività		
Standard	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T	
Wireless	No	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0, Mobile App	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (stateless Link-Local e tramite router, stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Pronta per il collegamento in rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
Disco rigido	No	
Memoria	Standard: 256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND; Massimo : 256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND	Standard: 128 MB di DRAM; 128 MB di Flash NAND; Massimo : 128 MB di DRAM; 128 MB di Flash NAND
Gestione della carta		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 3	
Tipi di supporto	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2x127 a 215,9x355,6 mm Vassoio 2 e vassoio 3: da 104,9x148,59 a 215,9x355,6 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL, formato personalizzato; Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato	
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2) Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale	
Peso dei supporti	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ²	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 Massimo: Fino a 900 fogli	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli Massimo: Fino a 150 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altri sistemi operativi: UNIX	

Modello	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Codice prodotto	C5J91A	C5F93A
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (a 32/64 bit), Windows 8.1 (a 32/64 bit), Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit); Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 a 32 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2003 R2 a 32 bit, Windows Server 2008 a 32 bit (SP1 o versione successiva): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 a 64 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1): processore a 1 GHz, 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware OS, vedere http://www.apple.com)	
Software compreso	Windows 7: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, riconfigurazione del dispositivo HP, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Windows 8 e versioni successive: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente, riconfigurazione del dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro	
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h) ⁵	Minimo: 381x357x216 mm; Massimo: 381x634x241 mm	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	443x274x464 mm	
Peso della stampante	8,58 kg	
Peso dell'imballaggio	11,36 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Emissioni di rumore ⁶	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A); Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti minimi di sistema: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 591 watt (stampa), 6,1 watt (pronta), 2,8 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): 1,54 kWh/settimana (Energy Star), 1,40 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	Stampante HP LaserJet Pro M402n; Cartuccia toner nero iniziale LaserJet HP 26A (1500 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Opuscolo di installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Contenuto della confezione	HP LaserJet Pro M402dne; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Guida all'installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione;	Stampante HP LaserJet Pro M402n; Cartuccia toner nero iniziale LaserJet HP 26A (1500 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Opuscolo di installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

¹ Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata dalla modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

² Valore basato sulla resa delle cartucce HP 80X rispetto alle cartucce toner originali HP LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/learnabouteprints>.

³ Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

⁴ Consumo basato su test HP eseguiti con il metodo TEC del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti (agosto 2015). I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

⁵ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

⁵ Con cartuccia 26A (C5F94A, C5F93A) o 26X (G3V21A)

⁶ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

