

Scheda dati

HP LaserJet Pro M402dw

Altissima velocità. Massima protezione.



Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce¹. Stampate più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con JetIntelligence².



In evidenza

- Fino a 38 ppm A4 (b/n)
- Stampa prima pagina da sospensione/auto-off in 9,8 secondi
- Stampa duplex rapida: 30 ipm
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Cartuccia opzionale nera ad alto rendimento (9000 pagine)
- Design all'avanguardia
- Ethernet e wireless (M402dw)

Stampa veloce. Protezione avanzata.

- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante si attiva e stampa più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza¹.
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie a una stampa fronte/retro più veloce di quella della concorrenza¹.
- Stampa in tutta sicurezza dall'avvio all'arresto del sistema grazie a funzioni di protezione da minacce complesse.

Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un numero elevato di pagine a costi ridotti grazie alle cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence².
- Il toner nero di grande precisione offre risultati costanti a velocità elevate.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

Risparmiate energia e semplificate la gestione

- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology³.
- Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza, grazie alle cartucce toner HP originali con JetIntelligence⁴.
- Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio, con una stampante che si adatta comodamente al vostro stile di lavoro.
- Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base⁵.

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, che in genere non richiede configurazioni o applicazioni aggiuntive⁶.
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.⁷
- Affidatevi alla stampa direct wireless, attivandola in ufficio da dispositivi mobile, senza accedere alla rete.⁸
- I vostri collaboratori potranno stampare su questa stampante con un semplice tocco dai dispositivi mobile abilitati NFC, senza alcuna rete.⁹



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing



High yield toner cartridge



Low energy



Wireless

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M402dw

1. Pannello di controllo LCD a 2 righe
2. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
3. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
4. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
5. Vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di accensione/spengimento
7. Stampa fronte/retro automatica
8. Porta USB per la memorizzazione dei processi con PIN
9. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
10. Porta Ethernet
11. Connettività di rete wireless integrata
12. Stampa direct wireless e NFC touch-to print integrate
13. Sportello posteriore (accesso percorso stampa)
14. Coperchio antipolvere per il vassoio 2; il coperchio si solleva durante il caricamento della carta A4



Accessori, materiali di consumo e supporto

| | |
|------------------------------|--|
| Accessori | D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli |
| Materiali di consumo | CF226A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A 3.100 pagine CF226X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X 9.000 pagine |
| Assistenza e supporto | U8TM2E: assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402 U8TM5E: servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402 U8TM6E: servizio di restituzione HP (3 anni), LaserJet M402 U8TM7PE: assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402 U8TM8PE: servizio di sostituzione HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402 U8TM9PE: servizio di restituzione post garanzia (1 anno), LaserJet M402 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Modello | HP LaserJet Pro M402dw |
| Codice prodotto | C5F95A |
| Funzionalità | Stampa |
| Pannello di controllo | Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu, Annulla, Indietro, Wi-Fi); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta, Wi-Fi); |
| Stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa ¹ | Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 30 ipm |
| Stampa prima pagina ² | Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6,4 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 9,8 secondi |
| Risoluzione di stampa | Bianco e nero (migliore): HP FastRes 1200; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi |
| Ciclo di produttività mensile ³ | Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato ⁴ : Da 750 a 4.000 |
| Funzionalità di software per stampante intelligente | Stampa fronte/retro automatica; stampa N-up; Fascicolazione, HP ePrint, Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Certificazione Mopria; Stampa wireless direct; Connessione HP Auto Wireless; NFC; Tecnologia HP Instant-on; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia cartucce JetIntelligence; Memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN |
| Linguaggi di stampa standard | HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG |
| Font e caratteri | 84 font TrueType scalabili |
| Area di stampa | Margini di stampa: Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Velocità del processore | 1200 MHz |
| Connettività | |
| Standard | 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 wireless 802.11b/g/n |
| Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (stateless Link-Local e tramite router, stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download |
| Pronta per il collegamento in rete | Standard (Ethernet integrata, Wi-Fi) (funzionamento sia come una AP, con Wi-Fi Direct sia come STA) |
| Disco rigido | No |
| Memoria | Standard: 128 MB di DRAM; 128 MB di Flash NAND; Massimo : 128 MB di DRAM; 128 MB di Flash NAND |
| Gestione della carta | |
| Numero dei vassoi della carta | Standard: 2; Massimo: 3 |
| Tipi di supporti | Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi |
| Formato dei supporti | Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2x127 a 215,9x355,6 mm Vassoio 2 e vassoio 3: da 104,9x148,59 a 215,9x355,6 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), buste B5, buste C5, buste DL, A5-R, B6 (JIS), formato personalizzato; Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), formato personalizzato |
| Gestione dei supporti | Alimentazione standard: Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2) Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale |
| Peso del supporto | Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ² ; ADF: Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ² |
| Capacità di alimentazione | Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 Massimo: Fino a 900 fogli |
| Capacità di raccolta | Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli Massimo: Fino a 150 fogli |
| Sistemi operativi compatibili | Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altri sistemi operativi: UNIX |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit) |

| | |
|---|--|
| Modello | HP LaserJet Pro M402dw |
| Codice prodotto | C5F95A |
| Requisiti minimi di sistema | <p>Windows: Windows 10 (a 32/64 bit), Windows 8.1 (a 32/64 bit), Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit); Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 a 32 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2003 R2 a 32 bit, Windows Server 2008 a 32 bit (SP1 o versione successiva): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 a 64 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1): processore a 1 GHz, 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete;</p> <p>Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware OS, vedere http://www.apple.com)</p> |
| Software compreso | Windows 7: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, riconfigurazione del dispositivo HP, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Windows 8 e versioni successive: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente, riconfigurazione del dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet) |
| Gestione della sicurezza | Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1 X, avvio sicuro, autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 personali, WPA2 Enterprise; Crittografia AES o TKIP |
| Gestione stampante | Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni della stampante (l x p x h) ⁵ | Minimo: 381x357x216 mm; Massimo: 381x634x241 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) | 443x274x464 mm |
| Peso della stampante ⁶ | 8,58 kg |
| Peso dell'imballaggio | 11,36 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa |
| Memorizzazione dati | Temperatura: Da -20 a 40 °C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa |
| Acustica⁷ | Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) Emissioni pressione acustica: 54 dB(A) |
| Alimentazione | Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 591 watt (stampa), 6,1 watt (pronta), 2,8 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): 1,79 kWh/settimana (Energy Star); 1,62 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato |
| Tecnologia di risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off |
| Certificazioni | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel: no; Fare riferimento al documento ECI |
| Contenuto della confezione¹ | HP LaserJet Pro M402dw; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Guida all'installazione; Piegevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB; |
| Garanzia | Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. |

Note a piè di pagina

- ¹ Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata dalla modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Valore basato sulla resa delle cartucce HP 80X rispetto alle cartucce toner originali HP LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- ⁴ Consumo basato su test HP eseguiti con il metodo TEC del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti (agosto 2015). I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.
- ⁸ Funzionalità supportata solo dalla stampante HP Color LaserJet Pro M402dw. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o di una stampante con funzionalità direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Funzionalità supportata dalla stampante HP Color LaserJet Pro M402dw. Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco di dispositivi mobile abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della tensione d'ingresso, della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Senza vassoio da 550 fogli opzionale; Dimensioni con vassoio opzionale da 550 fogli: 381 x 357 x 345 mm (15" x 14,06" x 13,58")
- ⁶ Con la cartuccia 26A
- ⁷ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

