

HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Behåll maximal produktivitet och skriv ut med exceptionell färg.

Skriv ut fenomenala färger medan du driftstiden maximeras – nu med HP JetIntelligence-originaltonerteknik. Räkna med genomgående snabba resultat, magnifika utskrifter och världens högsta säkerhet.¹



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Världens säkraste utskrifter
- JetIntelligence-teknik
- Exceptionell färgprestanda
- Minimala avbrott, maximal produktivitet



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Arbetet står ut i mängden med en fantastisk färgprestanda

- Särskilt utskriftsläge för ett bredare färgomfång ger extra livfulla utskrifter för dokument och marknadsföringsmaterial.
- Ett professionellt utseende med levande, högkvalitativa färgutskrifter som håller länge.
- Få konsekvent professionell kvalitet och prestanda – HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och trummor.
- Producera marknadsföringsmaterial i upp till A3-format med utskrifter kant-i-kant på SRA 3-papper som storleksanpassas.

Världens säkraste utskrifter¹

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och detekterar och stoppar attacker kontinuerligt
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Minimala avbrott, maximal produktivitet

- Byt toner och trumma på bara några sekunder. Båda är lättillgängliga och är förinstallerade vid leverans.
- Undvik avbrott med en HP LaserJet skrivare som har utformats för maximal produktivitet.
- Skräddarsy den här skrivaren för att hjälpa till att tillgodose era verksamhetsbehov med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Ta sidor med på vägen. Denna HP LaserJet vaknar snabbt och skriver ut snabbt – upp till 56 sid/min (A4).²

Konstruerad med hänsyn till miljön

- Dra nytta av reducerad energiförbrukning och ökad hållbarhet med upp till 78 % jämfört med föregångare.³
- Spara papper från start. Inställningen för dubbelsidig utskrift är konfigurerad på pappersbesparingsläge som standard.⁴

Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M856dn

1. 4,3-tums (10,9 cm) pekskärm med färggrafik
2. 500-arks utmatningsfack
3. Främre lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter och bildtrummor)
4. Automatisk dubbelsidig utskrift.
5. Fack 2 för 550 ark har stöd för mediastorlekar upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
6. Integreringsfack för maskinvara
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Övre höger lucka (åtkomst till utskriftsbanan)
9. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
10. Handmatningsfack 1 för 100 ark har stöd för mediastorlekar upp till 305 x 457 mm (12 x 18 tum) och SRA3
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX nätverksport
13. Hi-Speed USB 2.0 enhetsport



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2004A HP 660A original LaserJet-bildrumma (65 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752)
	W2010A HP 659A svart original LaserJet-tonerkassett (~16,000 pages)
	W2010X HP 659X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (~34,000 pages)
	W2011A HP 659A cyan original LaserJet-tonerkassett (13,000 pages)
	W2011X HP 659X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29,000 pages)
	W2012A HP 659A gul original LaserJet-tonerkassett (13,000 pages)
	W2012X HP 659X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29,000 pages)
	W2013A HP 659A magenta original LaserJet-tonerkassett (13,000 pages)
	W2013X HP 659X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29,000 pages)
	Tillbehör
2NR09A HP 2 GB 144-stifts DDR3 TAA -DIMM	
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör	
4QL32A HP Legic Secure USB-läsare	
5EL03A HP Secure hårddiskenhet med FIPS-validering (uppfyller TAA)	
B5L28A Interna USB-portar från HP	
B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk	
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)	
E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM	
E5K49A HP 2 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM	
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
T3V27A HP LaserJet pappersfack för 550 ark	
T3V28A Stativ för HP LaserJet-skrivare	
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet matare och stativ	
T3V30A HP LaserJet 2700-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ	
X3D03A HP universell USB-kortläsare	
Y7C05A HP HIP2 tangentrycks läsare	
Service och support	UC2U9E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2V0E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Enterprise M856
	UC2V1E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2W1PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2W2PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	U9JT3E HP omedelbar service med avdelningsskrivare

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Baserat på HPs interna tester med normaliserat TEC-värde, 2019.
- ⁴ Beroende på landets installationspecifikationer.
- ⁵ En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav och (högre) nivåer av utsläpp som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ För vissa enheter kan det krävas att inbyggd programvara uppgraderas och ett extra tillbehör för att lägga till Bluetooth® Low Energy (BLE) signalfunktioner, för att HP Roam ska kunna aktiveras. Abonnement kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Konfigurationssidorna anger maximalt minne på 2 GB efter installation av 1 GB DIMM. Detta är förväntat beteende för denna produkt.
- ⁷ Utan tillbehör och handmatningsfacket stängt.
- ⁸ Med tonerkassetter.
- ⁹ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 56 sid/min.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹¹ BA TEC är lika med bästa typiska elförbrukning (TEC). Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-version 3.0 TEC är inte jämförbar med Energy Star-version 2.0 TEC-värden eller BA TEC-värden. BA använder Energy Star-version 2.0 TEC. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
- ¹² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- ¹³ Standardkassetter medföljer; kapacitet för 16 000 sidor i svartvitt och 13 000 sidor i sammansatt färg (C/M/Y). Den genomsnittliga kapacitet som anges för sammansatta färger (C/M/Y) och svart baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Oktober 2023

--

