

# HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



## Den næste generation af kvalitet, produktivitet og sikkerhed

HP LaserJet-printere styrker kontorets produktivitet med et smart, strømlinet design, som er pålideligt og problemfrit. Få førsteklasses kvalitet, maksimal opetid og branchens stærkeste sikkerhed<sup>1</sup> – alt sammen udviklet til at drive succesfulde virksomheder fremad.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Højdepunkter

- Førsteklasses farver med forbedret udskrivningstilstand
- Original HP-toner og tromler med JetIntelligence – og HP ColorSphere 3
- Stort udvalg af tilbehør til papirhåndtering
- Hurtig udskrivning af første side på blot 5,7 sekunder
- Hurtig og nem udskiftning af forbrugsvarer
- Minimal vedligeholdelse med forbrugsvarer med lang levetid
- Automatisk dobbeltsidet print
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser
- HP Sure Start sikrer BIOS-integriteten



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

### Professionelle udskrifter i farver

- Udskriv superflotte dokumenter i professionel kvalitet med livagtige billeder og grafik i farver.
- Særlig udskrivningstilstand til et bredere farveområde, et ekstra niveau af livagtighed til dokumenter og marketingsmaterialer.
- Ensartet professionel kvalitet og ydeevne – originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence og tromler.
- Få professionel kvalitet på hver eneste side med udskrifter i levende farver og i en høj kvalitet, der holder.

### Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet

- Udskift toneren og tromlen på få sekunder. Der er nem adgang til begge, og de leveres klar til installation.
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet-printer, der er designet til maksimal produktivitet.
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne HP LaserJet aktiveres nemt og udskriver hurtigt – op til 41 sider/min.<sup>2</sup>

### Verdens sikreste udskrivning<sup>1</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Enterprise M751 dn vist

1. 250-arks udbakke
2. Frontdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatroner og billedtromler)
3. Automatisk dobbeltsidet print
4. 550-arks bakke 2, understøtter papirformater op til A3
5. 2. generations hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
6. 6,9-cm farvegrafikskærm med 24 taster
7. Lettilgængelig USB-port
8. 100-arks universalsbakke 1, understøtter medier op til 305 x 457 mm og SRA3
9. Højre dæksel (adgang til papirgangen)
10. Plads til kabelsikkerhedslås
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport
13. Hi-Speed USB 2.0-enhedsport



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2000A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 7.000 sider)
	W2000X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Ca. 33.000 sider)
	W2001A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, cyan (6.000 sider)
	W2001X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (28.000 sider)
	W2002A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, gul (6.000 sider)
	W2002X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (28.000 sider)
	W2003A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, magenta (6.000 sider)
	W2003X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (28.000 sider)
	W2004A HP 660A Original LaserJet-billedtromle (65.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752)
	W2000XC HP 658X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (33.000 sider)
	W2001XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, cyan (28.000 sider)
	W2002XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, gul (28.000 sider)
	W2003XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, magenta (28.000 sider)
	Tilbehør
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør	
4QL32A HP Legic Secure USB-læser	
5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)	
B5L28A Indvendige HP USB-porte	
B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk	
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)	
E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
T3V27A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark	
T3V28A HP LaserJet-printerstativ	
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-føder og stativ	
T3V30A HP LaserJet-papirbakke og stativ med høj kapacitet, 2700 ark	
X3D03A HP USB universel kortlæser	
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	UB5C3E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5C4E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5C5E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5D2PE HP 1 års service næste hverdag efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB6X3PE HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP Color LaserJet Enterprise M751 dn
<b>Produktnummer</b>	T3U44A
<b>Funktioner</b>	Print
<b>Kontrolpanel</b>	6,86 cm (2,7") QVGA LCD (farvegrafikskærm); Drejbar skærm (justerbar vinkel) med 24 taster
<b>Udskriv</b>	
<b>Udskrivningsteknologi</b>	Laser
<b>Udskrivningshastighed<sup>1</sup></b>	<b>Sort (A4, normal):</b> Op til 41 sider/min. <b>Farve (A4, normal):</b> Op til 41 sider/min. <b>Sort (A4, duplex):</b> Op til 41 billeder/min <b>Farve (A4, duplex):</b> Op til 41 billeder/min
<b>Udskrivning af første side<sup>2</sup></b>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 5,7 sekunder <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 6,1 sek. <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 11,5 sek. <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 11,5 sek.
<b>Udskriftspløselning</b>	<b>Sort (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi <b>Farve (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
<b>Normeret forbrug pr. måned<sup>3</sup></b>	Op til 15000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>3</sup>:</b> Op til 40.000
<b>Printrensens avancerede softwarefunktioner</b>	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB
<b>Standardprintersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™
<b>Skrifttyper og skrifttypesnit</b>	105 interne TrueType-fonte, som er skalerbare i HP PCL 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper/løsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Udskriftsområde</b>	<b>Udskriftsmargener:</b> Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 310 x 447 mm
<b>Dupleksudskrivning</b>	Automatisk (standard)
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz
<b>Tilslutning</b>	
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (iHP2)
<b>Ekstraudstyr</b>	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A (Dual band Wireless Station og Wi-Fi Direct-funktionalitet); HP Jetdirect 2900nw printserver JB031A (Dual band Wireless Station)
<b>Mulighed for mobiludskrivning</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ certificeret
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP; Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print;
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printserver (standard): 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T; 802.3z (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gig Links; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilbehør)
<b>Harddisk</b>	500 GB harddisk (tilbehør); HP Secure High Performance-harddisk 500 GB BSL2/AR; HP FIPS-140-2 Secure-harddisk 5ELO3A
<b>Hukommelse</b>	Standard 1,5 GB; <b>Maksimum:</b> 3,5 GB
<b>Mediehåndtering</b>	
<b>Antal papirbakker</b>	Standard 2; <b>Maksimum:</b> 6
<b>Medietyper</b>	Papir (almindeligt, kraftigt, ekstra kraftigt, blankt, let, genbrug, tungt), konvolutter, labels, blank film, karton, transparenter
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdokumenter (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 279,4 x 210 til 297 x 215,9 mm <b>Understøttet (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), B6 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postkort (UIS), Dpostcard (UIS), konvolutter; B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (UIS); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (UIS); HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) Universalbakke 1 til 100 A4-ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postkort (UIS), Dpostcard (UIS), konvolutter; B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (UIS); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (UIS); HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) A4-standardmediestørrelser, der understøttes for alle bakker
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke, 550-arks papirbakke <b>Standard udgang:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Tilføj op til to 1 x papirbakke til 550 ark; Tilføj op til én: 2 x papirbakke til 550 ark og stativ, papirbakke til 2.700 (1.600 + 1.100) ark med høj kapacitet og stativ eller kabinetstativ
<b>Medievægt</b>	Universalbakke 1 til 100 ark: 60 til 300 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; HCI-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 60 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 50; konvolutter: 10; etiketter: 50 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Maksimum:</b> Op til 4.450 ark (papir på 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Konvolutter: Op til 50 konvolutter Transparenter: Op til 150 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark
<b>Kompatible operativsysteme<sup>4</sup></b>	Windows-klient OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobiloperativsystem iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, særskilt PCL6-printerdriver, se flere oplysninger om understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indlæs dit produktnavn, og søg. Kik på brugervejledninger, og indlæs dit produktnavn, og søg efter brugervejledning, søg efter (produktnavn) - brugervejledning, søg i afsnittet om understøttede operativsysteme, UPD PCL6/PS-printerdriver, understøttede operativsysteme, se flere oplysninger om understøttede operativsystemer på <a href="http://www.hp.com/go/ulpd">http://www.hp.com/go/ulpd</a>
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop-server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering – op til Citrix Server 7.18, se flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.com">http://www.citrixready.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts">http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdriver, understøttet for kompatible netværksoperativsysteme, se <a href="http://www.hp.com/go/ulpd">http://www.hp.com/go/ulpd</a>
<b>Minde systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser, se yderligere hardwarekrav til operativsystemet på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, se yderligere hardwarekrav til operativsystemet på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medfølgende software</b>	Der medfølger ingen softwareløsninger. Kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP/EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, forudlæst nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WIA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in
<b>Printeradministration</b>	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
<b>Mål og vægt</b>	
<b>Printermål (B x D x H)<sup>7</sup></b>	<b>Minimum:</b> 556 x 589 x 399 mm; <b>Maksimum:</b> 1051 x 992 x 443 mm
<b>Printervægt<sup>8</sup></b>	45,1 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed
<b>Lagerforhold</b>	Temperatur: -20 til 40°C
<b>Lydforhold<sup>9</sup></b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,6 B(A) <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A)
<b>Strømforsyning<sup>10</sup></b>	<b>Krav:</b> indgangsspænding: 220 til 240 V normnet (+/-10 %), 50 til 60 Hz normnet (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Forbrug:</b> 870 watt (maks. udskrivning), 850 watt (typisk udskrivning), 48 watt (klar), 0,6 watt (dvale), 0,6 watt (HP auto-sluk/tænd), 0,08 watt (auto-sluk), 0,08 watt (slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 1,93 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,551 kWh pr. uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning på 115 eller 220 V
<b>Teknologi til energieffektivitet</b>	HP Auto-On/Off-teknologi; Instant-on-teknologi
<b>Certificeringer<sup>12</sup></b>	<b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (international) – klasse A, CISPR 32:2012 (international) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande <b>ENERGY STAR®:</b> certificeret; EPEAT® Silver; CECP <b>Blue Angel-kompatible:</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
<b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b>	Fit for kviksølv
<b>Fremstillet i</b>	Fremstillet i Japan
<b>Pakkens indhold<sup>13</sup></b>	T3U44A HP Color LaserJet Enterprise M751 dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (1 af hver, sort, cyan, gul, magenta); 4 HP Original LaserJet-billed tromler (65.000 sider pr. farve); Kom godt i gang guide; Strømledning
<b>Garanti</b>	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

## Fodnoter

<sup>1</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Se flere oplysninger på <http://hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for produkter, der anvendes i virksomhedsmiljøer. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i beboelsesmiljøer, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i beboelsesmiljøer pga. den øgede risiko for RF-interferens.

## Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

<sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

<sup>5</sup> For at opnå maksimal hukommelse skal du købe DIMM-tilbehør (kun TAA-kompatibel med TAA-kompatibel DIMM). Der kræves en firmwareopdatering, hvis konfigurationssiden præcist skal afspejle, at DIMM-tilbehøret er installeret.

<sup>6</sup> Løsningssoftware fås på <http://www.123.hp.com>.

<sup>7</sup> Uden udtrukne papirbakker.

<sup>8</sup> Med printerpatroner.

<sup>9</sup> Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 41 sider/min. i gennemsnit.

<sup>10</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

<sup>11</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

<sup>12</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

<sup>13</sup> Standardpatroner er inkluderet; Kapacitet: 7.000 sort og 6.000 farvesider sammensat (C/M/Y). Tromler medfølger; Kapacitet: 65.000 sort-hvid sider og farvesider. Den gennemsnitlige angivne kapacitet for sort er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende udskrivning. Det gennemsnitlige angivne kapacitet med sammensatte farver (C/M/Y) er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da Oktober 2023

