



HP LaserJet Tank 1502w Yazıcı

5.000 sayfaya kadar önceden doldurulmuş toner ve sayfa başına ultra düşük maliyetle çalışma becerisi¹

5.000 sayfaya kadar Orijinal HP Toner¹ ile önceden doldurulmuş HP LaserJet Tank 1502w Yazıcı ile iş için hazır özellikleri ve tasarrufları keşfedin



Sayfa başına ultra düşük maliyetle yüksek kaliteli baskı elde edin

- Yüksek hacimli baskı için tasarlandı: Tank 5.000 sayfalık tonerle önceden doldurulur.¹
- Ultra yüksek verimli HP Toner Dolum Seti ile doldurmalarından tasarruf edin.²
- Her sayfada keskin metinler ve koyu siyahlarla olağanüstü kalite sunar.

Orijinal HP Toner ile 15 saniyede kolay toner doldurma.³

- Orijinal HP toneri 15 saniyede kolayca doldurun.³
- 2.500 ve 5.000 sayfalık HP Toner dolum seçenekleriyle daha az kesinti süresi.¹
- Orijinal HP Toner Dolum Seti, %75 oranında daha az plastikten yapılmış benzersiz bir tasarıma sahiptir.⁴

İşletmelere hazır işlevler için tüm özellikler.

- Dakikada 22 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.
- HP Smart uygulamasıyla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde baskı alın, tarayın ve paylaşın.⁵
- 50.000 sayfaya kadar uzun ömürlü görüntüleme tamburu ile düşük bakım.⁶
- HP Wolf Essential güvenliği ile günlük ihtiyaçlar için temel koruma.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Tank 1502w Yazıcı gösteriliyor

1. Kendi kendine sıfırlanabilen çift bantlı Wi-Fi® ve Bluetooth LE
2. 15 saniye süren sorunsuz HP Toner dolum sistemi
3. HP Wolf Essential security
4. 5000 sayfalık orijinal HP Toner ile önceden doldurulmuş
5. 50.000 sayfalık görüntüleme tamburu
6. HP Smart uygulamasıyla hareket halindeyken üretkenlik



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

| | |
|------------------|---|
| Sarf Malzemeleri | W1540A HP 154A Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~2.500 sayfa) |
| | W1540X HP 154X Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~5.000 sayfa) |
| Servis ve Destek | U04SVE 3 yıllık Depoya İade (Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'de mevcuttur) |

Teknik özellikler

| | |
|--|---|
| Model | HP LaserJet Tank 1502w Yazıcı |
| Ürün numarası | ZR3E2A |
| İşlevler | Yazdırın |
| Kontrol paneli | Simge LCD; 2 ışık (Wifi, Dikkat); 5 düğme (Wifi, Bilgi, Sürdür, İptal, Güç) |
| Baskı | |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Baskı hızı ¹ | Siyah (A4, normal): Dakikada 22 sayfaya kadar |
| İlk sayfa çıkış hızı ² | Siyah (A4, hazır): 8,0 saniye kadar kısa bir sürede ; Renkli (A4, uyku): 8,4 sn kadar kısa sürede |
| Baskı çözünürlüğü | Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar ; Teknoloji: 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi |
| Aylık baskı kapasitesi | 25.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 250-2500 |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri ^{3,4} | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, HP Smart |
| Standart yazıcı dilleri | PCLmS; URF; PWS |
| Baskı alanı | Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 215,9 x 355,6 mm |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| İşlemci hızı | 500 MHz |
| Bağlantı | |
| Standart | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur); 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radyo + BLE |
| Mobil baskı yeteneği ⁵ | HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct baskı |
| Desteklenen ağ protokolleri | TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Ağ özellikleri | dahili WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) |
| Sabit disk | Yok |
| Bellek | Standart: 64 MB ; En yüksek: 64 MB SDRAM |
| Ortam kullanımı | |
| Kağıt tepsisi sayısı | Standart: 1 ; En yüksek: 1 Tepsisi |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Ağır kağıt, Bond kağıt, Etiket, Hafif kağıt, Zarf |
| Baskı malzemesi boyutu | Özel (ölçü): 102 x 152 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (ölçü): A6; A5; A4; No.10 Zarf; C5 Zarf; DL Zarf; B5 Zarf; B5(JIS); B6 (JIS); Officio 216 x 340 mm; Özel |
| Ortam kullanımı | Standart giriş: 150 yaprağa kadar giriş Standart çıkış: En fazla 100 yaprak İsteğe bağlı giriş: - |
| Baskı malzemesi ağırlığı | 60 - 163 g/m ² |
| Girdi kapasitesi | Tepsi 1: En fazla 150 yaprak/15 mm giriş; 10 Zarf. En yüksek: 150 Yaprak Kadar |
| Çıktı kapasitesi | Standart: 100 Yaprak Kadar Zarf; 10 Saydam; Saydamlık desteği yok En yüksek: En fazla 100 yaprak |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Uyumlu ağ işletim sistemleri | Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Minimum sistem gereksinimleri | Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; internet gereklidir |
| Ürünle gelen yazılım | Kutuda CD yoktur; http://www.hp.com ya da http://123.hp.com adreslerinden indirilebilen Yazılımlar |
| Güvenlik yönetimi | Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile güvenli gözetim; TLS 1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OpenSSL sürüm 1.1.1; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, Topluluk parolası değiştirme; Güvenli varsayılanlar; Şifrelenmiş durağan veriler, Aktif ürün yazılımı güncellemesi, varsayılan olarak Yönetici parolası, Cıphre ve TLS seçimi; Hesap kilitleme; Güvenli Wi-Fi kurulumu |
| Yazıcı yönetimi | HP Yazıcı Asistanı (UDC); HP Araç Kutusu; HP Yardımcı Programı (Mac) |
| Boyutlar ve ağırlık | |
| Yazıcı boyutları (G x D x Y) | Minimum 348,7 mm X 285 mm X 214,8 mm; En yüksek: 348,7 x 390,5 x 214,8 mm |
| Yazıcı ağırlığı | 6,2 kg |
| Çalıştırma koşulları | Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem |
| Depolama koşulları | Sıcaklık: -20 - 60°C |
| Akustik | Akustik güç emisyonları: 6,3 B(A) Akustik basınç emisyonları: 50 dB(A) |
| Güç | Gereksinimler: Nominal Voltaj: 110-127 V, Nominal Akım: 5,2 A, Frekans: 50/60 Hz, RMN:L12543E, Nominal Voltaj:220-240 V, Nominal Akım: 2,9 A, Frekans: 50/60 Hz; Tüketim: Etkin baskı: 354 w, Hazır: 1,59 w, Uyku: 0,46 w, Manuel Kapatılabilir: 0,05 w, Otomatik Kapanma/Manuel Açık: 0,05 w, Otomatik Kapanma/LAN'da uyanma: 0,4w; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Energy Star: 0,187 Kw sa/hafta; Blue Angel: 0,197kw sa/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi; |
| Sertifikalar | RCM (Avustralya), TÜV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kambocya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Şili, Arjantin, Endonezya, Singapur, Filipinler vb. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR32:2015 ve CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - B Sınıf; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 Blue Angel; EPEAT® Silver tescilli Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır Telekom uyumluluğu: Kablosuz: EÜ RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir |
| Üretildiği ülke/bölge | Vietnam'da üretilmiştir |
| Kutunun içeriği ⁶ | ZR3E2A HP LaserJet Tank 1502w Yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tanıtıcı yaklaşık 5000 sayfalık siyah toner verimi sağlanmaktadır), Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu, Başvuru Kılavuzu, Düzenleyici/Destek El İllanları, USB Kablosu |
| Garanti | www.hp.com/go/lasertank-warranty üzerinden 60 gün içinde kayıt sonrası 3 yıla kadar uzatılmış garanti |

Dipnotlar

- ¹ Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Verilen ortalama değerler ISO/IEC 19752 standartlarına ve sürekli baskıya dayanır. Ek sayfalar tonerin yeniden doldurulmasını gerektirir. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ² Toner Dolum Seti yazıcı ile birlikte verilmeyebilir; lütfen ayrı satın alın.
- ³ Talimatlara uygun olarak kullanıldığında. Ortalama yeniden dolun süresi HP kurum içi testlerine dayanmaktadır.
- ⁴ %75'in üzerinde plastik azaltma, HP Neverstop Laser 103/143 A/AD ve HP Laser NS 108 A/AD Toner Dolum Seti ve ambalajındaki plastiğin ağırlığı karşılaştırılarak hesaplanır.
- ⁵ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPSmart.com](http://www.HPSmart.com). İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi.
- ⁶ Görüntüleme tamburunun kapasitesi yaklaşık 50.000 tek taraflı sayfadır (letter veya A4 boyutunda kağıt). Sıcaklık, nem, kağıt türü, kullanılan toner türü ve diğer değişkenler gibi tamburun gerçek kullanım ömrünü belirleyen birçok faktör mevcuttur. Görüntüleme tamburu ünitesi yetkili servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- ⁴ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPSmart.com>; İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi.
- ⁵ Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® özellikli bir All-in-One veya yazıcının Wi-Fi Direct ağına bağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
- ⁶ HP Siyah Orijinal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tamtıcı yaklaşık 5.000 sayfalık siyah toner verimi sağlar). Yazıcınızla birlikte gelen baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

