

# Imprimante HP LaserJet Tank 1504w



Des performances professionnelles avec jusqu'à 5 000 pages de toner pré-rempli et le coût par page le plus bas du marché<sup>1</sup>

Découvrez des fonctionnalités prêtes à l'emploi et faites des économies avec l'imprimante HP LaserJet Tank 1504w pré-remplie de toner HP authentique (jusqu'à 5 000 pages)<sup>1</sup>



## Obtenez une impression de haute qualité avec le coût par page le plus bas

- Conçu pour l'impression à grand volume - pré-rempli avec 5 000 pages de toner dans le réservoir<sup>1</sup>.
- Faites des économies grâce au kit de recharge de toner HP à très haut rendement.<sup>2</sup>
- Fournissez des impressions d'une qualité exceptionnelle avec un texte net et des noirs profonds, page après page.

## Recharge facile du toner en 15 secondes grâce au toner HP authentique.<sup>3</sup>

- Rechargez facilement le toner HP authentique en 15 secondes.<sup>3</sup>
- Moins de temps d'arrêt avec les options de recharge de toner HP de 2 500 et 5 000 pages.<sup>1</sup>
- Le kit de recharge de toner HP authentique possède un design unique, fabriqué avec plus de 75% de plastique en moins.<sup>4</sup>

## Fonctionnalités complètes pour une capacité adaptée à votre entreprise.

- Améliorez votre productivité avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 22 ppm.
- Imprimez où que vous soyez, sur n'importe quel appareil, avec l'application HP Smart.<sup>5</sup>
- Maintenance réduite avec une longue durée de vie du tambour d'imagerie allant jusqu'à 50 000 pages.<sup>6</sup>
- Protection fondamentale adaptée aux besoins du quotidien avec HP Wolf Essential security.

## Présentation du produit

### Présentation imprimante HP LaserJet Tank 1504w

1. Wi-Fi® double bande avec réinitialisation automatique et Bluetooth LE
2. Système de recharge de toner HP en 15 secondes sans tracas
3. HP Wolf Essential Security
4. Pré-rempli avec 5 000 pages de toner HP authentique
5. Tambour d'imagerie de 50 000 pages
6. Productivité mobile avec l'application HP Smart



## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	<b>W1530A</b> Kit de recharge de toner HP 153A authentique LaserJet Tank, noir (~2 500 pages)
	<b>W1530X</b> Kit de recharge de toner HP 153X authentique LaserJet Tank, noir (~5 000 pages)
Accessoires	
Service et Assistance	<b>U04SRE</b> Service d'échange standard pendant 3 ans (disponible dans tous les pays EMEA sauf Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Afrique du Sud, Turquie)
	<b>U04SME</b> Service d'échange le jour ouvrable suivant pendant 3 ans (disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Tank 1504w
Référence du produit	2R7F3A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran LCD à icônes; 2 voyants (WiFi, Attention); 5 boutons (WiFi, Infos, Reprendre, Annuler, Alimentation)
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 22 ppm
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 8,0 s ; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,4 secondes seulement
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Technologie:</b> 600 x 400 ppp; 600 x 600 ppp
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 25 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 250-2500
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante <sup>3,4</sup>	HP Auto-On/Auto-Off, application HP Smart
Langages standards de l'imprimante	PCLm5; URF; PWG
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 215,9 x 355,6 mm
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Vitesse du processeur	500 MHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 service Wi-Fi Direct; Point d'accès 802.11 b/g
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>5</sup>	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP : IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Fonctionnalités réseau	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) intégré
Disque dur	Aucune
Mémoire	<b>Standard:</b> 64 Mo ; <b>Maximum:</b> 64 Mo SDRAM
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 1 ; <b>Maximum:</b> 1 bac
Types de supports	Papier ordinaire, Papier épais, Papier normal, Étiquettes, Papier léger, Enveloppe
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> De 102 x 152 à 215,9 x 355,6 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> A6; A5; A4; Env. N°10; Env. C5; Env. DL; Env. B5; B5 (JIS); B6 (JIS); Office 216 x 340 mm

Modèle	Imprimante HP LaserJet Tank 1504w
Référence du produit	2R7F3A
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation jusqu'à 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles <b>Entrée en option:</b> NA
Grammage du support	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Bac d'alimentation jusqu'à 150 feuilles/15mm. 10 enveloppes. <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: 10 Transparents: Pas de prise en charge de la transparence <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits; Linux (pour plus d'informations, consultez la page <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Internet requis
Logiciels fournis	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis le site <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou <a href="http://1123.hp.com">http://1123.hp.com</a>
Gestion de la sécurité	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); Boîte à outils pour les appareils HP; Utilitaire HP (Mac)
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 348,7 x 285 x 214,8 mm; <b>Maximum:</b> 348,7 x 390,5 x 214,8 mm
Poids de l'imprimante	6,2 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5°C <b>Humidité:</b> 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	<b>Température:</b> -20 à 60°C
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,3 B (A) <b>Pression acoustique émise:</b> 50 dB(A)
Alimentation	<b>Exigences:</b> Tension nominale : 110-127 V, Courant nominal : 5,2 A, Fréquence : 50/60 Hz, RMN:L12543E, Tension nominale : 220-240 V, Courant nominal : 2,9 A, Fréquence : 50/60 Hz; <b>Usage:</b> Impression active : 354 W, Prêt : 1,59 W, Veille : 0,46 W, Arrêt manuel : 0,05 W, Arrêt automatique/Marche manuelle : 0,05 W, Arrêt automatique/Réveil sur réseau local : 0,4 W; <b>Consommation d'électricité typique:</b> Blue Angel: 0.197kwh/week; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentine, Indonésie, Singapour, Philippines, etc. <b>Norme d'émission électromagnétique:</b> CISPR32:2015 et CISPR 35:2016/EN55032:2015 - Classe B; EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6 Blue Angel; Homologué EPEAT® Silver <b>Conforme Blue Angel</b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques <b>Certification Télécom:</b> Connectivité sans fil; UE RED 2014/53/UE; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328 : V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015; CEI 62311:2007 / EN62311:2008
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam
Contenu de l'emballage <sup>6</sup>	2R7F3A Imprimante HP LaserJet Tank 1504w; Tambour d'imagerie HP LaserJet Tank noir authentique (toner noir pré-rempli pour un rendement d'environ 5 000 pages); Cordon d'alimentation; Guide de configuration; Guide de référence; Brochures réglementaires/d'assistance
Garantie	Extension de garantie jusqu'à 3 ans avec enregistrement dans les 60 jours sur le site <a href="http://www.hp.com/go/lasertank-warranty">www.hp.com/go/lasertank-warranty</a>

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Rendement moyen selon la norme ISO/CEI 19752 (en impression continue). Les pages imprimées supplémentaires nécessitent une recharge de toner. Pour plus de détails : [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>2</sup> Le kit de recharge de toner n'est pas inclus avec l'imprimante ; veuillez l'acheter séparément.

<sup>3</sup> Lors d'une utilisation conforme aux instructions. Durée de rechargement moyen basé sur les tests HP en interne.

<sup>4</sup> Une réduction de plastique de plus de 75 % est calculée en comparant le poids du plastique dans le kit de recharge de toner HP Neverstop Laser 103/143 A/AD et HP Laser NS 108 A/AD et son emballage.

<sup>5</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre l'application de bureau et l'application mobile. Un abonnement peut être nécessaire ; l'abonnement peut ne pas être disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez HP Smart.com. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge et disponibles dans les app stores.

<sup>6</sup> Le rendement du tambour d'imagerie est d'environ 50 000 pages recto (lettre ou papier format A4). De nombreux facteurs déterminent la durée de vie utile réelle du tambour, tels que la température, l'humidité, le type de papier, le type de toner utilisé et d'autres variables. Le tambour d'imagerie peut être remplacé par un fournisseur de services agréé.

## Avvertissements spécifications techniques

<sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

<sup>4</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre l'application de bureau et l'application mobile. Un abonnement peut être nécessaire ; l'abonnement peut ne pas être disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez <http://www.hpsmart.com> ; L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge et disponibles dans les app stores.

<sup>5</sup> Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante Tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

<sup>6</sup> Tambour d'imagerie LaserJet Tank noir authentique (inclut environ 5 000 pages de toner noir fourni). Pour en savoir plus sur le rendement possible avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

